P.S.I.

MATÉRIEL

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC

FRANCIS PIEROT

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC

CONNAISSEZ-VOUS TOUTE LA COLLECTION AMSTRAD CHEZ P.S.I. ?

Pour les Amstrad CPC 464, 664 et 6128 :

Initiation :

— La découverte de l'Amstrad - Daniel-Jean David
— Exercices en BASIC pour Amstrad - Maurice Charbit

Programmation BASIC :

— 102 programmes pour Amstrad - Jacques Deconchat
— Super jeux pour Amstrad - Jean-François Sehan
— Amstrad en famille - Jean-François Sehan
— Super générateur de caractères sur Amstrad - Jean-François Sehan
— Photographie sur Amstrad et Apple II - Pierrick Moigneau et Xavier de la Tullaye
— Amstrad en musique - Daniel Lemahieu
— Trois étapes vers l'intelligence artificielle sur Amstrad CPC - René Descamps

Maîtrise du BASIC :

— BASIC Amstrad - 1. Méthodes pratiques - Jacques Boisgontier et Bruno Césard
— BASIC Amstrad - 2. Programmes et fichiers - Jacques Boisgontier
— BASIC Plus : 80 routines sur Amstrad - Michel Martin
— Périphériques et fichiers sur Amstrad - Daniel-Jean David

Langages :

— Assembleur de l'Amstrad - Marcel Henrot
— Création et animations graphiques sur Amstrad CPC - Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre
— Clefs pour dBASE II et III - Michel Keller
— Turbo Pascal sur Amstrad - Pierre Brandeis et Frédéric Blanc

Système :

— Clefs pour Amstrad - 1. Système de base - Daniel Martin
— CP/M Plus sur Amstrad 6128 et 8256 - Yvon Dargery
— Clefs pour Amstrad - 2. Système disque - Daniel Martin et Philippe Jadoul

A paraître :

— Intelligence artificielle : langage et formes sur Amstrad - Thierry Lévy-Abégnolli et Olivier Magnan
— Clefs pour Amstrad 8256 - Eric Baumarti

Pour tout problème rencontré dans les ouvrages P.S.I. vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous :

Numéro Vert/Appel Gratuit en France

05 21 22 01

(Composer tous les chiffres, même en région parisienne)

ISBN 2-86595-340-8

MATÉRIEL

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC

FRANCIS PIEROT

ÉDITIONS DU P.S.I.
1986

Francis PIEROT a 23 ans. Il pratique la micro-informatique depuis 1979. Ses études en Informatique et son goût pour l'écriture l'ont aiguillé sur le chemin des magazines spécialisés. Après avoir collaboré à des revues d'informatique, il a rejoint le milieu de l'édition de logiciels. Il a notamment dirigé la réalisation de METRO 2018 sur Amstrad.

Ses passions : la science-fiction, les jeux de rôles, la musique, et la micro-informatique.

Sommaire

Introduction

Tout amateur de micro-informatique, une fois franchie la limite du Basic, se retrouve face à un mur épais qu'il parvient difficilement à percer. Ce mur indestructible sépare le monde des programmeurs spécialistes de celui des amateurs. Ses ingrédients : musique, graphisme, langage machine. Trois obstacles infranchissables pour celui qui ne veut pas passer sa vie à programmer des jeux.

C'est la raison d'être de cet ouvrage. Vous y trouverez, outre un grand nombre d'informations concernant le graphisme sur Amstrad, un ensemble de routines détaillées, de méthodes de travail vous permettant de gérer des graphismes sur Amstrad, à la manière des programmeurs spécialisés.

Le but de ce livre est double. Il aborde tous les problèmes de la gestion du graphisme sous un angle pédagogique. Les étapes de la création des routines sont clairement expliquées, et les routines proprement dites dûment commentées. Il est possible d'utiliser les routines sans se forcer à lire la totalité des explications, mais il est aussi possible de s'initier à leur utilisation en progressant page par page.

Même si la lecture de l'ouvrage ne vous donne pas la connaissance absolue et instantanée de tous les mystères du graphisme sur Amstrad (qui pourrait prétendre les connaître tous ?), il est fort probable qu'elle provoquera le déclic, le : "Ça y est, j'y suis !" qui donne envie d'aller plus loin. Et en micro-informatique, l'envie de progresser est le début de la connaissance.

Une dernière mise en garde s'impose toutefois : ce livre n'est pas destiné à vous enseigner le langage machine, mais il peut vous apprendre à l'appliquer efficacement. Toutefois, l'utilisation des routines ne nécessite pas sa connaissance. C'est pourquoi, un chapitre entier a été consacré au langage machine et à son utilisation sous Basic. Le chapitre en question familiarisera avec l'assembleur ceux qui ne le pratiquent pas encore.

Enfin, bien que l'utilisation d'un programme assembleur soit hautement recommandée, toutes les routines seront fournies sous deux formats : listing assemblé, pour programmer directement en assembleur, et programme Basic avec liste de DATA pour ceux qui ne possèdent pas d'assembleur. Les routines seront donc accessibles à tous.

Pour des raisons de commodité, les annexes 1 et 7 sont tirées de l'ouvrage d'Alain Pinaud *Programmer en Assembleur* paru aux Editions du P.S.I.

LES CARACTÉRISTIQUES GRAPHIQUES DE L'AMSTRAD

1

L'Amstrad n'est pas exceptionnellement doué pour le graphisme, mais il possède quelques particularités originales et intéressantes.

L'ORGANISATION MATÉRIELLE

Les circuits

Amstrad se ditingue au premier abord par son contrôleur vidéo. Tandis que les autres constructeurs emploient des processeurs vidéo, avec tracé de ligne incorporé ou gestion d'une mémoire écran indépendante, Amstrad a choisi une attitude radicalement différente. Le circuit utilisé est un CRTC HD 6845. CRTC signifie Cathode Ray Tube Controler, soit contrôleur de tube cathodique. Son rôle est de transformer le contenu de la mémoire écran en signal pour l'écran. L'utilisation du 6845 est peu banale en micro-informatique familiale : en fait, le micro-ordinateur le plus connu utilisant ce circuit pour l'affichage est l'IBM-PC. On ne peut pas réellement parler d'ordinateur familial.

L'utilisation de ce circuit prend toute sa dimension lorsqu'on constate que, malgré sa rusticité, le contrôleur est capable d'afficher 80 colonnes sans problème de lisibilité, alors que beaucoup de micro-ordinateurs ne peuvent pas dépasser 40 colonnes.

De plus, pour pallier les faiblesses du 6845 (dont le seul travail est de générer des signaux vidéo pour le moniteur) les concepteurs de la machine ont fort intelligemment programmé un circuit annexe, le "Gate Array" (en traduction littérale, zone des portes) qui joue le rôle de bouche-trou : tout ce que les circuits standard de l'Amstrad ne savent pas faire, il le fait. Par exemple, nous devons au Gate Array la possibilité de choisir entre 27 couleurs. Le 6845 en est incapable. Le Gate Array est l'interface entre les choix de l'utilisateur (les couleurs, le nombre de colonnes, la résolution graphique, et ainsi de suite) et le contrôleur 6845 proprement dit *(schéma 1.1)*.



Schéma 1.1 *Organisation des éléments visualisateurs.*

Bien que les fonctions d'affichage soient toutes disponibles dans le système d'exploitation sous forme de routines, il est des situations où l'on peut vouloir programmer directement le contrôleur vidéo ou le Gate Array. Ces deux circuits sont en effet accessibles au Z-80 par le biais d'instructions OUT.

Le Gate Array (GA) produit les signaux vidéo et RVB pour l'écran. Il s'occupe également des couleurs, des stylos, des modes écran. Il dispose à cet effet de trois registres : un registre "stylo" (recevant les numéros de stylo), un registre "couleur" (acceptant un numéro de couleur) et un registre de commande. Nous appellerons ces registres respectivement STY, COU et COM.

Le port $7F, ou 127, est dédié au GA. Comme tous les ports sur l'Amstrad, $7F est la partie haute du numéro de port. Pour y accéder en Basic, on utilisera OUT &7F00, valeur. En langage machine, il faut utiliser la séquence suivante :

```
LD C, valeur
LD B,#7F
OUT (C),C
```

Cette dernière instruction OUT ne doit pas troubler le programmeur : ce n'est pas le registre C qui est utilisé pour le numéro de port mais B, qui est la partie haute de BC.

Les registres du GA ne sont pas accessibles en lecture. On ne peut qu'y écrire. Cela signifie qu'il est par exemple impossible de récupérer le numéro de couleur associé à un stylo si on ne le mémorise pas par ailleurs. Si vous demandez un changement de couleur du stylo 0 par OUT en Basic, cette altération ne va durer qu'une fraction de seconde. En effet, le Basic possède sa propre table de correspondance stylo/couleur, et cette table est régulièrement retransmise au GA. Il est donc inutile de reprogrammer, sous Basic, les couleurs de stylo si l'on ne modifie pas également la table en question.

Suivant la valeur binaire envoyée sur le port $7F, le GA enverra la donnée sur l'un des trois registres. Deux des huit bits de cette donnée sont, en effet, utilisés pour déterminer le registre visé. Il s'agit des deux bits de gauche :

- une donnée de la forme 00xxxxxx sera envoyée au registre STY ;
- une donnée de la forme 01xxxxxx sera envoyée au registre COU ;
- une donnée de la forme 10xxxxxx sera envoyée au registre COM.

Les six bits restants sont utilisés différemment suivant le registre. Pour le registre STY, ce sont normalement les quatre bits de droite qui forment le numéro de stylo à programmer, à moins que le cinquième bit ne soit à 1, auquel cas c'est la bordure de l'écran qui est visée.

La donnée 0000xxxx placera xxxx dans le registre STY, et permettra alors de programmer, par un autre OUT visant COU, la couleur de ce stylo. L'envoi de 0001xxxx permettra de faire la même chose mais pour la bordure (xxxx est alors ignoré).

Pour le registre COU, seuls les cinq bits de droite sont utilisés afin de connaître le numéro de couleur visé. La couleur ainsi envoyée est associée au stylo dont le numéro se trouve dans le registre STY. On enverra donc la valeur 010xxxxx, xxxxx étant la valeur binaire de la couleur. Rappelons que les couleurs 27 à 31 sont identiques à cinq des autres couleurs.

Le registre COM est plus complexe. Il possède quatre fonctions, pouvant être demandées simultanément (bien qu'elles n'aient pas grand chose à voir entre elles).

Il nous faut, pour examiner ces fonctions, numéroter les bits de la valeur envoyée. Nous utiliserons la notation classique b7 pour le bit 7, le plus à gauche, jusqu'à b0 pour le bit 0, le plus à droite.

Si b4 vaut 1, le compteur de synchronisation verticale est annulé. Ce compteur est utilisé pour générer l'impulsion à la base de toutes les interruptions de l'Amstrad. Le fait de l'annuler retarde cette impulsion, et permet donc de repousser dans le temps la prochaine interruption. b4 est d'une utilisation très puissante, puisqu'on peut grâce à lui intervenir directement sur tout le système d'interruption !

Si b3 vaut 0, les adresses $C000 à $FFFF sont connectées sur la ROM du système d'exploitation, sinon elles sont connectées à la RAM écran. Ceci concerne uniquement les accès en lecture, car lors des écritures en mémoire, le Z-80 émet un signal qui connecte automatiquement les RAM.

Si b2 vaut 0, les adresses $0000 à $3FFF sont connectées sur la ROM du Basic. Même remarque que pour b3 : ceci ne concerne que les lectures.

Enfin, b1b0 est utilisé pour déterminer la résolution choisie. 00 indique mode 0 (160 points sur 200, 16 stylos), 01 donne le mode 1 (320 sur 200, 4 stylos) et 10 le mode 2 (640 sur 200, 2 stylos).

Cela termine l'exposé des fonctionnalités du GA. Il nous reste le 6845. En l'occurrence, celui-ci peut être utilisé pour de nombreuses tâches peu banales. Le contrôleur 6845 possède 18 registres, et un registre de sélection. La programmation des registres R0 à R15 se fait de la façon suivante :

– sélectionner le registre en envoyant son numéro sur le port $BC. Ceci programme le numéro dans le registre de sélection. Seuls les cinq derniers bits sont pris en considération, les valeurs 0 à 17 étant les seules effectives ;

– envoyer la donnée sur le port $BD. Ceci place la donnée dans le registre sélectionné (sauf R16/R17 qui ne peuvent qu'être lus).

Il est également possible de lire le contenu des registres R12 à R17, de la même façon : envoi du numéro de registre sur le port $BC, lecture de donnée sur le port $BF et non $BD.

Examinons en détail les fonctions des registres :

- **R0** : registre 8 bits. Nombre de caractères par ligne, auquel est ajouté un nombre dépendant de la durée de balayage sur les bords de l'écran et du temps nécessaire pour le retour du faisceau en début de ligne.
- **R1** : registre 8 bits. Nombre de caractères réellement affichés par ligne. Il s'agit de la valeur de base de ce nombre (voir ci-dessus R0).
- **R2** : registre 8 bits. Position horizontale. Décale vers la gauche ou la droite l'image écran. La valeur centrale est 46.
- **R3** : registre 4 bits. Ecartement des impulsions de synchronisation.
- **R4** : registre 7 bits. Nombre de lignes de grille par image. Permet de régler la synchronisation verticale en fonction de la fréquence (50 Hz ou 60 Hz suivant le pays).
- **R5** : registre 6 bits. Ajustement du balayage vertical.
- **R6** : registre 7 bits. Nombre de lignes de caractères affichées (25).
- **R7** : registre 7 bits. Position verticale. Décale vers le haut ou le bas l'image écran. La valeur centrale est 30.
- **R8** : registre 2 bits. Saut de ligne. Une valeur de 0 donne l'affichage normal, une valeur de 1 donne un tremblotement.
- **R9** : registre 5 bits. Nombre de lignes par caractère (7).
- **R10** : registre 7 bits. Attribut curseur. les bits b0 à b4 indiquent la ligne d'écran où débute le curseur. Les bits b5 et b6 donnent le mode curseur : 00 curseur normal, 01 pas de curseur, 10 curseur clignotant rapide, 11 curseur clignotant lent.
- **R11** : registre 5 bits. Ligne de fin curseur (voir R10).
- **R12** : registre 6 bits. Poids fort d'adresse de début de l'écran (on y ajoute $C000 pour obtenir l'adresse en RAM-écran).
- **R13** : registre 8 bits. Poids faible de l'adresse de début d'écran.
- **R14** : registre 6 bits. Poids fort d'adresse curseur (similaire à R12).
- **R15** : registre 8 bits. Poids faible d'adresse curseur (similaire à R13).
- **R16** : registre 6 bits. Poids fort adresse écran lorsque le stylo optique émet son signal.
- **R17** : registre 8 bits. Poids faible adresse écran pour stylo optique (voir R16).

La mémoire écran

Avant toute chose, parlons de la mémoire écran. L'Amstrad, si doué soit-il, ne peut pas afficher une information qu'il ne possède pas en mémoire. Il faut donc que l'écran soit stocké quelque part, si possible à un endroit directement accessible par l'utilisateur. De cette façon, il est possible de modifier le contenu de l'écran en changeant simplement son image en mémoire. Sur certaines machines, la mémoire écran n'est accessible qu'au processeur vidéo, et il faut lui demander explicitement de modifier cette mémoire pour en avoir le droit.

Application concrète : la mémoire écran de l'Amstrad est située aux adresses mémoire de 49152 à 65535. Pour être plus près de la machine, nous pouvons également dire entre C000 et FFFF hexadécimal. Elle est constituée de 16 Ko de mémoire (soit 16384 adresses, 4000 en hexadécimal) qui constituent la totalité de l'image écran. Vous pouvez d'ailleurs le constater très simplement en exécutant le programme 1.1.

```
10 '**********************
20 '** Programme 1.1  **
30 '**********************
40 '
50 MODE 1
60 INK 3,20
70 contenu=255
80 FOR adresse=&C000 TO &FFFF
90   POKE adresse,contenu
100 NEXT adresse
110 END
```

La ligne 50 est vitale : nous rencontrerons souvent l'instruction MODE. Elle indique en effet à l'ordinateur (plus exactement au fameux Gate Array) à quel type de résolution correspond le contenu de la mémoire écran. Le mode 1 indique qu'il s'agit du mode 40 colonnes, soit 320 points graphiques en largeur (8 points par colonne).

La ligne 60 range la valeur 255 dans la variable CONTENU. Ce contenu, nous allons le placer dans toute la mémoire écran grâce à l'instruction POKE de la ligne 80 et à la boucle l'encadrant.

Après RUN, vous constatez que tout l'écran se remplit de blanc, point par point. Vous constatez aussi que les lignes successives de tracé ne sont pas dans l'ordre : une ligne est remplie, puis une ligne un peu plus bas, ainsi de suite ; et le processus se reproduit ensuite à partir du haut de l'écran,

décalé d'une ligne. Nous verrons plus loin l'explication de ce phénomène. Pour l'heure, nous avons constaté que, sans utiliser la moindre instruction graphique, nous avons rempli l'écran point par point, en modifiant simplement le contenu de la mémoire écran.

Cette mémoire, nous l'avons vu, occupe 16 Ko. La place n'est ni extensible, ni réductible. Quelle que soit la résolution choisie, l'écran est toujours représenté par ces 16 Ko, ni plus, ni moins. Pourtant, le mode 0 ne permet de disposer que de 32 000 points (160 par ligne et 200 lignes), tandis que le mode 1 et le mode 2 possèdent respectivement 64 000 et 128 000 points.

Mais il faut un certain nombre d'octets pour mémoriser un point. A raison d'un octet par point, il faudrait 32 Ko de mémoire uniquement pour le mode 0, et 128 Ko pour le mode 2. Comment se contenter de ces 16 Ko pour avoir le même nombre de points ? Vous avez pu remarquer, dans la documentation Amstrad, que le nombre de couleurs simultanées à l'écran variait suivant le mode de résolution : 16 en mode 0, 4 en mode 1 et seulement deux en mode 2. Pourquoi ?

Quel que soit le mode, nous venons de constater qu'on ne peut pas réserver un octet par point : il n'y a pas assez de mémoire écran. En revanche, nous pouvons coder plusieurs points par octet, en utilisant les bits (les débutants peuvent consulter l'annexe 8 pour se familiariser avec les octets, bits et autres notions binaires). Il y a en effet 8 bits par octet.

Si nous utilisons des groupes de 4 bits, nous pouvons stocker deux points par octet. Cela nous donne 16 000 octets utilisés qui permettent effectivement de stocker 32 000 points. Mais dans ce cas, chaque information correspondant à un point est formée de 4 bits, ce qui autorise 16 valeurs (2 exposant 4). En conclusion, il est possible de donner, dans ce cas, 16 valeurs différentes à un point. Nous avons donc 160*200 points, et 16 couleurs simultées. Les 16 couleurs sont représentées par une valeur allant de 0 à 15 en mémoire écran.

En mode 1, nous divisons les octets par groupe de 2 bits, de façon à stocker 4 points par octet. Deux bits permettent 4 valeurs différentes, nous ne pourrons donc avoir que 4 couleurs simultanées à l'écran.

Enfin, en mode 2, un point est représenté par un bit unique, ce qui ne permet que 2 valeurs distinctes, donc 2 couleurs.

Le codage des points en mémoire écran

Ces limitations sont plus ou moins gênantes. En effet, il aurait été très agréable de pouvoir disposer de 16 couleurs en 320*200 points, ce qui représente un bon compromis graphique. Mais dans ce cas, il aurait fallu consacrer 32 Ko de mémoire à l'écran, et il ne serait plus resté que 32 Ko pour les programmes au lieu de 48 Ko. L'affichage aurait été plus lent, puisqu'il y aurait eu deux fois plus d'informations à traiter.

Dans une certaine mesure, la limitation à 2 couleurs en mode 80 colonnes n'est pas gênante : pour un jeu, ce mode n'est pas utilisable, et la couleur est inutile pour un traitement de texte. En mode 0, 16 couleurs sont suffisantes, et l'on peut choisir ces 16 couleurs dans l'éventail des 27 disponibles. En jouant sur les demi-teintes et les nuances, on arrive à pallier le manque de points et on obtient tout de même des graphismes honorables. Quant au mode 1, il est presque parfait pour les jeux plus textuels (jeux d'aventure entre autres), et il convient parfaitement aux applications graphiques plus professionnelles (histogrammes, camemberts...) sur lesquelles nous reviendrons.

Mais les choses ne sont pas aussi simples. Le circuit 6845 et le Gate Array gèrent 16 Ko de mémoire 50 fois par seconde ! Pour éviter les problèmes, le codage des points en mémoire écran a été optimisé. Vous avez déjà constaté lors de l'exécution du programme 1.1 que les adresses successives en mémoire ne se suivaient pas sur l'écran. En fait, cela est dû à une astuce technique qui permet de synchroniser plus facilement le balayage de l'écran et le rafraîchissement de l'écran. Cette astuce évite, entre autres, la présence de traits noirs parasites lors des modifications de la mémoire écran. Elle donne une qualité graphique et une propreté d'écran remarquables, mais nous verrons vite à quel point elle complique la tâche du programmeur.

Le codage des points en mémoire est, lui aussi, passé à la moulinette de l'optimisation. En effet, les bits propres à chaque point codé dans un octet de la mémoire sont enchevêtrés (techniquement, on dit aussi qu'ils sont entrelacés). Si nous numérotons les bits d'un octet de 7 à 0 (en partant du bit situé le plus à gauche, le plus significatif en terme binaire), voici où sont situés les points, suivant le mode.

- **MODE 0** : le point à gauche est stocké dans les bits 1,5,3 et 7 le point à droite dans les bits 0,4,2 et 6.
- **MODE 1** : le point le plus à gauche dans les bits 3 et 7 puis 2 et 6, puis 1 et 5. Le point le plus à droite dans les bits 0 et 4.
- **MODE 2** : le point le plus à gauche dans le bit 7, puis dans les bits 6,5,4,3,2,1 et le point le plus à droite dans le bit 0.

Seul le mode 2 suit une certaine logique. Le mode 1 est quant à lui totalement anarchique, en apparence bien entendu *(schéma 1.2. v. p. 19)*.



Schéma 1.2 *Les huit bits des octets en mémoire écran.*

Il est pourtant essentiel de se familiariser avec ces codages. En effet, une grande partie des opérations sur l'écran exécutées dans ce livre nécessite cette connaissance.

Prenons un exemple en mode 1. Les couleurs disponibles dans ce mode sont codées, en mémoire écran, en utilisant les valeurs 0 à 3, soit les valeurs 00, 01, 10 et 11 en binaire.

Si nous voulons allumer les quatre points d'un octet particulier (par exemple celui situé en CA00 hexa, que nous noterons désormais $CA00) dans les quatre couleurs successives, voici la marche à suivre.

Le premier point est en couleur 00 : les bits 3 et 7 de l'octet devront donc être mis à zéro. Le second point aura la couleur 01 : bit 2 à zéro, bit 6 à un. Ensuite, nous devons mettre 1 au bit 1 et 0 au bit 5 pour avoir la couleur 10 au troisième point, et enfin mettre les bits 0 et 4 à un. Cela se résume en une instruction Basic :

```
POKE &CA00,&X01010011
```

Si vous effectuez cette instruction, un petit amalgame apparaît sur l'écran. Les points sont trop proches pour qu'on puisse véritablement le constater, mais il y a effectivement un point de la couleur 0 (le fond, donc on ne le voit pas !), un autre en couleur 1, puis en couleur 2, puis en couleur 3. Tout cela en un seul octet.

La manipulation, pour le moins complexe, décrite ci-dessus vous donne un aperçu des problèmes de programmation entraînés. Et encore ne s'agissait-il que d'un octet. Le programme 1.2 réalise un remplissage sélectif de l'écran, suivant vos directives.

```
10 '**********************
20 '** Programme 1.2   **
30 '**********************
40 '
50 FOR i=0 TO 3:INK i,i*5:NEXT
60 MODE 1:REM mode 320x200, 4 couleurs
70 DIM point(3),puissance(7)
80 'memorisation des puissances de 2.
90 FOR bit=0 TO 7: READ puissance(bit): NEXT bit
100 DATA 1,2,4,8,16,32,64,128
110 '
120 'choix des couleurs des quatres points
130 '
140 FOR p=0 TO 3
150   PRINT "Point numero";p
160   INPUT "Couleur (0 a 3) ";point(p)
170 NEXT p
180 '
```

```
190 'calcul de l'octet representant ces 4 points
200 '
210 FOR p=0 TO 3
220 READ bit1,bit2:REM numero des bits du point
230 'poids fort de la couleur dans le premier bi
   t
240 contenu=contenu+puissance(bit1)*INT(point(p)
   /2)
250 'poids faible de la couleur dans le second b
   it
260 contenu=contenu+puissance(bit2)*(point(p) AN
   D 1)
270 NEXT p
280 DATA 3,7,2,6,1,5,4,0
290 '
300 'remplissage de la memoire par ce contenu
310 '
320 CLS
330 FOR adresse=&C000 TO &FFFF
340   POKE adresse,contenu
350 NEXT adresse
```

Le plus gros du travail est effectué entre les lignes 200 et 270, où le choix de l'utilisateur est transformé en octet. Cette transformation suit les principes expliqués plus haut, concernant le codage en mode 1.

Lorsque nous aurons à gérer ces structures complexes de bits dans des routines en langage machine, il va de soi que nous devrons optimiser leur traitement. En règle générale, les routines travailleront en mode 0, ce qui assure une gestion plus simple qu'en mode 1 (il n'y a que deux points par octet dans ce mode, rappelons-le). Le choix du mode 0 assure, outre une gestion moins lourde des graphismes, un choix de couleurs acceptable.

Couleurs et stylos

Nous l'avons expliqué plus haut, un circuit spécial de l'Amstrad, le Gate Array, est chargé de fournir les 27 nuances de couleurs au 6845. Il est toutefois impossible d'obtenir ces 27 teintes simultanément à l'écran, puisque dans le meilleur des cas (en mode 0), chaque point de l'écran est programmé par une valeur choisie parmi 16 différentes.

Il faut donc, pour utiliser les couleurs voulues, créer une table de correspondance entre chaque code (de 0 à 15 en mode 0, de 0 à 3 en mode 1, et de 0 à 1 en mode 2) et chaque numéro de teinte (de 0 à 26), afin de savoir quelle est la teinte représentée par chaque code de la mémoire écran.

Sous contrôle du Basic, cette table est modifiée par l'instruction INK. Un équivalent existe en langage machine, soit sous la forme d'une instruction du système d'exploitation, soit en programmant directement le Gate Array (plus rapide, mais également plus obscur).

A la mise en marche de l'Amstrad, l'écran est placé en mode 1 et les couleurs suivantes sont assignées :

- code 0 : couleur 1 (bleu foncé) ;
- code 1 : couleur 24 (jaune vif) ;
- code 2 : couleur 20 (bleu pâle vif) ;
- code 3 : couleur 6 (rouge clair).

Si vous tapez alors l'instruction INK 1,0, vous reprogrammez le Gate Array afin qu'il affiche la couleur 0 (noir) pour les points de la mémoire écran contenant le code 1. De jaune, les textes passeront alors immédiatement au noir.

Ce principe de table de correspondance est vital lui aussi. De façon générale, vous pouvez considérer que le code situé en mémoire écran pour un point donné est le numéro d'un stylo avec lequel il a été tracé. Ce stylo, vous pouvez à tout moment en changer la couleur d'encre. Tout ce qui, sur l'écran, a été tracé avec ce stylo subira immédiatement la modification.

Les stylos sont un léger obstacle pour la compréhension, mais ils ont d'énormes avantages. Ils permettent notamment d'utiliser la totalité des 27 couleurs dans un jeu, suivant les tableaux ou les situations représentées, en reprogrammant, au choix, les stylos disponibles pour utiliser des teintes quelconques. Dans tel tableau, le rouge sera utilisé pour le stylo 1, dans un autre ce sera le bleu.

Il est notamment possible d'obtenir des effets de mouvement géométriques facilement grâce aux stylos. Le programme 1.3 est une application de ce procédé.

```
10 '**********************
20 '** Programme 1.3   **
30 '**********************
40 '
50 MODE 1:DEFINT a-z
60 '
70 'tous les stylos en pale
80 '
90 FOR stylo=1 TO 3: INK stylo,10: NEXT stylo
100 '
110 'trace invisible des ellipses
120 '
130 LOCATE 1,20:PRINT"Patientez SVP..."
140 stylo=1
```

```
150 FOR rayon=10 TO 100 STEP 5
160 DEG
170 MOVE 320+rayon+30,200
180 FOR an=0 TO 360 STEP 8
190   DRAW 320+COS(an)*(rayon+30),200+SIN(an)*ra
   yon,stylo
200   stylo=stylo+1:IF stylo=4 THEN stylo=1
210 NEXT
220 LOCATE 1,24:PRINT INT((100-rayon)/5)
230 NEXT
240 LOCATE 1,24:PRINT"     "
250 LOCATE 1,20:PRINT STRING$(20,32);
260 '
270 'mouvement simule par modification des coule
   urs
280 '
290 INK 1,20:INK 2,10:INK 3,0
300 FOR K=1 TO 300:NEXT
310 INK 1,10:INK 2,0:INK 3,20
320 FOR K=1 TO 300:NEXT
330 INK 1,0:INK 2,20:INK 3,10
340 FOR K=1 TO 300:NEXT
350 GOTO 290
```

INSTRUCTIONS GRAPHIQUES

Organisation Interne

Ce programme introduit les premières instructions graphiques : PLOT et DRAW. A ce niveau, l'Amstrad, malgré deux ou trois omissions regrettables, n'a rien à envier à la plupart des machines.

Une particularité interne singularise l'Amstrad : l'interpréteur Basic, dans la majorité des cas, n'exécute aucune instruction de gestion de la machine. Par exemple, les instructions graphiques sont toutes intégrées au système d'exploitation et non à l'interpréteur. Dans ce cas, le Basic se contente d'appeler le système d'exploitation. Cette façon de procéder diffère radicalement des autres ordinateurs familiaux : elle ressemble plus à un matériel professionnel. Bien que, théoriquement, cela ralentisse légèrement l'exécution des programmes (ce n'est sensible qu'au niveau machine), il en résulte une facilité de programmation en langage machine assez exceptionnelle, puisque toutes les instructions graphiques sont disponibles sous la forme d'un CALL simple. Toutefois, ces instructions seront peu utilisées pour la programmation de jeux rapides, en raison de

leur lenteur. Elles sont cependant très intéressantes pour la réalisation de camemberts, histogrammes. Nous y reviendrons.

Le système de coordonnées

Avant de nous approcher des instructions Basic disponibles, il nous faut examiner le système de coordonnées retenu pour l'écran. A ce niveau encore, les concepteurs de l'Amstrad ont adopté une attitude originale. En effet, quelle que soit la résolution choisie, l'écran est représenté par les coordonnées 0 à 639 (sur l'axe horizontal) et 0 à 399 (pour l'axe vertical). Cela, même si vous n'avez que 160 × 200 points.

Cette singularité obscurcit sérieusement les premiers pas en Basic : en effet, le point (0,0) est toujours, quel que soit le mode choisi, celui situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, et (639,399) dans le coin supérieur droit. En revanche, le point (3,0) est le même que (0,0) en mode 0, il est situé juste à côté de (0,0) en mode 1, et il est situé à trois points de (0,0) en mode 2 !

Pour simplifier cette organisation, nous allons introduire quelques définitions.

Nous appellerons **point logique** un point dont les coordonnées sont représentées par les coordonnées (0,0) à (639,399). En revanche, nous désignerons par **point physique** un point unique sur l'écran, existant réellement. En mode 0, les points physiques auront les coordonnées (0,0) à (159,199). En mode 1, ce sera (0,0) à (319,199) et (0,0) à (639,199) en mode 2.

Il y a 8 points physiques pour un point logique en mode 0, 4 en mode 1, et 2 en mode 2 *(schéma 1.3)*



Schéma 1.3 *Les points graphiques logiques*

Le point physique (0,0) correspond en effet aux points logiques suivants :

- **MODE 0** : (0,0),(0,1),(1,0),(1,1),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1) ;
- **MODE 1** : (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) ;
- **MODE 2** : (0,0),(0,1).

Les instructions graphiques de l'Amstrad utilisent toutes les coordonnées de points logiques. Certaines doivent disposer des coordonnées des points, d'autres travaillent à partir du nombre de points. Dans ce cas, il faut compter le nombre de points logiques et non physiques.

Les instructions et fonctions graphiques

Les plus importantes instructions Basic sont PLOT, DRAW, MOVE ainsi que PLOTR, DRAWR et MOVER. Il y a également les fonctions XPOS et YPOS ainsi que TEST et TESTR. Nous allons étudier leur fonctionnement.

- **PLOT** est l'instruction commune à toutes les machines : elle permet de modifier la couleur d'un point logique de l'écran. Par exemple, "PLOT 319,199,1" donne la couleur du stylo 1 au point situé au milieu de l'écran. Petit rappel : quel que soit le mode de résolution choisi, (319,199) est en effet au milieu de l'écran, puisque les coordonnées vont de (0,0) à (639,399). En revanche, si vous effectuez cette instruction dans les trois modes, vous pouvez aisément constater que la taille du point diffère. Pour être précis, le point garde la même hauteur mais il est deux fois moins large en mode 1 qu'en mode 0, et deux fois moins en mode 2 qu'en mode 1.

- **DRAW** trace une droite dans une couleur donnée jusqu'à un point indiqué, cela à partir du dernier point tracé. Ainsi, après le PLOT ci-dessus, "DRAW 0,0,2" trace une droite du milieu de l'écran au coin inférieur gauche, cela dans la couleur du stylo 2.

L'omission du numéro de stylo provoque l'utilisation du dernier stylo utilisé pour un tracé graphique. Cette particularité discrète permet d'optimiser la taille des instructions graphiques dans les programmes Basic : en effet, il suffit, avant tous les traitements dans une couleur donnée, de positionner le stylo utilisé par un PLOT "bidon", par exemple "PLOT 800,800,stylo". Le point (800,800) n'est pas sur l'écran, il n'est donc pas allumé, mais la couleur est bel et bien sélectionnée. Ensuite, on omettra volontairement le numéro de stylo derrière les instructions graphiques.

- **MOVE** est un peu l'équivalent de PLOT, mais sans tracé : il permet de positionner le curseur graphique (coordonnées du dernier point tracé) sur n'importe quel point de l'écran. Effectuez par exemple les deux séquences suivantes pour constater la différence *(schéma 1.4 v. p. 26)*.

SEQUENCE 1 :



SEQUENCE 2 :



Schéma 1.4 *MOVE et DRAW.*

Séquence 1

```
MODE 1
PLOT 319,199,1
MOVE 0,0
DRAW 100,100
```

Séquence 2

```
MODE 1
PLOT 319,199,1
DRAW 100,100
```

□ **PLOTR, DRAWR et MOVER** correspondent exactement à PLOT, DRAW et MOVE, mais au lieu des coordonnées d'un point cible, c'est un déplacement qui est utilisé. Pour l'illustrer, voici à nouveau deux séquences, relativement identiques, d'effet pourtant bien différent.

Séquence 1

```
MODE 1
PLOT 319,199,1
DRAW 100,100,2
```

Séquence 2

```
MODE 1
PLOT 319,199,1
DRAWR 100,100,2
```

- **XPOS et YPOS** : ces fonctions renvoient la valeur du curseur graphique. Si vous effectuez "PRINT XPOS,YPOS" après les deux séquences précédentes, vous obtiendrez les valeurs suivantes : 100 100 pour la première séquence, 419 299 pour la seconde.

- **TEST (x,y)** : cette fonction renvoie le numéro de stylo correspondant à la couleur du point indiqué.

- **TESTR** fonctionne comme TEST, mais le point à tester est exprimé en nombre de points le séparant de la position actuelle du curseur.

Utilisation des instructions et des fonctions

Dans la pratique, ces fonctions et instructions graphiques ne sont guère utilisées en langage machine, sauf par exemple pour la mise en place de décors particulièrement géométriques. Mais elles sont beaucoup trop lentes pour autoriser une exploitation efficace dans un jeu d'action rapide. En revanche, elles ont une qualité non négligeable : elles ignorent les erreurs sans perturber le fonctionnement des programmes. Mieux, les coordonnées sont toujours prises en compte, même si elles sortent de l'écran. Enfin, la plus grande qualité de ces instructions est leur fonctionnement par système de coordonnées. Les instructions du système d'exploitation qui leur sont associées utilisent le même système, et cela reste essentiel pour réaliser des graphismes à base de motifs géométriques.

Ainsi, vous constaterez aisément que "PLOT 0,0,1" suivie de "DRAW 800,800" trace une droite traversant l'écran, bien que (800,800) soit logiquement en dehors de celui-ci. La droite générée est pourtant celle qui rejoindrait effectivement (800,800) si celui-ci existait *(schéma 1.5)*.



SPLOT 0,0,1
DRAW 800,800

Schéma 1.5 *Dépassement de l'écran.*

Tout au long de ce chapitre, vous avez pu vous familiariser avec la structure de l'écran et son traitement en Basic, bien que nous soyons volontairement restés proches de la machine. Il est toutefois évident que le Basic ne permet pas la réalisation de jeux rapides, quels qu'ils soient. Pour mettre en évidence la supériorité du langage machine, il suffit d'exécuter chacun des programmes concluant ce chapitre et d'en tirer les conclusions qui s'imposent (programmes 1.4 à 1.7). Nous avons également pris connaissance des instructions graphiques de base, instructions que nous utiliserons plus loin afin de réaliser des utilitaires de tracé de figures. Nous reviendrons sur ces fonctions lors de la réalisation des trois routines dans le chapitre 3.

```
10 '**********************
20 '** Programme 1.4  **
30 '**********************
40 'duree 42982 (!)
50 'remplissage de l'ecran BASIC par points
60 '
70 MODE 1
80 DEFINT a-y:REM pour aller tres vite
90 PLOT 800,800,1 'selectionne le stylo graphiqu
  e
100 z=TIME
110 FOR y=0 TO 399 STEP 2
120 FOR x=0 TO 639 STEP 2
130 PLOT x,y
140 NEXT x
150 NEXT y
160 PRINT "Duree =";TIME-z
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 1.5  **
30 '**********************
40 'duree 8086
50 'remplissage de l'ecran BASIC par acces memoi
  re ecran
60 '
70 MODE 1
80 DEFINT a-y:REM pour aller tres vite
90 co=&X11110000
100 z=TIME
110 FOR ad=&C000 TO &FFFF
120 POKE ad,co
130 NEXT ad
140 PRINT "Duree =";TIME-z
```

```
                        10 ;
                        20 ;remplissage ecran LM par point
                        30 ;en utilisant PLOT (programme 1.6)
                        40 ;
BBEA                    50 PLOT:   EQU  #BBEA          ;adresse routine PLOT
BBDE                    60 INK:    EQU  #BBDE          ;adresse selection stylo
                                                        graphique
                        70 ;
4000                    80         ORG  #4000
4000  3E01              90         LD   A,1
4002  CDDEBB           100         CALL INK            ;positionne couleur dans AF
                       110 ;
4005  219001           120         LD   HL,400         ;toutes les lignes
                       130 ;
4008  118002           140 BOUCL1: LD   DE,640         ;tous les points de la ligne
400B  F5               150 BOUCL2: PUSH AF
400C  D5               160         PUSH DE
400D  E5               170         PUSH HL
400E  CDEABB           180         CALL PLOT
4011  E1               190         POP  HL
4012  D1               200         POP  DE
4013  F1               210         POP  AF
4014  1B               220         DEC  DE
4015  1B               230         DEC  DE             ;x=x-2
4016  F5               240         PUSH AF
4017  D5               250         PUSH DE
4018  E5               260         PUSH HL
4019  CDEABB           270         CALL PLOT
401C  E1               280         POP  HL
401D  D1               290         POP  DE
401E  7B               300         LD   A,E
401F  B2               310         OR   D              ;teste la fin de la boucle
4020  CA2740           320         JP   Z,FIN2         ;fin de la ligne en cours
4023  F1               330         POP  AF             ;recupere encre
4024  C30B40           340         JP   BOUCL2         ;continue la ligne
                       350 ;
4027  2B               360 FIN2:   DEC  HL
4028  2B               370         DEC  HL             ;y=y-2
4029  7D               380         LD   A,L
402A  B4               390         OR   H              ;teste fin de boucle
402B  CA3240           400         JP   Z,FIN1         ;fin du remplissage
402E  F1               410         POP  AF             ;recupere encre
402F  C30840           420         JP   BOUCL1
                       430 ;
4032  F1               440 FIN1:   POP  AF             ;remet pile en etat
4033  C9               450         RET                 ;fin

Pass 2 errors: 00
```

```
10 '*********************
20 '** Programme 1.6  **
30 '*********************
40 'duree 21065
50 'remplissage de l'ecran LM par points
60 '
70 MODE 1
80 MEMORY &3FFF
90 DEFINT a-y:REM pour aller tres vite
100 AD=&4000
110 READ c:IF c=-1 THEN 140
120 POKE ad,c:ad=ad+1:GOTO 110
130 DATA 62,1,205,222,187,33,144,1,17,128,2,245,
   213,229,205,234,187,225,209,241, 27,27,245,21
   3,229,205,234,187,225,209,123,178,202,39,64,2
   41,195,11,64,43,43,125,180,202,50,64,241,195,
   8,64,241,201,-1
140 z=TIME
150 CALL &4000
160 PRINT "Duree =";TIME-z
```

```
                    10 ;
                    20 ;remplissage ecran LM par acces memoire ecran
                    30 ;(programme 1.7)
4000                40         ORG  #4000
                    50 ;
4000  2100C0        60         LD   HL,#C000          ;debut memoire ecran
4003  0EF0          70         LD   C,%11110000       ;masque pour quatre pts
                                                       en couleur 1
                    80 ;
4005  71            90 LOOP:   LD   (HL),C            ;remplissage octet
4006  23           100         INC  HL                ;octet suivant
4007  7C           110         LD   A,H
4008  B5           120         OR   L                 ;a t'on depasse #FFFF ?
4009  C20540       130         JP   NZ,LOOP           ;non:continuer
400C  C9           140         RET                    ;fin du travail

Pass 2 errors: 00
```

```
10 '*********************
20 '** Programme 1.7  **
30 '*********************
40 'duree 57
50 'remplissage de l'ecran LM par acces memoire
  ecran
60 '
70 MODE 1
80 MEMORY &3FFF
90 DEFINT a-y:REM pour aller tres vite
100 AD=&4000
110 READ c:IF c=-1 THEN 140
120 POKE ad,c:ad=ad+1:GOTO 110
130 DATA 33,0,192,14,240,113,35,124,181,194,5,64
   ,201,-1
140 z=TIME
150 CALL &4000
160 PRINT "Duree =";TIME-z
```

UTILISATION DU LANGAGE MACHINE SOUS BASIC

2

ASSEMBLEUR ET LANGAGE MACHINE

Définitions

Le processeur principal de l'Amstrad est un Z-80. Malgré son âge, ce micro-processeur accomplit brillamment sa mission, gérant notamment 96 Ko de mémoire alors que son champ d'adressage se limite à 64, plus rapidement que sur les machines concurrentes dotées de 64 Ko.

Il va sans dire que pour obtenir de telles performances, les concepteurs de l'Amstrad ont dû recourir à nombre d'astuces. Celles-ci facilitent la tâche du processeur, mais pas toujours celle du programmeur, nous le constaterons souvent à nos dépens.

L'obstacle qui surgit d'emblée lors des premiers pas en assembleur est justement celui de la définition. Quelle est la différence entre l'assembleur et le langage machine ? Il n'y en a pas à proprement parler. Il s'agit bien d'une nuance de définition. Le seul langage compris par un processeur est son langage machine. Ce langage est constitué d'instructions opérant sur des registres, des adresses mémoires, ou des lignes de périphériques. Dans tous les cas, ces instructions sont des nombres. Le stockage de données et des programmes s'effectuant en binaire, il faut donc se résoudre à l'évidence : les seuls programmes exécutables par le processeur sont constitués d'une suite de 0 et de 1. Fort heureusement, les constructeurs de processeurs n'en sont pas restés là. Constatant les difficultés de programmation en binaire, ils ont associé, à chacune des instructions du processeur, un mnémonique, un nom propre qui en facilite la compréhension et la mémorisation. Par exemple, sur le Z-80, l'instruction qui charge le contenu du registre B dans le registre A se matérialise par le nombre $78 (ou 01111000 en binaire, tel qu'il est effectivement stocké en mémoire) qui est devenu "LD A,B". Toutes les instructions ont ainsi reçu un nom. Nous pouvons maintenant introduire les deux définitions :

- le langage machine est l'ensemble des instructions du processeur sous forme numérique (en binaire, hexadécimal ou décimal) ;
- le langage assembleur est l'ensemble des noms.

Le langage assembleur a une fonction de mise au point : il est beaucoup plus clair de lire "LD A,B" dans un programme que "01111000". Les sources d'erreurs (par inattention surtout) sont d'autant réduites. Mis à part ce point de détail, il est théoriquement équivalent au langage machine. Toutefois, stocker "01111000" dans une case mémoire est facile. Mais que faire de "LD A,B" ?

Avant l'invention des programmes assembleur, la seule solution était la suivante : le programmeur programmait ses routines grâce aux mnémoniques, puis prenait chaque instruction de son programme et la traduisait en langage machine. Ensuite, il rentrait la liste des nombres obtenus en mémoire. Un programme assembleur a pour but d'effectuer ce travail.

Dès lors, le programmeur se retrouve avec un langage facile à mémoriser (en comparaison du langage machine) et à pratiquer. Programmer en langage d'assemblage revient à programmer en langage machine : la frontière qui sépare les deux langages est entièrement abolie par le programme assembleur.

Par abus de langage, le terme assembleur a fini par représenter tout à la fois : le langage machine, le programme assembleur, et même le langage d'assemblage.

Ne vous étonnez donc pas de rencontrer indifféremment les termes langage machine et assembleur dans la suite de l'ouvrage. Ils sont de nos jours synonymes.

Chaque processeur, à l'image d'un interpréteur Basic, possède ses particularités et ses instructions. L'ensemble des instructions forme donc ce que l'on appelle le langage machine. Dans l'essentiel, il s'agit d'instructions plutôt primitives, ne sachant pas faire grand chose. Pourtant, tout ce qui peut être fait sur l'Amstrad l'est dans ce langage. Il faut donc croire que le langage machine, sous son apparente rusticité, représente une réelle puissance.

Puissance et vitesse

La puissance du langage machine vient de deux facteurs. Sa vitesse de traitement, tout d'abord. Vous avez pu constater, au chapitre précédent, qu'un simple programme consistant à remplir 16 Ko de mémoire avec une valeur donnée s'exécutait 142 fois plus vite en langage machine (nous l'appellerons désormais LM) qu'en Basic. Même lorsque le Basic était très proche du LM (lors du remplissage de l'écran point par point), le LM s'exécutait tout de même deux fois plus rapidement.

Deuxième facteur important dans le langage machine : sa compacité. Le programme 1.1, variables comprises, occupait 143 octets. Son équivalent LM (programme 1.7) n'en nécessite que 13.

Enfin, outre ces deux facteurs, il est un troisième avantage plus discret : en programmant en LM on accède simplement à toutes les ressources de la machine. C'est dire qu'en LM, rien n'est impossible, dans la mesure où l'on connaît les limites matérielles du possible. Evidemment, on ne fera jamais afficher 28 couleurs à l'Amstrad : il n'en a que 27 par construction !

Par contre, pour mettre en évidence la puissance du langage machine, il est parfaitement possible d'afficher plus de 16 couleurs différentes sur un même écran, en modifiant les couleurs des stylos en LM d'une certaine façon. En effet, il est parfaitement possible d'exécuter un tel changement de couleur sans que le balayage de l'écran ne soit totalement fini. Le balayage commence alors que le stylo possède une certaine couleur. Arrivé par exemple au milieu de l'écran, si le stylo change de couleur, le

balayage se terminera avec cette nouvelle couleur. Comme vous le constatez, le LM repousse bien loin les limites expliquées dans la documentation Amstrad.

Toutefois, le LM possède un inconvénient énorme : il s'agit, à l'heure actuelle, du langage le plus difficile d'accès, bien qu'il ne soit pas le plus difficile à pratiquer. Alors que tous les autres langages (Basic, Pascal, C, Ada, Forth, etc.), se prêtent bien à un apprentissage en douceur, le LM s'apprend très différemment. En l'occurrence, les débutants apprennent vite à connaître les instructions du Z-80 (ou d'un autre processeur), mais ils se heurtent inévitablement à un mur apparemment infranchissable dès qu'ils tentent de les pratiquer. La persévérance et la patience aidant, au bout d'une période variable, le débutant a l'impression pénible de patiner sur place, et, soudain, le mur s'écroule, et tout devient clair. Le programmeur a alors l'impression que rien ne peut plus lui résister.

La raison de cette sensation est la puissance et la polyvalence même du LM. Comme expliqué plus haut, tout est possible en LM.

LES OUTILS DU PROGRAMMEUR

Pour attaquer le LM, il faut des outils. Comme il en existe beaucoup, chacun fait son choix une bonne fois pour toutes. Une fois ces outils choisis, le programmeur y sera si attaché qu'il ne fera rien pour en avoir de plus puissants ou de plus complets. L'essentiel reste de bien connaître ses outils.

Voici les outils du programmeur LM :

– un livre d'initiation au langage machine Z-80, mettant en évidence les pièges grossiers du processeur, dans lesquels même le plus expérimenté des programmeurs peut tomber par inattention ! Nous vous recommandons particulièrement *Programmer en assembleur* d'Alain Pinaud (publié aux éditions du P.S.I.). Bien qu'assez ancien, ce livre reste le meilleur de sa catégorie, de loin, et possède une table complète des instructions Z-80 ;

– un livre de référence sur le Z-80. Cet achat sera le plus onéreux, mais pas le moins utile. Il en existe quelques-uns, dont la bible, à savoir *Programmation du Z-80* de Rodnay Zaks, chez Sybex. Au début, il ne sera toutefois pas utile, mais son besoin se fera sentir lorsque vous en viendrez à calculer le temps d'horloge demandé par une routine pour l'optimiser et accélérer son exécution ;

– un assembleur. Pour l'Amstrad, DEVPAC est sans doute l'un des meilleurs en raison des possibilités d'inclusion de fichiers externes. Mais là aussi, il existe plusieurs assembleurs dignes d'intérêt, sans que l'on puisse affirmer à 100 % lequel est le meilleur. Certains préfèrent DAMS, d'autres ZEN. L'essentiel est de bien connaître les possibilités de son assembleur, le reste est affaire de goût ;

– un débugger/désassembleur. Un tel outil permet par exemple d'exécuter un programme instruction par instruction, ce qui est parfois utile pour trouver une erreur. Les assembleurs récents (ils le sont tous sur la machine qui nous intéresse) possèdent un débugger intégré ou séparé compatible avec l'assembleur ;

– si possible, un lecteur de disquettes. Le besoin ne se fera pas trop sentir pour les routines du livre, toutefois le programmeur réalisant ses propres programmes craquera vite s'il doit recharger l'assembleur à chaque fois que son programme plante l'ordinateur. Il va de soi que l'achat d'un lecteur de disquettes représente un certain investissement, mais de nos jours cet investissement est vite amorti. Si vous possédez un 664 ou un 6128, il va également de soi que notre remarque devient caduque !

– dès que possible, et même avant le lecteur de disquettes, une imprimante. Programmer en assembleur sans imprimante est acceptable si les routines ne dépassent pas deux pages écran. Au-delà, cela frôle le suicide. Ceux qui ne possèdent pas d'imprimante en subissent les conséquences, c'est-à-dire qu'ils sont leur propre imprimante. En clair, lorsqu'il y a une erreur, ils recopient le programme à la main sur papier pour y voir clair ;

– concernant l'Amstrad, il existe trois documentations essentielles. On juge trop souvent les micro-ordinateurs par leurs performances techniques ou les logiciels disponibles. Mais ces éléments, au contraire, sont secondaires. Ce qui compte le plus, c'est la documentation disponible et sa qualité. Hormis le manuel du constructeur, qui ne suffit pas dès que l'on attaque le LM, trois ouvrages très facile à trouver sont à acheter au même titre que le programme assembleur. *CPC 464 FIRMWARE,* publié par Amsoft, résume la totalité des particularités du logiciel interne de l'Amstrad. Il a été écrit par l'un des auteurs de ce logiciel, ce qui est une assurance inégalable. Et non seulement ce manuel dit tout, mais il est extrêmement bien organisé, ce qui ne gâche rien. Si vous rechignez à vous procurer ce gros classeur en langue anglaise, P.S.I. a publié *Clefs pour l'Amstrad* qui est un excellent condensé sur l'Amstrad. Tout y est, bien rangé, facilement accessible, mais attention : ce livre sera surtout utile à ceux qui auront lu le *Firmware. Clefs* est au *Firmware* ce que le dictionnaire est à l'encyclopédie ;

– enfin, Micro-application a traduit *la bible du programmeur de l'Amstrad,* qui est un horrible fouillis, mais qui explique en long, en large et en travers tout ce qu'Amstrad n'a pas voulu dire. La programmation directe des circuits y est notamment disséquée, et le livre comporte le listing de la totalité du logiciel interne du CPC 464. Attention, cet ouvrage n'est pas facilement assimilable, il est en tout cas inutile pour ceux qui veulent se familiariser avec le Z-80 ! Mais il sera une aide inégalée pour ceux qui veulent fouiller leur Amstrad en LM, par exemple pour détourner des routines système ou travailler directement avec le 6845 !

PROGRAMMATION DU Z-80

Le processeur

Le Z-80 possède sa propre philosophie. Sa programmation passe principalement par une utilisation appropriée des bons registres aux bons moments. Le nombre de registres du Z-80 est en effet assez élevé, ce qui est un énorme avantage par rapport à la majorité des autres processeurs 8 bits *(schéma 2.1)*.



REGISTRES DE TRAVAIL
16 bits HL,DE,BC
8 bits H,L,D,B,C



REGISTRE DE CALCUL
8 bits A
16 bits AF

REGISTRE D'ETAT
8 bits F
16 bits AF



REGISTRE D'INDEXATION
16 bits IX,IY



REGISTRES DE CONTROLE
16 bits PC
SP

REGISTRE D'INTERRUPTION
8 bits I



REGISTRE DE RAFRAICHISSEMENT
8 bits R

Schéma 2.1 *Les registres du processeur Z-80.*

En revanche, les possibilités d'accès à la mémoire (que l'on regroupe sous l'appellation de modes d'adressage) sont moins étendues qu'on ne le voudrait. De plus, bien que le nombre d'instructions soit assez impressionnant, il en manque certaines que tout débutant a pourtant tendance à inventer, ce qui conduit inévitablement à une erreur d'assemblage et donc à une correction de l'instruction, pas toujours évidente. Mais dans l'ensemble, l'expérience des défauts vient avec la pratique.

Les registres du Z-80 sont tous de type 8 bits, sauf quatre registres 16 bits utilisés à des fins très particulières. Toutefois, certains des registres 8 bits peuvent être traités par paire pour former des registres 16 bits, par exemple pour traiter des adresses.

Le Z-80 possède d'autre part un second jeu de registres, que l'on peut échanger contre le jeu principal. Cela est utile pour sauver facilement les registres avant d'entamer un travail provisoire. Ces registres sont d'ailleurs utilisés sur l'Amstrad lors des interruptions. Malheureusement, ceci en interdit l'emploi pour la programmation, à moins de détourner les interruptions – ce qui sort largement du cadre de cet ouvrage. La documentation Amstrad *Firmware* indique d'ailleurs comment procéder. Il est dommage que la modification n'ait pas été prévue à l'origine, car les registres secondaires ne sont pas toujours inutiles. Ça ne devrait toutefois pas être un problème pour les débutants, s'ils apprennent le Z-80 en ne les utilisant pas.

Les registres 8 bits

Les registres 8 bits les plus utilisés sont de loin A et F. A est le registre "accumulateur". Il reçoit les résultats des instructions de calcul du Z-80 (addition, soustraction, rotations de bits, opérations logiques, etc.). F est son associé : il résume le résultat de l'opération sous la forme de drapeaux. Il y a par exemple le drapeau Z qui est levé si le résultat est nul, et baissé sinon. F reçoit également sous cette même forme les résultats d'autres opérations (par exemple, les comparaisons entre A et un nombre ou un autre registre) même si le contenu de A ne change pas à cette occasion.

On ne peut pas stocker de valeur particulière dans F. Tout au plus peut-on lever ou baisser certains drapeaux, et sauver ou récupérer ce registre en même temps que A. En revanche, A est extrêmement souple et la totalité des modes d'adressage peut faire appel à A, alors que certains ne sont pas disponibles sur les autres registres.

Deux autres registres 8 bits sont très utilisés : H et L. On les utilise d'ailleurs le plus souvent sous la forme 16 bits (registre HL), afin de stocker des adresses. En effet, HL accède à un grand nombre de modes d'adressage et est donc idéal pour des travaux sur des tables de données, ou pour pointer sur des données.

Les quatre autres registres 8 bits manipulables sont nommés B,C, D et E. Ils sont moins souples que H et L : les registres BC et DE ne possèdent pas tous les modes d'adressage de HL. En revanche, BC et B sont utilisés comme compteur par toutes les instructions Z-80 travaillant à partir d'une boucle. DE possède également ses caractéristiques propres, lors des instructions de recherche ou transfert de chaînes (LDIR, CPIR et les instructions du même style).

Il est à noter que deux registres 8 bits spéciaux sont disponibles : il s'agit de I et de R. Leur utilisation est réservée au processeur. I est le registre d'interruptions, indiquant quel est le type de l'interruption. R servait dans le temps au rafraîchissement de la mémoire. Il est utile pour générer des nombres au hasard, car sa valeur est constamment modifiée et de façon relativement imprévisible.

Les registres 16 bits

Enfin, les registres IX et IY, de 16 bits exclusivement (il ne s'agit pas de registres Y et X regroupés avec le registre I) ont presque toutes les fonctionnalités de HL, plus une : ils permettent un mode d'adressage dit "indexé", que HL ne possède pas. Mais IX et IY sont "en plus" sur le Z-80, et il faut savoir que les instructions s'y rapportant sont beaucoup moins rapides que leurs équivalents travaillant avec HL. On les réservera à l'utilisation de l'adressage indexé, ou bien pour pointer sur des tables comme HL si l'on doit en traiter simultanément plus d'une.

Il existe deux autres registres 16 bits utilisés très peu par le programmeur et très souvent par le processeur : PC et SP. PC est le pointeur de programme : c'est lui qui pointe l'instruction en cours d'exécution. Il y a quelques instructions permettant de modifier son contenu, et un grand nombre le faisant sans en avoir l'air. Entre autres, toutes les instructions JP et JR modifient PC (JP et JR sont exactement équivalentes à un GOTO Basic). Quant à SP, il pointe sur la pile du Z-80.

La pile

La pile est un endroit de longueur limitée mais indéterminée (il faut s'arranger pour que la longueur qu'on lui octroie soit suffisante) où sont rangées toutes les informations temporaires des programmes. Par exemple, lorsque le Z-80 rencontre une instruction CALL (équivalent en Basic : GOSUB), il range l'endroit de l'instruction en cours dans la pile, va exécuter le programme se situant à l'adresse demandée, et revient après le CALL en récupérant l'adresse dans la pile *(schéma 2.2)*.



Schéma 2.2 *La pile.*

L'utilisateur a la possibilité de travailler avec cette pile, et aussi avec d'autres piles, puisque des instructions permettent de sauver et de récupérer le contenu de SP. Toutefois, si l'utilisateur veut utiliser deux piles, il devra gérer ses deux pointeurs (certains processeurs, comme le 6809, possèdent deux pointeurs de piles, ce n'est hélas pas le cas du Z-80).

La pile est souvent utilisée dans les programmes pour sauver rapidement des registres avant un travail (il serait plus simple de les sauver dans le second jeu de registres, mais nous avons vu plus haut que celui-ci est inutilisable sur l'Amstrad). Elle est très pratique mais aussi très dangereuse. En effet, si le nombre d'instructions rangeant quelque chose dans la pile n'est pas le même que celui des instructions les récupérant, le risque de planter la machine est grand, et celui d'obtenir des erreurs de fonctionnement du programme est énorme. Imaginez une pile d'assiettes en porcelaine : si vous enlevez plus d'assiettes qu'il n'y en a dans la pile, il y a un imprévu. Inversement, si vous laissez une assiette avant de secouer la nappe, il va y avoir de la casse. En Z-80, si une routine appelée par CALL laisse une adresse de trop, le retour va se faire à l'endroit indiqué par celle-ci, qui n'aura rien à voir avec la bonne adresse se trouvant juste dessous. De même, si la routine enlève une adresse de trop, le retour se fera aussi à un endroit n'ayant rien d'intéressant.

Les registres secondaires

Les registres secondaires ne sont pas utilisables sur l'Amstrad. Il est toutefois intéressant de connaître leur existence. Ils sont au nombre de huit : A', F', B', C', D', E', H' et L'. Ils sont exactement équivalents, en temps normal, aux registres A à L. Attention : il n'existe pas de IX', IY', PC' ni SP'.

INSTRUCTIONS DU Z-80

Introduction

Le Z-80 possède de nombreuses instructions. Elles peuvent toutes plus ou moins utiliser les modes d'adressage disponibles. Rappelons qu'un mode d'adressage est une façon d'accéder à une information. Le problème du Z-80 est qu'il n'est pas orthogonal. Un processeur est dit orthogonal quand tous les modes d'adressage sont utilisables sur toutes les instructions, ce qui est loin d'être le cas en Z-80.

Pour simplifier, nous n'allons pas passer en revue les différents modes d'adressage du Z-80. En effet, si ces modes sont facilement identifiables au niveau du code machine (les nombres correspondant aux instructions), il en est autrement au niveau des instructions proprement dites, sous leur forme assembleur comme JP ou ADD. A ce niveau, les modes d'adressage sont moins évidents. Par exemple, "JR adresse" est une instruction qui

semble utiliser l'adressage absolu, puisqu'une adresse est précisée. En fait, il s'agit d'adressage relatif ! En effet, c'est le programme assembleur qui transforme l'adresse en un autre type de donnée. Ce genre de subtilité est un véritable piège pour le débutant, qui aura bien du mal à faire la différence entre "JR adresse" et "JP adresse, qui font la même chose et se présentent de la même façon. Le Z-80, par contre, fait la différence au niveau codage, encombrement, rapidité et fonctionnement.

Un débutant en Z-80 est vite mis en difficulté par la quantité d'instructions disponibles. Mais au début, seul un certain nombre d'entre elles sont véritablement utiles. C'est la liste de ces instructions vitales que nous allons étudier, ignorant volontairement un bon nombre d'instructions.

Accès mémoire, chargements des registres

Tout d'abord, car il s'agit sans doute des instructions les plus utilisées, nous allons passer en revue les chargements de registres. Ces instructions LD permettent de stocker une valeur dans chacun des registres du Z-80. Mais il y a plusieurs façons de préciser la donnée en question.

On peut dans tous les cas préciser directement la valeur : il s'agit d'adressage immédiat. Par exemple, "LD A,34" ou "LD BC,32767". Cette façon de charger une valeur dans un registre est réservée aux initialisations *(schéma 2.3)*.



Schéma 2.3 *Adressage immédiat.*

Il est aussi possible, la plupart du temps, de charger un registre avec la valeur contenue dans un autre registre. Par exemple, "LD A,B" charge le contenu de B dans A *(schéma 2.4)*.



Schéma 2.4 *Adressage par registre.*

Attention : ce type de chargement ne fonctionne que sur les registres 8 bits. Il n'existe pas de "LD BC,HL", par exemple. Pour obtenir la même chose, il faut procéder en deux instructions, en l'occurrence "LD B,H" suivi de "LD C,L", Seul SP fait exception, puisqu'il est possible de charger directement dans ce registre les contenus de HL, IX ou IY. Cela permet de gérer assez facilement plusieurs piles.

Il est possible, pour tous les registres 16 bits (BC, DE et HL mais aussi IX, IY et SP) de charger une donnée 16 bits en indiquant l'adresse où elle se situe. On indique alors cette adresse entre deux parenthèses. Ainsi, "LD BC, (4000)" permet de charger les deux octets situés en 4000 et 4001 dans les registres respectifs C et B (car le premier octet en mémoire est celui de poids faible, c'est-à-dire situé à droite dans un nombre 16 bits). Cette possibilité est aussi offerte au registre A, ainsi qu'à SP *(schéma 2.5).*

LD BC,($4000)



Schéma 2.5 *Adressage indirect.*

IX et IY permettent un mode particulier de travail : on peut les associer à un déplacement afin de pointer dans une table. Exemple : "LD C,(IX+4)" indique au Z-80 de charger, dans le registre C, le contenu de l'adresse IX+4, c'est-à-dire l'adresse contenue dans IX à laquelle on ajoute 4. C'est ce qu'on appelle l'adressage indexé *(schéma 2.6 v. p. 43).*

LD C,(IX+4)



Schéma 2.6 *Adressage indexé.*

Dans une moindre mesure, ce type de travail peut également être effectué par HL : "LD E, (HL)" permet ainsi de charger dans E le contenu de l'adresse indiquée dans HL. On parle alors d'adressage indirect par registre. (HL), (IX+n) et (IY+n) peuvent ainsi être utilisés avec tous les registres 8 bits communs, et, en guise de bonus, A peut travailler également avec (DE), et avec (BC) *(schéma 2.7).*

LD C,(HL)



Schéma 2.7 *Adressage indirect par registre.*

Les chargements en mémoire, qui sont les instructions inverses des chargements de registres, travaillent obligatoirement (sauf trois exceptions : "LD (HL),n", "LD (IX+n),m" et "LD (IY+n),m" qui autorisent le chargement direct d'une donnée à une adresse indiquée par les registres indiqués) avec le contenu d'un registre. Il est par exemple **impossible** d'effectuer un "LD (0),15" pour charger la valeur 15 à l'adresse 0. Les chargements en mémoire sont en nombre beaucoup plus réduits. D'une façon générale, ils s'écrivent "LD représentation d'une adresse, registre" *(schéma 2.8)*.

```
LD      (IX + 3), $76
```



Schéma 2.8 *Chargement indexé en mémoire.*

On peut effectuer avec le registre A tout ce qui est imaginable à ce niveau : chargement à une adresse indiquée par un registre 16 bits (par exemple "LD (BC), A"), chargement direct à une adresse ("LD (4000),A"), chargement indexé ("LD (IX+n),A"). Les opérations à base du contenu des autres registres 16 bits sont par contre limitées à l'adressage indirect ou indexé. On ne peut charger un registre 8 bits autre que A qu'à une adresse indiquée sous la forme (HL), (IX+n) ou (IY+n).

Enfin, il est possible de sauver à une adresse directement exprimée le contenu des registres 16 bits BC, DE, HL, IX, IY et SP (et, nous l'avons vu ci-dessus, on peut aussi utiliser A pour charger ainsi une valeur 8 bits).

Cela procure une liste non négligeable d'instructions. Dans la pratique, il suffit d'avoir une liste complète des instructions par ordre alphabétique à portée de main pour s'en sortir *(voir annexe 1)*.

La pile et sa gestion

Autre catégorie d'instructions : les instructions de gestion de la pile. Celles-ci sont regroupées sous les dénominations PUSH et POP. PUSH permet de ranger dans la pile les registres 16 bits AF, BC, DE, HL, IX et IY. POP permet de récupérer dans la pile une valeur, en la chargeant dans un de ces registres. Ainsi, la séquence "PUSH BC" suivi de "POP HL" range le contenu de BC dans la pile et le retire immédiatement pour le ranger dans HL. Voilà donc le moyen d'effectuer un simili "LD HL,BC". Cela dit, cette manipulation est peu utilisée car elle est bien plus lente que la combinaison de "LD H,B" et "LD L,C". Par contre, il est possible d'utiliser la pile pour échanger des contenus de registres 16 bits facilement.

Ainsi, on utilise la séquence suivante pour inverser HL et BC (*schéma 2.9*) :





Schéma 2.9 *Échange de registres par la pile.*

```
PUSH BC
PUSH HL
POP BC
POP HL
```

Enfin, on peut aussi résumer les instructions de gestion du registre SP, le pointeur de pile. Ce registre retient l'emplacement de la pile, plus exactement l'emplacement du haut de la pile. Un PUSH diminue cette valeur de 2, et un POP l'augmente de 2. On peut charger SP avec les valeurs

contenues dans un des registres HL, IX, IY, on peut aussi stocker directement une valeur ("LD SP,adresse") ou indirectement ("LD SP, (adresse)").

Dans le sens inverse, on peut sauver la valeur de SP à une adresse ("LD (adresse),SP"). Il est également possible d'ajouter 1 à SP en utilisant « INC SP", ou d'enlever 1 avec "DEC SP".

Il existe d'autres instructions pouvant utiliser SP, mais elles relèvent du haut professionnalisme !

Les drapeaux/flags

Le Z-80 possède un registre F contenant les drapeaux, nous l'avons vu plus haut. Ces drapeaux sont au nombre de six, utilisant chacun un bit de F (il y a deux bits inutilisés). Le drapeau C, appelé "Carry", indique en général une retenue (lors d'additions), un changement de signe (soustraction) ou un des bits de A après une rotation. On l'utilise, lors des débuts, principalement pour des tests de comparaison.

Ainsi, après une instruction "CP n", le Carry vaut 1 si le contenu du registre A était strictement inférieur à n, et 0 sinon.

Le drapeau N indique, lorsqu'il est mis à 1, que la dernière opération était une soustraction (ce qui permet de savoir si le Carry provient ou non d'une telle opération). Peu de programmes en nécessitent l'emploi, nous conseillons donc vivement d'oublier pour l'instant son existence.

Le drapeau P/V a un double sens. Lors des opérations arithmétiques (addition, soustraction), il indique qu'un débordement a eu lieu. P/V est rarement utilisé dans les programmes, sauf cas vraiment particuliers, comme des calculs en grande précision.

Le drapeau H ne présente aucun intérêt non plus. Par contre, plus intéressants sont les drapeaux Z et S. Ils indiquent en effet respectivement la nullité et le signe de A. Si Z=1, le contenu de A est nul, ou bien (après une comparaison) les nombres comparés sont égaux. Si S=1, le nombre contenu dans 1 est négatif.

Le débutant (ainsi que la plupart des programmeurs) n'utilisera utilement que C, Z et S. Ce sont en effet les drapeaux qui indiquent l'état du contenu de A : on peut, en les consultant, savoir si A est cohérent, nul, positif ou non.

Les drapeaux ne sont jamais utilisés en tant que tels : ils doivent être consultés et associés à une instruction CALL, RET, JR ou JP. Selon l'association demandée, l'instruction est exécutée si cette association est possible, et ignorée si ce n'est pas le cas.

Les associations sont les suivantes :

- NZ pour savoir si Z=0 (A non nul, par exemple) ;
- Z pour savoir si Z=1 ;
- NC pour savoir si C=0 ;
- C pour savoir si C=1 ;
- PO pour savoir si P/V=1 ;
- PE pour savoir si P/V=0 ;
- P pour savoir si A est "P"lus grand que 0, soit positif (S=0) ;
- M pour savoir si A est "M"oins grand que 0, soit négatif (S=1).

Par exemple, l'instruction "JP P,4000" provoquera un saut en 4000 si le drapeau S est à 0. Elle sera ignorée si S est à 1.

Sauts et branchements conditionnels

Puisque nous en sommes à parler de CALL, JP et JR, autant les passer en revue, d'autant plus que cela terminera notre exposé sur le Z-80. CALL est en LM l'équivalent de GOSUB en Basic : arrivé à "CALL adresse", le programme saute à cette adresse, jusqu'à ce que RET soit rencontré. Ensuite, le programme revient à la suite du CALL. JP provoque la même chose, mais sans retour possible (équivalent de GOTO). Enfin, JR est une version de JP destinée à de petits sauts (dans un endroit pas plus éloigné de l'instruction que par 128 octets). JR est un peu moins rapide que JP, c'est pourquoi nous ne l'utiliserons pas dans nos routines. JR a une seule utilité, qui n'est valable que pour des programmes d'un certain type. En gros, lorsqu'un programme utilise des JP, il ne peut fonctionner que s'il est chargé à une certaine adresse bien précise, celle qui a été choisie lors de l'assemblage. Par contre, si le programme utilise JR, il peut être placé à n'importe quelle adresse. Cette possibilité ne nous intéresse pas ici, car nos routines sont courtes, et nous les placerons toujours à un endroit bien connu. Les débutants n'ont aucun intérêt à utiliser JR. De plus, JR ne peut être associé qu'aux conditions C, NC, Z et NZ. Et JP procure trois facilités intéressantes : il est possible d'utiliser "JP (HL)", "JP (IX)" et "JP (IY)" pour sauter à une adresse calculée. Cela permet de programmer ce que l'on appelle des "vecteurs", dont Amstrad fait un usage important à des fins de compatibilité entre ses différents modèles.

Conclusion

Nous laissons aux lecteurs le soin de consulter des livres spécialisés (par exemple ceux que nous vous recommandons plus haut) afin d'en connaître plus sur les instructions arithmétiques et logiques du Z-80. Il est également intéressant de jeter un œil sur les instructions SET, RES et BIT qui permettent de positionner, baisser ou tester n'importe quel bit de chacun des registres 8 bits, voire (HL) ou (IX+d) et (IY+d).

Toutefois, lorsque nous utiliserons des instructions nouvelles non explorées dans ce chapitre, nous en expliquerons le fonctionnement et l'utilité.

ASSEMBLEUR ET BASIC

Stockage en mémoire

Maintenant que nous connaissons mieux le Z-80, revenons sur terre. Vous ne possédez pas forcément un assembleur, auquel cas les instructions JP ou ADD ne signifient rien. Une seule chose est sûre : votre Amstrad possède un Basic, et fort heureusement ce Basic permet tout de même d'utiliser du langage machine.

Comment se présente un programme en langage machine lorsque nous sommes sous contrôle du Basic ? Rien de plus obscur : une belle suite de nombres apparemment incohérente. Comment le rentrer en mémoire ? Comment l'exécuter ?

Il faut avant tout savoir que POKE permet de modifier le contenu de n'importe quelle case mémoire. Nous l'avons par exemple utilisé lors du remplissage écran. "POKE adresse, valeur 8 bits" est exactement équivalent, en LM, à "LD A,valeur" suivi de "LD (adresse), A". Vous pouvez, sous Basic, préciser l'adresse et la valeur soit en décimal, soit en hexadécimal (adresse ou valeur précédée de '&', par exemple &F23C), soit en binaire (préfixe '&X', par exemple &X11010011).

Cette instruction, associée à READ et DATA, permet de stocker un programme LM en mémoire d'après son listing. Il suffit de taper les nombres correspondant aux instructions dans des lignes DATA, et de les lire l'un après l'autre pour les stocker aux bonnes adresses grâce à READ et POKE.

Cette façon de procéder est la plus simple pour des routines ne risquant pas de "manger" le Basic. Elle n'est pas optimale, on peut faire beaucoup mieux. On peut par exemple stocker directement des routines à l'intérieur même d'une ligne REM Basic. Mais cela nécessite des précautions draconiennes.

Lorsqu'une routine LM est placée en mémoire, il faut en général lui réserver une place pour éviter que le Basic ne vienne la détruire lors de ses travaux. L'instruction MEMORY a ce rôle. "MEMORY adresse−1" indique au Basic qu'il ne devra pas aller travailler au-delà de "adresse". Ainsi, après "MEMORY &3FFF" le Basic ne travaillera jamais au-delà de $4000 (rappelons que le symbole '$' signifie hexadécimal, il est noté '&' en Basic, et souvent '#' en assembleur). De cette façon, l'espace libre est disponible pour le LM.

Exécution et paramètres

Enfin, maintenant que nous pouvons stocker un programme LM en mémoire et le protéger du Basic, il faut savoir l'exécuter. Pour cela, le Basic Amstrad possède CALL. "CALL adresse" exécute le programme LM situé à l'adresse indiquée, et revient au Basic lorsque RET est rencontré.

Ces possibilités, tout ordinateur digne de ce nom les offre. Mais l'Amstrad va plus loin : CALL permet également le passage de paramètres.

Qu'entend-on par passage de paramètres ? Tout programme en LM fonctionne avec certaines valeurs. Il y a les valeurs de départ, certes, celles qui doivent être placées dans les registres au début de la routine. Mais il se peut également que la routine puisse travailler à partir de valeurs inconnues. Par exemple, la routine SIN travaille à partir d'un nombre. Ce nombre est un paramètre. CALL permet de passer ainsi des paramètres à une routine, à charge pour celle-ci de les utiliser ou non.

Ainsi, "CALL &4000,14,15" appellera la routine située en $4000, en lui passant les valeurs 14 et 15. Cela est extrêmement puissant, d'autant plus qu'il est possible d'envoyer une adresse de variable. "CALL &4000,A,B,@C" fournit à la routine le contenu des variables A et B, ainsi que l'adresse où se trouve la variable C. Cela permet par exemple de ranger directement une valeur, par LM, dans une variable avant de revenir au Basic.

Le Basic utilise, pour transmettre ces paramètres, une table provisoire dont l'adresse sera contenue dans IX. Cette table est constituée de données 16 bits exclusivement : on ne peut donc passer que des paramètres de **type entier.**

Le début de la routine appelée par l'instruction CALL peut utiliser ces valeurs 16 bits, rangées dans l'ordre inverse de leur apparition. Ainsi, si nous avons "CALL &4000,Y,Z,@R", nous obtenons la table suivante :

Adresse indiquée par	**Contenu**
IX+4	poids faible valeur de Y (8 bits de droite)
IX+5	poids fort valeur de Y (8 bits de gauche)
IX+2	poids faible valeur de Z
IX+3	poids fort valeur de Z
IX+0	poids faible adresse de localisation de R
IX+1	poids fort adresse de localisation de R

Cette table est utilisable, rappelons-le, dès le début de la routine, puisque le Basic s'occupe personnellement de transmettre IX.

Nous savons donc déjà comment utiliser des valeurs transmises. Si nous voulons par exemple additionner Y et Z par langage machine, il suffit d'avoir la séquence LM suivante :

```
LD    L,(IX+4)
LD    H,(IX+5)
LD    E,(IX+2)
LD    D,(IX+3)
ADD   HL,DE
```

L'addition aura bel et bien été exécutée. Le problème qui reste est le suivant : comment transmettre le résultat à R ?

Nous avons déjà une partie de la solution, puisque nous avons vu que l'on pouvait passer à notre routine l'adresse de la variable R. Grâce à cette adresse, nous pouvons en effet modifier la valeur de la variable. Pour cela, il nous faut connaître la structure des variables entières, c'est-à-dire ce que nous allons trouver à l'adresse ainsi passée en paramètre.

La meilleure façon de connaître cette structure, c'est sans aucun doute d'utiliser le Basic pour afficher le contenu de la mémoire. Tapez le programme suivant :

```
10 CLEAR:DEFINT A-Z
20 A=&1234
30 FOR I= @A TO @A+1
40 PRINT HEX$(PEEK(I),2);
50 NEXT I
```

A l'exécution, vous obtenez le résultat 3412. Cela nous révèle ce que nous voulions savoir : l'adresse @A indique l'adresse du contenu de A.

Pour modifier la valeur de R dans la routine LM ci-dessus, il suffit de rajouter les instructions suivantes :

```
EX  DE,HL     : pour passer le résultat dans DE et disposer de HL ;
LD  L,(IX+0)  : pour stocker dans HL l'adresse de la variable ;
LD  H,(IX+1)  : transmise comme dernier paramètre ;
LD  (HL),E    : pour stocker le poids faible du résultat ;
INC HL        : dans la variable ;
LD  (HL),D    : et son poids fort.
```

Le travail de la routine est alors terminé. Le programme 2.1 résume cette routine et montre son utilisation sous Basic, avec les passages de paramètres.

```
                10 ;
                20 ;addition 16 bits avec retour du resultat
                30 ;dans une variable Basic (prog 2.1)
                40 ;
4000            50        ORG  #4000
                60 ;
4000  DD6E04    70 ADDITI: LD  L,(IX+4)
4003  DD6605    80        LD   H,(IX+5)          ;premier nombre dans HL
```

```
4006  DD5E02     90        LD   E,(IX+2)
4009  DD5603    100        LD   D,(IX+3)          ;deuxieme nombre dans DE
                110 ;
                120 ;ici, l'addition proprement dite
                130 ;
400C  19        140        ADD  HL,DE
                150 ;
                160 ;on range le resultat dans la variable
                170 ;
400D  EB        180        EX   DE,HL             ;resultat passe dans DE
400E  DD6E00    190        LD   L,(IX+0)
4011  DD6601    200        LD   H,(IX+1)          ;adresse du contenu dans HL
4014  73        210        LD   (HL),E
4015  23        220        INC  HL
4016  72        230        LD   (HL),D            ;le resultat devient le contenu
4017  C9        240        RET

Pass 2 errors: 00
```

```
1  '**********************
2  '** Programme 2.1   **
3  '**********************
4  '
10 '
20 'addition 16 bits LM avec modif de variable
30 '
40 MEMORY &3FFF
50 DEFINT a-z
60 ad=&4000
70 READ c:IF c=-1 THEN 140
80 POKE ad,c:ad=ad+1:GOTO 70
90 DATA 221,110,4,221,102,5,221,94,2,221,86,3,25
   ,235,221,110,0,221,102,1,115,35,114,201,-1
140 INPUT "premier nombre ";A
150 INPUT "second  nombre ";B
160 C=0:CALL &4000,A,B,@C
170 PRINT "resultat :"
180 PRINT A;"+";B;"=";C
190 END
```

Organisation des routines

Pour souple que soit cette possibilité d'interfaçage entre Basic et LM, elle n'est toutefois pas exempte de défauts. En effet, le temps perdu lors des passages de paramètres est énorme. Les opérations de chargement à base

de IX ou IY sont plus lentes que leurs équivalents avec HL, et le Basic a, de plus, un gros travail à faire lorsqu'il met en place les paramètres dans la table pointée par IX. Vous pouvez constater le peu d'intérêt de notre routine d'addition en utilisant les programmes 2.2 et 2.3.

```
10 '**********************
20 '** Programme 2.2  **
30 '**********************
40 '
50 'addition chronometree 16 bits LM
60 '
70 MEMORY &3FFF
80 DEFINT a-z
90 ad=&4000
100 READ c:IF c=-1 THEN 130
110 POKE ad,c:ad=ad+1:GOTO 100
120 DATA 221,110,4,221,102,5,221,94,2,221,86,3,2
   5,235,221,110,0,221,102,1,115,35,114,201,-1
130 A=300:B=312
140 z!=TIME
150 FOR I=1 TO 100
160 C=0:CALL &4000,A,B,@C
170 PRINT "resultat :"
180 PRINT A;"+";B;"=";C
190 NEXT
200 PRINT "Temps :"TIME-z!
210 END
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 2.3  **
30 '**********************
40 '
50 'addition chronometree 16 bits basic
60 '
70 DEFINT a-z
80 a=300:b=312
90 z!=TIME
100 FOR I=1 TO 100
110 C=A+B
120 PRINT "resultat :"
130 PRINT A;"+";B;"=";C
140 NEXT
150 PRINT "Temps :"TIME-z!
160 END
```

Alors que dans un cas l'addition est effectuée par LM et dans l'autre en Basic, le temps d'exécution des deux programmes est quasiment le même. Mais le passage de paramètres par CALL a un intérêt : il n'oblige pas à faire de routine en fonction du nombre de paramètres, ni à gérer ceux-ci. De plus, les routines utilisant ce principe peuvent généralement être rendues très indépendantes du Basic en adoptant l'organisation suivante :

☐ **Appel Basic :**

– les paramètres sont rangés à des adresses mémoire bien précises ou dans des registres ;

– CALL routine (voir "Appel LM" ci-dessous) ;

– les résultats sont rangés des variables passées en paramètres directement à partir des registres ou des adresses mémoire mis à jour par la routine ;

– retour au Basic.

☐ **Appel LM :**

– la routine s'effectue et range les résultats éventuels dans des registres ou à des adresses précises.

De cette façon, la routine peut être utilisée de façon interne en LM et non pas uniquement à partir du Basic. Il est à noter que cette organisation a été retenue pour la quasi-totalité des routines du logiciel interne de l'Amstrad (d'où la possibilité de récupérer ces routines pour des logiciels d'application comme le Basic).

Pour illustrer le passage de paramètres, vous pouvez également utiliser le programme 2.4, qui effectue une soustraction 16 bits.

```
                    10 ;
                    20 ;soustraction 16 bits avec retour du resultat
                    30 ;dans une variable Basic (prog 2.4)
                    40 ;
4000                50         ORG  #4000
                    60 ;
4000  DD6E04      70 SOUSTR: LD   L,(IX+4)
4003  DD6605      80         LD   H,(IX+5)          ;premier nombre dans HL
4006  DD5E02      90         LD   E,(IX+2)
4009  DD5603     100         LD   D,(IX+3)          ;deuxieme nombre dans DE
                   110 ;
                   120 ;ici, la soustraction proprement dite
                   130 ;
400C  A7          140         AND  A                 ;carry->0 pour SBC
400D  ED52        150         SBC  HL,DE             ;car il n'y a pas SUB HL,DE !
                   160 ;
```

```
                170 ;on range le resultat dans la variable
                180 ;
400F  EB        190         EX   DE,HL              ;resultat passe dans DE
4010  DD6E00    200         LD   L,(IX+0)
4013  DD6601    210         LD   H,(IX+1)          ;adresse du contenu dans HL
4016  73        220         LD   (HL),E
4017  23        230         INC  HL
4018  72        240         LD   (HL),D            ;le resultat devient le
                                                     contenu
4019  C9        250         RET

Pass 2 errors: 00
```

```
1 '**********************
2 '** Programme 2.4   **
3 '**********************
4 '
10 '
20 'soustraction 16 bits LM avec modif de variab
   le
30 '
40 MEMORY &3FFF
50 DEFINT a-z
60 ad=&4000
70 READ c:IF c=-1 THEN 140
80 POKE ad,c:ad=ad+1:GOTO 70
90 DATA 221,110,4,221,102,5,221,94,2,221,86,3,16
   7,237,82,235,221,110,0,221,102,1,115,35,114,20
   1,-1
140 INPUT "premier nombre ";A
150 INPUT "second  nombre ";B
160 C=0:CALL &4000,A,B,@C
170 PRINT "resultat :"
180 PRINT A;"-";B;"=";C
190 END
```

Il existe également sur l'Amstrad une autre possibilité d'interfaçage des routines LM, il s'agit du RSX. Ce RSX (Resident System eXtension, soit Extension de système résidente) permet de donner un nom aux routines et de les appeler par ce nom. Il permet également de passer des paramètres non entiers. Mais il a d'autres inconvénients. Il rajoute une couche de plus à l'organisation que nous venons d'évoquer, et ralentit encore l'exécution. Nous n'utiliserons donc pas le RSX.

Maintenant que nous savons comment utiliser des routines sous Basic, il nous reste un point important à éclaircir : où allons-nous placer ces routines ?

De toute évidence, nos routines ne devront empiéter ni sur le Basic (encore que ce soit acceptable si celui-ci n'est pas utilisé), ni surtout sur le système d'exploitation. En effet, la machine proprement dite utilise grandement le système d'exploitation et sa zone de mémoire vive.

Il est possible de grignoter une partie de cette mémoire vive, notamment celle qui contient des vecteurs destinés à l'appel des routines de graphisme, de la gestion cassette, etc. Mais dans ce cas, on perd l'accès facile à ces routines (situées en ROM "sous" la RAM, il faut pour les appeler se livrer à une manœuvre des plus délicates). De plus, la place ainsi récupérée n'est pas réellement importante.

Pour faire le point, éteignez votre ordinateur et rallumez-le. Juste après la mise sous tension, tapez PRINT HEX$(HIMEM). Cela vous donnera la plus haute adresse disponible pour le Basic, c'est-à-dire en pratique la plus haute adresse mémoire utilisable sans problème. Au-delà, il y a de grandes chances d'écraser des tables système, une pile ou pire encore.

Sur un Amstrad CPC 464 équipé d'un lecteur de disquettes, la plus haute adresse ainsi accessible est $A67B. Nous pouvons considérer, la pratique aidant, que la première adresse rôde aux alentours de $200. On peut descendre plus, mais il devient alors difficile de gérer quoi que ce soit sous Basic. Un rapide calcul vous informe du nombre d'octets utilisables :

```
PRINT &A67B-&200+6536
```

Nous devons ajouter 65536 ici pour obtenir un nombre positif : au-delà de $7FFF, les nombres hexadécimaux deviennent négatifs, et il faut ajouter 65536 pour obtenir la valeur décimale positive qu'ils représentent réellement. Nous obtenons ainsi 42107, ce qui donne presque 42 Ko disponibles pour les programmes en langage machine.

Pratiquement, dans cet ouvrage, nous ne placerons aucune routine en dessous de $3000. En effet, il faut laisser suffisamment de place pour un petit programme Basic (en l'occurrence, cela laisse environ 12 Ko), faute de quoi l'utilisation des routines devient impossible !

Pour éclaircir les choses, vous trouverez en annexe 4 une carte de la mémoire de l'Amstrad.

ROUTINES GRAPHIQUES DU SYSTÈME | 3

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Organisation

Comme nous l'avons laissé entendre plusieurs fois, l'Amstrad se distingue des autres micro-ordinateurs par la conception de son logiciel interne, beaucoup plus évoluée et proche des systèmes d'exploitation d'ordinateurs professionnels comme l'IBM-PC.

Le principe de base de ce logiciel interne est en effet la programmation dans le système d'exploitation de tout ce qui permet de gérer les ressources de l'ordinateur, et non pas seulement de quelques routines. C'est ainsi que les 16 Ko de mémoire morte contenant le système d'exploitation (les autres 16 Ko constituent l'interpréteur Basic) regroupent toutes les routines de gestion des interruptions, des graphismes ou des mémoires de masse (cassette, disquette...).

Ces routines sont situées en mémoire morte : leur fonctionnement ne peut donc être modifié simplement, et par conséquent le Basic serait figé s'il les appelait par leur adresse précise. De plus, à la moindre amélioration matérielle, la compatibilité avec les programmes existants serait perdue. La plupart des constructeurs font leur lot de ce problème, ce qui explique pourquoi des appareils comme l'Apple II ou le TO7, coincés par la nécessité de la compatibilité, n'ont guère évolué depuis leur création.

Le logiciel interne de l'Amstrad, en revanche, est conçu pour évoluer. En effet, il utilise un vecteur pour chaque routine, afin de préserver la compatibilité sans bloquer l'évolutivité du système. Pour mettre en évidence l'avantage de ce principe, il suffit de savoir qu'il est parfaitement possible d'installer sur un Amstrad une extension dotée de mémoire morte qui mettrait en place des graphismes du type 512X256 en 256 couleurs, tout en gardant la compatibilité avec les logiciels existants !

Vecteurs

Qu'est-ce qu'un vecteur, et quel est donc son principe de fonctionnement ? Un vecteur est soit une adresse, soit une instruction de saut à une adresse. Il s'agit d'une information en mémoire qui indique, lorsqu'on la consulte, où trouver l'information que l'on cherche. Ces vecteurs sont situés en mémoire vive. Lors de la mise en route de l'ordinateur, ils sont installés, d'après les indications en ROM, à leur adresse et pointent sur le bon emplacement, celui de l'Amstrad standard. Or, rien n'interdit de modifier ces vecteurs (puisqu'ils sont en mémoire vive) afin de substituer une routine à celle visée par le vecteur. De cette façon, on peut par exemple modifier radicalement le fonctionnement de la routine traçant une ligne entre deux points. Il suffit de reprogrammer la routine, et de modifier le vecteur de DRAW pour qu'il pointe sur la nouvelle *(schéma 3.1 v. p. 59)*.



Schéma 3.1 *Un vecteur.*

Les avantages des vecteurs sont multiples : tout d'abord, ils garantissent la compatibilité d'un matériel à l'autre pour les programmes qui les ont utilisés. Même si le contenu de la ROM change (et donc le contenu des vecteurs), les vecteurs ne changeront pas de place. Un appel à un de ces vecteurs aura le même effet quel que soit le modèle d'Amstrad utilisé. Même si, demain, Amstrad sort un nouvel ordinateur doté de 256 Ko et d'un processeur graphique différent du 6845, rien n'interdit la compatibilité si Amstrad respecte les vecteurs pour adresser les nouvelles routines graphiques. Aucun autre micro-ordinateur ne peut prétendre à la même performance.

Ensuite, il est facile de changer les routines soi-même, en détournant ces vecteurs. On peut par exemple ainsi modifier totalement les routines de chargement et de sauvegarde cassette, sans affecter le moins du monde le fonctionnement du Basic ou des programmes utilisant ces routines par appel de vecteurs.

Enfin, ultime avantage, ils forment un bloc compact regroupant la totalité des fonctionalités de l'ordinateur. Le programmeur LM se retrouve avec une sorte de langage machine évolué, lui permettant de programmer une grande partie des tâches aussi simplement qu'en Basic.

Le seul défaut des vecteurs est le ralentissement qu'ils provoquent lors de l'exécution des routines système et la place qu'ils occupent en mémoire vive. Mais les avantages procurés en valent largement la peine.

Par contre, mais cela ne vient pas de l'utilisation des vecteurs, on peut reprocher à l'Amstrad une programmation quelque peu fantaisiste de certaines routines système. Ainsi, la quasi-totalité des routines graphiques est d'une lenteur exaspérante (toutes proportions gardées) et modifie le

contenu des registres. Il appartient à l'utilisateur de sauver les registres voulus avant de les utiliser, ce qui est souvent pénible et ralentit encore l'exécution.

Toutefois, l'utilisation du Graphic Manager (terme regroupant les routines graphiques du système accessibles par un vecteur) n'est pas dénuée d'intérêt, nous allons donc nous y pencher.

Outre les routines système, Amstrad a eu l'excellente idée de réserver un bon nombre de vecteurs pour les routines de calcul du Basic. En effet, le système d'exploitation proprement dit ne contient aucune routine de calcul en virgule flottante (nombre dits "réels"), et si l'on ne tient pas compte du Basic, les programmes d'application doivent donc fournir les leurs si besoin est. Sur l'Amstrad, toutes les routines utiles (fonctions logarithmes, tangentes, y compris les routines de conversion "format binaire <–> format réel") possèdent un vecteur qui permet de les utiliser comme des instructions du processeur. Il y a certaines restrictions, et surtout beaucoup de règles strictes à respecter lors de l'utilisation de ces routines.

Les vecteurs de l'Amstrad sont situés en mémoire vive, de $BB00 à $BE00. Ceux qui nous intéressent ici sont les vecteurs des routines graphiques qui sont regroupés de $BBBA à $BBFC *(voir annexe 2)*.

TRACÉ DE CERCLES

Méthode de tracé

Pour mettre en application les appels système, nous allons réaliser une routine de tracé de cercles. Cette instruction manque au Basic Amstrad, il faut donc l'implémenter.

Le tracé de cercle peut être extrêmement simple. La preuve la plus évidente est le programme Basic suivant :

```
10 MODE 2
20 DEG
30 FOR angle=0 TO 360
40 PLOT COS(angle)*100+319,SIN(angle)*100+199,1
50 NEXT angle
```

L'exécution de ce programme permet d'obtenir un cercle de 100 points de large centré au milieu de l'écran. Le problème de ce programme est sa lenteur exaspérante. Il est cependant facile de l'améliorer, même en Basic.

En effet, bien qu'un cercle soit défini par l'ensemble de ses points sur 360 degrés, il est tout à fait possible de n'effectuer les calculs de sinus et cosinus que sur 45 degrés, et de tracer tous les points associés par

symétrie. En l'occurrence, si X et Y sont les coordonnées correspondant à un angle donné, compris entre 0 et 45, les points tracés seront les suivants :

(X,Y) (X,–Y) (–X,Y) (–X,–Y)
(Y,X) (Y,–X) (–Y,X) (–Y,–X)

Cela suppose que le centre du cercle est placé en (0,0) *(schéma 3.2)*.



Schéma 3.2 *Les points d'un cercle.*

Grâce à cette astuce, nous pouvons donc diviser le nombre de calculs par un facteur de 8. De plus, si nous stockons les valeurs des sinus et cosinus dans un tableau, il nous suffira de rappeler ces valeurs pour tracer tous les cercles voulus, sans aucun calcul de sinus ou de cosinus.

Pourquoi se compliquer ainsi la vie ? La raison en est simple : que ce soit en LM ou non, le calcul d'un sinus nécessite une arithmétique en virgule flottante (des nombres réels), donc complexe, et surtout lente.

Parlons encore de l'arithmétique flottante, justement. Qu'il s'agisse d'un jeu d'aventure ou d'action, ce type de calculs en LM doit généralement être évité, ne serait-ce qu'à cause de leur lenteur. Il résulte aussi généralement de ce type d'arithmétique un codage encombrant des nombres (5 octets sur l'Amstrad), et un manque de souplesse pesant (impossible de les gérer par des opérations sur les registres).

Mais ce n'est pas toujours simple. Notamment, comment transformer les valeurs des sinus et des cosinus, qui sont comprises entre −1 et 1 et toutes à virgule, en nombres compris entre 0 et 255 et entiers ?

L'opération est en fait bien plus simple qu'il n'y paraît. En effet, puisque le sinus est compris entre −1 et 1, il suffit de le multiplier par 256 pour obtenir une valeur comprise entre −256 et 256 ! Ce n'est pas tout, bien sûr. Si nous voulons pouvoir utiliser le sinus sous cette forme, il faudra, au moment des calculs, se souvenir qu'il doit être divisé par 256. En l'occurrence, la division par 256 est aisée en langage machine.

Résumons-nous. Nous avons trouvé le moyen de tracer huit points d'un coup, et de mémoriser les sinus et cosinus sous la forme de nombres entiers. Nous voici déjà beaucoup plus proches du LM. Le programme 3.1 en Basic le prouve. Le tracé des cercles y est très rapide pour du Basic. Il est en tout cas plus satisfaisant que le programme à base de nombres réels vu plus haut.

```
10 '**********************
20 '** Programme 3.1   **
30 '**********************
40 '
50 DEFINT a-z
60 DIM si(45),co(45)
70 DEG:FOR i=0 TO 45:co(i)=COS(i)*256:si(i)=SIN(
   i)*256
80 si(i)=si(i)+(si(i)=256):co(i)=co(i)+(co(i)=25
   6)
90 NEXT i
100 INPUT "Rayon ";s
110 MODE 2
120 ORIGIN 319,199
130 FOR r=10 TO 200 STEP s
140 FOR i=0 TO 45
150 x=co(i)*r/256:y=si(i)*r/256
160 PLOT x,y,1
170 PLOT -x,-y,1
180 PLOT x,-y,1
190 PLOT -x,y,1
200 PLOT y,x
210 PLOT -y,-x
```

```
220 PLOT -y,x
230 PLOT y,-x
240 NEXT
250 NEXT
260 GOTO 100
```

La boucle des lignes 130 et 250 trace plusieurs cercles concentriques. Vous pouvez à cette occasion constater l'avantage de vitesse procuré par la disparition des calculs de sinus et cosinus. En effet, le tracé de cercle y est effectué grâce aux nombres entiers stockés dans les tableaux SI et CO. Vous remarquerez les calculs de la ligne 150, qui permettent d'obtenir les coordonnées du point de base associé à un angle, en fonction du rayon R. Ce calcul utilise les valeurs de SI et CO, en les divisant par 256. Mais X et Y sont bel et bien des valeurs entières, comme en témoigne la ligne 50 (elle indique que toutes les variables, sauf sur demande, seront entières). L'intérêt de la méthode, outre le gain appréciable de vitesse apporté, réside dans la précision du tracé, tout aussi belle que si des nombres réels avaient été utilisés.

Transposition en assembleur

Il ne reste plus qu'à transposer la méthode en LM. Pour ce faire, il nous faut considérer deux possibilités. Si vous tracez un cercle de rayon 200, vous constatez que les points, très proches, ne le sont toutefois pas assez pour donner un cercle propre. L'idéal serait de relier ces points par des droites. C'était simple avec notre petit programme exemple, où tous les points étaient dessinés l'un après l'autre dans l'ordre. Mais avec notre méthode des symétries, deux points contigus du cercle sont séparés par sept tracés de points !

Il nous faudra donc revoir quelque peu la méthode de tracé pour avoir des cercles propres. La méthode de calcul reste toutefois valable. Nous allons avant tout réaliser la première méthode de tracé (par points), car elle est plus simple et très rapide.

Multiplication en assembleur

Si vous avez un peu l'habitude du langage machine, la ligne 150 du programme vous a immédiatement sauté aux yeux à cause du signe "*" qu'elle contient. La multiplication est la bête noire de ceux qui cherchent à optimiser la vitesse d'exécution des programmes. Supposons que nous voulions multiplier le registre DE par A, et obtenir le résultat dans HL. Cela a déjà une signification : HL se singularise par ses instructions étendues,

c'est pour cela que nous y placerons le résultat. La première idée, puisque l'on multiplie un entier par un entier, est d'additionner A fois le nombre DE dans HL.

Nous obtenons très facilement la routine suivante :

```
MULT: LD  B,A     : stocke compteur dans B pour DJNZ ;
      LD  HL,0    : mise à zéro du résultat ;

ADDI: ADD HL,DE   : additionne DE au résultat ;
      DJNZ ADDI   : B fois ;
```

Malheureusement, elle a un énorme défaut. Si le multiplicateur A vaut 3 ou 6, tout va bien. Mais si c'est 200, nous allons effectuer 200 additions pour une simple multiplication ! Pour aller plus loin, il faut se pencher sur le fonctionnement d'une multiplication.

Tout serait simple si nous étions en base dix : nous savons faire une multiplication chiffre par chiffre, en multipliant implicitement le résultat par 1 pour le chiffre des unités, par 10 pour celui des dizaines, et ainsi de suite.

Le fait de savoir cela nous fait déjà progresser d'un grand pas. En effet, la multiplication travaille exactement de la même façon (heureusement) en base 2. On multiplie chiffre par chiffre, en multipliant le résultat de l'unité par 1, puis celui de second chiffre par 2, puis par 4, 8 et ainsi de suite.

C'est même plus simple qu'il n'y paraît : la mutiplication d'un nombre par un chiffre, en base deux, n'a que deux résultats : 0 si le chiffre est 0, le nombre lui-même si le chiffre est 1 *(schéma 3.3)*.



Schéma 3.3 *Multiplication binaire.*

Voyons comment multiplier le nombre "abcde" par "xyz", en supposant que "abcde" et "xyz" sont binaires (exprimés en base 2, donc avec des 1 et des 0). Tout d'abord, nous devons regarder si z vaut 1. Si oui, nous retenons le résultat "abcde", sinon 0. De la même façon pour Y : si y vaut 1, c'est "abcde0" que nous ajouterons au résultat précédent. Et enfin, pour le cas où x vaut 1, nous ajouterons "abcde00". La somme doit nous donner le bon résultat.

Maintenant, regardons de nouveau nos registres. DE contient l'équivalent de "abcde", mais avec 16 chiffres, et A celui de "xyz" sur 8 chiffres. Nous pouvons utiliser HL pour stocker au fur et à mesure les résultats intermédiaires.

Le reste est simple. En effet, le Z-80 dispose de nombreuses fonctions de rotation et décalage permettant de modifier les contenus des registres. En l'occurrence, il est possible de décaler DE vers la gauche par la suite d'instructions suivantes :

```
SLA E
RL  D
```

La première instruction prend le premier bit de E (le bit 7) et le range dans le Carry (c'est le drapeau C du registre F), puis décale les sept autres bits vers la gauche (le bit 6 vient en 7, le bit 5 en 6, etc.) et met un 0 au bit 0. RL D, pour sa part, effectue presque la même chose (décalage à gauche du registre D) mais, au lieu de mettre un zéro au bit 0, il y place le contenu du Carry. Nous avons donc ainsi décalé tout DE vers la gauche *(schéma 3.4)*.

① SLA E





Schéma 3.4 *Décalage de registre 16 bits.*

Nous avons huit chiffres dans A. RRA permet de décaler ces bits vers la droite, et de récupérer le chiffre ainsi éjecté hors de A dans le Carry, par exemple pour le tester et savoir si l'on doit additionner un résultat dans HL ou non.



(2) RRA



Schéma 3.5 *Décalage à droite.*

Voici finalement notre routine :

```
MULT:   LD      B,8     : il y a huit chiffres à examiner dans
                          A, nous allons donc faire huit
                          boucles ;
        LD      HL,0    : nous mettons le stockage du résul-
                          tat à zéro.
        RRA             : premier décalage : le bit 0 de A
                          dans le Carry.
POIDS:  JP      NC,SUIV : si le Carry est à zéro, le chiffre était
                          zéro, il n'y a donc aucune addition
                          à faire, simplement passer au chif-
                          fre suivant.
        ADD     HL,DE   : le chiffre était 1, nous additionnons
                          donc le résultat intermédiaire dans
                          HL.
SUIV:   SLA     E
        RL      D       : nous décalons DE vers la gauche
                          en ajoutant un 0 à sa droite. De
                          cette façon, DE représente le résul-
                          tat intermédiaire pour le prochain
                          chiffre.
        RRA             : nous envoyons par rotation à
                          droite le prochain chiffre dans le
                          Carry.
        DJNZ    POIDS   : suite... jusqu'à ce que les huits
                          chiffres aient été examinés. Remar-
                          que : DJNZ ne modifie pas F, et ne
                          touche pas le contenu du Carry.
```

Si nous nous sommes étendus sur cette routine, c'est qu'elle représente l'esprit même du langage machine. Dans le pire des cas, cette routine procède à 8 additions, au lieu de 255 pour la première version. Bien sûr, son fonctionnement est plus complexe. Mais l'utilisation des décalages et rotations montre jusqu'à quel point on peut optimiser une routine LM. De plus, cette routine pourra toujours servir plus tard.

Le tracé en assembleur

Maintenant que nous avons notre routine de multiplication, le reste est simple. Tout au plus y a-t-il quelques subtilités dues à la méthode de tracé. Notamment, il nous faut disposer de X et Y, mais aussi de −X et −Y pour tracer nos huit points. Or, notre routine est incapable de multiplier par un nombre négatif. De plus, il serait stupide de procéder à une seconde multiplication simplement pour inverser un signe. La solution, HL contenant notre X ou notre Y, est la suivante :

```
LD A,L
CPL
LD L,A
LD H,255
```

Mais attention : ceci convient car nous savons, par définition, que X et Y ne dépassent pas 256 (puisqu'ils sont divisés par 256, après la multiplication par le sinus ou le cosinus, eux-mêmes implicitement multipliés par 256). Ensuite, HL contient effectivement −X ou −Y.

Enfin, nous arrivons au tracé des points proprement dit. Nous l'avons laissé entendre plus haut, l'Amstrad nous facilite grandement la tâche à ce niveau. En effet, un vecteur situé en $BBEA pointe la routine PLOT. Il suffit d'effectuer CALL $BBEA pour allumer le point situé en (DE,HL). Seul défaut de la routine : elle modifie HL et DE (entre autres) et nous oblige donc à récupérer avant chaque tracé de point les valeurs de X, −X, Y ou −Y dans HL et DE.

C'est une des particularités gênantes des routines système : une grande partie d'entre elles "mange" ainsi des registres que l'on aimerait conserver. Les solutions : ou bien l'on stocke les valeurs dans la pile et on les récupère par des POP (suivis de PUSH pour les réinstaller) entre chaque appel de routine, ou bien on les place à des adresses bien déterminées. Cette dernière solution est de très loin la plus satisfaisante quant à la rapidité, bien qu'elle nous oblige à grignoter un certain nombre d'octets en plus.

Vous pouvez constater, dans le listing assembleur du programme 3.2 (v.p. 69) qu'à part les points évoqués en détail ci-dessus, la routine est assez simple. Elle travaille exactement comme le programme 3.1 Basic vu plus haut.

```
                    10 ;
                    20 ;trace de cercles et d'ellipses par LM
                    30 ;utilise une table des cosinus et sinus
                    40 ;(prog 3.2)
                    50 ;methode point par point
                    60 ;
BBC9                70 ORIGIN: EQU  #BBC9
BBEA                80 PLOT:   EQU  #BBEA
                    90 ;
                   100 ;suppose que la couleur d'ecriture graphique
                   110 ;est deja selectionnee
                   120 ;
4000               130         ORG  #4000
                   140 ;
4000  DD7E00       150 BASIC:  LD   A,(IX+0)          ;rayon demande
4003  32B740       160         LD   (RAYON),A
4006  DD6E02       170         LD   L,(IX+2)
4009  DD6603       180         LD   H,(IX+3)          ;Y centre
400C  DD5E04       190         LD   E,(IX+4)
400F  DD5605       200         LD   D,(IX+5)          ;X centre
4012  CDC9BB       210         CALL ORIGIN
                   220 ;
4015  062E         230 LM:     LD   B,46              ;nombre de boucles
4017  11C140       240         LD   DE,TABLE          ;table des sinus et cosinus
401A  C5           250 POINT:  PUSH BC                ;sauve compteur de boucles
401B  1A           260         LD   A,(DE)            ;sinus
401C  D5           270         PUSH DE
401D  ED5BB740     280         LD   DE,(RAYON)        ;rayon du cercle
4021  CDA340       290         CALL MULT              ;multiplie sinus(A) par rayon(DE)
4024  6C           300         LD   L,H               ;division par 256
4025  2600         310         LD   H,0               ;
                   320 ;
4027  22BB40       330         LD   (Y),HL            ;stocke y
                   340 ;
402A  7D           350         LD   A,L
402B  2F           360         CPL
402C  6F           370         LD   L,A
402D  26FF         380         LD   H,255
402F  22BF40       390         LD   (YN),HL           ;stocke -y
                   400 ;
4032  D1           410         POP  DE
4033  13           420         INC  DE                ;passe au cosinus dans table
4034  1A           430         LD   A,(DE)            ;cosinus
4035  13           440         INC  DE                ;pour la suite de la table
4036  D5           450         PUSH DE
4037  ED5BB740     460         LD   DE,(RAYON)
403B  CDA340       470         CALL MULT              ;multiplie cosinus(A) par rayon(DE)
403E  6C           480         LD   L,H               ;division par 256
403F  2600         490         LD   H,0
                   500 ;
4041  22B940       510         LD   (X),HL            ;stocke x
                   520 ;
```

```
4044 7D       530        LD   A,L
4045 2F       540        CPL
4046 6F       550        LD   L,A
4047 26FF     560        LD   H,255          ;
4049 22BD40   570        LD   (XN),HL        ;stocke -x
              580 ;
              590 ;trace effectif d'apres X, Y ,XN et YN
              600 ;
404C ED5BB940 610        LD   DE,(X)
4050 2AB840   620        LD   HL,(Y)
4053 CDEABB   630        CALL PLOT           ;(x,y)
4056 ED5BB940 640        LD   DE,(X)
405A 2ABF40   650        LD   HL,(YN)
405D CDEABB   660        CALL PLOT           ;(x,-y)
4060 ED5BBD40 670        LD   DE,(XN)
4064 2AB840   680        LD   HL,(Y)
4067 CDEABB   690        CALL PLOT           ;(-x,y)
406A ED5BBD40 700        LD   DE,(XN)
406E 2ABF40   710        LD   HL,(YN)
4071 CDEABB   720        CALL PLOT           ;(-x,-y)
4074 ED5BBB40 730        LD   DE,(Y)
4078 2AB940   740        LD   HL,(X)
407B CDEABB   750        CALL PLOT           ;(y,x)
407E ED5BBB40 760        LD   DE,(Y)
4082 2ABD40   770        LD   HL,(XN)
4085 CDEABB   780        CALL PLOT           ;(y,-x)
4088 ED5BBF40 790        LD   DE,(YN)
408C 2AB940   800        LD   HL,(X)
408F CDEABB   810        CALL PLOT           ;(-y,x)
4092 ED5BBF40 820        LD   DE,(YN)
4096 2ABD40   830        LD   HL,(XN)
4099 CDEABB   840        CALL PLOT           ;(-y,-x)
409C D1       850        POP  DE             ;recupere table sinus et cosinus
409D C1       860        POP  BC             ;recupere compteur
409E 05       870        DEC  B
409F C21A40   880        JP   NZ,POINT       ;suite du trace
40A2 C9       890        RET                 ;et fin !
              900 ;
              910 ;routine multipliant DE par A dans HL
              920 ;
40A3 0608     930 MULT:  LD   B,8            ;il y a huit bits
40A5 210000   940        LD   HL,0
40A8 CB2F     950        SRA  A              ;bit 0 dans carry
              960 ;
40AA D2AE40   970 POIDS: JP   NC,SUIV        ;pas d'addition
40AD 19       980        ADD  HL,DE          ;addition de la puissance
40AE CB23     990 SUIV:  SLA  E              ;multiple DE par deux
40B0 CB12    1000        RL   D              ;idem, recupere carry de SLA E
40B2 CB2F    1010        SRA  A              ;decale A, copier bit 0 dans Carry
40B4 10F4    1020        DJNZ POIDS          ;suite multiplication
40B6 C9      1030        RET
             1040 ;
```

```
40B7  0000      1050 RAYON:  DEFW #0000
40B9  0000      1060 X:      DEFW #0000
40BB  0000      1070 Y:      DEFW #0000
40BD  0000      1080 XN:     DEFW #0000
40BF  0000      1090 YN:     DEFW #0000
40C1  00FF04FF  1100 TABLE:  DEFB 0,255,4,255,9,255,13,255
40C9  12FF16FF  1110         DEFB 18,255,22,255,27,254,31,254
40D1  24FE28FD  1120         DEFB 36,254,40,253,44,252,49,251
40D9  35FA3AF9  1130         DEFB 53,250,58,249,62,248,66,247
40E1  47F64BF5  1140         DEFB 71,246,75,245,79,243,83,242
40E9  58F15CEF  1150         DEFB 88,241,92,239,96,237,100,236
40F1  68EA6CE8  1160         DEFB 104,234,108,232,112,230,116,228
40F9  78E27CE0  1170         DEFB 120,226,124,224,128,222,132,219
4101  88D98BD7  1180         DEFB 136,217,139,215,143,212,147,210
4109  96CF9ACC  1190         DEFB 150,207,154,204,158,202,161,199
4111  A5C4A8C1  1200         DEFB 165,196,168,193,171,190,175,187
4119  B2B8B5B5  1210         DEFB 178,184,181,181

Pass 2 errors: 00
```

Si vous possédez un assembleur, vous pouvez sauver le programme sur cassette ou disquette et le récupérer par la séquence Basic suivante :

```
MEMORY &3FFF
LOAD "nom",&4000
```

Par la suite, l'utilisation se résumera à un appel "CALL &4000,X,Y,R" où X et Y sont les coordonnées du centre du cercle et R son rayon. Vous pouvez exécuter les lignes 300 à 330 du programme Basic 3.2 pour apprécier le gain de rapidité obtenu !

```
10 '**********************
20 '** Programme 3.2  **
30 '**********************
40 '
50 'trace de cercles en LM point par point
60 'avec une table des sinus et cosinus calcules
70 'interface en Basic:
80 'CALL cercle,X,Y,R
90 '
100 MEMORY &3FFF
110 DEFINT a-z
120 ad=&4000:lign=200
130 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 300
140 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
150 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
```

```
160 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
170 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
180 lign=lign+10:GOTO 130
190 '
200 DATA DD7E0032B740DD6E02DD6603DD5E04DD5605CDC
   9BB062E11C140C51AD5ED5BB7, 3800
210 DATA 40CDA3406C260022BB407D2F6F26FF22BF40D11
   31A13D5ED5BB740CDA3406C26, 3431
220 DATA 0022B9407D2F6F26FF22BD40ED5BB9402ABB40C
   DEABBED5BB9402ABF40CDEABB, 4142
230 DATA ED5BBD402ABB40CDEABBED5BBD402ABF40CDEAB
   BED5BBB402AB940CDEABBED5B, 4828
240 DATA BB402ABD40CDEABBED5BBF402AB940CDEABBED5
   BBF402ABD40CDEABBD1C105C2, 4777
250 DATA 1A40C90608210000CB2FD2AE4019CB23CB12CB2
   F10F4C900000000000000000, 2231
260 DATA 0000FF04FF09FF0DFF12FF16FF1BFE1FFE24FE2
   8FD2CFC31FB35FA3AF93EF842, 4327
270 DATA F747F64BF54FF353F258F15CEF60ED64EC68EA6
   CE870E674E478E27CE080DE84, 5400
280 DATA DB88D98BD78FD493D296CF9ACC9ECAA1C7A5C4A
   8C1ABBEAFBBB2B8B5B5000000, 5242
290 DATA fin
300 MODE 2:INK 0,0:INK 1,20:PLOT 800,800,1:REM (
   selection encre graphique)
310 FOR r=10 TO 250 STEP 10
320 CALL &4000,320,200,r
330 NEXT
340 INPUT "Tapez <ENTER> pour un autre dessin ";
   a$
350 '
360 'autre exemple de dessin
370 'semi-animation par modification de couleurs
380 '
390 MODE 1
400 'selection des couleurs
410 FOR i=1 TO 3:INK i,i*4:NEXT
420 'encre de trace=1 au depart
430 i=1
440 DEG
450 'serpentin du haut
460 FOR r=0 TO 150 STEP 2
470 'on trace trois cercles par boucle pour obte
   nir un cercle epais
480 PLOT 800,800,i:x=320+COS(r)*r*4:y=200+r*SIN(
   r)*2:FOR 1=r TO r+4 STEP 2:CALL &4000,x,y,1:N
   EXT
490 'passe a l'encre suivante
```

```
500 i=i+1:IF i=4 THEN i=1
510 NEXT
520 'serpentin du bas
530 FOR r=150 TO 0 STEP -2
540 PLOT 800,800,i:x=320-COS(r)*r*4:y=200-r*SIN(
    r)*2:FOR 1=r TO r+4 STEP 2:CALL &4000,x,y,1:N
    EXT
550 'passe a l'encre suivante
560 i=i+1:IF i=4 THEN i=1
570 NEXT
580 '
590 'animation des encres
600 '
610 k=1
620 FOR i=1 TO 3:INK 1+((k+i-1) MOD 3),i*4
630 FOR 1=1 TO 30:NEXT
640 NEXT
650 k=k+1:IF k=4 THEN k=1
660 GOTO 620
```

Le programme 3.2 comporte des valeurs de vérification des DATA afin d'éviter les erreurs. Toutefois, nous recommandons à ceux qui veulent le taper d'effectuer une sauvegarde avant son exécution. Il en sera de même avec tous les programmes du livre : **n'exécutez jamais un programme LM avant de l'avoir sauvegardé !**

Comme il est expliqué précédemment, une deuxième méthode de tracé existe : nous pouvons tracer un cercle en reliant les points par des lignes. Cela donne un résultat beaucoup plus agréable. En revanche, nous perdons sur deux tableaux : la place occupée par la routine, et la vitesse d'exécution. En effet, puisqu'il faut au minimum effectuer les mêmes opérations que dans le programme 3.2, nous ne pouvons que rajouter des instructions. Et de même, puisqu'il faudra, pour chaque point, ajouter un tracé de ligne, nous allons ralentir de façon sensible l'exécution.

Nous ne pouvons rien faire contre la perte de place, mais nous pouvons, par contre, compenser la perte de vitesse en n'utilisant que la moitié des sinus et des cosinus (22 angles entre 0 et 45 degrés, au lieu de 44). Dans la théorie, le tracé obtenu est un peu plus anguleux, mais la pratique prouve que les lignes reliant les points amortissent les angles et donnent un tracé satisfaisant.

La méthode de tracé par lignes est un peu complexe en théorie : en effet, on ne peut, par la routine DRAW disponible, tracer une droite qu'à partir du dernier point tracé. Or, notre routine ne retrouve un point contigu à un autre que tous les huit tracés !

Pour venir à bout de ce problème, il nous suffit de considérer que les huit tracés correspondant à un angle sont en fait caractérisés par quatre

nombres : X, −X, Y et −Y. Pour tracer une droite entre deux points contigus, il suffit donc, avant de passer au calcul des X et Y suivants (pour l'angle suivant), de mémoriser les X et Y venant d'être tracés.

Dans la routine 3.3, nous avons appelé X1 la variable retenant l'ancienne valeur de X et Y1 celle retenant Y. Ces variables sont mises à jour immédiatement avant le calcul des nouveaux X et Y. Puis, on trace la ligne entre (X1,Y1) et (X,Y), entre (−X1,Y1) et (−X,Y), et ainsi de suite.

```
                        10 ;
                        20 ;trace de cercles et d'ellipses par LM
                        30 ;utilise une table des cosinus et sinus
                        40 ;(prog 3.3)
                        50 ;methode par lignes
                        60 ;
BBC9                    70 ORIGIN: EQU  #BBC9
BBC0                    80 MOVE:   EQU  #BBC0
BBF6                    90 DRAW:   EQU  #BBF6
                       100 ;
                       110 ;suppose que la couleur d'ecriture graphique
                       120 ;est deja selectionnee
                       130 ;
4000                   140        ORG  #4000
                       150 ;
4000  DD7E00           160 BASIC: LD   A,(IX+0)        ;rayon demande
4003  323241           170        LD   (RAYON),A
4006  DD6E02           180        LD   L,(IX+2)
4009  DD6603           190        LD   H,(IX+3)        ;Y centre
400C  DD5E04           200        LD   E,(IX+4)
400F  DD5605           210        LD   D,(IX+5)        ;X centre
4012  CDC9BB           220        CALL ORIGIN
                       230 ;
4015  ED5B3241         240 LM:    LD   DE,(RAYON)
4019  3EFF             250        LD   A,255
401B  CD1E41           260        CALL MULT
401E  6C               270        LD   L,H
401F  2600             280        LD   H,0
4021  223441           290        LD   (X),HL
4024  7D               300        LD   A,L
4025  2F               310        CPL
4026  6F               320        LD   L,A
4027  26FF             330        LD   H,255
4029  223841           340        LD   (XN),HL         ;initialisation du premier point
402C  210000           350        LD   HL,0
402F  223641           360        LD   (Y),HL
4032  223A41           370        LD   (YN),HL
4035  114441           380        LD   DE,TABLE        ;table des sinus et cosinus
```

```
4038  0618        390         LD   B,24
                  400 ;
403A  C5          410 POINT:  PUSH BC              ;sauve compteur de boucles
403B  1A          420         LD   A,(DE)          ;sinus
403C  D5          430         PUSH DE
                  440 ;
                  450 ;transfert des anciennes coordonnees
                  460 ;
403D  213441      470         LD   HL,X
4040  113C41      480         LD   DE,X1
4043  010800      490         LD   BC,8
4046  EDB0        500         LDIR                 ;transfere anciennes coordonnees
                  510 ;
4048  ED5B3241    520         LD   DE,(RAYON)      ;rayon du cercle
404C  CD1E41      530         CALL MULT            ;multiplie sinus(A) par rayon(DE)
404F  6C          540         LD   L,H             ;division par 256
4050  2600        550         LD   H,0             ;
4052  223641      560         LD   (Y),HL          ;stocke y
                  570 ;
4055  7D          580         LD   A,L
4056  2F          590         CPL
4057  6F          600         LD   L,A
4058  26FF        610         LD   H,255
405A  223A41      620         LD   (YN),HL         ;stocke -y
                  630 ;
405D  D1          640         POP  DE
405E  13          650         INC  DE              ;passe au cosinus dans table
405F  1A          660         LD   A,(DE)          ;cosinus
4060  13          670         INC  DE              ;pour la suite de la table
4061  D5          680         PUSH DE
4062  ED5B3241    690         LD   DE,(RAYON)
4066  CD1E41      700         CALL MULT            ;multiplie cosinus(A) par rayon(DE)
4069  6C          710         LD   L,H             ;division par 256
406A  2600        720         LD   H,0
                  730 ;
406C  223441      740         LD   (X),HL          ;stocke x
                  750 ;
406F  7D          760         LD   A,L
4070  2F          770         CPL
4071  6F          780         LD   L,A
4072  26FF        790         LD   H,255           ;
4074  223841      800         LD   (XN),HL         ;stocke -x
                  810 ;
                  820 ;trace effectif d'apres X, Y ,XN et YN
                  830 ;
4077  ED5B3C41    840         LD   DE,(X1)
407B  2A3E41      850         LD   HL,(Y1)
407E  CDC0BB      860         CALL MOVE
4081  ED5B3441    870         LD   DE,(X)
```

```
4085  2A3641     880        LD   HL,(Y)
4088  CDF6BB     890        CALL DRAW          ;(x,y)
408B  ED5B3C41   900        LD   DE,(X1)
408F  2A4241     910        LD   HL,(YN1)
4092  CDC0BB     920        CALL MOVE
4095  ED5B3441   930        LD   DE,(X)
4099  2A3A41     940        LD   HL,(YN)
409C  CDF6BB     950        CALL DRAW          ;(x,-y)
409F  ED5B4041   960        LD   DE,(XN1)
40A3  2A3E41     970        LD   HL,(Y1)
40A6  CDC0BB     980        CALL MOVE
40A9  ED5B3841   990        LD   DE,(XN)
40AD  2A3641    1000        LD   HL,(Y)
40B0  CDF6BB    1010        CALL DRAW          ;(-x,y)
40B3  ED5B4041  1020        LD   DE,(XN1)
40B7  2A4241    1030        LD   HL,(YN1)
40BA  CDC0BB    1040        CALL MOVE
40BD  ED5B3841  1050        LD   DE,(XN)
40C1  2A3A41    1060        LD   HL,(YN)
40C4  CDF6BB    1070        CALL DRAW          ;(-x,-y)
40C7  ED5B3E41  1080        LD   DE,(Y1)
40CB  2A3C41    1090        LD   HL,(X1)
40CE  CDC0BB    1100        CALL MOVE
40D1  ED5B3641  1110        LD   DE,(Y)
40D5  2A3441    1120        LD   HL,(X)
40D8  CDF6BB    1130        CALL DRAW          ;(y,x)
40DB  ED5B3E41  1140        LD   DE,(Y1)
40DF  2A4041    1150        LD   HL,(XN1)
40E2  CDC0BB    1160        CALL MOVE
40E5  ED5B3641  1170        LD   DE,(Y)
40E9  2A3841    1180        LD   HL,(XN)
40EC  CDF6BB    1190        CALL DRAW          ;(y,-x)
40EF  ED5B4241  1200        LD   DE,(YN1)
40F3  2A3C41    1210        LD   HL,(X1)
40F6  CDC0BB    1220        CALL MOVE
40F9  ED5B3A41  1230        LD   DE,(YN)
40FD  2A3441    1240        LD   HL,(X)
4100  CDF6BB    1250        CALL DRAW          ;(-y,x)
4103  ED5B4241  1260        LD   DE,(YN1)
4107  2A4041    1270        LD   HL,(XN1)
410A  CDC0BB    1280        CALL MOVE
410D  ED5B3A41  1290        LD   DE,(YN)
4111  2A3841    1300        LD   HL,(XN)
4114  CDF6BB    1310        CALL DRAW          ;(-y,-x)
4117  D1        1320 Z1:    POP  DE            ;recupere table sinus et cosinus
4118  C1        1330        POP  BC            ;recupere compteur
4119  05        1340        DEC  B
411A  C23A40    1350        JP   NZ,POINT      ;suite du trace
411D  C9        1360        RET                ;et fin !
```

```
                1370 ;
                1380 ;routine multipliant DE par A dans HL
                1390 ;
411E  0608      1400 MULT:  LD   B,8          ;il y a huit bits
4120  210000    1410        LD   HL,0
4123  CB2F      1420        SRA  A           ;bit 0 dans carry
                1430 ;
4125  D22941    1440 POIDS: JP   NC,SUIV      ;pas d'addition
4128  19        1450        ADD  HL,DE       ;addition de la puissance
4129  CB23      1460 SUIV:  SLA  E           ;multiple DE par deux
412B  CB12      1470        RL   D           ;idem, recupere carry de SLA E
412D  CB2F      1480        SRA  A           ;decale A, copier bit 0 dans Carry
412F  10F4      1490        DJNZ POIDS       ;suite multiplication
4131  C9        1500        RET
                1510 ;
4132  0000      1520 RAYON: DEFW #0000
4134  0000      1530 X:     DEFW #0000
4136  0000      1540 Y:     DEFW #0000
4138  0000      1550 XN:    DEFW #0000
413A  0000      1560 YN:    DEFW #0000
413C  0000      1570 X1:    DEFW #0000
413E  0000      1580 Y1:    DEFW #0000
4140  0000      1590 XN1:   DEFW #0000
4142  0000      1600 YN1:   DEFW #0000
4144  00FF09FF  1610 TABLE: DEFB 0,255,9,255
4148  12FF1BFE  1620        DEFB 18,255,27,254
414C  24FE2CFC  1630        DEFB 36,254,44,252
4150  35FA3EF8  1640        DEFB 53,250,62,248
4154  47F64FF3  1650        DEFB 71,246,79,243
4158  58F160ED  1660        DEFB 88,241,96,237
415C  68EA70E6  1670        DEFB 104,234,112,230
4160  78E280DE  1680        DEFB 120,226,128,222
4164  88D98FD4  1690        DEFB 136,217,143,212
4168  96CF9ECA  1700        DEFB 150,207,158,202
416C  A5C4ABBE  1710        DEFB 165,196,171,190
4170  B2B8B5B5  1720        DEFB 178,184,181,181
```

Si l'on excepte la disparition dans la table sinus/cosinus de la moitié des valeurs, il n'y a aucune autre différence entre les routines 3.2 et 3.3.

Le tracé de cercles concentriques du programme 3.3 (v.p. 78) est beaucoup plus joli que celui du 3.2, il faut le reconnaître. Mais vous pouvez aussi constater qu'il est plus lent, et que la routine est plus encombrante. Pourtant, les différences sont faibles, et nous avons divisé le nombre de calculs par deux.

```
10 '**********************
20 '** Programme 3.3  **
30 '**********************
40 '
50 'trace de cercles en LM par lignes
60 'avec une table des sinus et cosinus reduite
70 'interface en Basic:
80 'CALL cercle,X,Y,R
90 '
100 MEMORY &3FFF
110 DEFINT a-z
120 ad=&4000:lign=200
130 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 330
140 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
150 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
160 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
170 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
    reur DATA ligne"lign:END
180 lign=lign+10:GOTO 130
190 '
200 DATA DD7E00323241DD6E02DD6603DD5E04DD5605CDC
    9BBED5B32413EFFCD1E416C26, 3601
210 DATA 002234417D2F6F26FF223841210000223641223
    A41114441061 8C51AD5213441, 1991
220 DATA 113C41010800EDB0ED5B3241CD1E416C2600223
    6417D2F6F26FF223A41D1131A, 2593
230 DATA 13D5ED5B3241CD1E416C26002234417D2F6F26F
    F223841ED5B3C412A3E41CDC0, 3022
240 DATA BBED5B34412A3641CDF6BBED5B3C412A4241CDC
    0BBED5B34412A3A41CDF6BBED, 4126
250 DATA 5B40412A3E41CDC0BBED5B38412A3641CDF6BBE
    D5B40412A4241CDC0BBED5B38, 3819
260 DATA 412A3A41CDF6BBED5B3E412A3C41CDC0BBED5B3
    6412A3441CDF6BBED5B3E412A, 3815
270 DATA 4041CDC0BBED5B36412A3841CDF6BBED5B42412
    A3C41CDC0BBED5B3A412A3441, 3781
280 DATA CDF6BBED5B42412A4041CDC0BBED5B3A412A384
    1CDF6BBD1C105C23A40C90608, 4042
290 DATA 210000CB2FD2294119CB23CB12CB2F10F4C9000
    0000000000000000000000000, 1794
300 DATA 0000000000FF09FF12FF1BFE24FE2CFC35FA3EF
    847F64FF358F160ED68EA70E6, 4253
310 DATA 78E280DE88D98FD496CF9ECAA5C4ABBEB2B8B5B
    5000000000000000000000000, 3567
320 DATA fin
330 MODE 2
340 FOR r=10 TO 250 STEP 10
350 CALL &4000,320,200,r
360 NEXT
```

Inconvénients des routines systèmes

Alors que nous devions obtenir une routine à peine plus grosse et plus rapide, il se produit le résultat inverse.

Nous allons nous répéter pour l'expliquer. D'une part, les routines systèmes de l'Amstrad sont lentes, très lentes. Elles sont même quasiment inexploitables pour celui qui veut gérer ses graphismes à très grande vitesse. Nous ne reviendrons pas là-dessus : la seule solution reste l'accès direct à la mémoire écran. Toutefois, le tracé d'un point ou d'une droite ne peut guère être très rapide si l'on utilise le système de coordonnées standard. En effet, PLOT et DRAW sont lentes parce qu'elles tiennent compte de tout : les limites de la fenêtre graphique, la couleur sélectionnée, etc.

D'autre part, nous y revenons, les routines sont puissantes et nombreuses, mais elles utilisent sans scrupule les registres disponibles, ce qui oblige le programmeur à de lourdes tâches de sauvegarde. Ces tâches, dans le programme 3.3, occupent à elles seules 112 octets lors des 16 appels de routines système.

Toutefois, si nous avons réalisé ces routines de tracé de cercle, ce n'est pas uniquement pour attirer votre attention sur ces problèmes. En effet, si vous essayez d'imaginer un tracé de cercles ne passant pas par les routines systèmes, vous comprenez immédiatement pourquoi celles-ci ne sont pas inutiles, malgré tous leurs défauts. Certes, la gestion de graphismes figés, comme dans les jeux d'action, se contente facilement de la plus rapide solution : l'accès direct à la mémoire écran. Mais il en va tout autrement dès que l'on parle de graphismes obtenus par calcul : il faut transcrire le résultat des calculs en données pour la mémoire écran, on voit alors surgir l'intérêt de routines systèmes prêtes à l'emploi et d'un système de coordonnées bien gérées.

TRACÉ D'HISTOGRAMMES

Histogramme

Qu'il s'agisse de synthèse d'image, de graphismes utilitaires professionnels ou de figures géométriques, et à condition que la vitesse d'exécution ne soit pas déterminante, le programmeur devra profiter de l'existence de ces routines prêtes à l'emploi. Elles forment un macrolangage graphique.

Nous allons d'ailleurs pouvoir le constater dans ce qui suit. Nous avons évoqué plus haut les graphismes professionnels tels que les camemberts ou les histogrammes. La programmation d'un tracé d'histogrammes ne

manque pas d'intérêt. Les problèmes posés ainsi que les applications possibles justifient pleinement une étude approfondie.

Pour cela, nous allons examiner le problème. Un histogramme est la représentation, par des colonnes, d'une suite de valeurs, la hauteur d'une colonne étant proportionnelle à la valeur qu'elle représente *(schéma 3.6)*.



Schéma 3.6 *Exemple d'histogramme.*

Ces diagrammes sont souvent utilisés en gestion, afin de visualiser, sous forme simple, un tableau de valeurs comme des résultats de ventes sur une année. Il est connu qu'un bon dessin vaut toutes les listes de chiffres du monde. Les histogrammes en sont un vivant exemple, et ils peuvent entrer dans une multitude d'applications.

L'Amstrad ne possède pas d'instruction de tracé automatique d'histogrammes. Nous allons donc y remédier.

Fenêtre de travail

Le principal problème est le suivant : alors que l'écran de notre ordinateur est d'une taille limitée (en mode 1, nous ne disposons que de 320 points de large sur 200 de haut), nous ne connaissons rien des valeurs à représenter. Elles peuvent aussi bien s'échelonner entre 0 et 10 qu'entre −32768 et +32767. Notre routine devra donc effectuer un calcul d'échelle afin de caser au mieux les valeurs sur l'écran.

En faisant un compromis, nous allons volontairement adopter le mode 1 lors du tracé. Si nous prenons le mode 0, la résolution horizontale risque d'être insuffisante. N'oublions pas en effet que, dans ce mode, l'ordinateur ne peut plus afficher que vingt énormes caractères par ligne. Ce sera peu si nous voulons placer quelques commentaires autour du schéma. Et en mode 2, nous n'avons plus que 2 couleurs, c'est-à-dire que les colonnes seront toutes de la même couleur. Le résultat serait d'une affligeante tristesse. Il est désormais admis, en milieu professionnel (gestion, commercial...) que le sérieux d'un sujet ne doit pas pour autant le rendre triste. Nous déciderons donc de colorer un peu l'écran. Une série de colonnes uniformes n'est guère plus enthousiasmante qu'un tableau de chiffres.

L'écran en mode 1 dispose de 320 points sur 200. Mais il va également falloir réduire cet espace. Il est sage de laisser une place libre autour du schéma. Il sera ainsi possible de placer un titre, une échelle des valeurs, des commentaires.

Le choix des espaces libres est purement conventionnel. La logique conduit toutefois à garder de la place à gauche et en dessous du dessin. A gauche, car il est alors possible d'afficher les valeurs correspondant aux colonnes, en dessous, pour écrire un titre ou un libellé sous chaque colonne.

Le rectangle restant, qui recevra les colonnes, sera placé à partir du point physique (50,20). Cela nous laisse 270 points de large et 180 de haut. En compensation, il y a de la place pour six caractères à gauche, et pour deux lignes de caractères en dessous. Le compromis est acceptable *(schéma 3.7)*.



Schéma 3.7 *Écran réservé à l'histogramme.*

Le programme appelant demandera le tracé de N valeurs quelconques. Pour simplifier le tracé, il devra également fournir une autre donnée. La largeur des colonnes (en nombre de points) est vitale pour la routine. Si nous traçons 10 valeurs, nous pouvons utiliser jusqu'à 180/10 soit 18 points de large pour chaque colonne. Le dessin occupera ainsi la largeur maximale qu'on peut lui accorder. Mais en revanche, s'il faut tracer 30 valeurs, il faut réduire cette largeur de colonne, faute de quoi les vingt dernières valeurs se trouveront à droite, en dehors de l'écran !

En réalité, le calcul automatique de la largeur de tracé est simple et pourrait être intégré à la routine. Mais rien ne dit que l'utilisateur désire vraiment un histogramme occupant tout l'écran graphique. Il pourra donc, en modulant la largeur des colonnes, agir sur l'encombrement horizontal du schéma afin de libérer de l'espace à droite.

Cela pourrait par exemple être utilisé pour incorporer un second schéma à droite de l'histogramme *(schéma 3.8)*.



Schéma 3.8

Histogramme tassé pour laisser place à droite (autre schéma).

Enfin, ultime décision influant sur le tracé, la routine espacera chaque colonne par deux points graphiques. Cela permettra d'apporter un peu de clarté, quoique la chose soit discutable. Si les valeurs à représenter sont proches les unes des autres, cette pratique est utile. Si par contre les valeurs sont très différentes, c'est un peu superflu car les différences de hauteur clarifieront automatiquement la situation. Mais comme toujours, le programmeur doit prendre en compte le cas extrême. En l'occurrence, le risque d'un manque de clarté n'est guère admissible. Autant le prendre en considération.

Les fonctionnalités de la routine se précisent. A partir d'un tableau de valeurs, il faudra tracer N colonnes de L points de large, espacées par deux points, et utilisant un axe des Y réduit grâce à un calcul d'échelle.

Calcul d'échelle

Si nous traçons nos colonnes directement à partir des valeurs, le programme ne pourra traiter que des valeurs situées entre 20 et 199. Bien entendu, il est hors de question d'accepter cette contrainte. Il faut un calcul d'échelle qui permette de tracer des valeurs grandes ou petites, positives ou non.

Nous avons déjà mis en garde le lecteur contre les nombres réels, appelés aussi flottants. Nous allons donc nous répéter. En effet, le comble du luxe serait de pouvoir soumettre au programme des nombres à virgule. Malheureusement, plusieurs problèmes s'y opposent. Tout d'abord, le traitement des nombres flottants est lent et compliqué. Le codage d'une valeur ne tient plus dans un seul registre du processeur. De plus, contrairement aux autres routines système de l'Amstrad, les vecteurs des routines mathématiques associées ne sont pas situés aux mêmes adresses sur les différents modèles de l'ordinateur. Cette difficulté peut être contournée lors de l'assemblage, mais elle complique de toute façon la programmation d'une routine compatible avec tous les Amstrad.

La seule contrainte, peut-être gênante de la routine, sera donc la suivante : les valeurs devront être au format entier, ce qui signifie tout de même qu'il est possible de traiter les nombres entiers de −32768 à 32767.

Comment procéder toutefois pour représenter par exemple 10 nombres échelonnés entre 0 et 1 ? Nous avons déjà croisé la solution lors du tracé de cercles. Une valeur comprise entre 0 et 1 peut facilement être multipliée par 100 (ou toute autre valeur assez grande transformant les décimales en nombre entier significatif) pour donner une valeur comprise entre 0 et 100.

Il sera donc à la charge du programme appelant de prévoir le cas de valeurs situées dans un petit intervalle proche de zéro. Il suffira de multiplier toutes les valeurs (par exemple par 100) et de les transformer en entiers avant de les soumettre au traceur d'histogrammes.

Les choses se précisent encore. Mais il reste un point obscur non négligeable. Comment la routine va-t-elle représenter un tableau de valeurs situées entre 0 et 100, si elle doit aussi être capable de représenter −32000 et +32000 sur le même écran, tout cela en 180 points seulement de hauteur ?

Ce problème donne déjà le premier travail de la routine. En parcourant le tableau de valeurs, elle devra repérer le maximum et le minimum de façon à pouvoir calculer l'échelle de tracé vertical (à savoir le nombre d'unités représentées par un seul point graphique de hauteur).

Malheureusement, une difficulté surgit. Si nous avons des valeurs positives et négatives, il nous faudra calculer la position verticale de l'axe des X, c'est-à-dire la position gaphique verticale associée à la valeur zéro. Dans ce cas, la valeur minimale sera associée à l'ordonnée 20 (le bas de l'écran en ce qui concerne la fenêtre fixée par convention), et la plus grande valeur à l'ordonnée 199 (le haut de l'écran). Mais qu'adviendra-t-il si les valeurs sont toutes plus grandes que zéro ou toutes négatives ? En effet, une autre convention dans les histogrammes est de toujours représenter la valeur zéro. Si les valeurs se trouvent entre 30000 et 32000, il faudra tout de même représenter le zéro en bas de l'écran, alors que le calcul du minimum nous affirmera "32000 en bas de l'écran".

Dans le cas de nombres négatifs, le zéro sera situé en haut de l'écran. Tout cela se résume en trois cas. Pour poursuivre l'étude, il faut adopter quelques notations. MIN et MAX représenteront les valeurs extrêmes du tableau. YGMIN, YGMAX et YGZERO seront les ordonnées graphiques (entre 20 et 199) associées respectivement à MIN, MAX et 0.

Les trois cas étudiés se résument simplement *(schéma 3.9)*.





Schéma 3.9 *Les trois cas de tracés*

– Si MIN < MAX < 0 : toutes les valeurs sont négatives. YGMIN=20, et YGMAX=YGZERO=199, tout en haut de l'écran.

– Si MIN < 0 < MAX : il y a des nombres positifs et des négatifs. YGMIN=20, YGMAX=199, et YGZERO doit être calculé. Une règle de trois donne la valeur YGZERO= −MIN/(MAX−MIN) * 180 + YGMIN.

– si 0 < MIN < MAX : toutes les valeurs sont positives. YGMIN= YGZERO=20, et YGMAX=199.

Le cas MAX < 0 < MIN est évidemment impossible. L'algorithme du début de routine apparaît maintenant :

– calculer MIN et MAX par examen des valeurs du tableau
– YGMIN=20
– YGMAX=199

- si MIN>0, YGZERO=20
  Sinon, si MAX<0, YGZERO=199
  Sinon, YGZERO=−MIN/(MAX−MIN) * 180 +YGMIN

Le tracé des valeurs est un peu plus complexe, mais tout est relatif. Il faut néanmoins distinguer le cas des valeurs négatives et positives (*schéma 3.10*).



Schéma 3.10 *Tracé des valeurs suivant signe.*

Pour tracer la colonne associée à une valeur, il faut calculer l'ordonnée graphique qui lui est associée. Cette ordonnée est appelée YG. Le calcul de YG diffère selon le signe de la valeur V en question :

- si V est positive, YG = YGZERO + V/ MAX * (YGMAX−YGZERO)
- si V est négative, YG = YGZERO − (−V)/(−MIN) * (YGZERO−YGMIN)

Multiplication et division en assembleur

Si le reste semble simple, quelques obstacles se dressent encore, dus à la programmation en langage machine. En effet, la routine aura besoin de multiplication et de division. Mais il est question ici de nombres entiers (d'où un problème pour la division). La division est plus complexe que la multiplication. Il est hors de question ici de programmer une division par rotation et décalage. Le mécanisme d'une division est trop éloigné des opérations binaires pour cela. Le programme se contentera d'un algorithme simple qui a fait ses preuves : retrancher le diviseur au dividende jusqu'à obtenir un reste inférieur au diviseur. Cela constitue bien sûr une division entière : il n'est pas question de nombres à virgule.

Malheureusement pour la rapidité du programme, cette contrainte entraîne une impossibilité d'optimisation importante. En effet, les seules divisions à effectuer sont −MIN/(MAX−MIN), (YGZERO−YGMIN)/(−MIN) et (YGMAX−YGZERO)/MAX. Or, si le premier calcul ne pose pas de problème évident, il en est autrement des deux autres. Le dividende se situera toujours entre 0 et 180, mais il se peut que le diviseur (MAX ou −MIN) lui soit inférieur. Dans ce cas, puisqu'il est impensable de traiter les décimales du résultat, celui-ci sera zéro. Il s'ensuivra que toutes les valeurs seront assimilées à zéro.

Or, le calcul de YG pour une valeur donnée nécessite ces valeurs. S'il avait été possible de les calculer avant le tracé, de les transformer en constantes pour réduire les calculs de tracé (suppression de la division), la vitesse de tracé aurait été sensiblement améliorée.

Pourtant, il faut se rendre à l'évidence : il est impossible d'optimiser ainsi. Les divisions devront obligatoirement être effectuées pour chaque tracé, car le problème évoqué ci-dessus n'est pas le seul.

La division entière est génératrice d'une erreur de calcul non négligeable. En théorie, 16 × 10 / 3 donne le réel 53.33, soit 53 si nous assimilons la division à une division entière. L'erreur de calcul de 0.33 n'est pas visible au niveau des nombres entiers. Par contre, si nous inversons l'ordre des opérations, 16 / 3 × 10 qui devrait être identique à la première opération donne le résultat 5.33 × 10 qui devient 5×10, soit 50 si la division est entière. Et cette fois-ci, l'erreur est visible : 50 au lieu de 53. Car si l'erreur de calcul provoquée par la division entière est toujours de 0.33 et négligeable, nous l'avons multipliée par dix. Elle est devenue une erreur de 3.33.

La conclusion de cet épisode est simple : quel que soit le calcul à effectuer, la division devra être placée tout au bout des opérations, de façon à obtenir une erreur de calcul toujours inférieure à 1.

On peut compenser cette perte. La division entière donne un quotient et un reste. Il est possible de multiplier ce reste (qui, lui, est entier et inférieur au diviseur) par le diviseur et d'ajouter le nombre ainsi obtenu après la multiplication du quotient. Ce principe donne bien 53 pour notre exemple de petite opération. En effet, 16/3 donne 5, mais nous retenons un reste de 1, qui donne 3 une fois multiplié par le diviseur. Ensuite, nous l'ajoutons à 5×10, ce qui conduit à un résultat correct.

Mais il s'agit bien d'un palliatif. Il suffit de remplacer 10×16/3 par 16×10/3 pour le constater. La division donne un quotient de 3 et un reste de 1. Multiplié par le diviseur, le reste devient 3. Si nous multiplions, selon la méthode décrite, 16 par le quotient en ajoutant ensuite ce reste compensé, nous obtenons 48+3=51, ce qui est mieux que 50, mais toujours faux.

Si nous adoptons cette solution dans le programme, la division effectuée pour chaque valeur sera transformée en addition, et il n'y aura qu'une simple division réalisée avant le tracé des colonnes. Mais la promesse de rapidité qui en découle ne doit pas être prise en compte. En effet, le but d'un traceur d'histogrammes est d'être fidèle. Et cette méthode du reste compensé, valable dans certains cas, ne l'est plus pour cette simple raison. Le risque d'erreur de calcul, et donc d'erreur dans la représentation des valeurs, est éliminatoire. L'histogramme est censé donner une image de la réalité, et doit donc respecter les données fournies, les traiter avec un maximum de précision.

La division aura donc lieu au cours de chaque calcul de YG. Cela nous pose toutefois un dernier problème jusqu'alors ignoré. Puisque nous effectuerons la multiplication de V par (YGMAX−YGZERO) avant la division, nous risquerons ce qu'on appelle en langage technique un Overflow, ou encore un dépassement de capacité. La multiplication que nous avons créée pour le tracé de cercles permet de multiplier deux nombres 8 bits, et d'obtenir fort logiquement un nombre 16 bits. Ici, V est un nombre 16 bits et (YGMAX−YGMIN) un nombre 8 bits. Nous allons donc obtenir, dans le pire des cas, un nombre 24 bits, qui ne tiendra jamais dans un des registres du processeur *(schéma 3.11 v. p. 89)*.



Schéma 3.11 *Overflow multiplication.*

La solution existe, bien sûr. Elle consiste à ne pas utiliser, pour le stockage des résultats intermédiaires et du résultat total, un registre 16 bits du processeur, mais 3 octets successifs de la mémoire. En traitant ces 3 octets comme des registres 8 bits du processeur, nous obtiendrons un équivalent facilement manipulable *(schéma 3.12).*



Schéma 3.12 *Accumulateur 24 bits.*

D'autre part, ce résultat devra être divisé. Là aussi, impossible d'utiliser les registres 16 bits du Z-80 pour soustraire le diviseur (qui est de 16 bits). En réalité, cela sera possible dès que le reste descendra en dessous de

17 bits. La division aura donc lieu en deux étapes : d'abord avec la zone de 3 octets et un registre 16 bits tant que le poids fort du dividende est non nul, puis avec deux registres 16 bits.

Programmation de la méthode

Avant de poursuivre l'étude de la programmation en langage machine, il serait sage de tester l'algorithme en Basic. C'est l'objet du programme 3.4.

```
10 '**********************
20 '**  programme 3.4 **
30 '**********************
40 '
50 'Trace d'histogrammes en Basic
60 'd'apres un tableau de valeurs aleatoire.
70 '
80 DEFINT a-z:DIM tablo(30):larg=23:nbval=10
90 FOR i=1 TO nbval:tablo(i)=RND*300-150:NEXT
100 MODE 1:FOR i=1 TO 3:INK i,8*i:NEXT
110 nmax=tablo(1):nmin=nmax
120 FOR i=1 TO nbval:IF nmin>tablo(i) THEN nmin=
   tablo(i):GOTO 140
130 IF nmax<tablo(i) THEN nmax=tablo(i)
140 NEXT
150 ygmin=20:ygmax=199
160 IF nmax<0 THEN ygzero=199:GOTO 210
170 IF nmin>0 THEN ygzero=20:GOTO 210
180 ygzero=ABS(nmin)/(nmax-nmin)*(199-20)
190 MOVE 39*2,ygzero*2:DRAW 639,ygzero*2,3
200 MOVE 39*2,40:DRAW 39*2,399,3
210 absi=40:inkk=1:FOR i=1 TO nbval
220    IF tablo(i)>0 THEN y1=ygzero:y2=ygzero+tab
   lo(i)/nmax*(ygmax-ygzero) ELSE y1=ygzero-tabl
   o(i)/nmin*(ygzero-ygmin):y2=ygzero
230    FOR x=absi TO absi+larg
240       MOVE x*2,y1*2:DRAW x*2,y2*2,inkk
250    NEXT
260    absi=absi+larg+1:inkk=inkk+1:IF inkk=4 THE
   N inkk=1
270 NEXT
280 LOCATE 1,1:END
```

Il correspond trait pour trait à ce que nous avons déjà défini. Il trace l'histogramme d'un nombre aléatoire de valeurs... aléatoires elles aussi. On constate que la méthode est bonne. Le tracé des colonnes, bien que réalisé en Basic, reste suffisamment rapide.

Le programme 3.5 est la traduction en langage assembleur de notre algorithme. Son fonctionnement est limpide, il respecte les opérations définies au cours de l'étude. Voyons son organisation en détail.

```
                    10 ;
                    20 ;Programme de trace d'histogrammes
                    30 ;en mode 1 (programme 3.5)
                    40 ;
                    50 ;Syntaxe: CALL &4200,@tableau(1),nombre de valeurs,largeur
                    60 ;
                    70 ;routines systemes utilisees :
BC62                80 VERLIN: EQU  #BC62          ;trace une ligne verticale
BC5F                90 HORLIN: EQU  #BC5F          ;trace une ligne horizontale
BC2C               100 INKCOD: EQU  #BC2C          ;codage du numero d'encre
BC0E               110 MODE:   EQU  #BC0E          ;changement de mode
                   120 ;
4200               130         ORG  #4200
                   140 ;
4200  DD7E00       150 BASIC:  LD   A,(IX+0)
4203  324F44       160         LD   (LARG),A       ;memorise largeur des colonnes
4206  DD7E02       170         LD   A,(IX+2)
4209  325044       180         LD   (NBVAL),A      ;memorise le nombre de colonnes
420C  DD6E04       190         LD   L,(IX+4)
420F  DD6605       200         LD   H,(IX+5)
4212  225144       210         LD   (TABLO),HL     ;memorise l'adresse des valeurs
                   220 ;
4215  3A5044       230 LM:     LD   A,(NBVAL)      ;A utilise comme compteur
4218  FE02         240         CP   2              ;moins de 2 valeurs ?
421A  D8           250         RET  C              ;oui: ne rien faire
421B  2A5144       260         LD   HL,(TABLO)     ;HL pointe les valeurs
421E  4E           270         LD   C,(HL)
421F  23           280         INC  HL
4220  46           290         LD   B,(HL)         ;BC contient la premiere valeur
4221  ED435344     300         LD   (MAX),BC
4225  ED435544     310         LD   (MIN),BC       ;extremas initialises.
4229  23           320         INC  HL             ;on ignore la premiere valeur
422A  3D           330         DEC  A              ;et on compte une valeur en moins
                   340 ;
                   350 ;recherche des extremas
                   360 ;
422B  4E           370 LOOP1:  LD   C,(HL)
422C  23           380         INC  HL
422D  46           390         LD   B,(HL)
422E  23           400         INC  HL             ;la valeur est dans BC
422F  ED5B5344     410         LD   DE,(MAX)
4233  CDBD43       420         CALL CPDEBC         ;compare DE et BC signes
4236  D24042       430         JP   NC,PAMAX       ;maximum >= nombre
4239  ED435344     440         LD   (MAX),BC       ;nouveau maximum
423D  C34E42       450         JP   SUITE1         ;suite du travail
                   460 ;
```

```
4240  ED5B5544   470 PAMAX:  LD   DE,(MIN)
4244  CD8D43     480         CALL CPDEBC              ;compare DE et BC
4247  DA4E42     490         JP   C,SUITE1            ;minimum < nombre
424A  ED435544   500         LD   (MIN),BC            ;nouveau minimum
                 510 ;
424E  3D         520 SUITE1: DEC  A                   ;une valeur en moins
424F  C22B42     530         JP   NZ,LOOP1            ;suite de la boucle
                 540 ;
                 550 ;calcul des YG suivant les trois cas
                 560 ;
4252  211400     570         LD   HL,20
4255  225744     580         LD   (YGMIN),HL
4258  21C700     590         LD   HL,199
425B  225B44     600         LD   (YGMAX),HL
425E  2A5544     610         LD   HL,(MIN)
4261  CB7C       620         BIT  7,H                 ;MIN est-il positif ?
4263  C26F42     630         JP   NZ,CAS2             ;non: etudier max
4266  211400     640         LD   HL,20               ;Min est positif,
4269  225944     650         LD   (YGZERO),HL         ;ygzero est en bas
426C  C3A142     660         JP   CALCUL              ;ok
                 670 ;
426F  2A5344     680 CAS2:   LD   HL,(MAX)
4272  CB7C       690         BIT  7,H                 ;MAX est-il negatif ?
4274  CA8042     700         JP   Z,CAS3              ;non:cas normal
4277  21C700     710         LD   HL,199              ;Max est negatif,
427A  225944     720         LD   (YGZERO),HL         ;ygzero est en haut
427D  C3A142     730         JP   CALCUL              ;ok
                 740 ;
4280  ED5B5544   750 CAS3:   LD   DE,(MIN)
4284  CD4244     760         CALL VALABS              ;valeur absolue de DE
4287  3EB4       770         LD   A,180
4289  CDB243     780         CALL MULTIP              ;|min|*180, resultat (TEMPO1)
428C  2A5344     790         LD   HL,(MAX)
428F  ED5B5544   800         LD   DE,(MIN)
4293  B7         810         OR   A
4294  ED52       820         SBC  HL,DE               ;HL=(max-min)
4296  EB         830         EX   DE,HL
4297  CD0744     840         CALL DIV                 ;divise |min|*180 par DE=(max-min)
429A  211400     850         LD   HL,20
429D  09         860         ADD  HL,BC               ;ajoute offset vertical
429E  225944     870         LD   (YGZERO),HL         ;fin du calcul de YGZero.
                 880 ;
                 890 ;calculs divers pour faciliter tracer rapide
                 900 ;
42A1  ED5B5544   910 CALCUL: LD   DE,(MIN)
42A5  CD4244     920         CALL VALABS
42A8  ED535544   930         LD   (MIN),DE            ;remplace min par sa valeur absolue
42AC  2A5B44     940         LD   HL,(YGMAX)
42AF  ED4B5944   950         LD   BC,(YGZERO)
42B3  B7         960         OR   A
42B4  ED42       970         SBC  HL,BC
42B6  7D         980         LD   A,L
42B7  326144     990         LD   (DPOS),A            ;pour>0: (ygmax-ygzero)
```

```
42BA  2A5944     1000        LD   HL,(YGZERO)
42BD  ED4B5744   1010        LD   BC,(YGMIN)
42C1  B7         1020        OR   A
42C2  ED42       1030        SBC  HL,BC
42C4  7D         1040        LD   A,L
42C5  326244     1050        LD   (DNEG),A          ;pour<0: (ygzero-ygmin)
                 1060 ;
                 1070 ;On attaque le trace. D'abord initialisations
                 1080 ;
42C8  3E01       1090        LD   A,1
42CA  326344     1100        LD   (INK),A           ;encre de tracer de depart
42CD  213200     1110        LD   HL,50
42D0  226444     1120        LD   (X),HL            ;abscisse de depart
42D3  3E01       1130        LD   A,1
42D5  CD2CBC     1140        CALL INKCOD
42D8  113200     1150        LD   DE,50
42DB  2A5744     1160        LD   HL,(YGMIN)
42DE  ED4B5B44   1170        LD   BC,(YGMAX)
42E2  CD62BC     1180        CALL VERLIN            ;axe vertical
42E5  3E01       1190        LD   A,1
42E7  CD2CBC     1200        CALL INKCOD
42EA  113200     1210        LD   DE,50
42ED  013F01     1220        LD   BC,319
42F0  2A5944     1230        LD   HL,(YGZERO)
42F3  CD5FBC     1240        CALL HORLIN            ;axe horizontal
42F6  3A5044     1250        LD   A,(NBVAL)
42F9  47         1260        LD   B,A               ;compteur du nombre de valeurs
                 1270 ;
42FA  C5         1280 LOOPG: PUSH BC                ;sauvegarde compteur valeurs
42FB  2A5144     1290        LD   HL,(TABLO)
42FE  5E         1300        LD   E,(HL)
42FF  23         1310        INC  HL
4300  56         1320        LD   D,(HL)            ;DE contient la valeur
4301  23         1330        INC  HL
4302  225144     1340        LD   (TABLO),HL        ;mise a jour indice tableau
4305  CB7A       1350        BIT  7,D               ;negatif ?
4307  C22743     1360        JP   NZ,MOINS          ;oui, trace en consequence
                 1370 ;
                 1380 ;trace pour un nombre positif
                 1390 ;
430A  3A6144     1400        LD   A,(DPOS)          ;ygmax-ygzero
430D  CDB243     1410        CALL MULTIP            ;valeur*(ygmax-ygzero)
4310  ED5B5344   1420        LD   DE,(MAX)
4314  CD0744     1430        CALL DIV               ;division par max
4317  2A5944     1440        LD   HL,(YGZERO)
431A  09         1450        ADD  HL,BC
431B  225D44     1460        LD   (YGHAUT),HL
431E  2A5944     1470        LD   HL,(YGZERO)
4321  225F44     1480        LD   (YGBAS),HL
4324  C34643     1490        JP   SUIBOU            ;suite de la boucle
                 1500 ;
                 1510 ;trace pour un nombre negatif
                 1520 ;
```

```
4327  CD4244     1530 MOINS:  CALL VALABS
432A  3A6244     1540         LD   A,(DNEG)          ;(ygzero-ygmin)
432D  CDB243     1550         CALL MULTIP            ;!valeur! *(ygzero-ygmin)
4330  ED5B5544   1560         LD   DE,(MIN)          ;rappel: min=valeur absolue
4334  CD0744     1570         CALL DIV               ;division par !min!
4337  2A5944     1580         LD   HL,(YGZERO)
433A  B7         1590         OR   A                 ;carry mis a zero
433B  ED42       1600         SBC  HL,BC
433D  225F44     1610         LD   (YGBAS),HL
4340  2A5944     1620         LD   HL,(YGZERO)
4343  225D44     1630         LD   (YGHAUT),HL
                 1640 ;
                 1650 ;avance dans la boucle
                 1660 ;
4346  CD6D43     1670 SUIBOU: CALL TRACER
4349  2A6444     1680         LD   HL,(X)            ;pour mise a jour X
434C  3A4F44     1690         LD   A,(LARG)          ;on ajoute largeur colonne
434F  4F         1700         LD   C,A
4350  0600       1710         LD   B,0
4352  09         1720         ADD  HL,BC
4353  23         1730         INC  HL
4354  23         1740         INC  HL                ;et un petit espace
4355  226444     1750         LD   (X),HL
4358  3A6344     1760         LD   A,(INK)           ;pour changer de couleur
435B  3C         1770         INC  A
435C  326344     1780         LD   (INK),A
435F  FE04       1790         CP   4                 ;couleur=4 ?
4361  DA6943     1800         JP   C,OK              ;non: pas de probleme
4364  3E01       1810         LD   A,1
4366  326344     1820         LD   (INK),A           ;revenir en couleur 1
                 1830 ;
4369  C1         1840 OK:     POP  BC
436A  108E       1850         DJNZ LOOPG             ;fin du tracer
                 1860 ;
436C  C9         1870         RET
                 1880 ;
                 1890 ;------------ routines ----------------
                 1900 ;
436D  3A4F44     1910 TRACER: LD   A,(LARG)          ;nombre de ligne par colonne
4370  47         1920         LD   B,A
4371  ED5B6444   1930         LD   DE,(X)            ;abscisse de depart
                 1940 ;
4375  C5         1950 LOOPT:  PUSH BC                ;sauvegarde compteur
4376  D5         1960         PUSH DE                ;sauvegarde abscisse
4377  3A6344     1970         LD   A,(INK)
437A  CD2CBC     1980         CALL INKCOD
437D  2A5F44     1990         LD   HL,(YGBAS)
4380  ED4B5D44   2000         LD   BC,(YGHAUT)
4384  CD62BC     2010         CALL VERLIN
4387  D1         2020         POP  DE
4388  13         2030         INC  DE                ;avancer vers la droite
4389  C1         2040         POP  BC
438A  10E9       2050         DJNZ LOOPT
```

```
438C C9          2060         RET
                 2070 ;
                 2080 ;Comparaison DE et BC
                 2090 ;retour : Carry=1 si DE<BC, 0 si DE>=BC
                 2100 ;tous registres gardes.
                 2110 ;
438D D5          2120 CPDEBC: PUSH DE
438E E5          2130         PUSH HL
438F C5          2140         PUSH BC                ;pour travailler tranquillement
4390 CB78        2150         BIT  7,B               ;BC positif ?
4392 CAA343      2160         JP   Z,BCPOS           ;oui,traitement a part
                 2170 ;
                 2180 ;BC est negatif. et DE ?
                 2190 ;
4395 B7          2200         OR   A                 ;carry=0 par defaut
4396 CB7A        2210         BIT  7,D               ;DE positif ?
4398 CAAE43      2220         JP   Z,SUITE2          ;oui:donc DE>BC, carry=0
                 2230 ;deux nombres negatifs
439B 62          2240         LD   H,D
439C 6B          2250         LD   L,E               ;transfere DE dans HL
439D B7          2260         OR   A                 ;carry a zero
439E ED42        2270         SBC  HL,BC             ;soustraction->carry ou non
43A0 C3AE43      2280         JP   SUITE2
                 2290 ;
                 2300 ;BC est positif. Et DE ?
                 2310 ;
43A3 37          2320 BCPOS:  SCF                    ;carry=1 par defaut
43A4 CB7A        2330         BIT  7,D               ;DE negatif ?
43A6 C2AE43      2340         JP   NZ,SUITE2         ;oui, donc DE<BC, carry=1
                 2350 ;deux nombres positifs
43A9 62          2360         LD   H,D
43AA 6B          2370         LD   L,E
43AB B7          2380         OR   A                 ;carry=0
43AC ED42        2390         SBC  HL,BC             ;Carry si DE<BC
                 2400 ;
43AE C1          2410 SUITE2: POP  BC
43AF E1          2420         POP  HL
43B0 D1          2430         POP  DE
43B1 C9          2440         RET
                 2450 ;
                 2460 ;Multiplication de DE par A dans buffer TEMPO1
                 2470 ;
43B2 DD216644    2480 MULTIP: LD   IX,TEMPO1
43B6 FD216944    2490         LD   IY,TEMPO2
43BA C5          2500         PUSH BC                ;sauvegarde BC
43BB 0608        2510         LD   B,8               ;nombre de bits dans A
43BD DD360000    2520         LD   (IX+0),0
43C1 DD360100    2530         LD   (IX+1),0
43C5 DD360200    2540         LD   (IX+2),0          ;mise a zero du resultat
43C9 FD7300      2550         LD   (IY+0),E
43CC FD7201      2560         LD   (IY+1),D
43CF FD360200    2570         LD   (IY+2),0          ;resultat intermediaire
```

```
43D3  CB2F      2580         SRA  A                ;premier decalage
43D5  D2F543    2590 POIDS:  JP   NC,SUIV         ;pas d'addition intermediaire
43D8  F5        2600         PUSH AF              ;sauvegarde multiplicateur
43D9  FD7E00    2610         LD   A,(IY+0)        ;addition du resultat intermediaire
43DC  DD8600    2620         ADD  A,(IX+0)
43DF  DD7700    2630         LD   (IX+0),A
43E2  FD7E01    2640         LD   A,(IY+1)
43E5  DD8E01    2650         ADC  A,(IX+1)
43E8  DD7701    2660         LD   (IX+1),A
43EB  FD7E02    2670         LD   A,(IY+2)
43EE  DD8E02    2680         ADC  A,(IX+2)
43F1  DD7702    2690         LD   (IX+2),A
43F4  F1        2700         POP  AF              ;recupere multiplicateur
                2710 ;
43F5  FDCB0026  2720 SUIV:   SLA  (IY+0)          ;decalage resultat interm.
43F9  FDCB0116  2730         RL   (IY+1)
43FD  FDCB0216  2740         RL   (IY+2)
4401  CB2F      2750         SRA  A               ;bit suivant A
4403  10D0      2760         DJNZ POIDS           ;huit fois seulement
4405  C1        2770         POP  BC              ;recupere BC
4406  C9        2780         RET
                2790 ;
                2800 ;division du buffer TEMPO1 par DE dans BC
                2810 ;
4407  DD216644  2820 DIV:    LD   IX,TEMPO1
440B  010000    2830         LD   BC,0            ;mise a zero resultat
440E  B7        2840         OR   A               ;mise a zero carry
                2850 ;
440F  DD7E02    2860 LOOPS:  LD   A,(IX+2)        ;poids fort nombre
4412  B7        2870         OR   A               ;zero ?
4413  CA2F44    2880         JP   Z,SUB16         ;oui, soustraction 16 bits normale
                2890 ;soustraction 24 bits
4416  DD7E00    2900         LD   A,(IX+0)
4419  93        2910         SUB  E
441A  DD7700    2920         LD   (IX+0),A
441D  DD7E01    2930         LD   A,(IX+1)
4420  9A        2940         SBC  A,D
4421  DD7701    2950         LD   (IX+1),A
4424  DD7E02    2960         LD   A,(IX+2)
4427  DE00      2970         SBC  A,0
4429  DD7702    2980         LD   (IX+2),A
442C  C33D44    2990         JP   TESTCA          ;test sur le carry pour fin
                3000 ;
442F  DD7E00    3010 SUB16:  LD   A,(IX+0)
4432  93        3020         SUB  E
4433  DD7700    3030         LD   (IX+0),A
4436  DD7E01    3040         LD   A,(IX+1)
4439  9A        3050         SBC  A,D
443A  DD7701    3060         LD   (IX+1),A
                3070 ;
443D  D8        3080 TESTCA: RET  C               ;fin du travail si Carry.
443E  03        3090         INC  BC              ;sinon une unite de plus
443F  C30F44    3100         JP   LOOPS           ;et continuer soustraction.
```

```
                3110 ;
                3120 ;DE devient sa valeur absolue
                3130 ;
4442  CB7A      3140 VALABS: BIT  7,D              ;DE negatif ?
4444  C8        3150         RET  Z                ;non:pas de travail
4445  F5        3160         PUSH AF               ;sauvegarde A
4446  7B        3170         LD   A,E
4447  2F        3180         CPL
4448  5F        3190         LD   E,A
4449  7A        3200         LD   A,D
444A  2F        3210         CPL
444B  57        3220         LD   D,A              ;complement a un
444C  13        3230         INC  DE
444D  F1        3240         POP  AF
444E  C9        3250         RET
                3260 ;
                3270 ;---------------- zone des variables ----------------
                3280 ;
444F  00        3290 LARG:   DEFB 0                ;largeur des colonnes
4450  00        3300 NBVAL:  DEFB 0                ;nombre de valeurs
4451  0000      3310 TABLO:  DEFW 0                ;adresse du tableau
4453  0000      3320 MAX:    DEFW 0
4455  0000      3330 MIN:    DEFW 0
4457  0000      3340 YGMIN:  DEFW 0
4459  0000      3350 YGZERO: DEFW 0
445B  0000      3360 YGMAX:  DEFW 0
445D  0000      3370 YGHAUT: DEFW 0
445F  0000      3380 YGBAS:  DEFW 0
4461  00        3390 DPOS:   DEFB 0
4462  00        3400 DNEG:   DEFB 0
4463  00        3410 INK:    DEFB 0
4464  0000      3420 X:      DEFW 0
4466  000000    3430 TEMPO1: DEFB 0,0,0            ;buffer de calcul 3 octets
4469  000000    3440 TEMPO2: DEFB 0,0,0            ;idem

Pass 2 errors: 00
```

L'exécution débute avec le bloc des lignes 150 à 210. Ces instructions sont chargées de récupérer les paramètres du CALL Basic, et de les placer dans les variables du programme. NBVAL est le nombre de valeurs à tracer, TABLO pointe sur la première de ces valeurs 16 bits, et LARG est la largeur de la colonne tracée, en nombre de points graphiques. Remarquez que NBVAL et LARG sont des valeurs 8 bits : seul leur poids faible est mémorisé. Il est en effet inutile de mémoriser le poids fort. Il faudrait le faire s'il était possible de placer plus de 255 valeurs à l'écran ou de tracer des colonnes de plus de 255 points de large. En l'occurrence, cela est inimaginable, car l'écran fixé ne possède que 290 points de large, et deux points séparent chaque colonne.

Puis, le programme proprement dit commence. Un appel à l'adresse $4215 (ligne 230 du programme), en langage machine, exécute le tracé en prenant pour données les valeurs des variables vues ci-dessus. On peut donc parfaitement utiliser ce programme en langage machine. Il suffit de placer les données dans les trois variables TABLO, NBVAL et LARG, puis d'effectuer un CALL $4215.

Avant toute chose, il faut vérifier que l'appelant a demandé le tracé d'un tableau à plusieurs valeurs. En effet, si NBVAL vaut 0 ou 1, le tracé est sans intérêt. Le RET C de la ligne 250 achève l'exécution si NBVAL<2.

Ensuite a lieu la recherche des extrêmes. Ceux-ci sont stockés dans les variables MAX et MIN. On les initialise avec la première valeur du tableau, puis on boucle NBVAL−1 fois à partir de la seconde valeur pour repérer les valeurs extrêmes.

L'instruction CALL CPDEBC est très importante. Elle compare le contenu 16 bits des registres DE et BC et positionne le flag Carry, en conséquence : Carry=1 si DE<BC, Carry=0 si DE>=BC. Ce serait facile à programmer s'il s'agissait de nombres de signe positif. En effet, dans ce cas, savoir si DE<BC revient à savoir si DE−BC<0. En soustrayant BC à DE, le Carry serait positionné comme voulu.

Mais hélas, les valeurs à comparer sont considérées comme des nombres signés. Cela signifie que les valeurs $0000 à $7FFF sont positives, et $8000 à $FFFF négatives. Un problème risque de se poser dans le cas où les nombres sont de signe opposé : il faudra donc procéder autrement. Nous verrons la routine CPDEBC plus loin.

Les extrêmes sont trouvés simplement en comparant chaque valeur à MIN et MAX. Si la valeur est inférieure à MIN (en tenant compte du signe, c'est-à-dire que −18 est inférieur à −3), elle remplace ce dernier. De même, si une valeur est supérieure à MAX, elle le remplace. Et la boucle continue avec la valeur suivante, jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été examinées. La fin de la boucle est en ligne 540.

Ensuite, le programme assigne et calcule les valeurs de YGMIN, YGMAX et YGZERO. Il suit, pour ce faire, les calculs vus plus haut. Pour le calcul de YGZERO, il distingue les trois cas rencontrés lors de l'étude :

- si MIN>0, YGZERO=199 ;
- si MAX<0, YGZERO=20 ;
- sinon, YGZERO= (−MIN)/(MAX−MIN)*180+YGMIN.

Le sous-programme VALABS utilisé à ce sujet en ligne 760 a un rôle extrêmement important : il change DE en sa valeur absolue. Si DE est positif, rien n'est fait, sinon son signe est inversé par complémentation à 2 sur 16 bits. Nous détaillerons le fonctionnement de VALABS plus loin.

Une fois arrivés en ligne 910, nous devons initialiser quelques variables pour commencer le tracé. Il s'agit principalement d'optimiser un peu le

tracé des colonnes. MIN est remplacé par sa valeur absolue, afin d'éviter un appel de VALABS lors de chaque boucle. En effet, le programme n'a désormais plus besoin de MIN mais de sa valeur absolue. On calcule également d'avance YGMAX−YGZERO et YGZERO−YGMIN. Leur utilisation lors des tracés en sera simplifiée, une soustraction étant supprimée.

En ligne 1090 débute le tracé. L'encre de tracé est mise à 1, et l'abscisse de départ est fixée à 50. Le tracé des axes (lignes 1130 à 1240) utilise les routines système HORLIN et VERLIN pour placer une ligne verticale de YGLIN à YGMAX à l'abscisse 50, et une ligne horizontale de 50 à 319 à l'ordonnée YGZERO. Une remarque est à formuler concernant ces routines HORLIN et VERLIN. Elles diffèrent de la routine DRAW par d'innombrables aspects. Non seulement leur utilisation demande un masque de couleur (d'où le CALL INKCOD des lignes 1140 et 1200), mais de plus, elles travaillent avec des coordonnées différentes de DRAW, PLOT ou MOVE. Au lieu d'utiliser les points logiques (640 × 400 quel que soit le mode), HORLIN et VERLIN n'acceptent que les points physiques. Les abscisses vont donc de 0 à 159 en mode 0, de 0 à 319 en mode 1 et de 0 à 639 en mode 2. Quant aux ordonnées, elles vont de 0 à 199.

Cela complique la tâche si le programme doit travailler dans n'importe quel mode, mais en revanche le tracé des lignes par ces routines est beaucoup plus rapide qu'avec DRAW (en fait, DRAW les utilise pour tracer les petits segments constituant une droite).

La boucle de tracé des valeurs commence à la ligne 1280. Comme nous l'avons remarqué lors de l'étude, il faut distinguer le cas des nombres négatifs et celui des nombres positifs. Le calcul de YG a lieu par les formules déterminées. Les variables YGBAS et YGHAUT contiennent les ordonnées extrêmes de la colonne graphique à tracer. Le tracé de cette dernière est effectué par le sous-programme TRACER.

La fin de la boucle (lignes 1670 à 1850) avance l'abscisse de tracé, et modifie la couleur de tracé.

L'ensemble du programme ne pose donc pas de problème particulier, il est juste une application directe des formules de calcul et de l'algorithme déterminés préalablement. Il en est tout autrement des diverses routines restantes. Chacune d'elles nécessite une étude approfondie.

Les sous-programmes

TRACER est la routine de tracé d'une colonne. Son fonctionnement est relativement limpide. Connaissant les données X, YHAUT et YBAS, elle trace la colonne correspondante, de largeur LARG. La seule difficulté est due au fonctionnement de la routine système VERLIN. En effet, celle-ci demande le masque du stylo de tracé, et non son numéro. Heureusement,

il existe une autre routine système qui peut se charger du calcul (CALL INKCOD). Il est également essentiel de sauver les registres utiles avant de tracer la colonne, car VERLIN les modifie tous.

Nous arrivons maintenant à CPDEBC. Comme nous l'avons laissé entendre, la comparaison des registres DE et BC n'est pas simple, car il s'agit de nombres signés. La méthode classique est d'utiliser une soustraction. DE−BC doit nous donner Carry positionné si DE est inférieur à BC. Mais dans ce cas, $4000−$F000 donnerait un Carry à 1. Pourtant, $4000 est positif et donc supérieur à $F000, qui lui est négatif. Il s'agit de nombres signés. Il faut donc traiter différemment les cas où DE et BC sont de signe contraire. Les deux cas où DE et BC sont de même signe peuvent se contenter de la soustraction simple. En effet, si ce sont deux nombres positifs, ils sont entre $0000 et $7FFF, et la soustraction donnera le Carry convenu. Si DE et BC sont négatifs également, car le nombre le plus grand de signe négatif est −1, représenté par $FFFF, et ce dernier est aussi le plus grand 16 bits. La soustraction convient également.

Il reste les deux cas épineux où l'un des deux registres est positif et le second négatif. En réalité, ce n'est pas un problème car un nombre positif est toujours plus grand qu'un négatif. Le tout est de savoir si DE contient le nombre positif ou le négatif. Si DE est positif, alors c'est lui le plus grand des deux, et on met le Carry à zéro, sinon, on le met à un, car BC est le plus grand.

Nous avons donc un algorithme applicable :

- si BC est négatif et DE aussi, faire DE−BC ;
- si BC est négatif et DE non, CARRY=0 ;
- si BC est positif et DE aussi, faire DE−BC ;
- si BC est positif et DE non, CARRY=1.

Il est très facile en Z-80 de savoir si un nombre signé est négatif ou non. Le Z-80 possède une instruction BIT qui permet de savoir si un bit d'un registre quelconque est à 1 ou à 0. Or, le signe du nombre contenu dans DE est indiqué par le bit 7 du registre D : 1 pour un nombre négatif, 0 pour un positif. L'instruction "BIT 7,D" permet de savoir si DE est positif : si oui, le flag Z est mis à 1; un "JP NZ,add" sautera donc à l'adresse indiquée si DE est négatif. On retient l'effet de l'instruction BIT par deux moyens. La définition est la suivante : BIT place, dans le flag Z, l'inverse du bit testé. Si le bit était à 1, Z sera à 0. La deuxième façon de mémoriser cela est de penser "BIT teste si le bit est à 1". Dans ce cas, "JP Z,add" est effectué si la réponse est oui. Par contre, "JP NZ,add" est effectué si c'est non.

Il est important d'assimiler le fonctionnement de BIT. Cette instruction est extrêmement puissante, mais la moindre inattention peut générer une erreur de logique (inversion des branchements à la suite du test).

La routine CPDEBC travaille comme suit :

```
BIT 7,B       : on teste si BC est négatif ;
JP Z,BCPOS    : non, on va traiter ailleurs ce cas, sachant que
                BC est positif ;
OR A          : cette petite et anodine opération a pour simple
                but de positionner le Carry à 0 ;
BIT 7,D       : cette fois-ci, on teste si DE est aussi négatif ;
JP Z,FIN      : non : donc le Carry reste à zéro, DE>BC. C'est
                fini ;
soustrac.     : puisque DE et VC sont positifs, on les soustrait
                simplement pour avoir directement le Carry ;
BCPOS:SCF     : cette instruction a l'effet inverse de OR A: elle
                met Carry à 1 ;
BIT 7,D       : DE est-il lui aussi positif ?
JP NZ,FIN     : non : donc DE<BC, donc Carry reste à 1. C'est
                fini ;
soustrac.     : DE et BC sont tous les deux positifs, on les
                soustrait ;
FIN:          : fin de routine.
```

Tout cela est bien entendu plus compliqué qu'une simple soustraction. Mais en dehors des particularités de certaines instructions (BIT, OR A, SCF), il n'y a aucune obscurité dans son déroulement.

Nous devons aussi penser à la multiplication. Nous avons vu plus haut que la routine définie pour le tracé de cercles ne convenait pas. Il y a en effet un grand risque de tomber sur un Overflow. Il faut ici multiplier un nombre 16 bits par un 8 bits.

Le mécanisme de la multiplication peut en revanche être récupéré. Nous multiplions toujours par A qui possède huit bits. Mais le travail sur DE est différent. En effet, alors que précédemment, seuls les 8 bits de droite de DE intervenaient, ici les 16 bits peuvent être significatifs. Un simple décalage à gauche nous ferait donc perdre une information, et le résultat intermédiaire serait faux. L'addition finale également, bien sûr.

Pour ne pas perdre les 8 bits du registre D lors des huit décalages successifs. Il faut utiliser un pseudo-registre 24 bits. Le Z-80 ne possède pas de tel registre, il faut le simuler. Pour cela, nous allons utiliser IY, Celui-ci va pointer sur une zone de 3 octets qui sera le fameux pseudo-registre. Notre choix se justifie par une remarque faite au chapitre 2. IY est un registre de pseudo-index : il permet d'assimiler n'importe quelle case mémoire au registre A. Cela signifie qu'on peut effectuer sur une case mémoire pointée par IY (ou IX) n'importe quelle opération, notamment rotation ou décalage.

En ce qui concerne le résultat final, il faut noter que son format est lui aussi susceptible de grimper jusqu'à 24 bits. Il faudra donc également le placer dans un pseudo-registre qui sera pointé par IX.

Si l'on excepte l'utilisation du registre A pour les additions de résultats intermédiaires, la multiplication est alors strictement identique à notre précédente routine. Le décalage du résultat intermédiaire est, entre autres, un bon exemple. Voici les deux séquences :

```
Multiplication 16 Bits
    SLA E
    RL  D
```

```
Multiplication 24 Bits
    SLA (IY+0)
    RL  (IY+1)
    RL  (IY+2)
```

Il nous reste à réaliser la division. Pas question ici de décalage. Il s'agit de soustractions successives. Mais le problème du format du résultat se pose encore : alors que nous divisons un nombre de 24 bits, le diviseur est de type 16 bits.

La solution a été effleurée plus haut : il faut procéder en deux étapes. La première partie de la division va exécuter une soustraction 24 bits (le troisième octet du diviseur étant assimilé à un zéro). Dès que cela sera possible, la soustraction se fera ensuite sur 16 bits. Le Carry est en effet correctement positionné par la soustraction 16 bits.

Le début de la division est donc le suivant :

– si le dividende est 16 bits (troisième octet=0), on soustrait directement le diviseur. On recommence jusqu'à ce que le Carry soit positionné, après avoir ajouté 1 au résultat. Cela intervient en effet lorsque la dernière soustraction a donné un résultat négatif (dividende inférieur au diviseur) ;

– si par contre le dividende est 24 bits, on soustrait le diviseur au dividende octet par octet, et éventuellement la retenue au troisième de ces octets. Cela est effectué par la séquence suivante :

```
LD A,(IX+0) : premier octet du dividende ;
SUB E       : soustraction simple du premier octet du diviseur.
              Cela positionne le Carry en cas de retenue ;
LD (IX+0),A : mise à jour du premier octet du dividende.
LD A,(IX+1) : deuxième octet.
SBC A,D     : soustraction du deuxième octet diviseur et de la
              retenue.
LD (IX+1),A
LD A,(IX+2) : dernier octet dividende.
SBC A,0     : soustraction de la retenue uniquement.
LD (IX+2),A
```

Remarque : le résultat est remis à jour après le test de fin, et non avant. En effet, on ne détecte la fin du travail que lorsque la soustraction produit un nombre négatif. Cette dernière opération est donc en trop, il ne faut pas la comptabiliser. Pour cette raison, on sort de la routine de division. Sinon, on ajoute un au résultat et on recommence.

Enfin, la dernière routine est celle qui transforme un nombre négatif en sa valeur absolue. Pour cela, il ne suffit pas d'inverser le bit de signe. Il s'agit du format "nombre signé". On obtient le nombre de signe opposé de la façon suivante :

- inverser les 16 bits du nombre, y compris celui de signe ;
- ajouter 1.

Remarquez qu'on obtient par cette opération (qui porte le joli nom de complémentation à deux) l'opposé d'un nombre, même si celui-ci est positif. −12 deviendra 12, mais 365 deviendra −365 *(voir annexe 7).*

Notre routine calcule la valeur absolue. Il ne faut donc pas procéder à la complémentation si le nombre est déjà positif : nous obtiendrions un résultat négatif !

Pour complémenter à deux le registre DE, il nous faut l'instruction CPL. Cette dernière inverse les bits du registre A. La complémentation passe donc par la séquence suivante :

```
LD A,E      : premier octet de DE
CPL         : inversion de tous les bits
LD E,A      : et remise à jour de E
LD A,D      : même travail sur le second octet de DE
CPL         : inversion des huit bits
LD D,A      : DE est maintenant inversé
INC DE      : et on ajoute 1 pour avoir le complément à deux !
```

Conclusion

Le programme 3.5 en langage Basic correspond à nos travaux.

```
10 '**********************
20 '** Programme 3.5  **
30 '**********************
40 '
50 'Trace d'histogrammes en langage machine
60 '
70 MEMORY &3FFF
80 DEFINT a-z
90 ad=&4200:lign=200
100 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 550
110 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
120 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
130 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
140 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
150 lign=lign+10:GOTO 100
160 '
```

```
170 DATA DD7E00324F44DD7E02325044DD6E04DD, 1647
180 DATA 66052251443A5044FE02D82A51444E23, 1272
190 DATA 46ED435344ED435544233D4E234623ED, 1533
200 DATA 5B5344CD8D43D24042ED435344C34E42, 1789
210 DATA ED5B5544CD8D43DA4E42ED4355443DC2, 1968
220 DATA 2B42211400225744 21C700225B442A55, 903
230 DATA 44CB7CC26F42211400225944C3A1422A, 1474
240 DATA 5344CB7CCA804221C700225944C3A142, 1719
250 DATA ED5B5544CD42443EB4CDB2432A5344ED, 1942
260 DATA 5B5544B7ED52EBCD074421140009 2259, 1446
270 DATA 44ED5B5544CD4244ED5355442A5B44ED, 1799
280 DATA 4B5944B7ED427D3261442A5944ED4B57, 1656
290 DATA 44B7ED427D3262443E01326344213200, 1258
300 DATA 2264443E01CD2CBC1132002A5744ED4B, 1278
310 DATA 5B44CD62BC3E01CD2CBC113200013F01, 1282
320 DATA 2A5944CD5FBC3A504447C52A51445E23, 1481
330 DATA 5623225144CB7AC227433A6144CDB243, 1602
340 DATA ED5B5344CD07442A594409225D442A59, 1293
350 DATA 44225F44C34643CD42443A6244CDB243, 1610
360 DATA ED5B5544CD07442A5944B7ED42225F44, 1643
370 DATA 2A5944225D44CD6D432A64443A4F444F, 1269
380 DATA 0600092323226444 3A63443C326344FE, 1043
390 DATA 04DA69433E01326344C1108EC93A4F44, 1431
400 DATA 47ED5B6444C5D53A6344CD2CBC2A5F44, 1844
410 DATA ED4B5D44CD62BCD113C110E9C9D5E5C5, 2474
420 DATA CB78CAA343B7CB7ACAAE43626BB7ED42, 2397
430 DATA C3AE4337CB7AC2AE43626BB7ED42C1E1, 2360
440 DATA D1C9DD216644FD216944C50608DD3600, 1779
450 DATA 00DD360100DD360200FD7300FD7201FD, 1542
460 DATA 360200CB2FD2F543F5FD7E00DD8600DD, 2028
470 DATA 7700FD7E01DD8E01DD7701FD7E02DD8E, 1948
480 DATA 02DD7702F1FDCB0026FDCB0116FDCB02, 2016
490 DATA 16CB2F10D0C1C9DD21664401 0000B7DD, 1719
500 DATA 7E02B7CA2F44DD7E0093DD7700DD7E01, 1810
510 DATA 9ADD7701DD7E02DE00DD7702C33D44DD, 1953
520 DATA 7E0093DD7700DD7E019ADD7701D803C3, 1870
530 DATA 0F44CB7AC8F57B2F5F7A2F5713F1C900, 1835
540 DATA "fin",0
550 CLEAR:DEFINT a-z:MODE 1:WINDOW #0,1,15,1,2
560 INK 0,0:INK 1,15:INK 2,20:INK 3,26
570 DIM tablo(40)
580 PRINT "SAISIE"
590 i=1:tablo(0)=1
600 WHILE tablo(i-1)<>0 AND i<40
610   PRINT "Valeur";i;
620   INPUT tablo(i):i=i+1
630 WEND:MODE 1
640 larg=(320-50)/(i-2)-2
650 CALL &4200,@tablo(1),i-2,larg
660 GOTO 580
```

Notre programme de tracés d'histogrammes est sensiblement plus rapide que son équivalent Basic, et il est surtout beaucoup plus maniable. En effet, il peut travailler sur n'importe quel ensemble de valeurs. Sa plus grande particularité est son déroulement simple : quelques calculs préliminaires et une boucle unique pour tracer les valeurs. La difficulté ne réside que dans les routines de calcul. La moralité de l'histoire doit paraître évidente. En effet, bien que le programme ait un but uniquement graphique, les problèmes liés au graphisme sont passés quasiment inaperçus. Cet aspect paradoxal doit mettre en évidence l'avantage des routines système de l'Amstrad. En effet, le système de coordonnées retenu pour les routines VERLIN et HORLIN nous a facilité la tâche à un point tel que le tracé des colonnes proprement dit est devenu un jeu d'enfant. S'il avait fallu adresser directement chaque case mémoire de l'écran pour tracer les colonnes, le programme aurait incontestablement été plus compliqué.

REMPLISSAGE DE ZONES

Introduction

Puisque vous avez constaté la facilité de programmation apportée par les nombreuses routines graphiques de l'Amstrad, vous êtes prêt pour une dernière mise en œuvre de celles-ci.

Jusqu'à présent, les programmes réalisés ne mettaient en œuvre que peu d'appels de routines système. Ceux-ci étaient le plus souvent restreints à un usage bien précis, et généralement unique, au niveau du travail effectué. Dans le tracé de cercles, les routines PLOT et DRAW traçaient uniquement, le contour du cercle, les calculs ne les utilisant pas. Il en allait de même pour le tracé d'histogrammes.

La routine de remplissage de contours que nous allons réaliser sera extrêmement différente. En effet, les routines graphiques vont y jouer un rôle essentiel, tandis que la partie calcul sera d'une grande simplicité. Nous nous proposons de réaliser une routine remplissant avec une certaine couleur n'importe quelle figure fermée placée sur l'écran, connaissant un point situé en son enceinte.

Les possesseurs des modèles 664 et 6128 savent sans doute qu'une instruction de ce type est intégrée à leur interpréteur Basic. Mais cette instruction remplit les figures dont le contour est d'une couleur uniforme. La routine que nous allons réaliser, au contraire, acceptera comme bordure de figure n'importe quelle couleur. Le fonctionnement des deux routines est en fait identique, seuls changent les tests déterminant si un point appartient au bord de la figure ou non. Mais aucun Amstrad ne fournit, à ce jour, d'instruction remplissant une figure de contour multicolore. Nous allons pallier ce manque.

Méthodes de remplissage

Il existe deux façons de traiter le problème. La première conduit à une routine extrêmement simple. Il faut toutefois fixer une contrainte : les figures devront être également simples, concaves (bien que le terme ne soit pas tout à fait exact d'un point de vue mathématique). Un cercle est par exemple une figure convenant à ce point de vue. L'algorithme de remplissage à partir d'un point situé à l'intérieur est alors le suivant :

- se déplacer sur le premier point du bord gauche, sur la ligne actuelle ;
- tracer jusqu'au premier point de la bordure de droite en remplissant les points du fond rencontrés ;
- grimper d'une ligne ;
- recommencer jusqu'à ce qu'aucun espace ne se trouve entre le point de gauche et celui de droite.

Et on recommence la même démarche vers le bas lorsque la partie supérieure de la figure est ainsi remplie (c'est-à-dire celle située au-dessus du point de départ).

Malheureusement, si cette procédure procure le double avantage de la simplicité et la rapidité, elle donne un remplissage tout à fait incorrect si la figure est plus complexe. Le schéma 3.13 représente une figure quelconque (à laquelle nous ferons référence dans la suite de notre étude) et son remplissage par notre méthode simplifiée, à partir du point marqué d'une croix.



Schéma 3.13 *Figure complexe exemple mal remplie.*

Vous constatez qu'une grande partie de la figure est restée inexplorée. Vous trouverez pourquoi en suivant la logique du raisonnement à partir de ce point de départ. Lorsque le programme part du point gauche et remplit la figure jusqu'au premier point de bordure rencontré, il ignore si ce point de droite est réellement la bordure de la figure. D'où l'absence de remplissage de la zone qui se trouve éventuellement derrière.

La figure 3.14 représente le même processus appliqué à la même figure, mais à partir d'un point de départ différent.



Schéma 3.14 *Autre remplissage incorrect.*

Le problème n'est pas moindre, bien au contraire. Toutefois, si la figure est connue du programme, il est bien entendu possible d'appeler plusieurs fois la routine en stipulant les différents points d'origine permettant un remplissage complet. Ce sera le cas sur le schéma 3.14 si l'on remplit ensuite à partir des points 1,2 et 3.

En remarquant cela, nous venons de trouver le principe du remplissage véritable : puisque l'algorithme de base ne peut pas s'occuper des zones invisibles, il suffit de le modifier afin qu'il repère les points de départ supplémentaires. De cette façon, nous pourrons repartir automatiquement de ces points pour continuer le remplissage des zones laissées de côté.

Le repérage des points de départ supplémentaires est un problème intéressant. Pour le résoudre, il faut en effet examiner tous les cas de figure possibles. L'algorithme de base, nous l'avons vu, procède de la même façon pour le remplissage vers le haut de la figure et vers le bas de celle-ci.

En ce qui concerne le sens vertical de déplacement, les tests de recherche des points à problème seront exactement les mêmes quel que soit ce sens.

Il nous suffira simplement d'inverser la progression de la routine sur l'axe des ordonnées.

En revanche, nous avons un algorithme qui part toujours du point de gauche pour aller vers la droite. Il faut donc repérer les problèmes entre ces deux points extrêmes.

Supposons que nous progressons vers le haut sur le schéma 3.15 : les deux points extrêmes trouvés provoqueront un remplissage incorrect, la zone problématique se situant au-delà.



Schéma 3.15 *Comment repérer un point spécial.*

Par contre, nous pouvons repérer le problème lors du remplissage de la ligne précédente. En effet, si, parallèlement à celui-ci, nous surveillons la ligne du dessus, on va voir défiler dans l'ordre trois points couleur de fond, un point de bordure, et quatre points de fond. Or, nous savons alors pertinemment que le point de bordure situé dans cette liste va poser un problème, puisque les points suivants ne seront pas examinés. Il nous suffit donc de mémoriser, pour traitement ultérieur, le premier point de fond suivant ce point de bordure. Il sera le point de départ pour un nouvel appel de la routine. Ce point est marqué d'un triangle sur le schéma.

Ce que nous venons de remarquer pour un déplacement vers la droite est également valable lorsque nous recherchons le point le plus à gauche.

A propos des extrêmes, un autre problème peut se poser, illustré par la figure 3.16.



Schéma 3.16 *Un autre type de point spécial.*

Comment trouver le point gauche extrême (et le droit) lorsque l'on grimpe d'une ligne ? La solution est de partir du point précédent. On grimpe exactement à la verticale. Si le point rencontré est de la couleur du fond, alors cela signifie que la bordure s'est décalée à gauche, et dans ce cas nous poussons notre point dans ce sens jusqu'à toucher la bordure. Il faut bien sûr procéder identiquement pour le point de droite.

Mais la figure met en évidence le problème : le point D, nouvel extrême de droite, nous cache une zone non explorée. Il nous faut donc, lorsque nous déplaçons les points extrêmes avant de remplir la ligne, repérer comme précédemment les points de départ supplémentaires (le point 0 sur la figure). Il y a donc trois possibilités de découvrir des points à problème : ou bien à gauche et à droite sur la ligne précédente, ou bien à droite sur la ligne actuelle.

Cela dit, nous avons vu que la routine travaillait identiquement quel que soit le sens d'exploration vertical. Or, pour les points à problème, nous connaissons le sens qu'il faudra utiliser pour remplir la zone ignorée. Par exemple, dans notre dernière figure (3.16), il faut prendre le sens inverse (vers le bas). Le remplissage vers le haut sera inutile puisque déjà effectué. Il ne faudra donc pas uniquement mémoriser le point de départ, mais aussi le sens de travail pour la routine lorsqu'elle démarrera le processus à partir de celui-ci.

Algorithme de remplissage

Notre algorithme va se décomposer en plusieurs appels successifs d'une même routine. Celle-ci se chargera du remplissage simple d'une zone, à partir d'un point donné, et dans un seul sens vertical de progression. S'agissant du remplissage simple de notre figure de départ, il faudra donc appeler la routine une fois pour le haut de la figure, et une autre pour le bas. Ensuite, le cas échéant, nous recommencerons avec les éventuels points spéciaux repérés, dans le sens qui sera alors précisé.

La consistance de la routine de remplissage unidirectionnelle est conforme à l'étude précédente :

– à partir du précédent point de gauche (ligne en dessous) trouver le point situé le plus à gauche, cela en contrôlant que la ligne du dessous est conforme, et ne comporte pas de point spécial. Si un tel point est repéré, le mémoriser avec un sens de recherche inverse à celui actuellement utilisé (vers le bas si l'on progresse vers le haut) ;

– procéder à la même opération vers la droite, toujours en repérant un éventuel point particulier, mémorisation identique des points spéciaux (sens inverse de recherche) ;

– remplir la ligne entre ces deux points extrêmes, tout en scrutant la ligne située au-dessus pour repérer les autres points spéciaux. Si un tel point est trouvé, le mémoriser avec un sens de recherche identique ;

– passer à la ligne au-dessus ;

– recommencer tant que le point de gauche est différent de celui de droite.

Le programme 3.6 en Basic est une mise en œuvre de ce procédé.

```
10 '********************
20 '** programme 3.6 **
30 '********************
40 '
50 'Programme de remplissage de zones en Basic
60 'Programmation volontairement proche du LM
70 ' pour transposition facile.
80 '
90 RANDOMIZE TIME/300:'initialise generateur ale
   atoire
100 DEFINT a-z:'toutes variables de type entier
    16 bits
110 DIM xd(320),xg(320),y(320),d(320):' pile sim
    ulee
120 MODE 1
130 WINDOW #0,1,10,1,25
```

```
140 FOR i=1 TO 20:'on trace 20 lignes
150   MOVE 640*RND,400*RND:'au hasard
160   DRAW 640*RND,400*RND,1+INT(RND*3):'couleur
    au hasard
170 NEXT
180 PLOT 0,0:'on trace un cadre
190 DRAW 639,0:'pour eviter tests
200 DRAW 639,399
210 DRAW 0,399
220 DRAW 0,0
230 PLOT 800,800,1:'positionne le stylo graphiqu
   e
240 MOVE 320,200:'point de depart
250 c=1:'stylo de remplissage
260 GOSUB 360:'remplissage
270 END
280 '=========================================
   ========================
290 '
300 'sous-programme de remplissage
310 '
320 '=========================================
   ========================
330 '
340 'Initialisation de la fausse pile
350 '
360 x=XPOS:'recupere X-depart
370 y=YPOS:'recupere Y-depart
380 WHILE TESTR(-2,0)=0:'on se deplace a gauche
   jusq'au bord
390 WEND
400 xg=XPOS+2:'xg=point de gauche=bordure+1
410 MOVE x,y:'replace au milieu figure
420 WHILE TESTR(2,0)=0:'on se deplace a droite j
   usqu'au bord
430 WEND
440 xd=XPOS-2:'xd=point de droite=bordure-1
450 sp=2:'faut pointeur pile: deux points a etud
   ier
460 xg(1)=xg:'premier point pour demi-figure du
   haut
470 xd(1)=xd:'xg et xd=ceux trouves ci-dessus
480 y(1)=y+2:'Y=ligne au dessus
490 d(1)=2:'direction=vers le haut
500 xg(2)=xg:'second point pour demi-figure du b
   as
510 xd(2)=xd:'xg et xd=ceux trouves ci-dessus
520 y(2)=y:'Y=ligne de depart
530 d(2)=-2:'direction=vers le bas
540 '
```

```
550 'on vide la fausse pile point par point
560 '
570 WHILE sp<>0:'tant qu'il y a des points a voi
    r
580    xg=xg(sp):'recuperer xg de depart
590    xd=xd(sp):'recuperer xd de depart
600    y=y(sp):'  recuperer y  de depart
610    s=d(sp):'recuperer direction de recherche
620    sp=sp-1:'diminuer la pile de ce point
630 '
640 ' travail sur un point donne XG,XD,Y,S
650 '
660 MOVE xg,y:'se placer a gauche
670 IF TESTR(0,0)=0 THEN 790:'le point est dans
    la figure:deplacer
680 '
690 'le point xg n'est pas sur la bordure: on le
     pousse a gauche
700 '
710 WHILE TESTR(2,0)<>0:'le point est sur bord:
    deplacer a droite
720 WEND
730 xg=XPOS:'c'est le nouveau XG de cette ligne
740 GOTO 980:'suite du traitement
750 '
760 'le point xg est sur la bordure :on le pouss
    e a droite
770 'en verifiant qu'il n'y a pas de point speci
    al en dessous
780 '
790 f=0:'pas de point special repere
800 WHILE TESTR(-2,0)=0:'on va vers la gauche
810 IF TESTR(0,-s)<>0 THEN 850:'le point en dess
    ous est de la bordure, ok.
820 f=1:'c'est un point special,il n'est pas sur
     bordure
830 x2=XPOS:'retenir cette position d'abscisse
840 y2=YPOS:'et l'ordonnee
850 MOVER 0,s:'remonter a la ligne actuelle
860 WEND
870 '
880 xg=XPOS+2:'c'est le nouvel xg, a droite de l
    a bordure
890 IF f=0 THEN 980:'il n'y avait pas de point s
    pecial, ok.
900 sp=sp+1:'retenir le point detecte
910 xg(sp)=x2-2:'xg de depart
920 xd(sp)=x2:'xd de depart
930 y(sp)=y2:'Y  de depart
940 d(sp)=-s:'direction de recherche=inverse
```

```
950 '
960 'on a fini avec xg, meme travail maintenant
   pour xd mais inverse.
970 '
980 MOVE xd,y:'se placer a droite sur la ligne
990 IF TESTR(0,0)=0 THEN 1110:'point dans le vid
   e, pousser a droite
1000 '
1010 'le point xd est sur la bordure, on le pous
    se a gauche
1020 '
1030 WHILE TESTR(-2,0)<>0:'on pousse le point a
    gauche de la bordure
1040 WEND
1050 xd=XPOS:'nouvel xd=a gauche de bordure droi
    te
1060 GOTO 1310:'suite du traitement normale
1070 '
1080 'le point xd n'est pas sur la bordure, on l
    e pousse a droite
1090 'en verifiant la presence de points speciau
    x en dessous
1100 '
1110 f=0:'pas de point special repere
1120 WHILE TESTR(2,0)=0:'on va vers la droite
1130 IF TESTR(0,-s)<>0 THEN 1170:'le point en de
    ssous est normal
1140 f=1:'ce point est special, le memoriser
1150 x2=XPOS:'xg de depart
1160 y2=YPOS:'Y  de depart
1170 MOVER 0,s:'remonter a la ligne actuelle
1180 WEND:'continuer de pousser a droite
1190 '
1200 xd=XPOS-2:'nouvel xd=a gauche de bordure dr
    oite
1210 IF f=0 THEN 1310:'pas de point special vu,
    ok.
1220 sp=sp+1:'retenir ce point
1230 xg(sp)=x2:'xg de depart
1240 xd(sp)=x2+2:'xd de depart
1250 y(sp)=y2:'Y de depart
1260 d(sp)=-s:'direction de recherche=inverse
1270 '
1280 'fin du travail sur xg et xd, maintenant co
    mmence le remplissage
1290 'elementaire de la ligne.
1300 '
1310 IF xg>xd THEN 1700:'c'est la fin du travail
1320 '
```

```
1330 MOVE xg,y:'se placer a gauche au bord
1340 WHILE TESTR(2,0)=0:'examiner vers la droite
1350 WEND
1360 '
1370 'on est alle jusqu'a la bordure visible. Il
     faut verifier qu'elle
1380 'correspond a celle trouvee a partir de la
    ligne precedente
1390 '
1400 IF XPOS<xd THEN 1480:'le bord trouve n'est
    pas le vrai :point special
1410 MOVER -2,0
1420 DRAW xg,y:'remplissage sans probleme
1430 GOTO 1680:'et suite de la progression
1440 '
1450 'on a trouve un espace entre les deux xd su
    pposes. Mais peut-etre est-il
1460 'du a un bout de bordure horizontal ?
1470 '
1480 xs=XPOS:'sauvegarde du XD trouve
1490 MOVER -2,0
1500 DRAW xg,y:'remplissage
1510 MOVE xs,y:'revenir a droite au bord trouve
1520 WHILE TESTR(2,0)<>0:'sauter la bordure
1530 WEND
1540 IF XPOS>=xd THEN 1680:'c'est bon, la bordur
    e etait horizontale
1550 '
1560 'il y a un espace entre la fin de la bordur
    e horizontale et la vraie
1570 'bordure, donc c'est une zone a traiter plu
    s tard.
1580 '
1590 sp=sp+1:'il y a une zone a memoriser
1600 xg(sp)=XPOS:'xg de depart=a droite bordure
    horizontale
1610 xd(sp)=xd:'xd de depart=celui calcule d'apr
    es ligne prec.
1620 y(sp)=y:'y  de depart=actuel
1630 d(sp)=s:'direction de recherche=la meme
1640 xd=xs-2:'recadrer xd pour suite du travail
1650 '
1660 'fin du travail sur la ligne actuelle
1670 '
1680 y=y+s:'progression verticale de recherche
1690 GOTO 660:'et suite du travail sur nouvelle
    ligne
1700 WEND:'finir de vider la pile
1710 RETURN:'fin du remplissage
```

Il faut noter la partie initialisation de la routine. Elle récupère le point de départ, détermine les points gauche et droit de la ligne de départ, et place les points de départ des deux demi-zones initiales. On utilise à cet effet une fausse pile et un faux pointeur de pile SP. La pile est simulée par quatre tableaux XG,XD, Y et S. S est la direction de recherche : elle est −2 pour aller vers le haut et +2 vers le bas. Remarquez également les procédures de recherche des points extrêmes. Elles sont associées à la recherche des points spéciaux.

Le programme 3.6 est en Basic simplifié. Les instructions ont été rapprochées le plus possible du langage machine afin de simplifier la transposition. Le programme 3.7 qui suit est donc une simple traduction de ce programme.

```
                    10 ;
                    20 ;Programme de remplissage de zone
                    30 ;programme 3.7, transposition LM du prog 3.6
                    40 ;
BBC6                50 GPOS:   EQU  #BBC6
BBC0                60 MOVE:   EQU  #BBC0
BBF6                70 DRAW:   EQU  #BBF6
BBF3                80 TESTR:  EQU  #BBF3
BBC3                90 MOVER:  EQU  #BBC3
                   100 ;
5000               110         ORG  #5000
                   120 ;
                   130 ;initialisations diverses
                   140 ;
5000  FD210853     150         LD   IY,STACK
5004  FD360002     160         LD   (IY),2
5008  21FF3F       170         LD   HL,#3FFF
500B  222253       180         LD   (PILE),HL
500E  DD210A53     190         LD   IX,COUL          ;pointe sur couleur
5012  2A0C53       200         LD   HL,(MODE)        ;deplacement x mode
5015  7D           210         LD   A,L
5016  2F           220         CPL
5017  6F           230         LD   L,A
5018  7C           240         LD   A,H
5019  2F           250         CPL
501A  67           260         LD   H,A
501B  23           270         INC  HL
501C  220E53       280         LD   (NMODE),HL       ;fin calcul -mode
                   290 ;
501F  CDC6BB       300         CALL GPOS             ;recupere xpos et ypos
5022  ED531053     310         LD   (X),DE
5026  221253       320         LD   (Y),HL           ;stockage pour travaux
                   330 ;
5029  ED5B0E53     340 L1020:  LD   DE,(NMODE)       ;deplacement vers gauche
```

```
502D  210000    350         LD   HL,0
5030  CDF3BB    360         CALL TESTR
5033  B7        370         OR   A                ;vide ?
5034  CA2950    380         JP   Z,L1020          ;oui : continuer vers gauche
                390 ;
5037  CDC6BB    400         CALL GPOS
503A  2A0C53    410         LD   HL,(MODE)
503D  19        420         ADD  HL,DE
503E  221453    430         LD   (XG),HL          ;calcul fini pour xg 1ere
                                                   ligne
5041  ED5B1053  440         LD   DE,(X)
5045  2A1253    450         LD   HL,(Y)
5048  CDC0BB    460         CALL MOVE             ;move x,y
                470 ;
504B  ED5B0C53  480 L1060:  LD   DE,(MODE)
504F  210000    490         LD   HL,0
5052  CDF3BB    500         CALL TESTR
5055  B7        510         OR   A                ;vide ?
5056  CA4B50    520         JP   Z,L1060
                530 ;
5059  CDC6BB    540         CALL GPOS
505C  2A0E53    550         LD   HL,(NMODE)
505F  19        560         ADD  HL,DE
5060  19        570         ADD  HL,DE
5061  ED531653  580         LD   (XD),DE          ;fin calcul xd 1ere ligne
                590 ;
                600 ;empilage 1ere demi-zone (haut)
                610 ;
5065  2A1053    620         LD   HL,(X)
5068  ED5B0E53  630         LD   DE,(NMODE)
506C  19        640         ADD  HL,DE
506D  EB        650         EX   DE,HL
506E  2A2253    660         LD   HL,(PILE)
5071  CDFE52    670         CALL PUSHDE
5074  ED5B1053  680         LD   DE,(X)
5078  CDFE52    690         CALL PUSHDE
507B  ED5B1253  700         LD   DE,(Y)
507F  13        710         INC  DE
5080  13        720         INC  DE
5081  CDFE52    730         CALL PUSHDE
5084  110200    740         LD   DE,2
5087  CDFE52    750         CALL PUSHDE
                760 ;
                770 ;empilage 2eme demi-zone (bas)
                780 ;
508A  ED5B1453  790         LD   DE,(XG)
508E  CDFE52    800         CALL PUSHDE
5091  ED5B1653  810         LD   DE,(XD)
5095  CDFE52    820         CALL PUSHDE
```

```
5098  ED5B1253   830         LD   DE,(Y)
509C  CDFE52     840         CALL PUSHDE
509F  11FEFF     850         LD   DE,-2
50A2  CDFE52     860         CALL PUSHDE
50A5  222253     870         LD   (PILE),HL
                 880 ;
                 890 ;DEBUT BOUCLE PRINCIPALE DE SAUT AU TRAITEMENT
                 900 ;
50A8  3A0853     910 GLOOP:  LD   A,(STACK)
50AB  B7         920         OR   A                    ;pile vide ?
50AC  C8         930         RET  Z                    ;fini !
                 940 ;
                 950 ;PROGRAMME DE TRAVAIL. Retourne en GLOOP si fini (pas de RET,
                 960 ;la nouvelle pile est uniquement utilisee pour passer
                 970 ;les parametres (zones a remplir)
                 980 ;
50AD  2A2253     990         LD   HL,(PILE)
50B0  CD0353    1000         CALL POPDE
50B3  ED531853  1010         LD   (DELY),DE
50B7  7B        1020         LD   A,E
50B8  2F        1030         CPL
50B9  5F        1040         LD   E,A
50BA  7A        1050         LD   A,D
50BB  2F        1060         CPL
50BC  57        1070         LD   D,A
50BD  13        1080         INC  DE
50BE  ED531A53  1090         LD   (NDELY),DE
50C2  CD0353    1100         CALL POPDE
50C5  ED531253  1110         LD   (Y),DE
50C9  CD0353    1120         CALL POPDE
50CC  ED531653  1130         LD   (XD),DE
50D0  CD0353    1140         CALL POPDE
50D3  ED531453  1150         LD   (XG),DE
50D7  222253    1160         LD   (PILE),HL
50DA  3A0853    1170         LD   A,(STACK)
50DD  3D        1180         DEC  A                    ;raj compteur pile
50DE  320853    1190         LD   (STACK),A
                1200 ;
                1210 ;traitement d'une ligne de la zone
                1220 ;
50E1  ED5B1453  1230 NEWLIN: LD   DE,(XG)
50E5  2A1253    1240         LD   HL,(Y)
50E8  CDC0BB    1250         CALL MOVE                 ;move xg,y
                1260 ;
50EB  110000    1270         LD   DE,0
50EE  210000    1280         LD   HL,0
50F1  CDF3BB    1290         CALL TESTR                ;couleur du point ?
50F4  B7        1300         OR   A                    ;vide ?
50F5  CA1051    1310         JP   Z,L2060              ;oui:pousser a gauche
```

```
                    1320 ;
                    1330 ;XG est du bord, pousser a droite
                    1340 ;
50F8  ED5B0C53      1350 L2020:  LD   DE,(MODE)
50FC  210000        1360         LD   HL,0
50FF  CDF3BB        1370         CALL TESTR              ;a droite
5102  B7            1380         OR   A                  ;IL Y A UNE COULEUR ?
5103  C2F850        1390         JP   NZ,L2020           ;OUI:toujours du bord
5106  CDC6BB        1400         CALL GPOS
5109  ED531453      1410         LD   (XG),DE            ;nouvel xg
510D  C38851        1420         JP   L2210              ;suite
                    1430 ;
                    1440 ;xg n'est pas du bord, la caler a gauche
                    1450 ;tout en verifiant la ligne du dessous pour
                    1460 ;detecter les points critiques
                    1470 ;
5110  DD360100      1480 L2060:  LD   (IX+1),0           ;mise a zero flag
5114  ED5B0E53      1490 L2070:  LD   DE,(NMODE)
5118  210000        1500         LD   HL,0
511B  CDF3BB        1510         CALL TESTR
511E  B7            1520         OR   A                  ;vide ?
511F  C24951        1530         JP   NZ,L2140           ;non:on est a gauche au max
                    1540 ;
5122  110000        1550         LD   DE,0
5125  2A1A53        1560         LD   HL,(NDELY)
5128  CDF3BB        1570         CALL TESTR
512B  B7            1580         OR   A                  ;du bord ?
512C  C23D51        1590         JP   NZ,L2120           ;oui,pas de probleme
                    1600 ;
512F  DD360101      1610         LD   (IX+1),1
5133  CDC6BB        1620         CALL GPOS
5136  ED531C53      1630         LD   (X2),DE
513A  221E53        1640         LD   (Y2),HL
                    1650 ;
513D  110000        1660 L2120:  LD   DE,0
5140  2A1853        1670         LD   HL,(DELY)
5143  CDC3BB        1680         CALL MOVER
5146  C31451        1690         JP   L2070
                    1700 ;
5149  CDC6BB        1710 L2140:  CALL GPOS
514C  2A0C53        1720         LD   HL,(MODE)
514F  19            1730         ADD  HL,DE
5150  221453        1740         LD   (XG),HL            ;nouvel xg cale a gauche bord
5153  AF            1750         XOR  A'
5154  DDBE01        1760         CP   (IX+1)             ;flag critique ?
5157  CA8851        1770         JP   Z,L2210            ;non,pas de probleme
                    1780 ;
                    1790 ;Enregistrer un point critique
                    1800 ;
```

```
515A 2A1C53    1810         LD   HL,(X2)
515D ED5B0E53  1820         LD   DE,(NMODE)
5161 19        1830         ADD  HL,DE
5162 EB        1840         EX   DE,HL
5163 2A2253    1850         LD   HL,(PILE)
5166 CDFE52    1860         CALL PUSHDE
5169 ED5B1C53  1870         LD   DE,(X2)
516D CDFE52    1880         CALL PUSHDE              ;XD
5170 ED5B1E53  1890         LD   DE,(Y2)
5174 CDFE52    1900         CALL PUSHDE              ;Y
5177 ED5B1A53  1910         LD   DE,(NDELY)
517B CDFE52    1920         CALL PUSHDE              ;direction zone
517E 222253    1930         LD   (PILE),HL
5181 3A0853    1940         LD   A,(STACK)
5184 3C        1950         INC  A
5185 320853    1960         LD   (STACK),A
               1970 ;
               1980 ;FINI de recadrer xg, passer a xd. Travail identique
               1990 ;
5188 ED5B1653  2000 L2210:  LD   DE,(XD)
518C 2A1253    2010         LD   HL,(Y)
518F CDC0BB    2020         CALL MOVE                ;move xd,y
               2030 ;
5192 110000    2040         LD   DE,0
5195 210000    2050         LD   HL,0
5198 CDF3BB    2060         CALL TESTR               ;couleur du point ?
519B B7        2070         OR   A                   ;vide ?
519C CAB751    2080         JP   Z,L2270             ;oui:pousser adroite
               2090 ;
               2100 ;XD est du bord,pousser a gauche
               2110 ;
519F ED5B0E53  2120 L2230:  LD   DE,(NMODE)
51A3 210000    2130         LD   HL,0
51A6 CDF3BB    2140         CALL TESTR
51A9 B7        2150         OR   A                   ;toujours du bord ?
51AA C29F51    2160         JP   NZ,L2230            ;toujours du bord
51AD CDC6BB    2170         CALL GPOS
51B0 ED531653  2180         LD   (XD),DE             ;nouvel xd
51B4 C32D52    2190         JP   L2430
               2200 ;
               2210 ;xd n'est pas du bord, le caler a droite
               2220 ;en regardant la ligne d'avant pour les
               2230 ;points critiques
               2240 ;
51B7 DD360100  2250 L2270:  LD   (IX+1),0            ;mise a zero flag
51BB ED5B0C53  2260 L2280:  LD   DE,(MODE)
51BF 210000    2270         LD   HL,0
51C2 CDF3BB    2280         CALL TESTR
51C5 B7        2290         OR   A                   ;toujours du bord ?
```

```
51C6  C2F051    2300          JP   NZ,L2350          ;oui,a droite max,ok.
                2310 ;
51C9  110000    2320          LD   DE,0
51CC  2A1A53    2330          LD   HL,(NDELY)
51CF  CDF3BB    2340          CALL TESTR             ;point critique ?
51D2  B7        2350          OR   A                 ;du bord ?
51D3  C2E451    2360          JP   NZ,L2330          ;oui,pas de probleme
                2370 ;
51D6  DD360101  2380          LD   (IX+1),1
51DA  CDC6BB    2390          CALL GPOS
51DD  ED531C53  2400          LD   (X2),DE
51E1  221E53    2410          LD   (Y2),HL
                2420 ;
51E4  110000    2430 L2330:   LD   DE,0
51E7  2A1853    2440          LD   HL,(DELY)
51EA  CDC3BB    2450          CALL MOVER
51ED  C3BB51    2460          JP   L2280
                2470 ;
51F0  CDC6BB    2480 L2350:   CALL GPOS
51F3  2A0E53    2490          LD   HL,(NMODE)
51F6  19        2500          ADD  HL,DE
51F7  221653    2510          LD   (XD),HL
51FA  AF        2520          XOR  A
51FB  DDBE01    2530          CP   (IX+1)
51FE  CA2D52    2540          JP   Z,L2430
                2550 ;
                2560 ;enregistrer point critique
                2570 ;
5201  2A2253    2580          LD   HL,(PILE)
5204  ED5B1C53  2590          LD   DE,(X2)
5208  CDFE52    2600          CALL PUSHDE
520B  EB        2610          EX   DE,HL
520C  ED4B0C53  2620          LD   BC,(MODE)
5210  09        2630          ADD  HL,BC
5211  EB        2640          EX   DE,HL
5212  CDFE52    2650          CALL PUSHDE            ;XD
5215  ED5B1E53  2660          LD   DE,(Y2)
5219  CDFE52    2670          CALL PUSHDE            ;Y
521C  ED5B1A53  2680          LD   DE,(NDELY)
5220  CDFE52    2690          CALL PUSHDE            ;direction zone
5223  222253    2700          LD   (PILE),HL
5226  3A0853    2710          LD   A,(STACK)
5229  3C        2720          INC  A
522A  320853    2730          LD   (STACK),A
                2740 ;
                2750 ;fini de recadrer xd. au travail.
                2760 ;
522D  2A1653    2770 L2430:   LD   HL,(XD)
5230  ED5B1453  2780          LD   DE,(XG)
```

```
5234  B7        2790          OR   A
5235  ED52      2800          SBC  HL,DE          ;calcul XD-XG
5237  CB7C      2810          BIT  7,H            ;xg-xd<0 ?
5239  C2A850    2820          JP   NZ,GLOOP       ;fini XD-XG<0
                2830 ;
523C  ED5B1453  2840          LD   DE,(XG)
5240  2A1253    2850          LD   HL,(Y)
5243  CDC0BB    2860          CALL MOVE
5246  ED5B0C53  2870 L2450:   LD   DE,(MODE)
524A  210000    2880          LD   HL,0
524D  CDF3BB    2890          CALL TESTR
5250  B7        2900          OR   A
5251  CA4652    2910          JP   Z,L2450        ;pas bord:avancer a droite au
                                                   bord
                2920 ;
5254  CDC6BB    2930          CALL GPOS
5257  2A1653    2940          LD   HL,(XD)
525A  EB        2950          EX   DE,HL
525B  B7        2960          OR   A
525C  ED52      2970          SBC  HL,DE          ;calcul XPOS-XD
525E  CB7C      2980          BIT  7,H            ;XPOS<XD ?
5260  C27A52    2990          JP   NZ,L2500       ;oui, probleme
                3000 ;
5263  ED5B0E53  3010          LD   DE,(NMODE)
5267  210000    3020          LD   HL,0
526A  CDC3BB    3030          CALL MOVER
526D  ED5B1453  3040          LD   DE,(XG)
5271  2A1253    3050          LD   HL,(Y)
5274  CDF6BB    3060          CALL DRAW           ;on remplit la ligne !
5277  C3F052    3070          JP   L2620          ;fini pour cette ligne
                3080 ;
527A  CDC6BB    3090 L2500:   CALL GPOS
527D  ED532053  3100          LD   (XS),DE        ;sauvegarde xpos
5281  ED5B0E53  3110          LD   DE,(NMODE)
5285  210000    3120          LD   HL,0
5288  CDC3BB    3130          CALL MOVER
528B  ED5B1453  3140          LD   DE,(XG)
528F  2A1253    3150          LD   HL,(Y)
5292  CDF6BB    3160          CALL DRAW           ;on remplit
5295  ED5B2053  3170          LD   DE,(XS)
5299  2A1253    3180          LD   HL,(Y)
529C  CDC0BB    3190          CALL MOVE           ;repositionne
                3200 ;
529F  ED5B0C53  3210 L2530:   LD   DE,(MODE)
52A3  210000    3220          LD   HL,0
52A6  CDF3BB    3230          CALL TESTR
52A9  B7        3240          OR   A
52AA  C29F52    3250          JP   NZ,L2530       ;du bord
                3260 ;
```

```
52AD  CDC6BB   3270         CALL GPOS
52B0  EB       3280         EX   DE,HL
52B1  ED5B1653 3290         LD   DE,(XD)
52B5  B7       3300         OR   A
52B6  ED52     3310         SBC  HL,DE              ;calcul de xpos-xd
52B8  CB7C     3320         BIT  7,H                ;xpos-xd)=0 ?
52BA  CAF052   3330         JP   Z,L2620            ;oui, pas de probleme
               3340 ;
               3350 ;point critique
               3360 ;
52BD  CDC6BB   3370         CALL GPOS
52C0  2A2253   3380         LD   HL,(PILE)
52C3  CDFE52   3390         CALL PUSHDE             ;xg=xpos
52C6  ED5B1653 3400         LD   DE,(XD)
52CA  CDFE52   3410         CALL PUSHDE
52CD  ED5B1253 3420         LD   DE,(Y)
52D1  CDFE52   3430         CALL PUSHDE
52D4  ED5B1853 3440         LD   DE,(DELY)
52D8  CDFE52   3450         CALL PUSHDE
52DB  222253   3460         LD   (PILE),HL
52DE  2A2053   3470         LD   HL,(XS)
52E1  ED5B0E53 3480         LD   DE,(NMODE)
52E5  19       3490         ADD  HL,DE
52E6  221653   3500         LD   (XD),HL            ;abandonner zone critique
52E9  3A0853   3510         LD   A,(STACK)
52EC  3C       3520         INC  A
52ED  320853   3530         LD   (STACK),A
               3540 ;
               3550 ;FIN DU TRAVAIL SUR LA LIGNE, passer a la suivante
               3560 ;
52F0  2A1253   3570 L2620:  LD   HL,(Y)
52F3  ED5B1853 3580         LD   DE,(DELY)
52F7  19       3590         ADD  HL,DE
52F8  221253   3600         LD   (Y),HL
52FB  C3E150   3610         JP   NEWLIN
               3620 ;
               3630 ;SIMULATION PILE
               3640 ;
52FE  73       3650 PUSHDE: LD   (HL),E
52FF  2B       3660         DEC  HL
5300  72       3670         LD   (HL),D
5301  2B       3680         DEC  HL
5302  C9       3690         RET
               3700 ;
5303  23       3710 POPDE:  INC  HL
5304  56       3720         LD   D,(HL)
5305  23       3730         INC  HL
5306  5E       3740         LD   E,(HL)
5307  C9       3750         RET
```

```
                3760 *L+
530B  0000      3770 STACK:  DEFW 0
530A  0000      3780 COUL:   DEFW 0
530C  0000      3790 MODE:   DEFW 0
530E  0000      3800 NMODE:  DEFW 0
5310  0000      3810 X:      DEFW 0
5312  0000      3820 Y:      DEFW 0
5314  0000      3830 XG:     DEFW 0
5316  0000      3840 XD:     DEFW 0
5318  0000      3850 DELY:   DEFW 0
531A  0000      3860 NDELY:  DEFW 0
531C  0000      3870 X2:     DEFW 0
531E  0000      3880 Y2:     DEFW 0
5320  0000      3890 XS:     DEFW 0
5322  0000      3900 PILE:   DEFW 0

Pass 2 errors: 00
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 3.7  **
30 '**********************
40 '
50 'programme de remplissage de zones en LM
60 'transposition du programme 3.6
70 '
80 MEMORY &2FFF
90 DEFINT a-z
100 ad=&5000:lign=180
110 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 580
120 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
130 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
140 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
150 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
160 lign=lign+10:GOTO 110
170 '
180 DATA FD210853FD36000221FF3F222253DD210A532A0
   C, 1589
190 DATA 537D2F6F7C2F6723220E53CDC6BBED531053221
   2, 1867
200 DATA 53ED5B0E53210000CDF3BBB7CA2950CDC6BB2A0
   C, 2326
210 DATA 5319221453ED5B10532A1253CDC0BBED5B0C532
   1, 1855
220 DATA 0000CDF3BBB7CA4B50CDC6BB2A0E531919ED531
   6, 2296
```

```
230 DATA 532A1053ED5B0E5319EB2A2253CDFE52ED5B105
    3, 2036
240 DATA CDFE52ED5B12531313CDFE52110200CDFE52ED5
    B, 2437
250 DATA 1453CDFE52ED5B1653CDFE52ED5B1253CDFE521
    1, 2605
260 DATA FEFFCDFE522222533A0853B7C82A2253CD0353E
    D, 2420
270 DATA 5318537B2F5F7A2F5713ED531A53CD0353ED531
    2, 1788
280 DATA 53CD0353ED531653CD0353ED5314532222533A0
    8, 1730
290 DATA 533D320853ED5B14532A1253CDC0BB110000210
    0, 1493
300 DATA 00CDF3BBB7CA1051ED5B0C53210000CDF3BBB7C
    2, 2585
310 DATA F850CDC6BBED531453C38851DD360100ED5B0E5
    3, 2454
320 DATA 210000CDF3BBB7C24951110000 2A1A53CDF3BBB
    7, 2185
330 DATA C23D51DD360101CDC6BBED531C53221E5311000
    0, 1798
340 DATA 2A1853CDC3BBC31451CDC6BB2A0C5319221453A
    F, 2096
350 DATA DDBE01CA88512A1C53ED5B0E5319EB2A2253CDF
    E, 2287
360 DATA 52ED5B1C53CDFE52ED5B1E53CDFE52ED5B1A53C
    D, 2686
370 DATA FE522222533A08533C320853ED5B16532A1253C
    D, 1618
380 DATA C0BB110000210000CDF3BBB7CAB751ED5B0E532
    1, 2171
390 DATA 0000CDF3BBB7C29F51CDC6BBED531653C32D52D
    D, 2810
400 DATA 360100ED5B0C53210000CDF3BBB7C2F05111000
    0, 1861
410 DATA 2A1A53CDF3BBB7C2E451DD360101CDC6BBED531
    C, 2687
420 DATA 53221E5311000002A1853CDC3BBC3BB51CDC6BB2
    A, 2078
430 DATA 0E5319221653AFDDBE01CA2D522A2253ED5B1C5
    3, 1775
440 DATA CDFE52EBED4B0C5309EBCDFE52ED5B1E53CDFE5
    2, 2950
450 DATA ED5B1A53CDFE522222533A08533C3208532A165
    3, 1626
460 DATA ED5B1453B7ED52CB7CC2A850ED5B14532A1253C
    D, 2481
```

```
470 DATA C0BBED5B0C53210000CDF3BBB7CA4652CDC6BB2
   A, 2639
480 DATA 1653EBB7ED52CB7CC27A52ED5B0E53210000CDC
   3, 2425
490 DATA BBED5B14532A1253CDF6BBC3F052CDC6BBED532
   0, 2858
500 DATA 53ED5B0E53210000CDC3BBED5B14532A1253CDF
   6, 2153
510 DATA BBED5B20532A1253CDC0BBED5B0C53210000CDF
   3, 2261
520 DATA BBB7C29F52CDC6BBEBED5B1653B7ED52CB7CCAF
   0, 3334
530 DATA 52CDC6BB2A2253CDFE52ED5B1653CDFE52ED5B1
   2, 2692
540 DATA 53CDFE52ED5B1853CDFE52222532A2053ED5B0
   E, 2250
550 DATA 53192216533A08533C3208532A1253ED5B18531
   9, 1200
560 DATA 221253C3E150732B722BC92356235EC9, 1602
570 DATA "fin",0
580 RANDOMIZE TIME/300
590 DEFINT a-z
600 MODE 0
610 FOR i=0 TO 15:INK i,i*2:NEXT
620 FOR i=1 TO 20:MOVE 640*RND,400*RND
630 DRAW 640*RND,400*RND,2+INT(RND*13):NEXT
640 PLOT 0,0:DRAW 639,0:DRAW 639,350:DRAW 0,350:
   DRAW 0,0
650 PLOT 800,800,1:MOVE 300,200
660 c=1
670 GOSUB 700
680 LOCATE 1,1:PRINT"TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTI
   NUER"
690 WHILE INKEY$="":WEND:RUN 590
700 base=&5308:POKE base+2,1:POKE base+4,4:CALL
   &5000
710 RETURN
```

Remarques sur la routine assembleur

Cependant, il convient de remarquer la zone associée au stockage des points particuliers. Pour éviter un écrasement de la pile système, une pile simulée est utilisée, placée à l'adresse $3FFF. Cette pile est gérée par les routines POPDE et PUSHDE qui placent ou retirent le registre DE dans cette pile, en remettant à jour le pointeur de pile HL. Il faut bien comprendre que

la pile ainsi simulée remonte en mémoire vers le bas : si beaucoup de points spéciaux se présentent dans la pile, celle-ci va se rapprocher de $3000. C'est pourquoi le programme Basic appelant place un MEMORY &2FFF. Cela réserve un espace de 4 Ko pour cette pile, permettant de stocker ainsi 500 points spéciaux. C'est une prévision pessimiste : il suffirait de prévoir de la place pour une vingtaine de points. Mais encore une fois, il vaut mieux penser au pire, et prévoir large. Notez également qu'il est impossible de prévoir l'encombrement de cette pile. Nous ne connaissons pas le nombre de points spéciaux à l'avance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre le risque de la placer au-dessus des routines. La seule solution est de l'installer totalement en dehors de la zone des programmes.

Vous constatez toutefois, dans cette application, l'importance des routines système. Sans elles, les tests seraient un véritable calvaire. Le point que nous avions souligné apparaît maintenant clairement : lorsque l'application nécessite un accès individuel des points et un système de coordonnées, le pack système intégré est plus qu'utile.

L'ACCÈS DIRECT A LA MÉMOIRE ÉCRAN | 4

OBJETS GRAPHIQUES

Nous l'avons constaté de façon spectaculaire lors des précédents chapitres, le traitement des graphismes par un accès direct à la mémoire écran est beaucoup plus rapide que l'utilisation des routines système. Le fait d'allumer un point par POKE ou LD en LM est un facteur de vitesse essentiel. Mais nous avons également pu affronter les difficultés de programmation de ce langage.

Pour obtenir un compromis qui soit assez facile à programmer et tout de même très rapide, nous allons devoir jongler avec les octets et la mémoire écran.

Nous devons avant tout définir une contrainte essentielle : quel que soit le but visé, nous devrons traiter les graphismes sous forme d'objets graphiques. Cela suppose que nous devrons coder en mémoire ou sur mémoire de masse tous les objets à manipuler avant de pouvoir traiter ceux-ci sur l'écran.

Comment peut-on définir un objet graphique ? Certains constructeurs ont inclus dans leur machine un processeur ou des routines capables de gérer des sprites ou lutins. Ces lutins correspondent exactement à ce que nous appelons un objet graphique. Ils représentent, sous la forme d'un certain nombre de données en mémoire, un dessin à placer sur l'écran selon certaines règles.



Schéma 4.1 *Objet graphique.*

Pour notre part, nos objets graphiques devront utiliser un format standard qui leur sera commun. Il faudra également que nous puissions les sauver sur cassette ou disquette ou les traiter facilement.

Si nous considérons par exemple la totalité de l'image écran comme un objet, nous pouvons sauver cet objet par une simple commande Basic :

```
SAVE "ECRAN",B,&C000,&4000
```

Cette commande indique que nous voulons sauver, dans un fichier nommé ECRAN.BIN, le contenu de la mémoire des adresses &C000 à &C000+&4000. Cela sauvegarde dans le fichier la totalité de la mémoire écran. Vous pouvez ensuite recharger l'objet n'importe où en mémoire par une commande comme LOAD"ECRAN". Il est possible, ainsi, de stocker l'écran ailleurs que dans la mémoire écran, donc sans l'afficher tel qu'il a été sauvé. Le problème de cette commande, c'est qu'elle génère un fichier de 16 Ko. Si nous traitons des objets de ce type, nous ne pourrons en stocker que **deux** en mémoire, plus un affiché. Inutile de dire qu'il est inconcevable de traiter des écrans entiers.

La plupart des jeux d'action récents manipulent une cinquantaine, voire une centaine d'objets différents sans aucun chargement de fichier. Tous ces objets sont stockés en mémoire et affichés, effacés, selon les directives du programme. Nous nous pencherons dans les chapitres suivants sur les problèmes de gestion des objets graphiques. Pour l'instant, notre préoccupation est la suivante : comment stocker en mémoire un objet graphique facile à afficher et à mémoriser ?

STRUCTURE DE LA MÉMOIRE ÉCRAN

Si vous avez lu les chapitres précédents, vous savez que la mémoire écran possède une structure relativement déroutante. L'adresse $C000 représente le coin supérieur gauche de l'écran, $C001 est la zone située à sa droite, $C002 encore un peu plus à droite, et ainsi de suite. Tout devient curieux lorsque nous arrivons à $C04F. En effet, cette adresse représente la dernière zone de la ligne du haut de l'écran. La logique voudrait que l'adresse suivante, $C050, représente la gauche de la deuxième ligne. Malheureusement, elle représente la gauche de la neuvième ligne.

Nous nous sommes déjà penchés sur cette organisation mystérieuse. Elle est due à une astuce permettant une synchronisation facile du balayage vidéo et des affichages, ce qui donne un aspect net à l'écran. Mais cette astuce matérielle ne facilite pas la programmation : en effet, le traitement des objets graphiques est facile tant qu'on ne change pas de ligne graphique. Il suffit, pour progresser vers la droite sur l'écran, d'ajouter 1 à l'adresse, et de retrancher 1 pour revenir en arrière. En revanche, tout se complique si l'on doit passer à la ligne du dessous ou du dessus. L'adresse n'est pas simple à calculer.

Fort heureusement, plusieurs solutions existent pour vaincre cet obstacle. La plus simple des solutions consiste à utiliser les quatre routines fournies par le logiciel système. En effet, Amstrad a jugé utile de fournir des routines calculant les adresses écran à partir d'une adresse donnée. Ainsi, si l'adresse actuelle est dans le registre 16 bits HL, un CALL #BC26 calculera dans HL l'adresse de la position graphique située une ligne plus bas. Et cela simplifie grandement les routines de traitement.

Un inconvénient : ces appels de routines ralentissent le déroulement des opérations. En effet, leur programmation tient compte d'éventuels décalages en RAM suite à un éventuel scrolling. Cela vient d'une autre astuce matérielle. Elle ne nous intéresse pas ici ; en effet nous ne ferons jamais de scrolling lors de nos programmes. Après un scrolling, l'adresse $C000 ne représente pas forcément le coin en haut à gauche ! Ce qui ne simplifie pas une tâche déjà ardue pour les programmes.

Donc, ces quatre routines système sont d'un emploi simple (et ne modifient aucun autre registre que HL, ce qui les rend encore plus tentantes), mais lent. Attention, lent ne veut pas dire ici inexploitable. Elles sont lentes dans la mesure où elles font plus que ce qu'on leur demande.

Une autre solution, plus astucieuse, consiste à faire ses propres routines. Cela implique une bonne connaissance de l'arithmétique 16 bits Z-80. Pour information, voici la routine qui permet de descendre d'une ligne dans HL :

```
GOBAS:  PUSH  BC        : sauvegarde du registre BC pour
                          travail ;
        LD    BC,#800   : cela est l'offset dans un cas normal ;
        ADD   HL,BC     : passe à la ligne suivante dans cas
                          normal ;
        JP    NC,FINAL  : c'était bien un cas normal ;
        LD    BC,#C050  : offset pour revenir d'un bloc de huit
                          lignes ;
        ADD   HL,BC     : repositionne sur la bonne ligne ;
FINAL:  POP BC          : récupère BC ;
        RET             : fin et retour.
```

Il est relativement facile de programmer, selon le même principe, une routine remontant d'une ligne.

Il y a une dernière solution très intéressante : elle consiste à utiliser ce qu'on appelle une table d'index. Pour ce faire, on range en mémoire les 200 adresses de débuts de ligne de l'écran. Pour se placer à la ligne 48, 20e octet, on prend la 48e adresse de la table, à laquelle on ajoute 20. Rien de plus.

Cette solution est encombrante mais rapide. Elle permet notamment de calculer directement et simplement une adresse écran d'après des coordonnées. Nous ne l'utiliserons pas dans ce livre (sauf dans le programme du chapitre 9).

Pour l'heure, nous allons nous contenter des routines système, qui ont tout de même l'avantage de la clarté.

RESTITUTION DES OBJETS

Notre principal problème est le suivant : alors que la structure de l'écran n'est pas linéaire en mémoire, nous devons gérer des objets graphiques qui seront placés en mémoire dans un bloc compact d'octets. Tout va bien si les objets n'utilisent qu'une seule ligne graphique de l'écran. Mais il va de soi qu'un tel cas est extrêmement rare. La plupart du temps, les objets occuperont un certain nombre de lignes.

La solution est de définir un format standard des objets. En l'occurrence, le format le plus pratique est généralement le rectangle. Si chaque objet est placé dans un rectangle avant sa mémorisation, il sera caractérisé par sa largeur et sa hauteur. Nous saurons alors combien d'octets de l'objet constituent une ligne de l'écran (grâce à la largeur) et combien de lignes il utilise (grâce à la hauteur). L'algorithme de dessin à partir de l'objet sera alors le suivant :

- Pour H (hauteur) lignes :
  Envoyer L (largeur) octets sur l'écran.
  Descendre d'une ligne sur l'écran.
- Suite du dessin.

Bien entendu, cela est très simple à programmer, mais nous impose tout de même plusieurs contraintes. Tout d'abord, puisque nous travaillons à partir d'octets et non de points, nous n'aurons plus accès à chaque point individuellement. De plus, nous devrons coder les dessins avant leur mémorisation.

Avant de nous pencher sur la gestion des objets, nous allons prendre une grave décision : seul le MODE 0 sera utilisé. En effet, il est le seul à proposer seize stylos différents. Nous avons besoin de couleurs pour les objets car nous les utiliserons la plupart du temps dans des jeux. De plus, dans ce mode, un octet de la mémoire écran ne comporte que deux points graphiques. L'impossibilité de traiter chaque point sera donc moins contraignante, et de plus, nous le constaterons plus tard, nous pourrons tout de même accéder sans trop de difficulté à chacun des points d'un octet.

Nous devons réaliser deux routines : l'une codera un dessin en mémoire, l'autre dessinera un objet sur l'écran.

En effet, il est beaucoup plus simple de dessiner un objet point par point que de le coder octet par octet. Pour ce travail, il faudrait utiliser une table des masques et calculer chaque octet. Nous pouvons nous faciliter ce travail car le codage des dessins n'a lieu qu'une seule fois : il faut les coder avant de programmer l'application. Une fois les objets codés, nous n'avons plus besoin de leur dessin point par point, seul nous importe l'objet placé en mémoire, directement utilisable par la routine de restitution d'objet.

La routine de codage d'un objet est simple. On commence par dessiner l'objet point par point en haut de l'écran et à gauche, puis on le code ligne après ligne à une adresse fixe de la mémoire. Il faut bien sûr pour cela connaître sa largeur et sa hauteur. Une fois le codage achevé, on peut le sauver sous forme de fichier binaire.

```
10 '
20 'programme de creation de decor
30 'dessine le decor destine aux routines des ch
  apitres 4 a 8
40 'et cree le fichier binaire correspondant
50 'NDA :
60 'evitez les erreurs, tapez ce listing en mode
   2 (80 caracteres par ligne):
70 'chaque data hexa comporte exactement 80 cara
  cteres (le dernier tape arrive
80 'juste en dessous et a gauche du premier).
90 'Bon courage !
100 '
110 MODE 0
120 FOR I=0 TO 15
130 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJOCJXSDZQ",I+1,1))-65
140 NEXT
150 '
160 'affichage haut ecran
170 '
180 ae=49152:lign=460
190 ad=ae
200 FOR o=1 TO 2
210 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 320
220 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
230 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
240 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
250 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
260 lign=lign+10
270 NEXT o
280 ae=ae+&800:IF ae>65535 THEN ae=ae+&C050
290 GOTO 190
300 '
310 '
320 ae=64768
330 ad=ae
340 FOR o=1 TO 2
350 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 440
360 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
370 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
380 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
390 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
400 lign=lign+10
410 NEXT o
420 ae=ae+&800:IF ae>65535 THEN ae=ae+&C050
430 GOTO 330
440 SAVE"image",b,&C000,16384
450 '
```

```
460 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
470 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
480 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
490 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
500 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
510 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
520 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
530 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
540 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
550 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 97
    20
560 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3B6, 96
    59
570 DATA 3C3C3C3C79F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 88
    66
580 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F33C3C3C3C3C, 88
    05
590 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 77
    07
600 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3F3F3F3F3F3F3F3F3B63C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 76
    46
610 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
    CF3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 60
    60
620 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
    3F3B63C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 63
    65
630 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3, 42
    30
640 DATA F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F33C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 47
    79
650 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF3F3F3F3F3F3, 34
    98
660 DATA F3F3F3F3F3F3B63C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
```

```
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 36
   20
670 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C79F3F3F3, 30
   10
680 DATA F3F3F3F33C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 31
   32
690 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C79F3, 26
   44
700 DATA F3F3B63C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 28
   88
710 DATA 3CF0F0F0F03C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C79, 31
   81
720 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF0F0, 27
   60
730 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0B43C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 39
   60
740 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF0F0F0F0F0, 33
   00
750 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B43C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 46
   80
760 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0, 43
   80
770 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03C3C3
   C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 54
   60
780 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
   C3C3C78F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0, 55
   20
790 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0B43C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 63
   00
800 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C78F0F
   0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0, 64
   20
810 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F03C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 67
   20
820 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C78F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0, 69
   60
830 DATA F0F03F3F3F3FF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F0F0F0B43C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 64
   92
840 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C78F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F, 75
   03
850 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F7AF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B43C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C, 58
   52
860 DATA 3C3C3C3C3C3C3CF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
   0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B53F 3F3F3F3F3F3F3F, 68
   65
```

```
870 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7AF0F0F0F0F0F
    0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B43C3C3C3C3C3C3C, 58
    61
880 DATA 3C3C3C3C78F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
    0F0F0F0F0F0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F, 64
    59
890 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7
    AF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03C3C3C3C, 53
    99
900 DATA 3C3CF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
    0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F, 62
    31
910 DATA 3F3F3F3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3FF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03C3C, 49
    84
920 DATA 3C78F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B
    53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F, 57
    01
930 DATA 3F3F3C3C3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3FF0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B4, 45
    70
940 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F, 55
    29
950 DATA 3F3E3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7AF0F0F0F0F0F0F0F0, 39
    79
960 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F, 51
    75
970 DATA 3F3C3C3C3C3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FF0F0F0F0F0F0F0, 35
    62
980 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F6BC3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F, 50
    84
990 DATA 3F3C3C3C3C3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
    F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7AF0F0F0F0, 32
    67
1000 DATA F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F6BC3C3C3C3C3C3C3C3C3C33F3F3F3F3F3F,
     5477
1010 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3FC3C3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3FF0F0F0F0,
     3557
1020 DATA F0F0F0F0F0F0B53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F,
     6032
1030 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F6BC3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F3F3F3F3F3FF0F0,
     4436
1040 DATA F0F0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3F3F3FC3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C33F,
     6441
1050 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3FC3C3C3C3C3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F3F3F3FF0,
     5271
1060 DATA F0F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3F6BC3C3C3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
     6704
1070 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C69C3C3C3C3C3C3C3C3C3
```

```
    C3C3C3CFCFCFC3C3C3C3C3C3C3C3C33F3F3F3F3F7A,
    5933
1080 DATA F0F0F03F3F3F3F3F3F3F3FC3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    6879
1090 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C69C3C3C3C3C3C3C3C3C3CF
    CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC3C3C3C3C3C3C3973F3F3F,
    6322
1100 DATA F0F03F3F3F3F3F3F3FC3C3C3C3C3C3C7CFCFCF
    CFCFCFCFCFCFCFCFCFCBC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    7110
1110 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C69C3C3C3C3C7CFCFCFCFCF
    CFCFCF8E0C4DCFCFCFCFCFCFCFC3C3C3C3C3C3C33F3F,
    6184
1120 DATA F0B53F3F3F3F3F6BC3C3C3C3C3C7CFCFCFCFCF
    CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCBC3C3C3C3C3C3C3C3,
    7299
1130 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C69C3C3C3CFCFCFCFCFCFCF
    0C0C0C0CCC8C0C0C4DCFCFCFCFCFCFC3C3C3C3C3C33F,
    5380
1140 DATA F03F3F3F3F3F6BC3C3C3CFCFCFCFCFCFCFCF
    CF8E0C0C0CCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC3C3C3C396,
    6558
1150 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C3CFCFCFCF0C0C0C0C
    0C0303030303030C0C0CCFCFCFCFCFCFC3C3C397,
    3853
1160 DATA B53F3F3F6BC3C3C3C7CFCFCFCFCFCFCFCF0C
    0C0C0C0C0C0C0C4DCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC3C396,
    5763
1170 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C7CFCFCF0C0C0C0C0C
    0C0CCCCC8903030303C0C0C0CCFCFCFCFCFCBC3C3,
    3872
1180 DATA 3F3F3FC3C3C3C3CFCFCFCFCFCFCF8E0C0C0C
    0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CCFCFCFCFCFCFCFC396,
    4597
1190 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C3C3CFCFCFCFCFCF
    CF0C0C0C0C0C0C0C0C4DCFCFCFCFCBC3C3C3C3C3C3,
    5143
1200 DATA 3F3F6BC3C3C3CFCFCFCFCFCFCF8E0C0C0C0C0C
    0903030303030C0C0C0C0C0C0C4DCFCFCFCFCB96,
    3847
1210 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C3C3C3C3C3C7CFCF
    CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    6733
1220 DATA 3F6BC3C3C7CF0CCFCFCF8E0C0C0C0C0C030303
    0303CCCCCC0303030306C0C0C0C0C0C0C4DCFCF96,
    3171
1230 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3CFCFCBC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    6617
1240 DATA 6BC3C3CFCFCFCF0C0C0C0C0C030303030CCCC
    CCCCCCCC0C4CCCCCC0303030303030C0C0C0C0C0CCF96,
    3864
1250 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3CC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C36BC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    6497
1260 DATA C3C3CFCFCFCFCFCFCFCF8E0C0C0C0903030303
    030346CCCCCC0346CCCCCC8903030306C0C0CCFCBC3,
    4609
1270 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3D3F6BC3C3C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3,
    6366
```

```
1280 DATA C3C7CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCF8E0C0C0C
     0C0303030303030303030303030C0C0C0CCFCFCBC3C3,
     4363
1290 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3D3F3F3F3F6BC3C3C3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F,
     5530
1300 DATA C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CFCFCFCFCFCFCF8E0C
     0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C4DCFCFCBC3C3C3C3,
     5171
1310 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3FC3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3946
1320 DATA C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CFCFCFCFCF
     CFCFCFCF0C0C0C0C0C0C0C0C4DCFCFCBC3C3C3C3C3C3,
     6529
1330 DATA 3C3C3C3C3C3C3C3C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3FC3C3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3022
1340 DATA 3F3F3F3F3F3F6BC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CFCFCF
     CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCBC3C3C3C3C3C3C33F,
     6964
1350 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     2498
1360 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FC3C3C3C3C3C3C3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F,
     5908
1370 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7A3F3F3F3F3F3F3F3F,
     2557
1380 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FC3C3C3C3C3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3973F3F3F3F3F3F,
     4984
1390 DATA 3E3C3C3C3C3C3C3C3C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FE1F03F3F3F3F3F7AF0,
     3073
1400 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F6BC3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     4016
1410 DATA 3F3C3C3C693C3C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FF0C3C3F03F3F7AF0F0F0,
     3753
1420 DATA F0F03F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F6BC3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3314
1430 DATA 3F3C3C69C3963C3D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     7A3F3F3F3F3F3F3F3F7AF0C3C3C3C378F0F0F0F0F0F0,
     4535
1440 DATA C378F0F0F0B53F3FB4B53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3FF03F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3770
1450 DATA 3F3E3CC3C3963C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     E1F03F3F3F3F3FF0E1C3C3C3C3C378F0F0F0F0F0F0,
     5144
1460 DATA C396F0F0F0F0F0F069B53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     7AC3B53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     4270
1470 DATA 3FF0C3C3C3C33C3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7A
     C3C3B53F7AF0B4F0C3C3C3C3C3C3C3963C78F0F0F0,
     5789
1480 DATA C3C378F0F0F0F0F0B4C378F0F03F3F3F3F3F3F3F
```

```
    B4C3D23F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
    4605
1490 DATA F0C3C3C3C3C33D3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F69
    C3C396F0F03C69C3C3C3C3C3C3C3C3C3CB9678F0F0,
    5967
1500 DATA C3C396F0F0F0F069C396F0F0F0F0F03F3F7AB4
    69C3C3F0B53F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7A,
    5561
1510 DATA C3C3C3C3C3C33F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7A69
    C3C3C378B4C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC39678F0,
    6028
1520 DATA C3C3C378F0F0B4C3C3C378F0F0F0F0F0F0F069
    C3C3C3C33C78F0F0B53F3F3F7A3F3F3F3F3F3FE1,
    6453
1530 DATA C3C3C3C3C3C3963F3F3F3F3F3F3F3FF0B4C3
    C3C3C39669C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3963C,
    6286
1540 DATA C3C3C33CF0F0B4C3C3C396F0F0F0F0F0F03CC3
    C3C3C3C3C3963CF0F0F0F0F0693D3F3F3F3F3FE1,
    6889
1550 DATA C3C3C3C3C3C3963F3F3F3F3F3FF0F0F0B4C3
    C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3,
    6963
1560 DATA C3C3C3C33CF069C3C3C3C33C78F0F0F0B4C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C33CF0F0F0B4C396F0F03F3FF07AC3,
    7268
1570 DATA C3C3C3C3C3C3C33D3F3F3F3FF0F0F0F0F069C3
    C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3,
    7289
1580 DATA C3C3C3C3C33CC3C3C3C3C39678F0B469C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C33CF0F0B4C3C378F0F0B4C3E1C3,
    7455
1590 DATA C3C3C3C3C3C3C3963F3FF0F0F0F0F0F03CC3C3
    C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3,
    7642
1600 DATA C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3963C69C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C33CF069C3C39678F069C3C3C3,
    7189
1610 DATA C3C3C3C3C3C3C3C378F0F0F0F0F03C3CC3C3C3
    C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3,
    7692
1620 DATA C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3967869C3C3C396F069C3C3C3,
    7508
1630 DATA C3C3C3C3C3C3C3C39E3CF0F0B43CC3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C38241C3C3C3C3C3,
    7377
1640 DATA C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C396C3C3C3C3C33CC3C3C3C3,
    7632
1650 DATA C3C3C3C3C3C3C3C3CBC33C3C69C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C30000C3C3C3C3C3,
    7062
1660 DATA C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3,
    7832
1670 DATA C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3
    C3C3C3C38241C3C3C3C3C3C3C3C30000C3C3C3C3C3,
    7223
1680 DATA C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3
    C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C7C3C3C3,
    7820
```

```
1690 DATA C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3
     C3C3C3820000C3C3C3C3C3C3C38200041C3C3C3C3,
     6772
1700 DATA C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3CBC382,
     7759
1710 DATA 0041C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3
     C3C3C300000041C3C3C3C3C38200000041C3C3C3C3,
     5984
1720 DATA C3C3C3C3C3C3C7C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3
     C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C78200,
     7564
1730 DATA 0000C3C3C3C3C3CBC3C3C38200C3C3C3C3C3C3
     C3C3C300000000C3C3C3C3C300000000000C3C3C3C3,
     5403
1740 DATA C3C3C3C3C3820041C3C3C3C3C3C3C3C30000C3
     C3C3C3C3C3C3C341C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3C30000,
     6508
1750 DATA 000041C3C3C3C3CBC3C3C3000000C3C3C3C3C3
     C3C38200000000C3C3C3C3C300000000041C3C3C3,
     4753
1760 DATA C3C3C3C38200000041C3C3C3C3C3C3C3000000
     C3C3C3C3C3C38200C3CBC3C3C3C3C3C3C3C3820000,
     5728
1770 DATA 00000041C3C3C341C3C38200000000C3C3C3C3
     C3C300000000041C3C3C38200000000041C3C3C3,
     3835
1780 DATA C3C3C3C300000000041C3C3C3C3C382000000
     41C3C3C3C3C30000418A41C3C3C3C3C3C3C3000000,
     4623
1790 DATA 0000000041C38200C3C382000000041C3C3C3
     C382000000000041C3C3C3000000000000041C3C3,
     2990
1800 DATA C3C3C300000000000041C3C3C3C300000000
     0041C3C3C3C30000410000C3C3C3C3C3C3000000,
     3705
1810 DATA 0000000041C30000C3C300000000000C3C3C3
     C38200000000000C3C3C3000000000000041C3,
     2405
1820 DATA C3C300000000000000000C3C3C3C300000000
     0000C3C3C382000041000000C3C3C3C3C3820000,
     3055
1830 DATA 000000000C3000041C300000000041C3C3
     C300000000000000C3820000000000000000C3,
     1625
1840 DATA C38200000000000000000C3C3C300000000000
     000000C3C38200000000000C3C3C38200000000,
     2145
1850 DATA 00000000082000041820000000000041C3
     8200000000000000041820000000000000C3,
     1105
1860 DATA C300000000000000000041C382000000000
     00000041C300000000000000041C3C30000000000,
     1300
1870 DATA 000000000000000082000000000000C3
     820000000000000041000000000000000041,
     585
1880 DATA 8200000000000000000C300000000000
     00000008200000000000000C3C30000000000,
     845
1890 DATA 00000000000000000820000000000000C3
```

```
    00000000000000000041000000000000000000041,
    455
1900 DATA 82000000000000000000000041000000000000
    0000000082000000000000000000C382000000000000,
    650
1910 DATA 00000000000000000000000000000000000041
    0000000000000000000000000000000000000041,
    130
1920 DATA 00000000000000000000000041000000000000
    0000000000000000000000000041820000000000,
    260
1930 DATA 00000000000000000000000000000000000041
    0000000000000000000000000000000000000000,
    65
1940 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000041000000000000,
    65
1950 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
1960 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000041000000000000,
    65
1970 DATA fin
1980 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
1990 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2000 DATA 00000000000000000000050A000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    15
2010 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2020 DATA 00000000000000000000F0F000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    30
2030 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2040 DATA 00000000000000000000050F0F000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    35
2050 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2060 DATA 00000000000000000000050F1B330000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    98
2070 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2080 DATA 00000000000000000000051B333300000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    134
2090 DATA 00000000000000000000000000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000,
    0
2100 DATA 00000000000000000000001B333322000000
```

```
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    163
2110 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2120 DATA 00000000000000000000000001B333333000000
    0000000F0F000000000000000000000000000000000,
    210
2130 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2140 DATA 00000000000000000000000011333333000000
    00000F0F0F0A000000000000000000000000000000000,
    225
2150 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2160 DATA 00000000000000000000000003333333000000
    001133330F0F000000000000000000000000000000000,
    302
2170 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2180 DATA 00000000000000000000050F0A001133220000
    00333333270F0A000000000000000000000000000000,
    349
2190 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2200 DATA 00000000000000000050F0F0F1B0033220000
    1133333333270A000000000000000000000000000000,
    432
2210 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2220 DATA 00000000000000000F0F1B333322333300000
    3333333333270A000000000000000000000000000000,
    599
2230 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2240 DATA 00000000000000000F33333333220011221 1
    3333333333330F000000000000000000000000000000,
    642
2250 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2260 DATA 00000000000000000050F333333333333002233
    333322001133 0F000000000000000000000000000000,
    630
2270 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2280 DATA 00000000000000000051B33223333333322223 3
    33000000001 10F000000000000000000000000000000,
    523
2290 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
2300 DATA 00000000000000000051B0000113333332200 33
    22110F0A00000F000000000000000000000000000000,
    378
```

```
2310 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2320 DATA 00000000000000000050000000003333331122
     00333327000000F0000000000000000000000000000000,
     365
2330 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2340 DATA 00000000000000000050000050F220011331122
     3333330F0F0005000000000000000000000000000000,
     366
2350 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2360 DATA 00000000000000000050005 0F1B333300110000
     11330F0A000005000000000000000000000000000000,
     269
2370 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2380 DATA 00000000000000000000051B333333330011 33
     00000000000005000000000000000000000000000000,
     309
2390 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2400 DATA 00000000000000000000F3333333333220033
     223333000000000000000000000000000000000000,
     491
2410 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2420 DATA 00000000000000000051B333322000002211
     2211330F0000000000000000000000000000000000,
     336
2430 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2440 DATA 00000000000000000000F1B220000000003300
     33003327 0F0000000000000000000000000000000000,
     283
2450 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2460 DATA 00000000000000000000F0A0000000002A3322
     33223333270F0A0000000000000000000000000000,
     403
2470 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2480 DATA 00000000000000000000A000000000015511122
     11221133270F0000000000000000000000000000000,
     336
2490 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000000000000000000000000,
     0
2500 DATA 00000000000000000000A000000000015FB1127
     11221133 0F0000000000000000000000000000000000,
     472
```

```
2510 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2520 DATA 00000000000000000000A0000000000FB1127
     1127000050000000000000000000000000000000,
     378
2530 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2540 DATA 000000000000000000000000000002A000027
     0027000000000000000000000000000000000000,
     120
2550 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2560 DATA 00000000000000000000000000007FA20033
     0A270A000000000000000000000000000000000000,
     399
2570 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2580 DATA 000000000000000000000000001555A20033
     0A330A000000000000000000000000000000000000,
     390
2590 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2600 DATA 00000000000000000000000000015FF000033
     0A330F000000000000000000000000000000000000,
     403
2610 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000000000000000000000,
     0
2620 DATA 00000000000000000000000000051000011
     0A332700000000000000000000000000000000000,
     198
2630 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000051B500000000000,
     262
2640 DATA 00000000000000000000000000007F000000011
     0A332700000000000000000000000000000000000,
     244
2650 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000F3782A0000000000,
     405
2660 DATA 00000000000000000000000000007FFB000005
     0A332700000000000000000000000000000000000,
     483
2670 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000051F33CF00000000000,
     624
2680 DATA 00000000000000000000000000152AF3000005
     00110F000000000000000000000000054A80000,
     595
2690 DATA 0000000000000000000000000000000000000000
     00000000000000000000000051B63C780000000000,
     443
2700 DATA 00000000000000000000000001555F3000005
     00050F000000000000000000000000FC0000,
     626
```

```
2710 DATA 54FC0000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000000000F3B63C78A000000000,
     1101
2720 DATA 00000000000000000000000000015FFA2000005
     00000A0000000000000000000000000000000540000,
     537
2730 DATA FCA8000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000055FFAFFFFFFFFFFFFFFFFFAA,
     3400
2740 DATA 00000000000000000000000000000055A2000000
     00000A0000000000000000000000000000FCA8102010,
     741
2750 DATA 74000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000000FFFFFFAFFF5FFFFFFF5FFF5FAA,
     2786
2760 DATA 00000000000000000000000000007F0000000000
     00000A0000000000000000000000000054FC30102030,
     617
2770 DATA 20000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000550FFF5FFFFFFFAF5FFF5FFFFFAA,
     2547
2780 DATA 00000000000000000000000000007FFBA2000000
     0000000000000000000000000000000054B830002030,
     936
2790 DATA 00000000000000000000000000000000000000000
     0000000000000FFFFFFFFFF5FFFAFFFFFFFFFFAA,
     3245
2800 DATA 00000000000000000000000000152A51A2000000
     0000000000000000000000000000000540030301020,
     534
2810 DATA 00000000000000000000000000000000000000000
     0000000000505AFFFFFFFFFFFAFFFFFFFFAFFF0A,
     3095
2820 DATA 00000000000000000000000001555FBA2000000
     0000000000000000000000000000A8001030001O,
     767
2830 DATA 74A8000000000000000000000000000000000000
     0000000000050FAA0000000FFAFFFFAFFF5FFFAA,
     2364
2840 DATA 00000000000000000000000015FFFB00000000
     0000000000000000000000000000FC00302030,
     907
2850 DATA 30FC0000000000000000000000000000000000000
     0000000000055A7AACC030608FFFFFFFFFFFFFFFFAA,
     3073
2860 DATA 00000000000000000000000055F3000000000
     0000000000000000000000000000FCB830000000,
     812
2870 DATA 3030A8000000000000000000000000000000000
     0000000000055A7AACD83CB02FFFFF5FFFFFFAF0A,
     2957
2880 DATA 00000000000000000000015AAF3000000000
     0000000000000000000000000000B830302030,
     794
2890 DATA 0030A8000000000000000000000000000000000
     0000000000052DAAC1CECB08FF5FAFFFFAFFF0F0A,
     2536
2900 DATA 00000000000000000000001555000000000
     0000000000000000000000000000030300030,
     250
```

```
2910 DATA 2010A8000000000000000000000000000000000000
     000000000052DAAC1CEC708AFFFFFFF5FFF09D70A,
     2566
2920 DATA 00000000000000000000000003F55F300000000
     000000000000000000000000000000000000001400,
     411
2930 DATA 7400A8000000000000000000000000000000000000
     00000000005A5AAC0C48908FFFF5FFFFFAE470FAA,
     2702
2940 DATA 0000000000000000000000002AFF5100000000
     000000000000000000000000000000000000005028,
     498
2950 DATA 7400A8000000000000000000000000000000000000
     00000000005A5AA0000000FFEB5FAFFF09475FAA,
     1984
2960 DATA 00000000000000000000000003FFFF300000000
     000000000000000000000000000000000000005014,
     661
2970 DATA 10A8000000000000000000000000000000000000
     000000000052FAF5FFFFFFFFFCB0FFFAE098F5FAA,
     2590
2980 DATA 00000000000000000000000000055A200000000
     000000000000000000140000000000000000000B4,
     447
2990 DATA 10A8000000000000000000000000000000000000
     000000000052FFFFFFFFFFEFCF870F0903DF0FAA,
     2527
3000 DATA 00000000000000000000000007F00A200000000
     000000000000000000C280000000000000000F0,
     581
3010 DATA 00A8000000000000000000000000000000000000
     0000000000527FFAFFFFFFFCFC3860C0303CFAF0A,
     2353
3020 DATA 00000000000000000000000152AAA000000000
     000000000000000002C280000000000000000000,
     317
3030 DATA 28A8000000000000000000000000000000000000
     000000000527FFFFAF5FEAC0840C090347CB870A,
     2033
3040 DATA 00000000000000000000001555FBA200000000
     000000000000000001428000000000000000B4,
     759
3050 DATA 28A800000000000C0800000000000000000000
     000000000525AF5FFF5FC0840C090303CFCB87AA,
     2256
3060 DATA 00000000000000000000001555AAA200000000
     000000000000000000A8000000000000000F0,
     846
3070 DATA 280000000000004CCC0C0000000000000000000
     000000000525AFFFFFFFC0C00C0C090303CF8F0A,
     2397
3080 DATA 00000000000000000000001157FAAA200000000
     000000000000000000A8000000000000000050,
     728
3090 DATA 0000000000000044CC4C880000000000000000000
     00000000005ADFFB837FFEAC0C0840C0303030FAA,
     2487
3100 DATA 00000000000000000000000FF51A200000000
     000000000000000000002054000000000000000,
     614
```

```
3110 DATA 3C000000000044CCCCC8000000000000000000
     000000000005ADFFB837AFFFFAA50FF00F5AA50FAA,
     2903
3120 DATA 00000000000000000000001555FB0000000000
     00000000000000000000002020A8000000000000050,
     669
3130 DATA E400000000000C0CCCCCC0800000000000000000
     000000000050DFFB837FFFFB6785B78A53CF0AFAA,
     3277
3140 DATA 00000000000000000000000015AAFB0000000000
     00000000000000000B8002020540000000000000050,
     854
3150 DATA A000000000040C0CFBE6CCC000000000000000000
     000000000585FFB837FFFFB6785B3CA5B6780FAA,
     3312
3160 DATA 00000000000000000000007FFF00A200000000
     00000000000000540020300000000000000000050,
     788
3170 DATA 1428000000040C1DFFF3CCC880000000000000000
     000000000585FFB837FF5FB6785B3CA5B6780FAA,
     3222
3180 DATA 00000000000000000000152AAAA2F300000000
     00000000000000A8002030000000000000000000,
     886
3190 DATA F028000000C0C3F7FFB44CCC000000000000000
     000000000050FAFB8375FFFF3785BB6A5B6F05FAA,
     3481
3200 DATA 00000000000000000000FF55FF51F300000000
     00000000000000000001030000000000000000050,
     1063
3210 DATA F03C0000040C1D3F3FFBA2CCC880000000000000
     000000000505FFB837FFFFFBA70FF20F5BA55FAA,
     3641
3220 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F7FFF55FFAAF3F33F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3A353F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3442
3230 DATA 3F3F3F3F3F3F3F7FFBB73F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F2A,
     2871
3240 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3FFFFF7FBF3F7BF3B73F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     3456
3250 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3FFF3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F2A,
     2691
3260 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     2520
3270 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F2A,
     2499
3280 DATA 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F
     3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F,
     2520
3290 DATA fin
```

Nous allons prendre un exemple simple. L'objet et ses différentes phases d'animation, ainsi que les couleurs associées, sont résumés sur le schéma 4.2.



Schéma 4.2 *Les six phases d'animation d'un module extraterrestre.*

ROUTINE DE RESTITUTION

La première routine, que nous allons réaliser, sera celle restituant un dessin déjà codé en mémoire *(schéma 4.3)*.



Schéma 4.3 *Restitution d'objet.*

Comme nous l'avons vu précédemment, elle nécessite quelques données en entrée. Il lui faut connaître l'adresse de localisation du dessin en mémoire, ainsi que sa largeur en octets et sa hauteur en lignes. Il lui faut également l'adresse de l'écran où l'on souhaite dessiner l'objet. Ces renseignements seront fournis dans les variables système respectives, BUF, LAR, HAU et ECRAN. Nous avons utilisé, à cet effet, une zone laissée libre par l'ensemble des routines du livre. Ce sont notamment les mêmes variables que pour les routines suivantes. Le listing assembleur assigne donc un label à chacune de ces variables grâce à la directive EQU *(voir annexe 5)*.

Notre utilisation des registres va être la suivante : DE va pointer sur l'écran (c'est la destination), HL sur le dessin (c'est l'origine), B sera le

compteur de lignes. Le travail principal est effectué par une instruction LDIR, qui copie LAR octets du buffer dans l'écran. La routine système #BC26 est utilisée pour descendre d'une ligne sur celui-ci.

La seule difficulté est liée au fonctionnement de cette dernière routine : elle travaille sur HL, alors que nous avons utilisé DE pour stocker l'adresse écran. On s'en sort grâce à l'instruction EX DE,HL qui échange les contenus des registres DE et HL. Puis on appelle #BC26, et on refait un EX DE,HL afin de replacer le pointeur buffer dans HL, et celui d'écran dans DE. Le programme 4.1 résume tout ceci.

```
                    10 ;
                    20 ;programme de copie d'objet
                    30 ;RAM->Ecran
                    40 ;programme 4.1
                    50 ;
4700                60          ORG  #4700
                    70 ;
                    80 ;ENTREE: (ECRAN) adresse du coin sup.gauche
                    90 ;        (BUF)   adresse de l'image
                   100 ;        (LAR)   nombre d'octets par ligne
                   110 ;        (HAU)   nombre de lignes
                   120 ;
459C                130 BUF:    EQU  #459C
45A0                140 ECRAN:  EQU  #45A0
45A6                150 LAR:    EQU  #45A6
45A7                160 HAU:    EQU  #45A7
                    170 ;
4700  ED5BA045      180         LD   DE,(ECRAN)
4704  2A9C45        190         LD   HL,(BUF)
4707  3AA745        200         LD   A,(HAU)
470A  47            210         LD   B,A                ;compteur de lignes
                    220 ;
470B  C5            230 NEWLIN: PUSH BC                 ;sauvegarde compteur
470C  D5            240         PUSH DE                 ;sauvegarde adresse ligne
470D  3AA645        250         LD   A,(LAR)
4710  4F            260         LD   C,A
4711  0600          270         LD   B,0                ;BC=nombre d'octets
4713  EDB0          280         LDIR                    ;transfert image
4715  EB            290         EX   DE,HL              ;sauvegarde pointeur buffer
4716  E1            300         POP  HL                 ;ancien debut ligne
4717  CD26BC        310         CALL #BC26              ;descend d'une ligne
471A  EB            320         EX   DE,HL
471B  C1            330         POP  BC
471C  10ED          340         DJNZ NEWLIN             ;ligne suivante
471E  C9            350         RET

Pass 2 errors: 00
```

ROUTINE DE MÉMORISATION

La seconde routine, qui effectue le travail inverse, est tout aussi simple. Le registre DE est utilisé pour pointer en mémoire (c'est la destination, qui va recevoir le codage du dessin) et HL sur l'écran. De cette façon, le travail est encore une fois effectué grâce à LDIR. Mais #BC26 travaille ici directement sur HL et nous n'avons pas besoin d'échanger celui-ci avec DE. La routine est présentée dans le programme 4.2

```
                    10 ;
                    20 ;programme de copie d'objet
                    30 ;Ecran->RAM
                    40 ;programme 4.2
                    50 ;
4730                60          ORG  #4730
                    70 ;
                    80 ;ENTREE: (ECRAN) adresse du coin sup.gauche
                    90 ;        (BUF)   adresse du buffer
                   100 ;        (LAR)   nombre d'octets par ligne
                   110 ;        (HAU)   nombre de lignes
                   120 ;
459C               130 BUF:     EQU  #459C
45A0               140 ECRAN:   EQU  #45A0
45A6               150 LAR:     EQU  #45A6
45A7               160 HAU:     EQU  #45A7
                   170 ;
4730  ED5B9C45   180          LD   DE,(BUF)
4734  2AA045     190          LD   HL,(ECRAN)
4737  3AA745     200          LD   A,(HAU)          ;nombre de lignes
473A  47         210          LD   B,A              ;utilise comme compteur
                   220 ;
473B  C5         230 NEWLIN:  PUSH BC               ;sauve compteur
473C  E5         240          PUSH HL               ;sauve add.debut ligne
473D  3AA645     250          LD   A,(LAR)          ;nombre d'octets/ligne
4740  4F         260          LD   C,A
4741  0600       270          LD   B,0              ;transmis a BC pour LDIR
4743  EDB0       280          LDIR                  ;transfert
4745  E1         290          POP  HL               ;recupere debut ligne
4746  CD26BC     300          CALL #BC26            ;descend d'une ligne
4749  C1         310          POP  BC
474A  10EF       320          DJNZ NEWLIN           ;suite dessin
474C  ED539C45   330          LD   (BUF),DE         ;Raj variable buffer
4750  C9         340          RET

Pass 2 errors: 00
```

Maintenant, il faut mettre les routines en application. Pour cela, nous allons utiliser les graphismes définis plus haut, représentant un petit vaisseau extraterrestre multicolore équipé d'un rayon oscillatoire. Nous avons défini les six phases du dessin. Le mouvement de l'objet est ici très simple, mais le principe des phases d'animation peut bien entendu être appliqué à des mouvements beaucoup plus complexes comme le déplacement d'un personnage. Il faut alors dessiner les différentes phases du mouvement, y compris les intervalles entre chaque position clef du mouvement. Chaque phase est codée en mémoire. Pour la restitution du mouvement, il suffit d'envoyer successivement à l'écran chaque phase.

Le programme 4.3 réalise le codage en mémoire des six phases de mouvement de notre petit module. La routine 4.2 est mise en place en mémoire. Puis, chaque phase est dessinée sur l'écran et codée par un appel de cette routine.

```
10 '*********************
20 '** Programme 4.3  **
30 '*********************
40 '
50 'dessin d'un objet en plusieurs phases
60 'et codage de cet objet en memoire
70 'aux adresses $2fff et suite.
80 'application de la routine 4.2
90 '
100 MEMORY &2FFF
110 DEFINT a-z
120 ad=&4730:lign=200
130 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 240
140 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
150 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
160 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
170 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
180 lign=lign+10:GOTO 130
190 '
200 DATA ED5B9C452AA0453AA74547C5E53AA645, 1908
210 DATA 4F0600EDB0E1CD26BCC110EFED539C45, 2147
220 DATA C9, 201
230 DATA "fin"
240 '
250 INK 0,0:INK 1,21:INK 2,15:INK 3,10:INK 4,6:I
   NK 5,26
260 POKE &459C,&0:POKE &459D,&30:'buffer depart
270 POKE &45A0,&0:POKE &45A1,&C0:'adresse ecran
   du dessin
280 POKE &45A6,7:'                    largeur en oc
   tets=5 +2 bords vides
290 POKE &45A7,10:'                   hauteur en li
   gnes=8 +2 bords vides
300 FOR phase=1 TO 6
310 buf(phase)=PEEK(&459C)+256*PEEK(&459D):'recu
   pere adresse dessin
320 MODE 0
330 READ larg,haut
```

```
340 FOR h=1 TO haut
350 FOR l=1 TO larg
360 READ colo:PLOT 8+(l-1)*4,396-(h-1)*2,colo
370 NEXT
380 NEXT
390 '
400 CALL &4730
410 NEXT phase:'dessin suivant
420 MODE 2
430 PRINT "DESSINS CODES EN MEMOIRE DE ";HEX$(bu
    f(1),4);" a ";HEX$(PEEK(&459C)+256*PEEK(&459D
    ),4)
440 PRINT:PRINT"Sauvegarde sur fichier DESSINS "
450 SAVE"dessins.bin",b,buf(1),6*7*10+1:'nb de p
    hases*largeur*hauteur+1
460 'phase 1
470 DATA 10,8
480 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
490 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
500 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
510 DATA 10,1,5,5,5,5,5,5,1,3
520 DATA 10,1,5,5,5,5,5,5,1,3
530 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
540 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
550 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
560 'phase 2
570 DATA 10,8
580 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
590 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
600 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
610 DATA 10,1,9,5,5,5,5,5,1,3
620 DATA 10,1,9,5,5,5,5,5,1,3
630 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
640 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
650 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
660 'phase 3
670 DATA 10,8
680 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
690 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
700 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
710 DATA 10,1,5,5,9,5,5,5,1,3
720 DATA 10,1,5,5,9,5,5,5,1,3
730 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
740 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
750 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
760 'phase 4
770 DATA 10,8
780 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
790 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
800 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
810 DATA 10,1,5,5,5,9,5,5,1,3
820 DATA 10,1,5,5,5,9,5,5,1,3
830 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
840 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
850 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
860 'phase 5
870 DATA 10,8
880 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
890 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
900 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
910 DATA 10,1,5,5,5,5,9,5,1,3
```

```
920 DATA 10,1,5,5,5,5,9,5,1,3
930 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
940 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
950 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
960 'phase 6
970 DATA 10,8
980 DATA 0,0,0,10,10,10,10,0,0,0
990 DATA 0,0,10,10,10,1,1,3,0,0
1000 DATA 10,10,10,1,1,1,1,1,3,3
1010 DATA 10,1,5,5,5,5,5,9,1,3
1020 DATA 10,1,5,5,5,5,5,9,1,3
1030 DATA 10,10,1,1,1,1,1,1,3,3
1040 DATA 0,0,10,1,1,1,1,3,0,0
1050 DATA 0,0,0,10,3,3,3,0,0,0
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 4.3b **
30 '**********************
40 '
50 'creation d'un fichier dessin d'animation
60 'programme 4.3b
70 '
80 MEMORY &2FFF:MODE 2
90 DEFINT a-z
100 lign=240
110 ad=&3000:FOR phase=1 TO 6
120 buf(phase)=ad
130 ctrl=0:READ c$
140 IF c$="fin" THEN lign=lign+20:NEXT:GOTO 2330
150 POKE ad,0:ad=ad+1
160 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
170 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
180 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
190 NEXT:POKE ad,0:ad=ad+1:READ teste
200 IF teste<>ctrl THEN PRINT"Erreur DATA ligne"
   lign:END
210 LOCATE 1,14:PRINT lign:lign=lign+10:GOTO 130
220 '
230 'PHASE 1
240 DATA 000000000000000000000000, 0
250 DATA 00000000CE880000000000, 342
260 DATA 00000045CC0C0000000000, 285
270 DATA 000000CE0C488000000000, 418
280 DATA 000000CE48782000000000, 430
290 DATA 000000CE0CD02000000000, 458
300 DATA 000000CE8C482000000000, 450
310 DATA 00000045CC0C8000000000, 413
320 DATA 00000000CC8C8000000000, 472
330 DATA 0000000014B000000000000, 196
340 DATA 00003F0014B000000000000, 259
350 DATA 0000A2C345CA000000000, 628
360 DATA 0000A200CE8C8000000000, 636
370 DATA 0000A245CE0C8000000000, 577
380 DATA 00007865CC488000000000, 625
390 DATA 000078648C488C48802800, 812
400 DATA 000078648C48CC0CD05000, 936
```

```
410 DATA 00007A64CC0C844C882000, 814
420 DATA 00007865CC0C80000000000, 565
430 DATA 0000F065CE8C80000000000, 815
440 DATA 00000045CF8C80000000000, 544
450 DATA 00000000333300000000000, 102
460 DATA 00000450C0C80000000000, 221
470 DATA 000000CE0C48C000000000, 482
480 DATA 000045CC8C48C080000000, 805
490 DATA 00157EBC3CF0B020000000, 843
500 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
510 DATA E7CFCC8C0C0C48C0000000, 1070
520 DATA E7CECCCC0C0CC0C0000000, 1253
530 DATA 000200000000010000000, 3
540 DATA 158300000006B02000000, 261
550 DATA 2F4B020000150F83000000, 291
560 DATA 000000000000000000000000, 0
570 DATA fin
580 'PHASE 2
590 DATA 000000000000000000000000, 0
600 DATA 00000000CE880000000000, 342
610 DATA 00000045CC0C0000000000, 285
620 DATA 000000CE0C488000000000, 418
630 DATA 000000CE48782000000000, 430
640 DATA 000000CE0CD02000000000, 458
650 DATA 000000CE8C482000000000, 450
660 DATA 00000045CC0C8000000000, 413
670 DATA 00000000CC8C8000000000, 472
680 DATA 00000000058300000000000, 136
690 DATA 00000000058300000000000, 136
700 DATA 00000000058300000000000, 136
710 DATA 00000000058300000000000, 136
720 DATA 00000000058300000000000, 136
730 DATA 0000000045CA0000000000, 271
740 DATA 00003F4BCE8C8000000000, 612
750 DATA 0000A245CE0C8000000000, 577
760 DATA 00007865CC488000000000, 625
770 DATA 000078648C488C48802800, 812
780 DATA 000078648C48CC0CD05000, 936
790 DATA 00007A64CC0C844C882000, 814
800 DATA 00007865CC0C8000000000, 565
810 DATA 0000F065CE8C8000000000, 815
820 DATA 00000045CF8C8000000000, 544
830 DATA 00000000333300000000000, 102
840 DATA 003FFC3C78F03000000000, 783
850 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
860 DATA E7CFCC8C0C0C48C0000000, 1070
870 DATA E7CECCCC0C0CC0C0000000, 1253
880 DATA 000200143CF0A100000000, 483
890 DATA 158300CE0C486B02000000, 551
900 DATA 2F4B47CC8C1D0F83000000, 712
910 DATA 000000000000000000000000, 0
920 DATA fin
930 'PHASE 3
940 DATA 000000000000000000000000, 0
950 DATA 000000000000000000000000, 0
960 DATA 000000000000000000000000, 0
970 DATA 000000000000000000000000, 0
980 DATA 000000000000000000000000, 0
990 DATA 000000000000000000000000, 0
1000 DATA 00000000CE880000000000, 342
1010 DATA 00000045CC0C0000000000, 285
```

```
1020 DATA 000000CE0C488000000000, 418
1030 DATA 000000CE48782000000000, 430
1040 DATA 000000CE0CD02000000000, 458
1050 DATA 000000CE8C482000000000, 450
1060 DATA 00000045CC0C80000000000, 413
1070 DATA 00003F00CC8C80000000000, 535
1080 DATA 0000A24B45CA0000000000, 508
1090 DATA 0000A200CE8C80000000000, 636
1100 DATA 0000A245CE0C80000000000, 577
1110 DATA 00007865CC488000000000, 625
1120 DATA 000078648C488C48802800, 812
1130 DATA 000078648C48CC0CD05000, 936
1140 DATA 00007A64CC0C844C882000, 814
1150 DATA 00007865CC0C80000000000, 565
1160 DATA 0000F065CE8C80000000000, 815
1170 DATA 003FFC3C78F030000000000, 783
1180 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
1190 DATA E7CFCC8C0C0C48C00000000, 1070
1200 DATA E7CECCCC0C0CC0C00000000, 1253
1210 DATA 000200003C7801000000000, 183
1220 DATA 158300003C786B02000000, 441
1230 DATA 2F4B02450C1D0F830000000, 380
1240 DATA 000000CE0C48C000000000, 482
1250 DATA 000045CC8C48C080000000, 805
1260 DATA 000000000000000000000000, 0
1270 DATA fin
1280 'PHASE 4
1290 DATA 000000000000000000000000, 0
1300 DATA 000000000000000000000000, 0
1310 DATA 000000000000000000000000, 0
1320 DATA 000000000000000000000000, 0
1330 DATA 0000CE880000000000000000, 342
1340 DATA 0045CC0C000000000000000, 285
1350 DATA 00CE0C488000000000000000, 418
1360 DATA 00CE4878200000000000000, 430
1370 DATA 00CE0CD0200000000000000, 458
1380 DATA 00CE8C482000000000000000, 450
1390 DATA 0045CC0C800000000000000, 413
1400 DATA 0000CC8C800000000000000, 472
1410 DATA 0000058300000000000000000, 136
1420 DATA 0000058300000000000000000, 136
1430 DATA 000045CA00000000000000, 271
1440 DATA 3F87CE8C800000000000000, 672
1450 DATA A245CE0C800000000000000, 577
1460 DATA 7865CC48C00000000000000, 689
1470 DATA 78648C488C4880280000000, 812
1480 DATA 78648C48CC0CD050000000, 936
1490 DATA 7A64CC0C844C88200000000, 814
1500 DATA 7865CC0C800000000000000, 565
1510 DATA F065CE8C800000000000000, 815
1520 DATA 003FFC3C78F03000000000, 783
1530 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
1540 DATA E7CFCC8C0C0C48C00000000, 1070
1550 DATA E7CECCCC0C0CC0C00000000, 1253
1560 DATA 00023C7800000100000000, 183
1570 DATA 15833C7800006B02000000, 441
1580 DATA 2F4B0C0C80150F830000000, 441
1590 DATA 00CE0C48C00000000000000, 482
1600 DATA 45CC8C48C0800000000000, 805
1610 DATA 000000000000000000000000, 0
1620 DATA fin
```

```
1630 'PHASE 5
1640 DATA 000000000000000000000000, 0
1650 DATA 000000000000000000000000, 0
1660 DATA 000000000000000000000000, 0
1670 DATA 000000000000000000000000, 0
1680 DATA 0000CE8800000000000000, 342
1690 DATA 0045CC0C00000000000000, 285
1700 DATA 00CE0C4880000000000000, 418
1710 DATA 00CE4878200000000000000, 430
1720 DATA 00CE0CD020000000000000, 458
1730 DATA 00CE8C4820000000000000, 450
1740 DATA 0045CC0C800000000000000, 413
1750 DATA 0000CC8C800000000000000, 472
1760 DATA 000005830000000000000000, 136
1770 DATA 3F0005830000000000000000, 199
1780 DATA A24B45CA000000000000000, 508
1790 DATA A200CE8C800000000000000, 636
1800 DATA A245CE0C800000000000000, 577
1810 DATA 7865CC4880000000000000, 625
1820 DATA 78648C488C488028000000, 812
1830 DATA 78648C48CC0CD050000000, 936
1840 DATA 7A64CC0C844C8820000000, 814
1850 DATA 7865CC0C800000000000000, 565
1860 DATA F065CE8C800000000000000, 815
1870 DATA 0045CF8C800000000000000, 544
1880 DATA 000033330000000000000000, 102
1890 DATA 003FFC3C78F030000000000, 783
1900 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
1910 DATA E7CFCC8C0C0C48C0000000, 1070
1920 DATA E7CECCCC0C0CC0C0000000, 1253
1930 DATA 0017FC3C280001000000000, 376
1940 DATA 15830C48C0006B02000000, 537
1950 DATA 2FC30648C0954B83000000, 867
1960 DATA 000000000000000000000000, 0
1970 DATA fin
1980 'PHASE 6
1990 DATA 000000000000000000000000, 0
2000 DATA 000000000000000000000000, 0
2010 DATA 000000000000000000000000, 0
2020 DATA 0000CE8800000000000000, 342
2030 DATA 0045CC0C00000000000000, 285
2040 DATA 00CE0C4880000000000000, 418
2050 DATA 00CE4878200000000000000, 430
2060 DATA 00CE0CD020000000000000, 458
2070 DATA 00CE8C4820000000000000, 450
2080 DATA 0045CC0C800000000000000, 413
2090 DATA 0000CC8C800000000000000, 472
2100 DATA 000045CA000000000000000, 271
2110 DATA 3F4BCE8C800000000000000, 612
2120 DATA A245CE0C800000000000000, 577
2130 DATA 7865CC4880000000000000, 625
2140 DATA 78648C488C488028000000, 812
2150 DATA 78648C48CC0CD050000000, 936
2160 DATA 7A64CC0C844C8820000000, 814
2170 DATA 7865CC0C800000000000000, 565
2180 DATA F065CE8C800000000000000, 815
2190 DATA 0045CF8C800000000000000, 544
2200 DATA 000033330000000000000000, 102
2210 DATA 00450C0C800000000000000, 221
2220 DATA 00CE0C48C00000000000000, 482
2230 DATA 45CC8C48C080000000000, 805
```

```
2240 DATA 00157EBC78F03000000000, 743
2250 DATA 51E7CFCC8C48C080000000, 1255
2260 DATA E7CFCC8C0C0C48C0000000, 1070
2270 DATA E7CECCCC0C0CC0C0000000, 1253
2280 DATA 00020000000001000000000, 3
2290 DATA 158300000000B02000000, 261
2300 DATA 2F4B020000150F83000000, 291
2310 DATA 000000000000000000000000, 0
2320 DATA fin
2330 SAVE"dessinsb",b,buf(1),ad-buf(1)+1
2340 PRINT "Pret pour exec programme 4.4b"
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 4.3c **
30 '**********************
40 '
50 'creation d'un fichier dessin d'animation
60 'programme 4.3c
70 '
80 MEMORY &2FFF:MODE 2
90 DEFINT a-z
100 lign=270
110 ad=&3000:FOR phase=1 TO 6
120 buf(phase)=ad
130 ctrl=0:READ c$
140 IF c$="fin" THEN lign=lign+20:NEXT:GOTO 230
150 POKE ad,0:ad=ad+1
160 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
170 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
180 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
190 NEXT:POKE ad,0:ad=ad+1:READ teste
200 IF teste<>ctrl THEN PRINT"Erreur DATA ligne"
   lign:END
210 LOCATE 1,14:lign=lign+10:GOTO 130
220 '
230 SAVE"dessinsc",b,buf(1),ad-buf(1)+1
240 PRINT "Pret pour exec programme 4.4c"
250 '
260 'phase 1
270 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
280 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
290 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
300 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
310 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
320 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
330 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
340 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
350 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
360 DATA 000000000000000000000000000000000000,
    0
```

```
370 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
380 DATA 00000000000000000005151000000000000000000000,
    162
390 DATA 00000000000440000000F3F3A2000044000000000000,
    784
400 DATA 00000000000CCCC0000A2A2A20044CC88000000000,
    1302
410 DATA 00000000044880CCCC00A2A2A244CC88CC000000000,
    1710
420 DATA 00000000CC0000CCCCCC0C0C4CC88004488000000,
    1736
430 DATA 000000044880000000CCD0F0C4880000000CC000000,
    1392
440 DATA 000000440000000000040C0000000000044000000,
    392
450 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
460 DATA fin
470 'phase 2
480 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
490 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
500 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
510 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
520 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
530 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
540 DATA 00000000000000000051005100000000000000000000,
    162
550 DATA 00000000000000000051F3F3000000000000000000000,
    567
560 DATA 00000000000000000051515100000000000000000000,
    243
570 DATA 00000000000000000051515100CC000000000000000,
    447
580 DATA 00000000000000044C8C0C0CCCCCCC0000000000000,
    1264
590 DATA 00000000000000CCCCCC8F0E0CC00CC8800000000000,
    1616
600 DATA 00000000000CCCC8800C0800000008800000000000,
    1000
610 DATA 0000000044CC000000000000000000CC00000000000,
    476
620 DATA 00000000CC0000000000000000000044000000000000,
    272
630 DATA 000000448800000000000000000004488000000000,
    408
640 DATA 000000CC000000000000000000000088000000000000,
    340
650 DATA 00000088000000000000000000000088000000000000,
    272
660 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
670 DATA fin
680 'phase 3
```

```
690 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
700 DATA 0000000000000A20000A2000000000000000000000,
    324
710 DATA 00000000000000051A2F3000000000000000000000,
    486
720 DATA 00000000000000051515100000000000000000000,
    243
730 DATA 00000000000000051515100000000000000000000,
    243
740 DATA 00000000000044C8C0C0CC0000000000000000000,
    856
750 DATA 0000000000044CCC8F0E0CCCC0000000000000000,
    1344
760 DATA 0000000000CC8800C08000CC8800000000000000,
    1000
770 DATA 000000004488000000000000CC0000000000000,
    408
780 DATA 000000CC000000000000000004488000000000000,
    408
790 DATA 00000044880000000000000000CC0000000000,
    408
800 DATA 00000044000000000000000000440000000000,
    136
810 DATA 000000CC000000000000000000448800000000,
    408
820 DATA 00000088000000000000000000008800000000,
    272
830 DATA 00000088000000000000000000008800000000,
    272
840 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
850 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
860 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
870 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
880 DATA fin
890 'phase 4
900 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
910 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
920 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000,
    0
930 DATA 00000000000000000510051000000000000000000,
    162
940 DATA 00000000000000000051F3F3000000000000000000,
    567
950 DATA 00000000000000000051515100000000000000000,
    243
960 DATA 00000000000000000051515100000000000000000,
    243
970 DATA 00000000000000044C8C0C0CC0000000000000000,
    856
980 DATA 00000000000044CCC8F0E0CCCC0000000000000,
    1344
990 DATA 0000000000CCCC8800C08000CCCC880000000000,
    1408
```

```
1000 DATA 00000000044CC8800000000000CCCC00000000
     , 816
1010 DATA 0000000CC000000000000000000448800000C0
     , 408
1020 DATA 000000448800000000000000000000CC000000
     , 408
1030 DATA 000000CC000000000000000000000044880000
     , 408
1040 DATA 00000088000000000000000000000008800000
     , 272
1050 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1060 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1070 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1080 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1090 DATA fin
1100 'phase 5
1110 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1120 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1130 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1140 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1150 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1160 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1170 DATA 0000000000000000A2A2000000000000000000
     , 324
1180 DATA 00000000000000051F3F3000000000000000000
     , 567
1190 DATA 00000000000000051515100000000000000000
     , 243
1200 DATA 00000000448800515151000CC0000000000000
     , 651
1210 DATA 000000CCCCCCCCC8C0C0CCCCCCCC8800000000
     , 2352
1220 DATA 0000CCCC8844CCC8F0E0CCCC00CCCC88000000
     , 2432
1230 DATA 00CCCC0000000000C0800000000044CC880000
     , 1136
1240 DATA CCCC0000000000000000000000000044CC8800
     , 816
1250 DATA CC0000000000000000000000000000448800
     , 408
1260 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1270 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1280 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1290 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
1300 DATA fin
1310 'phase 6
1320 DATA 00000000000000000000000000000000000000
     , 0
```

```
1330 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1340 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1350 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1360 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1370 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1380 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1390 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1400 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1410 DATA 00000000000000000000000000000000000000000000
     , 0
1420 DATA 00000000088000000000000000088000000000000
     , 272
1430 DATA 000000CCCC0000005100000044CC8800000000
     , 897
1440 DATA 0000CCCC44880051F3F30000CC44CC88000000
     , 1791
1450 DATA 00CCCC0000CC00515151004488044CC880000
     , 1467
1460 DATA 00CC000000448851515100CC00000448800000
     , 1059
1470 DATA 000000000000CCC8C0C0CC880000000000000
     , 1128
1480 DATA 0000000000004C8F0E0CC000000000000000
     , 936
1490 DATA 00000000000000C080000000000000000000
     , 320
1500 DATA 00000000000000000000000000000000C00000
     , 0
1510 DATA fin
```

Celle-ci remet automatiquement à jour l'adresse du buffer utilisé pour le codage du dessin. En clair, lorsque le retour au Basic a lieu, l'adresse BUF est placée après le dernier octet du dessin codé. Cela permet d'enchaîner les codages sans recalculer leur emplacement après chaque appel.

Une remarque importante s'impose concernant le codage du dessin. Nous voulons déplacer celui-ci sur l'écran, mettons vers la droite. Si nous n'y prenons pas garde, voilà ce qui risque de se produire. Une fois le dessin mis en place à l'écran, nous allons le redessiner (éventuellement dans une autre phase) un octet à droite. Cela va donc laisser une trace à l'écran. Le premier octet de chaque ligne restera en effet à l'endroit précédent. Si nous déplaçons l'objet vers la gauche, c'est le dernier octet de chaque ligne qui va rester à la droite de la nouvelle position. Pour ce problème, il y a deux remèdes. Le premier est d'effacer l'écran là où se trouvait l'objet précédemment, avant de le dessiner à son nouvel emplacement. Cette solution un peu rudimentaire a un inconvénient : elle provoque un clignotement du dessin lors de ses mouvements.

La deuxième solution consiste à intégrer un bord vide au dessin lors de son codage. Ainsi, le premier et le dernier octet de chaque ligne sont de la couleur du fond, il n'y a donc aucun scrupule à avoir. Par contre, ceci augmente la taille du codage. Mais la facilité de traitement qui en résulte vaut ce petit sacrifice. Cela ne complique aucunement le dessin préliminaire avant codage. Il suffit simplement de dessiner l'objet sur un écran vide, et de coder ce qui se situe autour de lui. C'est l'explication d'une des particularités du programme 4.3.

En effet, alors que le dessin occupe 5 octets de large et 8 lignes, on place dans les variables LAR et HAU les valeurs 7 et 10. Il s'agit simplement de coder un octet en plus dans chaque direction autour de l'objet. Celui-ci est dessiné par PLOT en haut à gauche de l'écran, en laissant une ligne vide au-dessus et deux points à gauche (un octet contient deux points). Une fois toutes les phases codées en mémoire, le programme écrit celles-ci dans un fichier binaire DESSINS.

Le programme 4.4. récupère ce fichier et affiche les phases l'une après l'autre, grâce à la seconde routine.

```
10 '**********************
20 '** Programme 4.4  **
30 '**********************
40 '
50 'dessin d'un objet en plusieurs phases
60 'd'apres le codage effectue par programme 4.3
70 'aux adresses $2fff et suite.
80 'application de la routine 4.1
90 '
100 MEMORY &2FFF
110 ad=&4700:lign=200
120 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 220
130 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
140 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
150 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
160 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
170 lign=lign+10:GOTO 120
180 '
190 DATA ED5BA0452A9C453AA74547C5D53AA645, 1892
200 DATA 4F0600EDB0EBE1CD26BCEBC110EDC9, 2271
210 DATA "fin"
220 '
230 MODE 0
240 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
250 FOR I=0 TO 15
```

```
260 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJOCJXSDZQ",I+1,1))-65
270 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJRCJXSRYQ",I+1,1))-6
   5 pour monochrome
280 NEXT
290 ecr=63120
300 POKE &45A6,7:'                          largeur en oc
   tets
310 POKE &45A7,10:'                          hauteur en n
   ombre de lignes
320 LOAD"dessins",&3000
330 FOR phase=1 TO 6
340 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(7*10)
350 NEXT
360 '
370 FOR phase=1 TO 6
380 POKE &459C,buf(phase)-256*INT(buf(phase)/256
   ):POKE &459D,INT(buf(phase)/256)
390 ecr=ecr+1:POKE &45A0,ecr-256*INT(ecr/256):PO
   KE &45A1,INT(ecr/256)
400 CALL &4700:CALL &4700
410 FOR i=1 TO 70:NEXT
420 NEXT
430 GOTO 370
```

Vous remarquerez la boucle d'attente de la ligne 390, et le double appel de la routine en 380. Cela n'est destiné qu'à obtenir un déplacement souple de l'objet pour rendre le mouvement agréable à l'œil. La suppression de la boucle d'attente entraîne un mouvement saccadé, les affichages se succédant plus rapidement que l'œil ne les fixe.

REMARQUES

Les deux routines de ce chapitre sont utiles à plus d'un titre. Elles constituent en quelque sorte le noyau de l'ensemble des routines du livre. Bien qu'elles soient courtes et simples, elles procurent des fonctionnalités extrêmement pratiques :

- elles peuvent traiter des objets de taille quelconque ;
- elles travaillent à partir de données élémentaires 16 bits, faciles à traiter par un programme extérieur ;
- elles produisent un résultat brut indépendant de toute autre considération liée au programme appelant.

En revanche, elles ont deux défauts : elles n'autorisent pas de mouvement d'objet sur un fond de décor, et ne traitent que des objets codés

simplement, parfois très encombrants. Nous allons remédier à ces deux problèmes dans les chapitres suivants.

Les programmes 4.3b et 4.4b ont respectivement les mêmes fonctions que les 4.3 et 4.4, mais ici l'objet animé est un robot. Sa particularité est de posséder six phases d'animation plus complexes que pour le module, permettant ainsi de constater l'efficacité du principe. Les programmes 4.3c et 4.4c ont également les mêmes fonctions, mais le personnage animé est une puce extraterrestre. Vous pouvez sans problème créer 4.3c et 4.4c à partir de 4.3b et 4.4b. Seuls les DATA des dessins et quelques POKE sont modifiés.

Modifications de 4.4 pour 4.3b

```
290 ecr=59104
300 POKE &45A6,21:'                    largeur en o
   ctets
310 POKE &45A7,19:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
320 LOAD"dessinsC",&3000
340 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(21*19)
```

Modifications de 4.4 pour 4.4b

```
290 ecr=64768
300 POKE &45A6,13:'                    largeur en o
   ctets
310 POKE &45A7,33:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
320 LOAD"dessinsB",&3000
340 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(13*33)
```

Les fichiers "dessins", "dessinsb" et "dessinsc" créés par les programmes 4.3 sont utilisés dans les chapitres suivants afin de vous épargner de longues listes de DATA. Ne perdez donc pas la cassette ou disquette où vous les installez.

CODAGE DES OBJETS GRAPHIQUES | 5

POURQUOI COMPACTER ?

Nous avons réalisé dans le chapitre précédent deux routines nous permettant de traiter facilement des objets. Elles permettent de gérer la plupart des petits objets sans difficulté ni inconvénient. Il en va autrement si les objets à dessiner sont de grande taille. Un simple dessin de 40 points sur 20 lignes va nécessiter 22×22= 484 octets (y compris les bords vides). Nous pouvons probablement réduire cet encombrement.

La solution passe par un compacteur graphique. Si nous trouvons un moyen de réduire l'encombrement du dessin en le codant différemment, nous aurons plus de place pour les dessins.

Il existe de nombreuses façons de réduire un dessin. La plus simple est de réaliser un interpréteur graphique, et de transformer le dessin en programme. Par exemple, un grand rectangle vide sera une suite de commandes du type "PLOT premier coin, DRAW deuxième coin, DRAW troisième coin, DRAW quatrième coin, DRAW premier coin, REMPLIT point intérieur". Mais ce procédé a un gros inconvénient : sa lenteur. Par là même, il restreint son intérêt aux dessins géométriques et non animés.

Une autre solution est celle du compacteur graphique. Nous allons le réaliser.

MÉTHODES DE COMPACTAGE

Il faut définir un principe de codage. Nous allons compacter chaque ligne de dessin avant de la mémoriser. Lors de la restitution, nous décompacterons avant de dessiner sur l'écran.

Une façon simple de compacter est la suivante : au lieu de stocker chaque octet de la ligne, on stocke les parcelles d'octets identiques sous la forme "Nombre d'octets à dessiner, Contenu de ces octets". Ainsi, si la ligne comporte dix octets à $00 de suite, ils deviendront deux octets : $0A, et $00, soit dix et zéro. Si le dessin comporte alors de nombreuses lignes intégrant elles-mêmes de nombreuses suites d'octets identiques, le compactage sera extrêmement avantageux. Par contre, il en sera autrement si chaque ligne ne contient que des octets différents ou non regroupés : dans ce cas, le nouvau codage est deux fois plus encombrant que l'ancien ! Il faut donc être prudent : le compactage n'est pas universellement intéressant.

Remarquez également que nous pourrions compacter par colonne au lieu de nous intéresser aux lignes : les problèmes et les avantages sont exactement les mêmes.

La solution, telle que nous l'avons envisagée, limite l'intérêt du compactage aux dessins formés de nombreuses lignes contenant des octets

groupés. Nous pouvons, moyennant une légère consommation supplémentaire, en élargir le champ. Pour cela, il suffit d'ajouter un octet préliminaire à chaque ligne. Cet octet permettra de représenter deux cas : ou bien le compactage n'était pas intéressant, auquel cas la ligne n'est pas codée et doit être recopiée telle quelle à l'écran, ou bien il faut la décompacter lors de l'affichage car le compactage était économique.

Cela raffine le procédé. Il se peut qu'une certaine zone du dessin possède de nombreux groupes d'octets, et que le reste du dessin soit anarchique. Dans ce cas, la distinction au niveau de chaque ligne nous permettra de gagner tout de même des octets.

Nous venons de définir le format d'un objet compacté en mémoire. En effet, nous savons que :
– si le premier octet a une certaine valeur, la ligne n'est pas compactée. Il a donc LAR octets à recopier simplement (par exemple par LDIR comme au chapitre précédent) ;

– si, par contre, il a une autre valeur donnée, la ligne est compactée. Au lieu de copier les octets un par un, nous devons lire un certain nombre de couples d'octets et les transformer à l'écran selon leur signification.

En ce qui concerne la valeur de cet octet préliminaire, vous remarquez que nous n'avons besoin que de deux valeurs. Pourquoi ne pas utiliser un simple bit, signifiant alors "compacté" s'il est à 1 et "non compacté" s'il est à zéro. Dans ce cas, il nous reste 7 bits de l'octet. Nous pouvons alors en profiter pour simplifier le décompactage des lignes ou leur copie non compactée. En effet, si la ligne est compactée, nous avons un nombre inconnu de couples d'octets à lire. Ce nombre dépend de la ligne compactée et du nombre de groupes d'octets s'y trouvant. Il est possible de coder ce nombre de couples dans l'octet préliminaire, dans les 7 bits restants. Cela nous autorise à placer jusqu'à 127 couples d'octets dans une ligne, ce qui n'aura jamais lieu : au pire, la ligne occupe toute une ligne d'écran, ce qui représente 80 octets au maximum. Nous aurions alors 80 couples (et encore ne s'agit-il que d'une vue de l'esprit : dans un tel cas, la ligne ne serait pas compactée !).

Par soucis d'homogénéité, nous pouvons placer LAR dans l'octet préliminaire si la ligne n'est pas compactée. Cela est presque inutile puisque nous connaissons a priori LAR. Le dessin sera donc mémorisé sous la forme suivante :

☐ **Pour chaque ligne :**

– si bit 7 du premier octet=1, ligne compactée : la valeur représentée par les 7 bits de droite est le nombre de couples d'octets à décompacter. Une fois ces couples sautés, la ligne suivante commence ;
– sinon bit7=0, il s'agit d'une ligne non compactée. Copier les LAR octets suivant directement sur l'écran. Après eux commence la ligne suivante.

☐ **Ligne suivante.**

ALGORITHME DE COMPACTAGE

Il nous faut maintenant définir la première routine plus précisément. Elle se chargera de compacter un dessin de l'écran en mémoire. En entrée, elle doit posséder les mêmes renseignements que son homologue du chapitre précédent : BUF, adresse de destination de l'objet, LAR, nombre d'octets de largeur, HAU, nombre de lignes, et ECRAN, adresse du coin en haut à gauche du dessin sur l'écran. En sortie, BUF sera positionné sur le premier octet suivant l'objet.

L'algorithme est le suivant :

☐ initialiser le pointeur de destination de l'objet ;
☐ initialiser le pointeur du dessin original ;
☐ pour HAU lignes :
- positionner le bit 7 de l'octet préliminaire actuel (par défaut, la ligne est compactée) ;
- positionner le pointeur destination sur le deuxième octet (c'est-à-dire le début des couples de données, immédiatement après l'octet préliminaire) ;
- compteur de couples=0 ;
- compteur d'encombrement=0 ;
- octet de référence=premier octet du dessin ;
- compteur de répétition=0.
- pour LAR octets :
  – incrémenter le compteur d'encombrement.
  – si l'octet écran=octet de référence :
    incrémenter le compteur de répétition.
  – passer à l'octet écran suivant de la ligne ;
  – si cet octet diffère d'octet de référence :
    stocker compteur répétition dans la destination ;
    stocker octet référence derrière ;
    avancer le pointeur destination ;
    octet référence=nouvel octet écran ;
    incrémenter le compteur de lectures ;
    compteur de répétition=0 ;
    incrémenter le compteur d'encombrement.
- fin boucle sur LAR.
- mettre compteur de lectures dans les sept bits de droite de l'octet préliminaire.
- se replacer sur l'octet préliminaire en destination sans perdre la valeur finale de la boucle LAR, qui représente le début de la ligne suivante en destination si la ligne actuelle est compactée.
- si compteur encombrement>=LAR :
  – enlever le bit7 de l'octet préliminaire, la ligne ne doit pas être compactée ;
  – mettre LAR dans les sept autres bits de cet octet ;
  – copier directement la ligne écran dans la destination (LAR octets) ;
  – remettre à jour le pointeur destination : ancien+LAR+1 ;

- sinon, la destination est déjà au point, il faut juste remettre à jour le pointeur destination.
- passer à la ligne suivante de l'écran.

☐ fin boucle sur HAU.
☐ fin de la routine, remettre à jour BUF d'après la valeur actuelle du pointeur destination.

Nous devons également faire une liste des variables nécessaires :

– **BUFAC** sera notre pointeur destination. Au départ, il prendra la valeur de BUF et nous travaillerons avec BUFAC ; remettons BUF à jour après le traitement de chaque ligne. C'est une variable 16 bits.
– **BUF** est le pointeur initial de destination. Comme BUFAC, il s'agit d'une variable 16 bits.
– **LIGNE** va être l'équivalent de BUFAC pour l'écran : nous y rangerons l'adresse écran de la ligne en cours de traitement.
– **ECRAN,** enfin, (dernière variable 16 bits) est la donnée de départ indiquant l'adresse du dessin.

Nous aurons aussi comme variables 8 bits :

– **COUNT,** compteur d'encombrement ;
– **REPEAT,** compteur de répétition ;
– **OCTREF,** octet de référence ;
– **LECTUR,** compteur de lecture ;
– **LAR et HAU,** données initiales largeur et hauteur du dessin.

Notons l'usage qui sera fait de certains registres lors des travaux : IX pointe sur COUNT, ce qui permet d'accéder aux autres variables simplement par adressage indexé. Pour incrémenter le compteur de lecture, on utilisera par exemple une simple instruction "INC (IX+3)" au lieu de la séquence classique "LD A, (LECTUR)"–"INC A"–"LD (LECTUR),A" qui est plus lente, encombrante, et nous ferait perdre le contenu du registre A. DE sera le pointeur écran de travail sur la ligne en cours de traitement. BC sera utilisé à chaque fois que l'on aura besoin d'un compteur. L'ancien BC sera bien entendu sauvegardé auparavant s'il ne doit pas être perdu.

Le programme 5.1 est la traduction en LM de l'algorithme. Largement commenté, il vous suffira de le suivre comparativement à l'algorithme pour comprendre son fonctionnement (listing assembleur 5.1).

```
                10 ;
                20 ;programme de compactage graphique
                30 ;Entrees:variables ECRAN,HAU,LAR et BUF
                40 ;Compacte l'image designee dans le buffer
                50 ;(programme 5.1)
                60 ;
4500            70        ORG  #4500
                80 ;
```

```
4500  2AA045     90 ENTREE: LD   HL,(ECRAN)          ;adresse du dessin sur ecran
4503  229E45    100        LD   (LIGNE),HL          ;debut de ligne
                110 ;
                120 ;mise en place boucle pour une ligne ecran
                130 ;
4506  3AA745    140        LD   A,(HAU)
4509  47        150        LD   B,A                 ;nombre de lignes
450A  DD21A245  160        LD   IX,COUNT            ;debut table variables 8 bits
                170 ;
450E  C5        180 NEWLIN: PUSH BC                 ;sauve compteur lignes
450F  2A9C45    190        LD   HL,(BUF)
4512  23        200        INC  HL                  ;HL pointe destination des
                                                     donnees
4513  AF        210        XOR  A
4514  32A345    220        LD   (REPEAT),A          ;compteur REPEAT
4517  32A545    230        LD   (LECTUR),A          ;compteur lectures
451A  32A245    240        LD   (COUNT),A           ;compteur COUNT
451D  ED5B9E45  250        LD   DE,(LIGNE)
4521  1A        260        LD   A,(DE)              ;1er octet de la ligne/dessin
4522  32A445    270        LD   (OCTREF),A          ;=octet de reference
4525  3AA645    280        LD   A,(LAR)
4528  47        290        LD   B,A                 ;nombre d'octets sur ligne
                300 ;
                310 ;etude de l'octet actuel
                320 ;
4529            330 NEWOCT:
4529  1A        340        LD   A,(DE)              ;octet ecran
452A  DDBE02    350        CP   (IX+2)              ;=octet reference ?
452D  C23345    360        JP   NZ,OCTSUI           ;non:octet suivant.
4530  DD3401    370        INC  (IX+1)              ;repeat=repeat+1
4533  13        380 OCTSUI: INC  DE                 ;avance dans ligne ecran
4534  78        390        LD   A,B                 ;compteur octets
4535  FE01      400        CP   1                   ;dernier octet ?
4537  CA4145    410        JP   Z,COMPAC            ;oui:compacter
453A  1A        420        LD   A,(DE)              ;prend l'octet dessin
453B  DDBE02    430        CP   (IX+2)              ;=octet ref ?
453E  CA5C45    440        JP   Z,FINOCT            ;oui:continuer boucle
                450 ;
                460 ;compactage des octets
                470 ;
4541  3AA345    480 COMPAC: LD   A,(REPEAT)          ;repeat
4544  77        490        LD   (HL),A              ;place dans buffer
4545  23        500        INC  HL                  ;avance buffer
4546  3AA445    510        LD   A,(OCTREF)          ;octet ref
4549  77        520        LD   (HL),A              ;place dans buffer
454A  23        530        INC  HL                  ;avance buffer
454B  1A        540        LD   A,(DE)              ;octet ecran
454C  32A445    550        LD   (OCTREF),A          ;nouvelle reference
454F  DD3403    560        INC  (IX+3)              ;lectures=lectures+1
```

```
4552 DD3400     570         INC  (IX+0)
4555 DD3400     580         INC  (IX+0)             ;count=count+2
4558 AF         590         XOR  A                  ;A=0
4559 32A345     600         LD   (REPEAT),A         ;repeat=0
                610 ;
455C 10CB       620 FINOCT: DJNZ NEWOCT             ;suite etude ligne
                630 ;
                640 ;fin de la ligne. RAJ compteurs et pointeurs
                650 ;
455E 229A45     660         LD   (BUFAC),HL         ;sauve valeur fin BUFAC
4561 2A9C45     670         LD   HL,(BUF)           ;debut bufac
4564 3AA545     680         LD   A,(LECTUR)         ;nombre de lectures
4567 CBFF       690         SET  7,A                ;compacte, par defaut
4569 77         700         LD   (HL),A             ;dans codage de ligne
456A 3AA245     710         LD   A,(COUNT)          ;longueur compactage
456D DDBE04     720         CP   (IX+4)             ;compare a LAR
4570 DA8545     730         JP   C,FINLIN           ;ok pour compactage
                740 ;
                750 ;ne pas compacter, ce n'est pas interressant.
                760 ;
4573 3AA645     770         LD   A,(LAR)            ;nombre d'octets
4576 77         780         LD   (HL),A             ;b7=0,non compacte.
4577 23         790         INC  HL
4578 EB         800         EX   DE,HL              ;DE pointe datas dans buffer
4579 2A9E45     810         LD   HL,(LIGNE)         ;debut de la ligne
457C 4F         820         LD   C,A
457D 0600       830         LD   B,0                ;BC=LAR=nombre d'octets
457F EDB0       840         LDIR                    ;transfert dans buffer
4581 ED539A45   850         LD   (BUFAC),DE         ;fin de ligne en buffer
                860 ;
4585 2A9A45     870 FINLIN: LD   HL,(BUFAC)
4588 229C45     880         LD   (BUF),HL           ;RAJ pointeur buffer
458B 2A9E45     890         LD   HL,(LIGNE)
458E CD26BC     900         CALL #BC26              ;passe ligne plus bas
4591 229E45     910         LD   (LIGNE),HL
4594 C1         920         POP  BC                 ;recupere compteur lignes
4595 05         930         DEC  B                  ;NEWLIN est trop eloigne pour
                                                     djnz
4596 C20E45     940         JP   NZ,NEWLIN          ;suite dessin
4599 C9         950         RET
                960 ;
                970 ;variables
                980 ;
459A 0000       990 BUFAC:  DEFW 0
459C 0000      1000 BUF:    DEFW 0
459E 0000      1010 LIGNE:  DEFW 0
45A0 0000      1020 ECRAN:  DEFW 0
45A2 00        1030 COUNT:  DEFB 0
45A3 00        1040 REPEAT: DEFB 0
```

```
45A4  00        1050 OCTREF: DEFB 0
45A5  00        1060 LECTUR: DEFB 0
45A6  00        1070 LAR:    DEFB 0
45A7  00        1080 HAU:    DEFB 0

Pass 2 errors: 00
```

Le programme Basic 5.1 met en application la routine.

```
10 '*********************
20 '** Programme 5.1   **
30 '*********************
40 '
50 'compactage d'un objet graphique
60 'programme 5.1
70 '
80 MEMORY &2FFF
90 DEFINT a-z
100 ad=&4500:lign=200
110 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 300
120 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
130 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
140 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
150 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
160 lign=lign+10:GOTO 110
170 '
180 DATA 2AA045229E453AA74547DD21A245C52A, 1621
190 DATA 9C4523AF32A34532A54532A245ED5B9E, 1768
200 DATA 451A32A4453AA645471ADDBE02C23345, 1495
210 DATA DD34011378FE01CA41451ADDBE02CA5C, 1737
220 DATA 453AA34577233AA44577231A32A445DD, 1488
230 DATA 3403DD3400DD3400AF32A34510CB229A, 1465
240 DATA 452A9C453AA545CBFF773AA245DDBE04, 1909
250 DATA DA85453AA6457723EB2A9E454F0600ED, 1693
260 DATA B0ED539A452A9A45229C452A9E45CD26, 1755
270 DATA BC229E45C105C20E45C9, 1125
280 DATA "fin"
290 '
300 MODE 0:INK 0,0:INK 1,10:INK 2,15:INK 3,20:IN
   K 4,17:INK 5,26
310 READ larg,haut
320 FOR h=1 TO haut
330 FOR l=1 TO larg
340 READ colo:PLOT 8+(l-1)*4,396-(h-1)*2,colo
350 NEXT
360 NEXT
370 '
380 DATA 24,26
390 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0
   ,0,0,0,0
400 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,0,0,0,0
   ,0,0,0,0
```

```
410 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,0
   ,0,0,0,0
420 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,0
   ,0,0,0,0
430 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,0,0
   ,0,0,0,0
440 DATA 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,0,0
   ,0,0,0,0
450 DATA 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,0,0,0,0
460 DATA 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,0,0,0,0
470 DATA 0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,0,0,0,0
480 DATA 0,0,0,0,3,3,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
   ,0,0,0,0
490 DATA 0,0,3,3,3,3,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
   ,3,3,0,0
500 DATA 0,3,3,3,4,4,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4
   ,4,3,3,0
510 DATA 3,3,3,4,4,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,4,4,3,3
520 DATA 3,3,4,4,4,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,0,4,4,3
530 DATA 3,4,4,4,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,4,4,4,3
540 DATA 3,3,4,4,4,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0
   ,4,4,4,3
550 DATA 0,3,3,4,4,4,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4
   ,4,4,3,3
560 DATA 0,3,3,3,4,4,4,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,4,4
   ,4,3,3,3
570 DATA 0,0,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
   ,3,3,3,0
580 DATA 0,0,0,0,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3
   ,3,3,0,0
590 DATA 0,0,0,0,0,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
   ,3,0,0,0
600 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,0
   ,0,0,0,0
610 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,0,0
   ,0,0,0,0
620 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,0,0,0
   ,0,0,0,0
630 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,0,0,0,0
   ,0,0,0,0
640 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,0,0,0,0,0
   ,0,0,0,0
650 '
660 LOCATE 10,10
670 hau=28:lar=14
680 POKE &45A0,0:POKE &45A1,&C0:'param. adresse
   ecran
690 POKE &45A7,hau:'                Param hauteur
700 POKE &45A6,lar:'              param largeur
710 POKE &459C,0:POKE &459D,&30:'adresse buffer
   dest.
720 CALL &4500:'                     compactage
730 PRINT"Une touche pour":PRINT"continuer ..."
740 WHILE INKEY$="":WEND
750 '
```

```
760 'Affichage buffer compacte
770 '
780 MODE 2:INK 1,24:ad=&3000:'          debut buf
    fer
790 FOR i=1 TO hau:'                     nombre d
    e lignes
800 PRINT HEX$(PEEK(AD),2)":";:'         octet de
    codage
810 IF (PEEK(ad)AND 128)=128 THEN 910:'si oui,co
    mpacte
820 '
830 'affichage ligne non compactee
840 '
850 AD=AD+1:FOR j=1 TO PEEK(ad-1):'      nombre d'
    octets
860 PRINT HEX$(PEEK(ad),2)"-";:ad=ad+1
870 NEXT:PRINT:GOTO 940
880 '
890 'affichage ligne compactee
900 '
910 ad=ad+1:FOR j=1 TO PEEK(ad-1)-128' nombre d'
    octets
920 PRINT HEX$(PEEK(ad),2)"+"HEX$(PEEK(ad+1),2)"
    ";
930 ad=ad+2:NEXT:PRINT
940 NEXT:PRINT "BUFFER COMPACTE :"AD-&3000:PRINT
    "DESSIN ORIGINAL :"hau*lar
950 SAVE"dessins.cmp",b,&3000,ad-&3000
```

Il dessine une planète dotée d'un anneau, et compacte cet objet en mémoire. Les données affichées ensuite sont celles de l'objet compacté. Le premier octet de chaque ligne est l'octet préliminaire. S'il est supérieur à $80 compris, la ligne est compactée ; sont alors affichés les couples d'octets de la ligne. Sinon, tous les octets sont présentés en chaîne, la ligne n'étant pas compactée. Enfin, le programme sauve l'objet compacté dans le fichier DESSINS.CMP et affiche le gain d'octets obtenu.

DÉCOMPACTAGE

Il nous faut maintenant réaliser la routine inverse, qui affichera un objet d'après son image compactée en mémoire.

La logique de la procédure est plus simple que la précédente. En effet, au début de la ligne, nous savons si celle-ci est compactée ou non. Ce n'était pas le cas : nous ne savions pas, lors du codage, si le compactage d'une ligne était intéressant ou non, et il fallait le tester. Ici, la démarche à suivre est très compréhensible :

- ☐ initialiser le pointeur écran (destination) ;
- ☐ initialiser le pointeur objet (origine) ;

□ pour HAU lignes :
- si bit 7 de l'octet préliminaire =1 :
  - remettre ce bit à zéro pour voir le nombre de couples à lire ;
  - pour ce nombre de couples :
    nombre d'octets=1er octet du couple ;
    contenu=2e octet du couple ;
    copier N fois le contenu dans l'écran ;
    passer au couple suivant de l'origine ;
  - fin boucle sur nombre de couples.
- sinon, bit7=0, la ligne n'est pas compactée :
  - nombre d'octets=octet préliminaire ;
  - transférer directement ces octets à l'écran ;
- passer à la ligne suivante de l'écran.

□ fin boucle sur les lignes.

Le programme assembleur 5.2 est la traduction en langage machine de cet algorithme simple. Sa compréhension ne pose pas de problème particulier.

```
                    10 ;
                    20 ;Programme de decompactage graphique
                    30 ;utilise le format genere par programme compacteur
                    40 ;programme 5.2
                    50 ;
4600                60          ORG  #4600
                    70 ;
                    80 ; ENTREES :
                    90 ; TABLE = table a afficher
                   100 ; ECRAN = debut ou l'on doit afficher
                   110 ; HAU   = nombre de lignes du dessin
                   120 ;
4600  2A4146      130 ENTREE: LD   HL,(ECRAN)
4603  224346      140         LD   (LIGNE),HL
4606  ED5B4546    150         LD   DE,(TABLE)
                   160 ;
                   170 ;mise en place boucle ligne
                   180 ;
460A  3A4746      190         LD   A,(HAU)
460D  47          200         LD   B,A                ;nombre de lignes
                   210 ;
460E  C5          220 BOU1:   PUSH BC                 ;sauve compteur de lignes
460F  1A          230         LD   A,(DE)
4610  CB7F        240         BIT  7,A                ;compactee ?
4612  C22046      250         JP   NZ,DECOMP          ;il faut decompacter la ligne
                   260 ;
                   270 ; si on arrive ici 1er octet <> 00 donc table non compactee
                   280 ; on fait donc un transfert direct d'octets
                   290 ;
```

```
4615             300 NOCOMP:
4615 4F          310         LD   C,A              ;nombre octets a copier
4616 0600        320         LD   B,0              ;passe dans BC
                 330 ;HL pointe deja sur l'ecran
4618 13          340         INC  DE               ;DE sur les donnees de la ligne
4619 EB          350         EX   DE,HL            ;pour utiliser LDIR
461A EDB0        360         LDIR                  ;transfert du bloc de donnees
461C EB          370         EX   DE,HL            ;RAJ DE=pointeur buffer
461D C33446      380         JP   FINLIN           ;suite boucle lignes
                 390 ;
                 400 ; sous programme traitant les donnees compactees
                 410 ;
4620 CBBF        420 DECOMP: RES  7,A              ;nombre de couple de valeurs
4622 47          430         LD   B,A              ;compteur DJNZ
4623 13          440         INC  DE               ;avancer sur bloc de donnees
4624             450 BOU2:
4624 C5          460         PUSH BC               ;sauver compteur lectures
4625 1A          470         LD   A,(DE)           ;repeat
4626 47          480         LD   B,A              ;dans B pour djnz
4627 13          490         INC  DE               ;
4628 1A          500         LD   A,(DE)           ;valeur de l'octet
4629 13          510         INC  DE               ;avance pour donnee suivante
462A 77          520 COPIE:  LD   (HL),A           ;copie sur l'ecran
462B 23          530         INC  HL
462C 10FC        540         DJNZ COPIE
462E C1          550         POP  BC               ;recupere compteur lectures
462F 10F3        560         DJNZ BOU2             ;suite de la ligne
4631 C33446      570         JP   FINLIN           ;fin du travail
                 580 ;
                 590 ; sous prog de sortie qui recupere les parametres et qui rend
                 600 ; la main a l'appelant
                 610 ;
4634             620 FINLIN:
4634 C1          630         POP  BC               ;recupere compteur de lignes
4635 2A4346      640         LD   HL,(LIGNE)       ;retour debut ligne ecran
4638 CD26BC      650         CALL #BC26            ;passe ligne en dessous
463B 224346      660         LD   (LIGNE),HL
463E 10CE        670         DJNZ BOU1             ;ligne suivante
                 680 ;
4640 C9          690         RET
                 700 ;
                 710 ;variables du programme
                 720 ;
4641 0000        730 ECRAN:  DEFW 0
4643 0000        740 LIGNE:  DEFW 0
4645 0000        750 TABLE:  DEFW 0
4647 00          760 HAU:    DEFB 0

Pass 2 errors: 00
```

Seule l'instruction "RES 7,A" n'a pas encore été décrite. Son rôle est de remettre à zéro un bit. Ici, il s'agit du bit 7 (le plus à gauche) du registre A.

Enfin, ultime remarque, vous pouvez constater que la routine utilise très peu de variables système. Cela est dû à la simplicité de l'algorithme : il y a suffisamment peu de données à manipuler pour qu'aucun conflit de registre ne se pose.

Le programme Basic 5.2 propose la mise en œuvre de la routine. Il utilise le fichier DESSINS.CMP créé par le programme 5.1. Ce fichier contient l'image compactée de la planète.

```
10 '**********************
20 '** Programme 5.2  **
30 '**********************
40 '
50 'decompactage d'un objet graphique
60 'programme 5.2
70 '
80 MEMORY &2FFF
90 ad=&4600:lign=200
100 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 240
110 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
120 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
130 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
140 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
150 lign=lign+10:GOTO 100
160 '
170 DATA 2A4146224346ED5B45463A474647C51A, 1308
180 DATA CB7FC220464F0600013EBEDB0EBC33446, 1930
190 DATA CBBF4713C51A47131A13772310FCC110, 1473
200 DATA F3C33446C12A4346CD26BC22434610CE, 1756
210 DATA C9, 201
220 DATA "fin"
230 '
240 '
250 MODE 0:MEMORY &2FFF:LOAD"dessins.cmp",&3000
260 hau=28
270 INK 0,0:INK 1,10:INK 2,15:INK 3,20:INK 4,7
280 POKE &4645,0:POKE &4646,&30:'buffer origine
290 POKE &4647,hau:'                nombre de ligne
   s
300 i=0:ad=49232:WHILE i<80:ad=ad-1:i=i+1
310 POKE &4641,ad-256*INT(ad/256):POKE &4642,INT
   (ad/256)
```

```
320 FOR k=1 TO 20:NEXT
330 CALL &4600:'                    affichage decom
   pacte
340 WEND
350 LOCATE 1,15
```

Bien évidemment, la routine 5.2 ainsi réalisée ne peut traiter que des images compactées par la routine 5.1. Une remarque s'impose : son efficacité est proportionnelle à la quantité de motifs horizontaux uniformes présents dans le dessin. Si celui-ci comporte principalement des motifs verticaux, il vaut mieux le coder simplement (avec les routines du chapitre 4), ou, mieux, réaliser un compacteur travaillant par colonne plutôt que par ligne. Ce n'est pas excessivement compliqué si vous avez correctement assimilé le fonctionnement de ce chapitre : seule la progression sur l'écran change, les principes de codage et de traitement restant valables. Cela constitue un excellent exercice que nous vous laisserons, pour une fois, affronter.

DÉPLACEMENTS PAR CALCUL D'ADRESSES | 6

GESTION DU JOYSTICK

Lors des deux chapitres précédents, vous avez pu remarquer que le déplacement des objets s'obtenait facilement en modifiant l'adresse de localisation sur l'écran. En l'occurrence, en ajoutant 1, il se produisait un mouvement vers la droite, et vers la gauche pour −1.

Les déplacements horizontaux sont simples, mais tout change lorsque nous nous penchons sur le problème des mouvements verticaux. En effet, le déplacement d'une ligne vers le haut ou vers le bas n'est pas immédiat. La structure de la mémoire écran s'oppose à tout calcul simple. Nous allons donc réaliser une routine qui, suivant l'état du joystick, modifiera correctement l'adresse de destination en mémoire écran.

Examinons tout d'abord la gestion du joystick. Celle-ci est grandement facilitée par la présence d'une routine système dont le vecteur est placé en $BB24. L'appel de cette routine range l'état du Joystick 0 dans le registre A, de la façon suivante : bit 3 positionné à 1 si action du joueur vers la droite, bit 2 si vers la gauche, bit 1 si vers le bas, et bit 0 si vers le haut. Notons également les bits 4 et 5 restituant de façon similaire l'état des deux boutons de tir.

Les combinaisons de bits sont bien sûr possibles : si le mouvement choisi est en diagonale vers la gauche en haut, les bits 0 et 2 seront tous deux positionnés. On obtient donc 16 valeurs grâce à ces quatre bits, provoquant un mouvement bien précis. Le tableau ci-dessous résume ces valeurs.

b3b2b1b0	Valeur DEC/HEX		Mouvement correspondant	
0 0 0 0	0/$00		−−	
0 0 0 1	1/$01		vers haut	
0 0 1 0	2/$02		vers bas	
0 0 1 1	3/$03	*	−−	
0 1 0 0	4/$04		vers gauche	
0 1 0 1	5/$05		vers gauche+haut	(DIAG1)
0 1 1 0	6/$06		vers gauche+bas	(DIAG2)
0 1 1 1	7/$07	*	vers gauche	
1 0 0 0	8/$08		vers droite	
1 0 0 1	9/$09		vers droite+haut	(DIAG3)
1 0 1 0	10/$0A		vers droite+bas	(DIAG4)
1 0 1 1	11/$0B	*	vers droite	
1 1 0 0	12/$0C	*	−−	
1 1 0 1	13/$0D	*	vers haut	
1 1 1 0	14/$0E	*	vers bas	
1 1 1 1	15/$0F	*	−−	

Toutefois, certaines valeurs ne correspondent à aucune réalité physique : pour produire par exemple la valeur 7, il faudrait placer le manche à la fois vers la gauche, le haut et le bas. Les valeurs ainsi inutiles sont marquées d'une étoile dans le tableau.

Il est cependant plus simple de traiter l'état du joystick par l'intermédiaire d'une table contenant ces 16 valeurs. En effet, on peut placer dans une table une adresse de routine associée à chaque code joystick. Les routines seraient les suivantes :

Valeur	Routine	Mouvement correspondant
0	NOP	routine ne faisant rien du tout
1	HAUT	déplacement vers le haut
2	BAS	déplacement vers le bas
3	NOP	rien du tout
4	GAUCHE	vers la gauche
5	DIAG1	vers la gauche et en haut
6	DIAG2	vers la gauche et en bas
7	GAUCHE	vers la gauche
8	DROITE	vers la droite
9	DIAG3	vers la droite et en haut
10	DIAG4	vers la droite et en bas
11	DROITE	vers la droite
12	NOP	rien
13	GAUCHE	vers la gauche
14	DROITE	vers la droite
15	NOP	rien

Si nous plaçons les adresses de chacune de ces routines dans la table (2 octets par adresse), l'adresse écran originale dans HL (à modifier si le joystick indique un déplacement) et le code joystick dans A, nous pouvons sauter à la routine voulue par la séquence suivante :

```
AND   $0F     : ceci permet de ne garder que les quatre bits de
                droite du code joystick, et d'obtenir la valeur
                entre 0 et 15 ;
RLA           : ceci décale A vers la gauche d'un bit, recopiant
                le Carry dans le bit 0. Ce dernier vaut zéro car le
                AND précédent positionne toujours le Carry à
                zéro. RLA est donc alors équivalent à une multi-
                plication par 2 du registre A. Ceci donne la
                position relative de l'adresse de notre routine
                par rapport au premier octet de la table. Si le
                code joystick était 0, nous obtenons 0. Si c'était
                3, le résultat est 6 (l'adresse à récupérer occupe
                alors les 6e et 7e octets de la table) ;
```

```
LD    E,A
LD    D,0        : ceci place le résultat précédent dans le registre
                   DE afin de pouvoir l'additionner facilement à
                   l'adresse de début de la table ;
LD    IX,TABLE   : on place dans le registre 16 bits IX l'adresse de
                   début de la table ;
ADD   IX,DE      : on obtient ici l'adresse où se situe l'adresse de la
                   routine voulue. Il faut encore la récupérer ;
LD    E,(IX+0)
LD    D,(IX+1)   : ce qui est fait : l'adresse de la routine se trouve
                   dans DE ;
PUSH  DE
POP   IX         : on la passe à IX (car l'instruction JP (DE) n'existe
                   pas) ;
JP    (IX)       : et on saute enfin à la routine, l'adresse écran
                   originale étant toujours dans HL.
```

DÉPLACEMENTS PAR CALCUL D'ADRESSES

Il nous reste enfin à programmer chacune des routines de mouvement. Les diagonales sont les plus simples, par exemple, DIAG1 sera constituée comme suit :

```
DIAG1: CALL GAUCHE
       JP   HAUT
```

Il s'agit d'une simple décomposition en deux mouvements linéaires.

Les déplacements horizontaux ne posent pas de problèmes non plus, excepté celui des bords de l'écran. En effet, un déplacement vers la gauche à partir du bord gauche place la nouvelle position à droite, 8 lignes plus haut. Il n'existe malheureusement pas de moyen simple d'éviter cela, sinon en mémorisant la position horizontale en plus de la position écran. Il faut alors vérifier que la position reste entre 0 et 79 (ou $00 et $4F). Si ce n'est pas le cas, on peut ou bien inhiber le mouvement (les bords horizontaux sont infranchissables, ou bien intervertir la position (les bords sont cycliques).

Ce test est à effectuer en plus dans les routines GAUCHE et DROITE. Nous n'allons pas les effectuer. En revanche, nous reviendrons sur le problème lors du chapitre 8, lorsque nous mettrons en place un système de coordonnées. GAUCHE et DROITE sont donc simplement constitués d'une instruction DEC HL ou INC HL suivie d'un RET.

Les choses perdent leur aspect simpliste pour HAUT et BAS. La solution simple est d'appeler les routines systèmes $BC26 et $BC29. Une autre solution, plus rapide et plus élégante, est d'étudier la structure écran pour trouver un équivalent. Un déplacement vers le bas est assez simple, nous l'avons d'ailleurs déjà évoqué. Il suffit en effet d'ajouter $800 à l'adresse. Si l'addition 16 bits provoque un Carry, alors il faut rajouter $C050. La programmation est la suivante, HL contenant l'adresse :

```
HAUT : LD   DE, $800
       ADD  HL,DE : première addition
       RET  NC    : pas de Carry : le travail est fini
       LD   DE,$C050
       ADD  HL,DE : seconde addition
       RET
```

L'explication de ce calcul est plus simple qu'il n'y paraît. Le positionnement du Carry se produit lorsque le résultat de l'addition dépasse $FFFF, c'est-à-dire le bout de la mémoire écran. C'est justement ce qui permet de distinguer les sauts de ligne spéciaux des autres. Et dans ce cas, il suffit d'ajouter $C050 pour obtenir la bonne adresse.

Pour un déplacement vers le bas, la logique est la même, bien que la programmation soit un petit peu moins simple. Il suffit de retrancher $800. Si l'adresse obtenue dépasse le début de la mémoire écran (c'est-à-dire qu'elle se situe avant celui-ci), alors on retranche également $C050. C'est exactement l'opération inverse de la précédente. Mais un problème se pose : le début de l'écran se situe en $C000. Pour savoir si l'adresse obtenue se situe avant ou après, il est donc impossible de tester le Carry. Celui-ci ne sera pas spécialement positionné si l'addition produit un nombre entre $0000 et $BFFF. Par contre, nous pouvons tester le poids fort de l'adresse. S'il est compris entre $C0 et $FF (bornes incluses), alors l'adresse est toujours dans l'écran. Sinon, il faut retrancher $C050.

Par commodité, nous n'allons pas utiliser la soustraction 16 bits. En effet, seul SBC existe, et il faut donc remettre le Carry à zéro avant chaque soustraction. Nous pouvons par contre ajouter le complément à 1, ce qui revient au même. Voici le programme correspondant :

```
BAS : LD   DE,$F800
      ADD  HL,DE : équivaut à soustraire $800
      LD   A,H   : on place le poids fort dans A
      CP   $C0   : comparer
      RET  NC    : le poids fort est supérieur ou égal à $C0 et
                   inférieur à $FF, donc l'adresse est bien dans
                   l'écran, le travail est fini.
      LD   DE,$3BFO
      ADD  HL,DE : équivaut à soustraire $C050.
      RET
```

CONSÉQUENCES DE LA STRUCTURE DE LA MÉMOIRE ÉCRAN

Nous possédons tous les éléments pour réaliser la routine complète. Le programme 6.1 en assembleur les résume. Le programme 6.2 en Basic est une application de cette routine, basée sur le programme 4.4 et permettant le déplacement, grâce au joystick, du petit module extraterrestre du chapitre 4. Tous les mouvements sont autorisés, et cela sans gestion complexe de POKEs au niveau du Basic. Notez que ce programme utilise le fichier DESSINS.BIN créé au chapitre 4 (par le programme 4.3), ainsi que la routine 4.1 de restitution d'objet.

```
                    10 ;
                    20 ;Programme de deplacement par joystick
                    30 ;programme 6.1
                    40 ;Entree:
                    50 ;        la variable ECRAN contient l'adresse ecran
                    60 ;           a recalculer en fonction de l'etat du joystick
                    70 ;
45A0                80 ECRAN:  EQU  #45A0
                    90 ;
4C00               100         ORG  #4C00
4C00  CD24BB       110         CALL #BB24          ;get joystick state
4C03  2AA045       120         LD   HL,(ECRAN)
4C06  CD0D4C       130         CALL DEPLAC
4C09  22A045       140         LD   (ECRAN),HL
4C0C  C9           150         RET
                   160 ;
4C0D  E60F         170 DEPLAC: AND  #0F            ;garde 4 bits de droite
4C0F  17           180         RLA                 ;multiplie par deux
4C10  5F           190         LD   E,A
4C11  1600         200         LD   D,0            ;transfert de l'offset 16 bits
                                                    dans DE
4C13  DD21244C     210         LD   IX,TABLE
4C17  DD19         220         ADD  IX,DE          ;calcul localisation de
                                                    l'adresse de saut
4C19  DD5E00       230         LD   E,(IX+0)
4C1C  DD5601       240         LD   D,(IX+1)       ;recupere adresse de saut
                                                    dans DE
4C1F  D5           250         PUSH DE
4C20  DDE1         260         POP  IX             ;transfert dans IX
4C22  DDE9         270         JP   (IX)           ;et saut a la routine
                   280 ;
                   290 ;la table de saut
                   300 ;
```

```
4C24  774C      310 TABLE:  DEFW NOP
4C26  4E4C      320         DEFW HAUT
4C28  444C      330         DEFW BAS
4C2A  774C      340         DEFW NOP
4C2C  5B4C      350         DEFW GAUCHE
4C2E  5F4C      360         DEFW DIAG1
4C30  654C      370         DEFW DIAG2
4C32  5B4C      380         DEFW GAUCHE
4C34  5D4C      390         DEFW DROITE
4C36  6B4C      400         DEFW DIAG3
4C38  714C      410         DEFW DIAG4
4C3A  5D4C      420         DEFW DROITE
4C3C  774C      430         DEFW NOP
4C3E  4E4C      440         DEFW HAUT
4C40  444C      450         DEFW BAS
4C42  774C      460         DEFW NOP
                470 ;
                480 ;les quatres deplacements elementaires
                490 ;
4C44  110008    500 BAS:    LD   DE,#800
4C47  19        510         ADD  HL,DE
4C48  D0        520         RET  NC                 ;toujours dans l'ecran
4C49  1150C0    530         LD   DE,#C050
4C4C  19        540         ADD  HL,DE
4C4D  C9        550         RET
                560 ;
4C4E  1100F8    570 HAUT:   LD   DE,#F800
4C51  19        580         ADD  HL,DE
4C52  7C        590         LD   A,H
4C53  FEC0      600         CP   #C0
4C55  D0        610         RET  NC                 ;toujours dans l'ecran
4C56  11B03F    620         LD   DE,#3FB0
4C59  19        630         ADD  HL,DE
4C5A  C9        640         RET
                650 ;
4C5B  2B        660 GAUCHE: DEC  HL
4C5C  C9        670         RET
                680 ;
4C5D  23        690 DROITE: INC  HL
4C5E  C9        700         RET
                710 ;
                720 ;les quatres diagonales
                730 ;
4C5F  CD5B4C    740 DIAG1:  CALL GAUCHE
4C62  C34E4C    750         JP   HAUT
                760 ;
4C65  CD5B4C    770 DIAG2:  CALL GAUCHE
4C68  C3444C    780         JP   BAS
                790 ;
```

```
4C6B  CD5D4C     800 DIAG3:  CALL DROITE
4C6E  C34E4C     810         JP   HAUT
                 820 ;
4C71  CD5D4C     830 DIAG4:  CALL DROITE
4C74  C3444C     840         JP   BAS
                 850 ;
                 860 ;RIEN !
                 870 ;
4C77  C9         880 NOP:    RET

Pass 2 errors: 00
```

```
10 '**********************
20 '** Programme 6.2  **
30 '**********************
40 '
50 'deplacement d'un objet en plusieurs phases
60 'd'apres le codage effectue par programme 4.3
70 'aux adresses $2fff et suite.
80 'application des routines 6.1 et 4.1
90 '
100 MEMORY &2FFF
110 ad=&4700:lign=200
120 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 230
130 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
140 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
150 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
160 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
170 lign=lign+10:GOTO 120
180 '
190 DATA ED5BA0452A9C453AA74547C5D53AA645, 1892
200 DATA 4F0600EDB0EBE1CD26BCEBC110EDC9, 2271
210 DATA "fin"
220 '
230 ad=&4C00:lign=310
240 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 400
250 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
260 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
270 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
280 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
290 lign=lign+10:GOTO 240
300 '
310 DATA CD24BB2AA045CD0D4C22A045C9E60F17, 1725
320 DATA 5F1600DD21244CDD19DD5E00DD5601D5, 1565
```

```
330 DATA DDE1DDE9774C4E4C444C774C5B4C5F4C, 1926
340 DATA 654C5B4C5D4C6B4C714C5D4C774C4E4C, 1403
350 DATA 444C774C11000819D01150C019C91100, 1129
360 DATA F8197CFEC0D011B03F19C92BC923C9CD, 2218
370 DATA 5B4CC34E4CCD5B4CC3444CCD5D4CC34E, 1874
380 DATA 4CCD5D4CC3444CC9, 990
390 DATA "fin"
400 MODE 0
410 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
420 FOR I=0 TO 15
430 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJO[JXSDZQ",I+1,1))-65
440 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJR[JXSRYQ",I+1,1))-6
   5 pour monochrome
450 NEXT
460 ecr=50032
470 POKE &45A0,ecr-256*INT(ecr/256):POKE &45A1,I
   NT(ecr/256)
480 POKE &45A6,7:'                    largeur en oc
   tets
490 POKE &45A7,10:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
500 LOAD"dessins",&3000
510 FOR phase=1 TO 6
520 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(7*10)
530 NEXT
540 '
550 FOR phase=1 TO 6
560 POKE &459C,buf(phase)-256*INT(buf(phase)/256
   ):POKE &459D,INT(buf(phase)/256)
570 FOR k=1 TO 4
580 CALL &4C00
590 CALL &4700
600 FOR i=1 TO 10:NEXT
610 NEXT
620 NEXT
630 GOTO 550
```

Modifications de 6.2 pour 6.2b

```
460 ecr=50032
480 POKE &45A6,13:'                    largeur en o
   ctets
490 POKE &45A7,33:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
500 LOAD"dessinsB",&3000
520 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(13*33)
```

Modifications de 6.2 pour 6.2c

```
460 ecr=59104
480 POKE &45A6,21:'                    largeur en o
   ctets
490 POKE &45A7,19:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
500 LOAD"dessinsC",&3000
520 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(21*19)
```

Vous remarquerez un défaut du programme : lorsque le module disparaît ou apparaît par le haut de l'écran, il laisse une trace de son passage. D'autre part, les deux lignes extrêmes (le haut de l'écran et le bas) ne semblent pas correspondre. Ceci est dû aux 384 octets inutilisés de la mémoire écran. En effet, la dernière ligne de l'écran est située à l'adresse $FF80. Si nous descendons d'une ligne par notre routine de calcul, nous obtenons $FF80+$0800 soit $0780, avec positionnement du Carry. L'addition supplémentaire de $C050 donne finalement $C7D0. Or, ce n'est pas du tout l'adresse du début de la première ligne. Pour l'expliquer il faut se pencher sur les octets inemployés de la mémoire écran. En effet, celle-ci contient 200 lignes de 80 octets. Nous avons donc 16 000 octets utilisés pour l'écran. Mais 16 Ko forment 16 384 octets. Il reste donc 384 octets inutilisés. Si l'on respecte la logique de l'entrelacement des lignes, ces 384 octets correspondent, par blocs de 48 octets, à une 201e, 202e et jusqu'à une 208e ligne situées hors de l'écran. Mais ces pseudo-lignes ne contenant que 48 octets faussent les calculs si l'on s'y aventure. Une vraie ligne contient 80 octets. Voilà pourquoi un objet partant vers le bas de l'écran disparaît sur 8 lignes imaginaires, avant de réapparaître en haut de l'écran, un peu plus à gauche. C'est aussi la raison pour laquelle il laisse un trait lors de son passage.

Ces défauts ne sont pas faciles à corriger pour l'instant. Nous en viendrons facilement à bout dans le chapitre 8 en utilisant un système de coordonnées et en interdisant les sorties d'écran.

GESTION DES OBJETS SUR UN DÉCOR | 7

PROBLÈMES DE DÉPLACEMENT

Toutes les routines que nous avons réalisées jusqu'à présent permettent d'afficher des objets sans tenir compte de ce qui se trouve déjà sur l'écran. Cela interdit la gestion d'un décor intégré à l'action. Il faut donc revoir intégralement le principe d'affichage si nous voulons implémenter une telle possibilité.

Plusieurs solutions s'offrent au programmeur désirant intégrer un décor. Nous verrons dans le chapitre 8 comment interdire aux objets mobiles l'accès à une zone de l'écran. On peut utiliser cette solution pour placer un décor sur l'écran et interdire tout déplacement sur la surface qu'il occupe. De cette façon, tout objet pourra se déplacer simplement (avec les routines du chapitre 4). Mais la partie opérationnelle de l'écran devra être intégralement couleur de fond. Les collisions entre objets risquent également de poser quelques problèmes. La seule solution semble donc d'autoriser les déplacements sur le fond de l'écran.

Le plus gros problème posé est alors le suivant : sachant que l'objet occupe un rectangle sur l'écran et qu'il va écraser totalement le contenu de ce rectangle, comment faire pour le restituer lorsque l'objet se déplacera à nouveau ?



Schéma 7.1 *Problème d'écrasement de décor.*

Il existe un grand nombre de solutions, et nous allons en étudier deux : le mode XOR et la gestion de transparence.

LE MODE XOR

XOR binaire

Le mode XOR est une astuce très utilisée depuis quelque temps dans les jeux. Il allie une grande facilité d'utilisation à une rapidité de traitement inégalable. Mais, bien évidemment, il possède un gros défaut : il ne conserve pas les couleurs originales de l'objet affiché et du décor lorsque ceux-ci se superposent.

Le principe de fonctionnement du mode XOR est basé sur l'opération binaire du même nom. Le résultat d'un XOR sur deux bits est le suivant : si les deux bits sont identiques, on obtient 0. S'ils sont différents, le résultat est 1. Cette opération a une particularité : (A XOR B) XOR B donne A. En effet, si le bit original est 0, XOR 0 ne change pas son état et XOR 1 l'inverse. Un second XOR redonne 0. Si le bit original est 1, deux XOR successifs donnent également 1.

Cette particularité est le fondement du mode graphique XOR. Chaque octet de l'objet à placer est composé auparavant avec le contenu de l'écran qu'il va écraser. Puis, lorsqu'un déplacement intervient, on redessine de nouveau l'objet de la même manière avant de le déplacer. Cela constitue, sur 8 bits, l'opération (ECRAN XOR OBJET) XOR OBJET, dont le résultat est ECRAN. Sans aucune sauvegarde de l'écran, nous récupérons donc le contenu initial de celui-ci, simplement en dessinant deux fois l'objet à son emplacement.

La routine de dessin en mode XOR sera quasiment identique à celle du chapitre 4, excepté la copie d'une ligne qui se fera octet par octet, en composant chacun d'entre eux avec le contenu de l'écran par l'opération XOR.

Restitution d'objet en mode XOR

Le programme assembleur 7.1 est donc une imitation du 4.1 ; seules quelques lignes changent.

```
                10 ;
                20 ;programme de copie d'objet
                30 ;RAM->Ecran, mode XOR
                40 ;programme 7.1
                50 ;
4800            60         ORG  #4800
                70 ;
```

```
                    80 ;ENTREE: (ECRAN) adresse du coin sup.gauche
                    90 ;        (BUF)   adresse de l'image
                   100 ;        (LAR)   nombre d'octets par ligne
                   110 ;        (HAU)   nombre de lignes
                   120 ;
459C               130 BUF:    EQU  #459C
45A0               140 ECRAN:  EQU  #45A0
45A6               150 LAR:    EQU  #45A6
45A7               160 HAU:    EQU  #45A7
                   170 ;
4800  2AA045     180           LD   HL,(ECRAN)
4803  ED5B9C45   190           LD   DE,(BUF)
4807  3AA745     200           LD   A,(HAU)
480A  47         210           LD   B,A              ;compteur de lignes
                   220 ;
480B  C5         230 NEWLIN:   PUSH BC               ;sauvegarde compteur
480C  E5         240           PUSH HL               ;sauvegarde adresse ligne
480D  3AA645     250           LD   A,(LAR)
4810  47         260           LD   B,A              ;compteur du nombre d'octets
4811  1A         270 NEWOCT:   LD   A,(DE)           ;recupere octet dessin
4812  AE         280           XOR  (HL)             ;intersection avec ecran
4813  77         290           LD   (HL),A           ;et positionnement sur l'ecran
4814  23         300           INC  HL
4815  13         310           INC  DE
4816  10F9       320           DJNZ NEWOCT
4818  E1         330           POP  HL               ;ancien debut ligne
4819  CD26BC     340           CALL #BC26            ;descend d'une ligne
481C  C1         350           POP  BC
481D  10EC       360           DJNZ NEWLIN           ;ligne suivante
481F  C9         370           RET

Pass 2 errors: 00
```

L'instruction LDIR a notamment disparu au profit d'une boucle s'effectuant LAR fois. Notez également l'inversion des registres DE et HL pour le travail : en effet, avec LDIR, DE pointe la destination et il était donc intéressant de placer le pointeur écran dans ce registre. Ici, il n'en est plus question, nous pouvons donc inverser les deux pointeurs : HL pour l'écran et DE pour l'objet. Cela nous permet de réaliser le XOR de la façon suivante :

LD A, (DE) : chargement de l'octet dessin dans le registre A ;
XOR (HL) : XOR avec l'octet de l'écran ;
LD (HL),A : et remise en place du résultat sur l'écran.

Nous pouvions bien entendu garder l'attribution originale des registres : dans ce cas, seul "LD (HL),A" se transformait en "LD (DE),A" pour envoyer l'octet à l'écran. Mais cela aurait posé un problème pour le passage à la

ligne suivante par la routine système #BC26. Cette routine travaille en effet sur HL et non DE ; il aurait donc fallu recourir à un "EX DE,HL" après cet appel de routine, exactement comme au chapitre 4. Utiliser HL pour le pointeur écran nous permet d'éviter cette instruction perturbatrice.

Le programme Basic 7.1 est une illustration de la routine. Il déplace notre petit module extraterrestre en mode XOR.

```
10 '**********************
20 '** Programme 7.1   **
30 '**********************
40 '
50 'deplacement d'un objet en plusieurs phases e
  n mode XOR
60 '
70 MEMORY &2FFF:LOAD"prog6.iob":'voir annexe 6
80 ad=&4800:lign=160
90 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 200
100 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
110 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
120 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
130 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
140 lign=lign+10:GOTO 90
150 '
160 DATA 2AA045ED5B9C453AA74547C5E53AA645471AAE7
   7, 2298
170 DATA 231310F9E1CD26BCC110ECC9, 1621
180 DATA "fin"
190 '
200 MODE 0
210 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
220 FOR I=0 TO 15
230 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJOCJXSDZQ",I+1,1))-65
240 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJRCJXSRYQ",I+1,1))-6
   5 pour monochrome
250 NEXT
260 ecr=50032
270 POKE &45A0,ecr-256*INT(ecr/256):POKE &45A1,I
   NT(ecr/256)
280 POKE &45A6,7:'                    largeur en oc
   tets
290 POKE &45A7,10:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
300 LOAD"dessins",&3000
310 FOR phase=1 TO 6
```

```
320 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(7*10)
330 NEXT
340 '
350 FOR phase=1 TO 6
360 POKE &459C,buf(phase)-256*INT(buf(phase)/256
   ):POKE &459D,INT(buf(phase)/256)
370 FOR k=1 TO 4
380 CALL &4C00
390 CALL &4800
400 FOR i=1 TO 1:NEXT
410 CALL &4800
420 NEXT
430 NEXT
440 GOTO 350
```

Modifications de 7.1 pour 7.1b

```
260 ecr=50032
280 POKE &45A6,13:'                    largeur en o
   ctets
290 POKE &45A7,33:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
300 LOAD"dessinsB",&3000
320 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(13*33)
```

Modifications de 7.1 pour 7.1c

```
260 ecr=50032
280 POKE &45A6,21:'                    largeur en o
   ctets
290 POKE &45A7,19:'                    hauteur en n
   ombre de lignes
300 LOAD"dessinsC",&3000
320 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(21*19)
```

Vous constatez que le mode XOR ne touche effectivement pas au décor, au contraire de la routine du chapitre 4. Mais, si vous êtes attentif au déplacement, vous remarquez le défaut évoqué plus haut : lorsqu'une partie de l'objet entre en contact avec le décor, les couleurs du dessin sont étrangement modifiées. Par contre, aucune altération n'a lieu sur les parties couleur de fond, qu'il s'agisse du fond de l'écran ou des parties vides de l'objet (rappelons que celui-ci est inscrit dans un rectangle et comporte donc un certain nombre de zones couleur de fond). L'explication du phénomène est simple : alors que A XOR 0 donne toujours A, A XOR 1

donne le bit inverse de A. Nous composons le décor avec l'objet. Si l'un des deux est couleur de fond, tout se passe bien. Par contre, chaque bit à 1 de l'objet va inverser, lors du XOR, le bit correspondant du décor. Le contenu d'un octet étant constitué de masques de couleur, la composition de deux masques non nuls va produire un masque totalement différent. Par exemple, considérons ce qui arrive si nous effectuons une telle opération.

```
   11111100   (masque indiquant deux points en stylo 7 sur
              l'objet)
XOR 11000011  (deux points en stylo 9 sur l'écran)
   ----------
   00111100   ce résultat est placé dans l'écran. Or, il correspond
              à deux points en stylo 6.
```

Le mode XOR n'a heureusement que ce seul défaut. Ses avantages le rendent en effet extrêmement souple d'emploi. La plupart des jeux d'action connus et reconnus comme excellents (y compris le plus beau de tous Sorcery/Sorcery+) utilise le mode XOR. Il suffit de limiter (grâce aux techniques du chapitre 8) les zones de décor accessibles pour obtenir un résultat acceptable. Toutefois, si les couleurs sont mal choisies, il se peut que le mode XOR produise des horreurs lors des contacts objets/décor ou objet/objet. Par exemple, si un ensemble de points colorés en stylo 7 rencontre un ensemble de points en stylo 9, et que le stylo 6 est associé à l'encre 0 (noir), l'ensemble va disparaître de l'écran ! Ce ne sera que provisoire bien sûr, car un nouveau XOR redonnera le stylo 9.

La précaution qui s'impose alors semble évidente : le stylo 0 doit toujours être pris comme stylo de fond. Il est le seul à ne pas perturber les dessins en mode XOR. De plus, aucun autre stylo ne doit être associé à la même couleur que le stylo 0, afin d'éviter le problème décrit ci-dessus.

Malgré tout cela, vous pouvez retenir la leçon suivante : le mode XOR possède de grandes qualités, le tout est de connaître son défaut et d'en tenir compte, en sachant par avance qu'il faudra limiter les zones de recouvrement avec les décors ou les autres objets.

TRANSPARENCE

Pour les puristes qui ne veulent pas d'interférences XOR, il y a bien entendu une autre solution : la transparence du fond. Elle consiste à traiter l'objet uniquement et non plus la totalité du rectangle qui le contient. Ceci afin d'avoir l'objet uniquement sur le décor. Bien entendu, le problème de la restitution du décor se pose de nouveau. Mais il est facile à résoudre. Si nous supposons que l'objet subit un mouvement, voici la démarche à suivre :

- d'abord replacer le décor là où l'objet se situe pour l'instant ;
- puis mémoriser le décor de l'endroit où va se placer l'objet ;
- enfin, dessiner l'objet à son nouvel emplacement.

La transposition de ce principe en programme suit exactement ce déroulement. La restitution du décor se fait simplement à l'aide de la routine 4.1 du chapitre 4, permettant de restituer un objet. Il faut bien entendu que ce décor ait préalablement été sauvegardé avant le premier affichage. La mémorisation se fait justement avec la routine 4.2. Enfin, il nous reste la dernière partie, qui s'inspire de la routine XOR 7.1 (laquelle provenait du chapitre 4). La légère modification qui doit être incluse est la suivante : si un octet de l'objet est de la couleur du fond, il ne doit pas être affiché. De cette façon, seul l'objet sera placé sur l'écran, parfaitement intégré au décor.

La routine 7.2 suit donc le travail désormais classique des routines 4.1 et 7.1, excepté ce point de détail vite résolu ne nécessitant pas de commentaire supplémentaire.

```
                        10 ;
                        20 ;programme de copie d'objet apres deplacement
                        30 ;RAM->Ecran, FOND TRANSPARENT
                        40 ;programme 7.2
                        50 ;
4830                    60          ORG  #4830
                        70 ;
                        80 ;ENTREE: (ECRAN) adresse du coin sup.gauche
                        90 ;        (BUF)   adresse de l'image
                       100 ;        (LAR)   nombre d'octets par ligne
                       110 ;        (HAU)   nombre de lignes
                       120 ;
459C                   130 BUF:     EQU  #459C
45A0                   140 ECRAN:   EQU  #45A0
45A6                   150 LAR:     EQU  #45A6
45A7                   160 HAU:     EQU  #45A7
                       170 ;
4830  2AA045     4830  180          LD   HL,(ECRAN)
4833  ED5B9C45   4833  190          LD   DE,(BUF)
4837  3AA745     4837  200          LD   A,(HAU)
483A  47         483A  210          LD   B,A                ;compteur de lignes
                       220 ;
483B  C5         483B  230 NEWLIN:  PUSH BC
483C  E5         483C  240          PUSH HL
483D  3AA645     483D  250          LD   A,(LAR)
4840  47         4840  260          LD   B,A                ;nombre d'octets
                       270 ;
4841  1A         4841  280 NEWOCT:  LD   A,(DE)             ;octet de l'objet
4842  B7         4842  290          OR   A                  ;fond ?
4843  CA4748     4843  300          JP   Z,OK               ;oui:pas de transfert
4846  77         4846  310          LD   (HL),A             ;transfere a l'ecran
                       320 ;
```

```
4847 23        330 OK:    INC  HL
4848 13        340        INC  DE
4849 10F6      350        DJNZ NEWOCT
4849 E1        360        POP  HL
484C CD26BC    370        CALL #BC26          ;ligne plus bas ecran
484F C1        380        POP  BC
4850 10E9      390        DJNZ NEWLIN
4852 C9        400        RET

Pass 2 errors: 00
```

Le programme 7.3 montre l'application de cette routine à nos objets. Malgré la simplicité des routines mises en œuvre, le listing Basic présente une allure inquiétante.

```
10 '**********************
20 '** programme 7.3 **
30 '**********************
40 '
50 'Programme illustrant la restitution avec dec
   or garde.
60 '
70 MEMORY &2FFF
80 LOAD"prog6.lob"::LOAD"prog4.lob":LOAD"prog4.2
   ob":'voir annexe 6
90 ad=&4830:lign=170
100 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 200
110 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
120 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
130 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
140 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
    reur DATA ligne"lign:END
150 lign=lign+10:GOTO 100
160 '
170 DATA 2AA045ED589C453AA74547C5E53AA645471AB7C
    A, 2390
180 DATA 474877231310F6E1CD26BCC110E9C9, 1877
190 DATA "fin"
200 MODE 0
210 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
    optionnel
220 FOR I=0 TO 15
230 INK I,ASC(MID$("ACLFSP6JOEJXSDZQ",I+1,1))-65
240 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJREJXSRYQ",I+1,1))-6
    5 pour monochrome
```

```
250 NEXT
260 LOAD"dessins",&3000
270 FOR i=1 TO 6
280 c=&3000+(i-1)*(7*10)
290 buf(i,0)=c-256*INT(c/256):buf(i,1)=INT(c/256
    )
300 NEXT
310 POKE &45A6,7
320 POKE &45A7,10
330 '
340 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
    &45A1,INT(ad/256)
350 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
    . sauvegarde decor
360 '
370 FOR p=1 TO 6
380 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
390 CALL &4C00:'deplacement
400 CALL &47[illegible]0
410 POKE &459C,buf(p,0):POKE &459D,buf(p,1)
420 CALL &4830:FOR i=1 TO 10:NEXT:CALL &BD19
430 NEXT
440 GOTO 370
```

Modifications 7.3 pour 7.3 b

```
260 LOAD"dessinsB",&3000
280 c=&3000+(i-1)*(13*33)
310 POKE &45A6,13
320 POKE &45A7,33
340 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
    &45A1,INT(ad/256)
350 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
    . sauvegarde decor
380 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
```

Modifications 7.3 pour 7.3 c

```
260 LOAD"dessinsC",&3000
280 c=&3000+(i-1)*(21*19)
310 POKE &45A6,21
320 POKE &45A7,19
340 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
    &45A1,INT(ad/256)
350 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
    . sauvegarde decor
380 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
```

Les POKEs correspondent aux opérations suivantes :
- initialiser LAR et HAU ;
- initialiser ECRAN sur la première position du module ;
- initialiser BUF sur la zone mémoire réservée au stockage du décor (cette zone sera de même taille que l'objet) ;
- CALL routine 4.2 pour sauvegarder le décor.

Puis on entre à l'intérieur de la boucle modifiant l'adresse écran de l'objet :

- initialiser BUF sur la zone de sauvegarde de décor ;
- CALL routine 4.1 pour restituer le décor ;
- initialiser ECRAN sur AD actuelle ;
- CALL routine 4.2 pour sauver le nouveau décor ;
- initialiser BUF sur l'objet ;
- CALL routine 7.2 pour afficher l'objet sur le décor ;
- continuer en changeant l'adresse.

PROBLÈMES DE RAPIDITÉ

Vous constatez néanmoins aisément que l'animation n'est pas très belle. Certes, l'objet se déplace réellement sur le décor. Mais le déplacement le fait flasher légèrement, comme s'il était transparent. Cela est dû à la méthode utilisée. Entre deux affichages consécutifs de l'objet, celui-ci est effacé. La persistance de la vision nous empêche de voir le vide en résultant. Ce vide se mêle aux images de l'objet et produit une sorte d'effet de transparence. La solution de ce problème consiste à laisser beaucoup plus longtemps l'objet affiché qu'effacé. Il existe aussi une autre solution plus astucieuse, plus souple, et surtout plus propre : au lieu d'appliquer le principe en trois étapes vu ci-dessus, on le programme pour chaque octet de l'objet. Il faut alors gérer simultanément deux adresses écran (l'ancienne et la nouvelle) et deux pointeurs en mémoire (celui de l'objet, et celui de la zone de sauvegarde du décor). L'avantage de cette méthode est la disparition du vide entre deux images de l'objet, puisque celui-ci est effacé et réaffiché, octet par octet, et non plus intégralement. En revanche, une routine utilisant quatre pointeurs pose des problèmes de programmation non négligeables sur l'Amstrad, les registres secondaires n'étant pas disponibles. Mais rien n'en interdit la programmation. IX et IY peuvent être utilisés, ainsi que HL et DE.

GESTION DES AVANT-PLANS

Nous savons maintenant comment déplacer un objet sur un décor. Que diriez-vous de le faire passer derrière ? Nous pourrions ainsi simuler une sorte de profondeur de décor.



Schéma 7.2

Avant plan et décor.

La gestion de graphismes en trois dimensions est un sujet plus large que notre ouvrage ne peut traiter. Mais nous pouvons, sans trop de difficulté, gérer ce que l'on appelle des "AVANT-PLANS". En clair, nous pourrons placer sur l'écran un certain nombre d'objets, éléments de décor qui se situeront logiquement devant les objets mobiles, et non derrière. Conséquence : lorsque les avant-plans et les objets se rencontrent sur l'écran, seuls les premiers restent visibles. Il s'agit en quelque sorte de l'inverse du fond *(schéma 7.2 v. p. 200)*.

Cette dernière réflexion est d'ailleurs moins innocente qu'il n'y paraît. Elle nous donne la logique de base qui va nous permettre de gérer quelques avant-plans simples. En effet, il nous suffit pour cela d'inverser le principe de la couleur de fond : si un octet de couleur de fond rencontre un autre octet, c'est ce dernier qui l'emporte. Un objet pourra être d'avant-plan s'il est coloré en stylo 15, par exemple. Dans ce cas, le principe sera le suivant : lorsqu'un octet de la couleur 15 rencontre un octet, il l'emporte.

Pour appliquer le principe des avant-plans de cette manière, il suffit de choisir 8 stylos pour les objets et décors, et 8 pour les avant-plans. Pour obtenir un bel effet, on peut associer ces 8 stylos aux mêmes couleurs respectives. Les objets et avant-plans seront alors indissociables tant qu'il n'y aura pas contact entre eux.

Enfin, notre routine de transparence travaille sur un octet complet, soit deux points. Pour traiter chaque point individuellement, il faut compliquer le travail, utiliser les masques de points pour isoler chacun des deux et les traiter séparément, et les masques de stylos pour savoir s'ils correspondent au point, cela pour chaque octet bien entendu. C'est ce qui différencie la routine 7.4 des 7.2, 7.1 et 4.1 Son fonctionnement est un peu plus complexe.

```
                10 ;
                20 ;programme de copie d'objet
                30 ;RAM->Ecran, FOND TRANSPARENT,couleurs 8 a 15 en avant-plan
                40 ;programme 7.4
                50 ;
4760            60         ORG  #4760
                70 ;
                80 ;ENTREE: (ECRAN) adresse du coin sup.gauche
                90 ;        (BUF)   adresse de l'image
               100 ;        (LAR)   nombre d'octets par ligne
               110 ;        (HAU)   nombre de lignes
               120 ;
459C           130 BUF:    EQU  #459C
45A0           140 ECRAN:  EQU  #45A0
45A6           150 LAR:    EQU  #45A6
45A7           160 HAU:    EQU  #45A7
```

```
                    170 ;
4760  2AA045        180          LD   HL,(ECRAN)
4763  ED5B9C45      190          LD   DE,(BUF)
4767  3AA745        200          LD   A,(HAU)
476A  47            210          LD   B,A              ;compteur de lignes
                    220 ;
476B  C5            230 NEWLIN:  PUSH BC               ;sauvegarde compteur
476C  E5            240          PUSH HL               ;sauvegarde adresse ligne
476D  3AA645        250          LD   A,(LAR)
4770  47            260          LD   B,A              ;compteur du nombre d'octets
4771  7E            270 NEWOCT:  LD   A,(HL)           ;octet ecran
4772  0F            280          RRCA                  ;decale a droite
4773  CDA847        290          CALL MASK             ;transforme en numero stylo
4776  CB5F          300          BIT  3,A              ;couleur d'avant-plan ?
4778  C28747        310          JP   NZ,POINT2        ;oui: rien a faire, traiter
                                                        point droit
477B  1A            320          LD   A,(DE)           ;octet objet
477C  E6AA          330          AND  %10101010        ;garde point de gauche
477E  CA8747        340          JP   Z,POINT2         ;couleur fond: pas d'affichage
4781  4F            350          LD   C,A              ;sinon, garder dans C
4782  7E            360          LD   A,(HL)
4783  E655          370          AND  %01010101        ;garder seulement point droit
4785  B1            380          OR   C                ;ajouter point gauche objet
4786  77            390          LD   (HL),A           ;remise en place nouvel octet
                                                        ecran
                    400 ;
4787  7E            410 POINT2:  LD   A,(HL)           ;prend octet ecran
4788  CDA847        420          CALL MASK             ;transforme en no stylo
478B  CB5F          430          BIT  3,A              ;couleur d'avant-plan ?
478D  C29C47        440          JP   NZ,OK            ;oui:rien a transferer
4790  1A            450          LD   A,(DE)           ;octet objet
4791  E655          460          AND  %01010101        ;garde point droite
4793  CA9C47        470          JP   Z,OK             ;fond:pas de transfert
4796  4F            480          LD   C,A              ;garde pour or.
4797  7E            490          LD   A,(HL)           ;octet ecran
4798  E6AA          500          AND  %10101010        ;garde point gauche
479A  B1            510          OR   C                ;ajoute point droit
479B  77            520          LD   (HL),A           ;remise a jour ecran
                    530 ;
                    540 ;
479C  23            550 OK:      INC  HL
479D  13            560          INC  DE
479E  10D1          570          DJNZ NEWOCT
47A0  E1            580          POP  HL               ;ancien debut ligne
47A1  CD26BC        590          CALL #BC26            ;descend d'une ligne
47A4  C1            600          POP  BC
47A5  10C4          610          DJNZ NEWLIN           ;ligne suivante
47A7  C9            620          RET
                    630 ;
```

```
                640 ;transforme le masque donne dans A
                650 ; en numero de stylo
                660 ; (masque suppose du point de droite,
                670 ;  donc de la forme 0x0x0x0x)
                680 ;
47A8  4F        690 MASK:   LD   C,A            ;passe masque dans C
47A9  3E00      700         LD   A,0            ;numero mis a zero
47AB  CB29      710         SRA  C              ;bit 1 dans Carry
47AD  D2B247    720         JP   NC,JUM1        ;pas de bit1 positionne
47B0  3E08      730         LD   A,8            ;poids de ce bit dans le
                                                 numero stylo
47B2  CB29      740 JUM1:   SRA  C
47B4  CB29      750         SRA  C              ;bit 3 dans carry
47B6  D2BB47    760         JP   NC,JUM2        ;bit 3 pas positionne
47B9  C602      770         ADD  A,2            ;poids du bit 3
47BB  CB29      780 JUM2:   SRA  C
47BD  CB29      790         SRA  C              ;bit 5 dans carry
47BF  D2C447    800         JP   NC,JUM3        ;pas positionne
47C2  C604      810         ADD  A,4            ;poids du bit 5
47C4  CB29      820 JUM3:   SRA  C
47C6  CB29      830         SRA  C              ;bit 7 dans carry
47C8  D0        840         RET  NC             ;pas positionne:fin du travail
47C9  3C        850         INC  A              ;poids=1
47CA  C9        860         RET

Pass 2 errors: 00
```

Le registre HL pointe sur l'écran, DE sur l'objet à restituer. NEWOCT est le début du traitement d'un octet de l'objet. Tout d'abord, l'instruction RRCA décale cet octet à droite de façon à récupérer le numéro de stylo du point gauche. CALL MASK effectue le calcul. Celui-ci additionne 1, 2, 4 et 8 dans le registre A en fonction des bits positionnés du point. Reportez-vous à l'annexe 3 pour avoit une liste des masques de points.

Une fois le numéro de stylo calculé (compris entre 0 et 15), un test "BIT 3,A" permet de savoir si celui-ci est supérieur à 7. Si le bit est positionné, le stylo est compris entre 8 et 15. Il s'agit d'une couleur d'avant-plan. Dans ce cas, la routine saute au traitement du point de droite : l'objet n'est pas restitué, il disparaît donc derrière l'avant-plan.

Par contre si le stylo est inférieur à 8, il faut donc restituer l'octet de l'objet. Mais il faut également traiter la transparence. Pour cela, l'octet de l'objet passe par un masque 10101010 binaire. Seuls les bits du point de gauche sont gardés. Si le résultat est 0, alors le point est de la couleur du fond, il ne doit donc pas écraser le décor. Aucune modification n'est effectuée sur l'écran.

Enfin, dernier cas, nous plaçons ce point sur l'écran sans effacer le point de droite de l'écran de la façon suivante :

```
LD C,A          : le registre C reçoit le masque du point de gauche
                  (après AND avec 10101010, le registre A contient
                  x0x0x0x0, soit l'état du point de gauche) ;
LD A,(HL)       : A contient maintenant l'octet de l'écran ;
AND 01010101    : ceci efface l'état du point gauche de l'écran ;
OR C            : et on ajoute le nouveau point de gauche calculé ;
LD (HL),A       : on remet en place cet octet dans l'écran.
```

Ensuite, on effectue la même manipulation sur le point de droite. L'apparente complexité des manœuvres est trompeuse : la routine est aussi rapide (d'un point de vue visuel) que son équivalent ne traitant pas les points mais les octets. En effet, les opérations ajoutées sont pour la plupart des AND et des décalages. Ces opérations sont extrêmement rapides.

```
10 '**********************
20 '** programme 7.4   **
30 '**********************
40 '
50 'Programme illustrant la restitution avec dec
  or garde.
60 '
70 MEMORY &2FFF
80 LOAD"prog6.1ob"::LOAD"prog4.1ob":LOAD"prog4.2
  ob":'voir annexe 6
90 ad=&4760:lign=170
100 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 240
110 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
120 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
130 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
140 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
150 lign=lign+10:GOTO 100
160 '
170 DATA 2AA045ED5B9C453AA74547C5E53AA645477E0FC
   D, 2325
180 DATA A847CB5FC287471AE6AACA87474F7EE655B1777
   E, 2713
190 DATA CDA847CB5FC29C471AE655CA9C474F7EE6AAB17
   7, 2834
200 DATA 231310D1E1CD26BCC110C4C94F3E00CB29D2B24
   7, 2385
210 DATA 3E08CB29CB29D2BB47C602CB29CB29D2C447C60
   4, 2393
```

```
220 DATA CB29CB29D03CC900000000000000000000000000
   0, 957
230 DATA "fin"
240 MODE 0
250 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
260 FOR I=0 TO 15
270 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJOIJXSDZQ",I+1,1))-65
280 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJRIJXSRYQ",I+1,1))-6
   5 pour monochrome
290 NEXT
300 LOAD"dessins",&3000
310 FOR i=1 TO 6
320 c=&3000+(i-1)*(7*10)
330 buf(i,0)=c-256*INT(c/256):buf(i,1)=INT(c/256
   )
340 NEXT
350 POKE &45A6,7
360 POKE &45A7,10
370 '
380 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
   &45A1,INT(ad/256)
390 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
   . sauvegarde decor
400 '
410 FOR p=1 TO 6
420 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
430 CALL &4C00:'deplacement
440 CALL &4730
450 POKE &459C,buf(p,0):POKE &459D,buf(p,1)
460 CALL &4760:FOR i=1 TO 10:NEXT:CALL &BD19
470 NEXT
480 GOTO 410
```

Modifications de 7.6 pour 7.6b

```
300 LOAD"dessinsB",&3000
320 c=&3000+(i-1)*(13*33)
350 POKE &45A6,13
360 POKE &45A7,33
380 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
   &45A1,INT(ad/256)
390 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
   . sauvegarde decor
420 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
```

Modifications de 7.6 pour 7.6c

```
30,4 0,4
300 LOAD"dessinsC",&3000
320 c=&3000+(i-1)*(19*21)
340 NEXT
350 POKE &45A6,21
360 POKE &45A7,19
380 ad=51369:POKE &45A0,ad-256*INT(ad/256):POKE
    &45A1,INT(ad/256)
390 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4730:'init
    . sauvegarde decor
420 POKE &459C,0:POKE &459D,&80:CALL &4700
```

Enfin, bien que les points soient désormais traités individuellement, l'objet ne peut toujours se déplacer que d'un octet au minimum, soit deux points. Pour obtenir un déplacement point par point, il faut choisir l'une des deux solutions suivantes :

– soit doubler le nombre de dessins pour un objet, afin d'obtenir des phases décalées par des points et non des ensembles de 2 points ;
– soit refaire les routines pour traiter les différents cas de figure (dessin sur un point de gauche d'un octet, et dessin sur un point de droite).

Toutefois, la majorité des travaux se contentent d'un traitement par octets et non par points.

SYSTÈME DE COORDONNÉES | 8

QUEL SYSTÈME DE COORDONNÉES ?

Les chapitres précédents nous ont permis de maîtriser la restitution visuelle des objets graphiques. Le chapitre 6 nous a même appris à modifier l'emplacement d'un objet à l'écran en fonction du mouvement demandé par le joystick. Mais le plus gros de la gestion des objets reste à faire. En effet, nous n'avons pour l'instant aucun moyen simple de connaître l'endroit de l'écran où se situe l'objet, par exemple par rapport à un mur. La seule solution semble passer par son adresse de visualisation. Étant donné la structure de l'écran, les calculs risquent de devenir cauchemardesques.

Il faut donc recourir à un système de coordonnées fictives, c'est-à-dire que la position de l'objet ne sera plus mémorisée simplement par son adresse en mémoire écran, mais également par deux coordonnées X et Y, celles-ci étant modifiées lors des déplacements. Ces coordonnées ne joueront aucun rôle dans la restitution de l'objet à l'écran. En revanche, elles nous permettront de détecter les collisions avec des éléments de décor, des murs, d'autres objets, cela en comparant simplement les coordonnées de l'objet à déplacer et celles des obstacles possibles. Nous pourrons alors, en fonction du résultat des tests, décider ou non d'inhiber le déplacement souhaité *(schéma 8.1 v. p. 209)*.

Le système de coordonnées utilisé est directement lié à l'écran utilisé. Si celui-ci est intégralement pris, nous pourrons par exemple opter pour ce qui suit :

– les abscisses iront de 0 (à gauche, premier octet sur une ligne) à 79 (dernier octet, à l'extrême droite) ;
– Les ordonnées iront de 0 (en haut de l'écran) à 199 (en bas).

Dans ce cas, il sera simple, par exemple, d'interdire une sortie de l'écran, grâce à la séquence suivante :

– retenir les anciennes coordonnées X et Y ;
– calculer les nouvelles d'après le déplacement souhaité ;
– si x<0 ou x>79 ou y<0 ou y>199, restituer les anciens X et Y et fin du travail ;
– sinon, mémoriser ces nouvelles coordonnées et afficher l'objet à son nouvel emplacement en effaçant l'ancien.

TERRITOIRES INTERDITS ET COLLISIONS

On peut également interdire certains endroits de l'écran par ce même principe. Le schéma 8.1 montre par exemple une zone interdite. La zone en question peut aisément être codée dans une table qui résume les points



Schéma 3.6 *Une zone interdite.*

interdits. Par une suite de tests (vérifiant qu'aucun des points n'est identique à la nouvelle position), on peut savoir si l'objet cherche à empiéter sur la zone interdite.

Ce procédé a un inconvénient : il est lent et encombrant. Une série de tests risque de ralentir les calculs de façon significative, et il faudra 2 octets de codage pour chaque point interdit. Il existe une façon plus simple de procéder : on découpe la zone en rectangles, et on ne retient que les quatre données caractérisant chaque rectangle : le X de gauche et la largeur, le Y du haut et la hauteur.

Déplacement par coordonnées

Bien entendu, la gestion de coordonnées suppose une modification de la routine de calcul d'adresse écran. Lorsque nous effectuons un déplacement, il faut remettre à jour X et Y. Le programme en assembleur 8.1 est donc une mise à jour du programme 6.1. Il ajoute uniquement une modification de X et Y dans les sous-routines HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE de déplacement élémentaire.

```
                        10 ;
                        20 ;Programme de deplacement par joystick
                        30 ;Entree:
                        40 ;        la variable ECRAN contient l'adresse ecran
                        50 ;           a recalculer en fonction de l'etat du joystick
                        60 ;        et X et Y les coordonnees de l'objet.
                        70 ;programme 8.1, remake 6.1
                        80 ;
45A0                    90 ECRAN:  EQU  #45A0
45AA                   100 X:      EQU  #45AA
45AB                   110 Y:      EQU  #45AB
                       120 ;
489C                   130         ORG  #489C
489C  CD24BB           140         CALL #BB24          ;get joystick state
489F  2AA045           150         LD   HL,(ECRAN)
48A2  CDA948           160         CALL DEPLAC
48A5  22A045           170         LD   (ECRAN),HL
48A8  C9               180         RET
                       190 ;
48A9  E60F             200 DEPLAC: AND  #0F            ;garde 4 bits de droite
48AB  17               210         RLA                 ;multiplie par deux
48AC  5F               220         LD   E,A
48AD  1600             230         LD   D,0            ;transfert de l'offset 16 bits
                                                        dans DE
48AF  DD21C048         240         LD   IX,TABLE
```

```
48B3  DD19      250        ADD  IX,DE            ;calcul localisation de
                                                  l'adresse de saut
48B5  DD5E00    260        LD   E,(IX+0)
48B8  DD5601    270        LD   D,(IX+1)         ;recupere adresse de saut
                                                  dans DE
48BB  D5        280        PUSH DE
48BC  DDE1      290        POP  IX               ;transfert dans IX
48BE  DDE9      300        JP   (IX)             ;et saut a la routine
                310 ;
                320 ;la table de saut
                330 ;
48C0  2F49      340 TABLE: DEFW NOP
48C2  F148      350        DEFW HAUT
48C4  E048      360        DEFW BAS
48C6  2F49      370        DEFW NOP
48C8  0549      380        DEFW GAUCHE
48CA  1749      390        DEFW DIAG1
48CC  1D49      400        DEFW DIAG2
48CE  0549      410        DEFW GAUCHE
48D0  0E49      420        DEFW DROITE
48D2  2349      430        DEFW DIAG3
48D4  2949      440        DEFW DIAG4
48D6  0E49      450        DEFW DROITE
48D8  2F49      460        DEFW NOP
48DA  F148      470        DEFW HAUT
48DC  E048      480        DEFW BAS
48DE  2F49      490        DEFW NOP
                500 ;
                510 ;les quatres deplacements elementaires
                520 ;
48E0  3AAB45    530 BAS:   LD   A,(Y)
48E3  3C        540        INC  A
48E4  32AB45    550        LD   (Y),A
48E7  110008    560        LD   DE,#800
48EA  19        570        ADD  HL,DE
48EB  D0        580        RET  NC               ;toujours dans l'ecran
48EC  1150C0    590        LD   DE,#C050
48EF  19        600        ADD  HL,DE
48F0  C9        610        RET
                620 ;
48F1  3AAB45    630 HAUT:  LD   A,(Y)
48F4  3D        640        DEC  A
48F5  32AB45    650        LD   (Y),A
48F8  1100F8    660        LD   DE,#F800
48FB  19        670        ADD  HL,DE
48FC  7C        680        LD   A,H
48FD  FEC0      690        CP   #C0
48FF  D0        700        RET  NC               ;toujours dans l'ecran
4900  11B03F    710        LD   DE,#3FB0
```

```
4903  19        720         ADD  HL,DE
4904  C9        730         RET
                740 ;
4905  2B        750 GAUCHE: DEC  HL
4906  3AAA45    760         LD   A,(X)
4909  3D        770         DEC  A
490A  32AA45    780         LD   (X),A
490D  C9        790         RET
                800 ;
490E  23        810 DROITE: INC  HL
490F  3AAA45    820         LD   A,(X)
4912  3C        830         INC  A
4913  32AA45    840         LD   (X),A
4916  C9        850         RET
                860 ;
                870 ;les quatres diagonales
                880 ;
4917  CD0549    890 DIAG1:  CALL GAUCHE
491A  C3F148    900         JP   HAUT
                910 ;
491D  CD0549    920 DIAG2:  CALL GAUCHE
4920  C3E048    930         JP   BAS
                940 ;
4923  CD0E49    950 DIAG3:  CALL DROITE
4926  C3F148    960         JP   HAUT
                970 ;
4929  CD0E49    980 DIAG4:  CALL DROITE
492C  C3E048    990         JP   BAS
               1000 ;
               1010 ;RIEN !
               1020 ;
492F  C9       1030 NOP:    RET

Pass 2 errors: 00
```

Le mode d'emploi en est le même que la routine 6.1 : on envoie dans A un code de déplacement (le plus souvent, l'état du joystik), et dans le registre HL l'adresse originale d'affichage de l'objet. Ensuite, on appelle DEPLAC (adresse $48A9). Le retour se fait avec les variables X, Y et HL remises à jour. Le petit programme au début du listing (adresses $489C à $48A8) est destiné à l'utilisation sous Basic de la routine : il appelle l'état de joystick, place l'adresse écran dans HL, et exécute la routine proprement dite. Ensuite, il remet à jour la variable ECRAN. Vous pouvez utiliser le programme 8.1 Basic pour observer la remise à jour des coordonnées (il s'agit bien entendu du programme 6.1 modifié pour la circonstance).

```
10 '**********************
20 '** Programme 8.1   **
30 '**********************
40 '
50 'deplacement d'un objet en plusieurs phases
60 'd'apres le codage effectue par programme 4.3
70 'aux adresses $2fff et suite.
80 '
90 MEMORY &2FFF
100 LOAD"prog4.1ob":'voir annexe 6
110 '
120 ad=&489C:lign=200
130 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 290
140 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
150 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
160 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
170 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
180 lign=lign+10:GOTO 130
190 '
200 DATA CD24BB2AA045CDA94822A045C9E60F175F1600D
   D, 2215
210 DATA 21C048DD19DD5E00DD5601D5DDE1DDE92F49F14
   8, 2712
220 DATA E0482F4905491749 1D4905490E49234929490E4
   9, 1166
230 DATA 2F49F148E0482F493AAB453C32AB4511000819D
   0, 1755
240 DATA 1150C019C93AAB453D32AB451100F8197CFEC0D
   0, 2232
250 DATA 11B03F19C92B3AAA453D32AA45C9233AAA453C3
   2, 1815
260 DATA AA45C9CD0549C3F148CD0549C3E048CD0E49C3F
   1, 2733
270 DATA 48CD0E49C3E048C900000000000000000000000
   0, 1056
280 DATA "fin"
290 MODE 0
300 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
310 FOR I=0 TO 15
320 INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJO[JXSDZQ",I+1,1))-65
330 'INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJR[JXSRYQ",I+1,1))-6
   5 pour monochrome
340 NEXT
350 ecr=51328:x=&30:y=7
360 POKE &45A0,ecr-256*INT(ecr/256):POKE &45A1,I
   NT(ecr/256)
370 POKE &45AA,x:POKE &45AB,y
```

```
380 POKE &45A6,7:'                          largeur en oc
   tets
390 POKE &45A7,10:'                          hauteur en n
   ombre de lignes
400 LOAD"dessins",&3000
410 FOR phase=1 TO 6
420 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(7*10)
430 NEXT
440 '
450 FOR phase=1 TO 6
460 POKE &459C,buf(phase)-256*INT(buf(phase)/256
   ):POKE &459D,INT(buf(phase)/256)
470 FOR k=1 TO 4
480 CALL &489C
490 LOCATE 1,24:PRINT"X :";PEEK(&45AA);" - Y :";
   PEEK(&45AB)
500 CALL &4700
510 NEXT
520 NEXT
530 GOTO 450
```

Modifications de 8.1 pour 8.1b

```
350 ecr=51328:x=&30:y=7
380 POKE &45A6,13:'                          largeur en o
   ctets
390 POKE &45A7,33:'                          hauteur en n
   ombre de lignes
400 LOAD"dessinsB",&3000
420 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(13*33)
```

Modifications de 8.1 pour 8.1c

```
350 ecr=51328:x=&30:y=7
370 POKE &45AA,x:POKE &45AB,y
380 POKE &45A6,21:'                          largeur en o
   ctets
390 POKE &45A7,19:'                          hauteur en n
   ombre de lignes
400 LOAD"dessinsC",&3000
420 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(21*19)
```

La gestion simple de coordonnées est donc la suivante :

☐ initialisation de l'adresse écran et des coordonnées de départ ;
☐ mémorisation du décor de l'emplacement initial.
(1) mise en place des variables de travail X,Y,LAR,HAU,ECRAN,BUF.
- Si déplacement demandé :
  - appel de la routine 8.1 DEPLAC ;
  - test des territoires interdits (bords de l'écran compris) ;
  - si déplacement valide :
    remise en place du décor ;
    remise à jour réelle de X,Y et ECRAN ;
    mémorisation du décor du nouvel emplacement ;
    affichage de l'objet sur le décor (gestion des avant-plans par la routine 7.3) ;

☐ continuer programme ;
☐ lorsque le reste du travail est terminé, on recommence en (1).

La gestion des décors écrasés et des différents graphismes d'affichage de l'objet doit être indépendante des déplacements. En effet, il faut une zone de sauvegarde de décor par objet en mouvement, et il faut remettre à jour les variables ECRAN, BUF, BUFFER, X, Y, LAR et HAU pour chaque objet géré ainsi. Il s'agit simplement de chargements en mémoire, ce n'est guère compliqué. Il nous reste à programmer la routine s'occupant des territoires interdits et des collisions entre objets.

Collisions

Chaque objet est codé dans un rectangle dont nous connaissons les caractéristiques. Une collision entre deux objets correspond donc à une intersection non vide des deux rectangles. La procédure à suivre, pour savoir si cette intersection est vide, est simple. Elle est constituée de quatre tests. S'ils sont tous vérifiés, il y a recouvrement, si l'un des quatre n'est pas vérifié, les rectangles ne sont pas en contact. Ces quatre tests fonctionnent quels que soient les cas de figure *(v. schéma p. 216)*.



CONTACT	X1<X+LAR	X1−X	<LAR
	ET		
	X<X1+LAR1	X−X1	<LAR1
	ET		
	Y1<Y+HAU	Y1−1	<HAU
	ET		
	Y<Y1+HAU1	Y−Y1	<HAU1

Schéma 8.2 *Collision entre objets.*

La programmation de la routine est simple si on utilise une zone de variables particulière. En l'occurrence, les variables X, Y, LAR, HAU, X1, Y1, LAR1 et HAU1 sont placées à partir de $45A8, dans des octets successifs. Le registre IX contenant $45A8, on utilise l'adressage pseudo-indexé pour accéder facilement à chacune des huit variables. Cette routine est l'occasion de constater la puissance de ce type d'adressage. Chaque case mémoire accessible par (IX+d) peut être assimilée à un registre, ce qui permet de l'ajouter à A, de le modifier et de le comparer à A très simplement.

```
                        10 ;
                        20 ;routine de detection de collision entre objets
                        30 ;programme 8.2
                        40 ;
                        50 ;ENTREES: les variables X, Y, LAR et HAU definissent le premier
                        60 ;                                          objet graphique.
                        70 ;         X1,Y1,LAR1,HAU1 definissent le second.
                        80 ;
45A8                    90 X:       EQU  #45A8
45A9                   100 Y:       EQU  #45A9
45AA                   110 LAR:     EQU  #45AA
45AB                   120 HAU:     EQU  #45AB
45AC                   130 X1:      EQU  #45AC
45AD                   140 Y1:      EQU  #45AD
45AE                   150 LAR1:    EQU  #45AE
45AF                   160 HAU1:    EQU  #45AF
45B0                   170 COLLI:   EQU  #45B0
                       180 ;
4950                   190          ORG  #4950
4950  DD21A845         200          LD   IX,X
4954  DD360800         210          LD   (IX+8),0          ;par defaut, pas de contact
                       220 ;
                       230 ;1er test X1<X+LAR ?
                       240 ;
4958  DD7E00           250          LD   A,(IX+0)          ;A=X
495B  DD8602           260          ADD  A,(IX+2)          ;A=X+LAR
495E  4F               270          LD   C,A
495F  DD7E04           280          LD   A,(IX+4)          ;par rapport a X1 ?
4962  B9               290          CP   C
4963  D0               300          RET  NC                ;pas de contact, X+LAR<=X1.
                       310 ;
                       320 ;2e test X<X1+LAR1
                       330 ;
4964  DD7E04           340          LD   A,(IX+4)          ;A=X1
4967  DD8606           350          ADD  A,(IX+6)          ;A=X1+LAR1
496A  4F               360          LD   C,A
496B  DD7E00           370          LD   A,(IX+0)
496E  B9               380          CP   C                 ;compare a X ?
496F  D0               390          RET  NC                ;pas de contact, X1+LAR1<=X
                       400 ;
                       410 ;1er test Y1<Y+HAU
                       420 ;
4970  DD7E01           430          LD   A,(IX+1)          ;A=Y
4973  DD8603           440          ADD  A,(IX+3)          ;A=Y+HAU
4976  4F               450          LD   C,A
4977  DD7E05           460          LD   A,(IX+5)
497A  B9               470          CP   C                 ;Y+HAU<Y1 ?
497B  D0               480          RET  NC                ;oui, pas de contact
                       490 ;
```

```
                500 ;2e test Y<Y1+HAU1
                510 ;
497C  DD7E05    520         LD   A,(IX+5)          ;A=Y1
497F  DD8607    530         ADD  A,(IX+7)          ;A=Y1+HAU1
4982  4F        540         LD   C,A
4983  DD7E01    550         LD   A,(IX+1)
4986  B9        560         CP   C                 ;Y1+HAU1<Y ?
4987  D0        570         RET  NC                ;oui:pas de contact
                580 ;
                590 ;il y a collision, les quatres tests sont verifies.
                600 ;
4988  DD3608FF  610         LD   (IX+8),#FF        ;positionne COLLI
498C  C9        620         RET

Pass 2 errors: 00
```

Cette routine compare les deux rectangles caractérisés par les 8 variables. Nous allons maintenant l'utiliser pour savoir si un objet se place sur un territoire interdit ou non. Pour cela, nous allons supposer que le programme appelant fournit deux types de données :

☐ celles de l'objet dans les nouvelles variables X,Y, LAR et HAU ;

☐ l'adresse de la table des territoires interdits, dont le contenu est le suivant :

- X territoire1
- Y territoire1
- largeur territoire 1
- hauteur territoire 1
- X territoire 2
- Y territoire 2
- largeur territoire 2
- hauteur territoire 2
- ... ainsi de suite pour chaque territoire interdit ...
- $FF pour indiquer la fin de la table.

La routine 8.3 s'occupe des tests. En fin de travail, la variable COLLI contient $FF si un contact a été trouvé, et 0 sinon.

```
                10 ;
                20 ;programme d'interdiction de zones
                30 ;programme 8.3
                40 ;utilise la routine 8.2 afin de tester les zones
                50 ;
45A8            60 X:       EQU  #45A8
45A9            70 Y:       EQU  #45A9
45AA            80 LAR:     EQU  #45AA
```

```
45AB                90 HAU:    EQU  #45AB
45AC               100 X1:     EQU  #45AC
45AD               110 Y1:     EQU  #45AD
45AE               120 LAR1:   EQU  #45AE
45AF               130 HAU1:   EQU  #45AF
45B0               140 COLLI:  EQU  #45B0
45B1               150 TABLE:  EQU  #45B1          ;adresse table des zones
                                                    interdites
                   160 ;
49A0               170         ORG  #49A0
                   180 ;
49A0  2AB145       190         LD   HL,(TABLE)     ;adresse table dans HL
49A3  AF           200         XOR  A              ;A=0
49A4  32B045       210         LD   (COLLI),A      ;mise a 0 flag de collision
                   220 ;
49A7  7E           230 LOOP:   LD   A,(HL)         ;1er octet
49A8  FEFF         240         CP   #FF            ;fin de table ?
49AA  C8           250         RET  Z              ;oui: termine avec succes,
                                                    COLLI reste a zero
49AB  32AC45       260         LD   (X1),A
49AE  23           270         INC  HL
49AF  7E           280         LD   A,(HL)
49B0  32AD45       290         LD   (Y1),A
49B3  23           300         INC  HL
49B4  7E           310         LD   A,(HL)
49B5  32AE45       320         LD   (LAR1),A
49B8  23           330         INC  HL
49B9  7E           340         LD   A,(HL)
49BA  32AF45       350         LD   (HAU1),A
49BD  23           360         INC  HL             ;donnees transmises en tant
                                                    qu'objet 2
49BE  E5           370         PUSH HL             ;sauve pointeur table
49BF  CD5049       380         CALL #4950          ;test de collision (prog 8.2)
49C2  E1           390         POP  HL             ;recupere pointeur
49C3  3AB045       400         LD   A,(COLLI)      ; test de colli
49C6  B7           410         OR   A              ;positionne ou non ?
49C7  C0           420         RET  NZ             ;oui: fin du travail
49C8  C3A749       430         JP   LOOP           ;tester autres territoires
                                                    de la table.

Pass 2 errors: 00
```

ROUTINE DE DÉPLACEMENT AUTOMATIQUE

La mise en œuvre de la routine ne pose pas de problème particulier ; elle suit l'algorithme décrit plus haut. Le programme Basic 8.3 montre ce déroulement des opérations.

```
10 '**********************
20 '** Programme 8.3  **
30 '**********************
40 '
50 'deplacement d'un objet avec coordonnees et t
  erritoires interdits.
60 '
70 MEMORY &2FFF
80 LOAD"prog8.1ob":LOAD"prog4.1ob":'voir annexe
  6
90 LOAD"prog4.2ob":LOAD"prog7.4ob":'voir annexe
  6
100 ad=&4950:lign=180
110 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 240
120 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
130 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
140 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
150 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
160 lign=lign+10:GOTO 110
170 '
180 DATA DD21A845DD360800DD7E00DD86024FDD7E04B9D
   0, 2301
190 DATA DD7E04DD86064FDD7E00B9D0DD7E01DD86034FD
   D, 2537
200 DATA 7E05B9D0DD7E05DD86074FDD7E01B9D0DD3608F
   F, 2596
210 DATA C9, 201
220 DATA fin
230 '
240 ad=&49A0:lign=320
250 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 370
260 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
270 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
280 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
290 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
300 lign=lign+10:GOTO 250
310 '
```

```
320 DATA 2AB145AF32B0457EFEFFC832AC45237E32AD452
   3, 2372
330 DATA 7E32AE45237E32AF4523E5CD5049E13AB045B7C
   0, 2399
340 DATA C3A749, 435
350 DATA fin
360 '
370 MODE 0
380 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
390 FOR I=0 TO 15
400 'INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJOCJXSDZQ",I+1,1))-6
   5:'pour couleur
410 INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJRCJXSRYQ",I+1,1))-65
   :' pour monochrome
420 NEXT
430 LOAD"dessins",&3000
440 FOR phase=1 TO 6
450 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(7*10)
460 NEXT
470 '
480 'initialisations variables
490 '
500 x=0:y=170:ecran=52880
510 lar=7:hau=10
520 POKE &45A6,lar:POKE &45A7,hau
530 POKE &45A0,ecran-256*INT(ecran/256):POKE &45
   A1,INT(ecran/256)
540 POKE &459C,0:POKE &459D,&37
550 CALL &4730:'memorise premier decor
560 colli=&45B0:table=&37F0
570 POKE &45B1,&F0:POKE &45B2,&37
580 POKE table,0:POKE table+1,0
590 POKE table+2,80:POKE table+3,74
600 POKE table+4,65:POKE table+5,165
610 POKE table+6,15:POKE table+7,35
620 POKE table+8,&FF:'fin table des territoires
   interdits
630 '
640 FOR phase=1 TO 6
650 ecran2=ecran
660 POKE &45AA,x:POKE &45AB,y
670 CALL &489C:'deplacement demande
680 IF PEEK(&45AA)=x AND PEEK(&45AB)=y THEN 800:
   'pas de deplacement
690 IF PEEK(&45AA)>80-lar THEN 800:'sortie ecran
   interdite
700 IF (PEEK(&45AB)>199) OR (y=0 AND PEEK(&45AB)
   >127) THEN 800:'sortie ecran
```

```
710 POKE &45A8,PEEK(&45AA)
720 POKE &45A9,PEEK(&45AB)
730 POKE &45AA,lar
740 POKE &45AB,hau
750 CALL &49A0:'test territoires interdits
760 IF PEEK(colli)<>0 THEN 800:'interdit
770 'deplacement valide
780 x=PEEK(&45A8):y=PEEK(&45A9)
790 ecran2=PEEK(&45A0)+256*PEEK(&45A1)
800 POKE &45A0,ecran-256*INT(ecran/256):POKE &45
    A1,INT(ecran/256)
810 POKE &459C,0:POKE &459D,&37
820 CALL &4700:'remise en place decor
830 ecran=ecran2
840 POKE &45A0,ecran-256*INT(ecran/256):POKE &45
    A1,INT(ecran/256)
850 CALL &4730:'memorisation nouveau decor
860 c=buf(phase):POKE &459C,c-256*INT(c/256):POK
    E &459D,INT(c/256)
870 CALL &4760:'dessin objet, avant-plan et fond
    .
880 '
890 POKE &45A0,ecran-256*INT(ecran/256):POKE &45
    A1,INT(ecran/256)
900 NEXT
910 GOTO 640
```

Modifications de 8.3 pour 8.3b

```
430 LOAD"dessinsB",&3000
450 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(13*33)
500 x=0:y=170:ecran=52880
510 lar=13:hau=33
540 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
560 colli=&45B0:table=&8200
570 POKE &45B1,&0:POKE &45B2,&82
810 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
```

Modifications de 8.3 pour 8.3c

```
430 LOAD"dessinsC",&3000
450 buf(phase)=&3000+(phase-1)*(21*19)
500 x=0:y=170:ecran=52880
510 lar=21:hau=19
540 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
560 colli=&45B0:table=&8200
570 POKE &45B1,&0:POKE &45B2,&82
810 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
```

Le joystick déplace le module à l'intérieur de l'écran. Vous pouvez également remarquer que l'arbre situé sur le sol est intégré au décor (le module passe devant), tandis que celui situé plus bas est un avant-plan : le module passe derrière. Cela est dû à la routine de restitution d'objets avec avant-plans. Il suffit simplement de tracer l'arbre avec les stylos 8 à 15 pour qu'il fasse partie du premier plan.

Nous sommes sur le chemin d'une gestion automatique des objets et des décors. Mais, malgré tout, le programme Basic 8.3 est un condensé de POKE, PEEK et CALL. De plus, il est extrêmement lent. Pour remédier à cela, il nous suffit de transposer la partie finale de ce programme en assembleur. C'est le but de la routine 8.4.

```
                    10 ;
                    20 ;programme de deplacement
                    30 ;programme 8.4
                    40 ;
45B3                50 XO:      EQU  #45B3
45B4                60 YO:      EQU  #45B4
45A6                70 LARO:    EQU  #45A6
45A7                80 HAUO:    EQU  #45A7
459C                90 BUF:     EQU  #459C
45B9               100 BUFFER:  EQU  #45B9
45BB               110 DESSIN:  EQU  #45BB
45BD               120 JOYST:   EQU  #45BD
45A0               130 ECRAN:   EQU  #45A0
45B5               140 ECRAN0:  EQU  #45B5
45B7               150 ECRAN2:  EQU  #45B7
45A8               160 X:       EQU  #45A8
45A9               170 Y:       EQU  #45A9
45AA               180 LAR:     EQU  #45AA
45AB               190 HAU:     EQU  #45AB
45AC               200 X1:      EQU  #45AC
45AD               210 Y1:      EQU  #45AD
45AE               220 LAR1:    EQU  #45AE
45AF               230 HAU1:    EQU  #45AF
45B0               240 COLLI:   EQU  #45B0
                   250 ;
4A00               260          ORG  #4A00
4A00  2AA045       270          LD   HL,(ECRAN)
4A03  22B545       280          LD   (ECRAN0),HL      ;retenir ancienne pos ecran
4A06  22B745       290          LD   (ECRAN2),HL      ;nouvelle pos par defaut=la
                                                      meme
4A09  3AB345       300          LD   A,(XO)
4A0C  32AA45       310          LD   (LAR),A
4A0F  3AB445       320          LD   A,(YO)
4A12  32AB45       330          LD   (HAU),A
```

```
4A15  3ABD45    340         LD   A,(JOYST)
4A18  B7        350         OR   A
4A19  C2224A    360         JP   NZ,PASJOY      ;pas deplace par joystick
4A1C  CD9C48    370         CALL #489C          ;deplacement d'apres joystick
4A1F  C32B4A    380         JP   SUITE1
4A22  2AA045    390 PASJOY: LD   HL,(ECRAN)
4A25  CDA948    400         CALL #48A9          ;deplacement automatique
4A28  22A045    410         LD   (ECRAN),HL
                420 ;
4A2B  3AAA45    430 SUITE1: LD   A,(LAR)
4A2E  4F        440         LD   C,A
4A2F  3AB345    450         LD   A,(XO)
4A32  B9        460         CP   C              ;deplacement sur X ?
4A33  C2414A    470         JP   NZ,SUITE2      ;oui: ok pour suite
4A36  3AAB45    480         LD   A,(HAU)
4A39  4F        490         LD   C,A
4A3A  3AB445    500         LD   A,(YO)
4A3D  B9        510         CP   C              ;deplacement sur y ?
4A3E  CAA54A    520         JP   Z,SUITE4       ;non: pas de travail a faire
                530 ;
4A41  3AAA45    540 SUITE2: LD   A,(LAR)        ;nouvel x
4A44  4F        550         LD   C,A            ;transfere dans C
4A45  3AA645    560         LD   A,(LARO)       ;largeur
4A48  81        570         ADD  A,C            ;additionnee
4A49  FE50      580         CP   80             ;bord droit ecran ?
4A4B  D2A04A    590         JP   NC,SUITE3      ;oui:pas autorise.
4A4E  79        600         LD   A,C            ;x
4A4F  FEFF      610         CP   255            ;trop a gauche ?
4A51  CAA04A    620         JP   Z,SUITE3
4A54  3AAB45    630         LD   A,(HAU)        ;nouvel y
4A57  4F        640         LD   C,A
4A58  3AA745    650         LD   A,(HAUO)
4A5B  81        660         ADD  A,C
4A5C  FEC8      670         CP   200            ;trop en bas ?
4A5E  D2A04A    680         JP   NC,SUITE3
4A61  3AAB45    690         LD   A,(HAU)
4A64  FEFF      700         CP   255            ;trop en haut ?
4A66  D2A04A    710         JP   NC,SUITE3
4A69  3AAA45    720         LD   A,(LAR)        ;nouvel x
4A6C  32A845    730         LD   (X),A
4A6F  3AAB45    740         LD   A,(HAU)
4A72  32A945    750         LD   (Y),A          ;nouvel y
4A75  3AA645    760         LD   A,(LARO)
4A78  32AA45    770         LD   (LAR),A
4A7B  3AA745    780         LD   A,(HAUO)
4A7E  32AB45    790         LD   (HAU),A
4A81  CDA049    800         CALL #49A0          ;test territoires
4A84  3AB045    810         LD   A,(COLLI)
4A87  B7        820         OR   A
```

```
4A8B  C2A04A     830          JP   NZ,SUITE3          ;il y a eu collision
                 840 ;
4A8B  3AA845     850          LD   A,(X)
4A8E  32B345     860          LD   (XO),A             ;memorise nouvel x
4A91  3AA945     870          LD   A,(Y)
4A94  32B445     880          LD   (YO),A             ;nouvel y
4A97  2AA045     890          LD   HL,(ECRAN)         ;ecran recalcule
4A9A  22B745     900          LD   (ECRAN2),HL
4A9D  C3A54A     910          JP   SUITE4
4AA0  3E01       920 SUITE3:  LD   A,1
4AA2  32B045     930          LD   (COLLI),A
4AA5  2AB545     940 SUITE4:  LD   HL,(ECRAN0)
4AA8  22A045     950          LD   (ECRAN),HL
4AAB  2AB945     960          LD   HL,(BUFFER)
4AAE  229C45     970          LD   (BUF),HL
4AB1  CD0047     980          CALL #4700              ;restitution ancien decor
4AB4  2AB745     990          LD   HL,(ECRAN2)
4AB7  22B545    1000          LD   (ECRAN0),HL        ;ok nouvelle pos ecran
4ABA  22A045    1010          LD   (ECRAN),HL
4ABD  CD3047    1020          CALL #4730              ;memorise nouveau decor
4AC0  2ABB45    1030          LD   HL,(DESSIN)
4AC3  229C45    1040          LD   (BUF),HL
4AC6  CD6047    1050          CALL #4760              ;dessin de l'objet
                1060 ;
4AC9  2AB545    1070 COLLIS: LD   HL,(ECRAN0)
4ACC  22A045    1080         LD   (ECRAN),HL
4ACF  C9        1090         RET

Pass 2 errors: 00
```

Il faut fournir à cette routine les coordonnées de l'objet, sa largeur, sa hauteur, son adresse et son adresse écran initiale. Nous pourrons alors demander une gestion automatique du joystick répondant aux critères définis plus haut. Une facilité a été ajoutée au programme : si la variable JOYST contient une valeur différente de 0, celle-ci est prise en compte à la place de l'état du joystick, comme si elle en provenait. Il s'agit donc d'une valeur de 0 à 15, indiquant un déplacement selon les règles examinées au chapitre 6. Cette facilité permet de mouvoir un objet indépendamment du joystick, en continu ou non. Elle est essentielle car notre routine de déplacement automatique peut ainsi être utilisée pour des objets n'appartenant pas au joueur, gérés par le programme.

Il convient de noter les variables que le programme appelant doit fournir :

- **XO** est l'abscisse de l'objet lors de l'appel ;
- **YO** est l'ordonnée ;
- **LARD** et HAUO sont respectivement la largeur et la hauteur de l'objet ;

– **BUFFER** est l'adresse de la zone de sauvegarde de décor associée à l'objet. Chaque objet doit en effet posséder une zone décor qui lui est propre (même largeur, même hauteur) ;
– **DESSIN** est l'adresse où se situe le codage du dessin. Cette adresse doit être modifiée soit lorsque l'on change d'objet, soit lorsque celui-ci entre dans une nouvelle phase d'animation. Son dessin change alors, indépendamment de toute autre considération ;
– **JOYST** concerne les demandes de déplacement automatique (voir ci-dessus).

Ceci est illustré par le programme Basic 8.4.

```
10 '**********************
20 '** Programme 8.4  **
30 '**********************
40 '
50 'deplacement d'un objet avec coordonnees et t
  erritoires interdits.
60 '
70 MEMORY &2FFF
80 LOAD"prog8.1ob":LOAD"prog4.1ob":'voir annexe
  6
90 LOAD"prog4.2ob":LOAD"prog7.4ob":'voir annexe
  6
100 LOAD"prog8.2ob":LOAD"prog8.3ob":'voir annexe
    6
110 ad=&4A00:lign=190
120 ctrl=0:READ c$:IF c$="fin" THEN 330
130 FOR i=1 TO LEN(c$) STEP 2
140 c=VAL("&"+MID$(c$,i,2))
150 POKE ad,c:ad=ad+1:ctrl=ctrl+c
160 NEXT:READ teste:IF teste<>ctrl THEN PRINT"Er
   reur DATA ligne"lign:END
170 lign=lign+10:GOTO 120
180 '
190 DATA 2AA04522B54522B7453AB34532AA453AB44532A
   B, 1964
200 DATA 453ABD45B7C2224ACD9C48C32B4A2AA045CDA94
   8, 2332
210 DATA 22A0453AAA454F3AB345B9C2414A3AAB454F3AB
   4, 2078
220 DATA 45B9CAA54A3AAA454F3AA64581FE50D2A04A79F
   E, 2646
230 DATA FFCAA04A3AAB454F3AA74581FEC8D2A04A3AAB4
   5, 2687
240 DATA FEFFD2A04A3AAA4532A8453AAB4532A9453AA64
   5, 2416
250 DATA 32AA453AA74532AB45CDA0493AB045B7C2A04A3
   A, 2283
```

```
260 DATA A84532B3453AA94532B4452AA04522B745C3A54
   A, 2121
270 DATA 3E0132B0452AB54522A0452AB945229C45CD004
   7, 1744
280 DATA 2AB74522B54522A045CD30472ABB45229C45CD6
   0, 2023
290 DATA 472AB54522A045C9, 827
300 '
310 DATA fin
320 '
330 MODE 0
340 LOAD"image.bin",&C000:'chargement du decor,
   optionnel
350 FOR I=0 TO 15
360 'INK I,ASC(MID$("ACLFSPGJO[JXSDZQ",I+1,1))-6
   5:'pour couleur
370 INK I,ASC(MID$("AMTQSVSJR[JXSRYQ",I+1,1))-65
   :' pour monochrome
380 NEXT
390 LOAD"dessins",&3000
400 FOR phase=1 TO 6
410 c=&3000+(phase-1)*(7*10)
420 buf(phase,0)=c-256*INT(c/256):buf(phase,1)=I
   NT(c/256)
430 NEXT
440 '
450 'initialisations variables
460 '
470 x=0:y=170:ecran=52880
480 lar=7:hau=10
490 POKE &45A6,lar:POKE &45A7,hau
500 POKE &45A0,ecran-256*INT(ecran/256):POKE &45
   A1,INT(ecran/256)
510 POKE &459C,0:POKE &459D,&37
520 CALL &4730:'memorise premier decor
530 colli=&45B0:table=&37F0
540 POKE &45B1,&F0:POKE &45B2,&37
550 POKE table,0:POKE table+1,0
560 POKE table+2,80:POKE table+3,74
570 POKE table+4,65:POKE table+5,175
580 POKE table+6,15:POKE table+7,25
590 POKE table+8,&FF:'fin table des territoires
   interdits
600 '
610 '
620 POKE &45B9,0:POKE &45BA,&37
630 POKE &45B3,x:POKE &45B4,y
640 POKE &45BD,0
650 '
```

```
660 FOR phase=1 TO 6
670 FOR I=1 TO 3
680 POKE &45BB,buf(phase,0):POKE &45BC,buf(phase
    ,1)
690 IF PEEK(&45B4)> 50 THEN CALL &BD19
700 CALL &4A00
710 IF PEEK(&45B4)<50 THEN CALL &BD19
720 NEXT
730 NEXT
740 GOTO 660
```

Modifications de 8.4 pour 8.4b

```
390 LOAD"dessinsB",&3000
410 c=&3000+(phase-1)*(13*33)
470 x=0:y=170:ecran=52880
480 lar=13:hau=33
510 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
530 colli=&45B0:table=&8200
540 POKE &45B1,&0:POKE &45B2,&82
620 POKE &45B9,0:POKE &45BA,&80
```

Modifications de 8.4 pour 8.4c

```
390 LOAD"dessinsC",&3000
410 c=&3000+(phase-1)*(21*19)
470 x=0:y=170:ecran=52880
480 lar=21:hau=19
510 POKE &459C,0:POKE &459D,&80
530 colli=&45B0:table=&8200
540 POKE &45B1,&0:POKE &45B2,&82
620 POKE &45B9,0:POKE &45BA,&80
```

Vous constatez la quasi-disparition des instructions POKE. Il ne reste en effet que les initialisations (mémorisation préliminaire du décor, mise en place des valeurs initiales des variables) et le changement de phase d'animation (modification de la variable DESSIN). Notez également le test associé à l'instruction CALL &BD19, permettant de synchroniser l'affichage de l'objet avec le balayage de l'écran. Celui-ci dépend de la position verticale de l'objet.

Ce programme nous permet de constater deux choses : d'abord, et c'était le but à atteindre, les déplacements s'effectuent désormais à une vitesse correcte. Mais, surtout, le programme est beaucoup plus simple. Le déplacement est intégralement géré par un simple CALL : restitution et mémorisation du décor, blocage des territoires interdits, préservation des avant-plans. Nous disposons maintenant d'une routine extrêmement puissante.

CRÉATION DES OBJETS ET DÉCORS | 9

La création des objets graphiques et des images de décor nécessite généralement un programme approprié, à moins de recourir au codage manuel de chaque octet de la mémoire écran. Nous proposons donc, dans ce chapitre, un ensemble de programmes utilitaires à cet effet. Nous n'en détaillerons pas le fonctionnement. Ils vous permettront de créer une bibliothèque de dessins et d'objets graphiques utilisables dans vos programmes d'application.

Une dernière remarque s'impose au sujet des programmes de ce chapitre. Afin de mettre en place un véritable système de gestion des objets et décors, les programmes utilisent une structure commune de noms de fichiers. Par exemple, un fichier d'extension IME est une image créée par l'utilitaire de dessin. La majorité des travaux s'effectuant à partir de ces fichiers, nous avons supposé la présence d'un lecteur de disquettes. Les travaux seraient d'ailleurs très fastidieux sans un tel accessoire.

PROGRAMME DE CRÉATION DE DESSINS

Mise en œuvre et utilisation

Le programme Basic charge le fichier binaire SCROLLS.BIN contenant ses routines assembleur. Il faut donc créer ce fichier avant d'utiliser le programme. Pour cela, entrez le source assembleur ci-joint et assemblez-le, puis sortez-le sous forme de fichier. Autre solution : rentrer les codes hexadécimaux en mémoire un par un, puis sauver la zone mémoire ainsi occupée par une commande SAVE du Basic, sous le nom SCROLLS.BIN.

```
10 OPENOUT"d":MEMORY &1BFF:LOAD"scrolls":CLOSEOU
   T:CLEAR:PRINT CHR$(23)CHR$(0)
20 MODE 0:PEN 14:KEY 138,"pen 1:ink 1,15:mode 2"
   +CHR$(13)
30 WINDOW #0,1,20,1,3:WINDOW #1,1,20,4,5
40 DEFINT a-z:DIM col(16),h(16)
50 droite=&81FC:gauche=&819E:haut=&8110:bas=&815
   7:param=&8397:pa1=&1C00+160*79:pa2=pa1+79:pa3=
   &1C00:full=&83AA:clr=&8399:wide=&83E0:GOSUB 20
   000
60 FOR i=0 TO 15:col(i)=i:INK i,i:NEXT:col(16)=-
   1:CALL clr
70 FOR i=0 TO 159 STEP 2:MOVE i*4,0:DRAW i*4,159
   *2,15:MOVE 0,i*2:DRAW 159*4,i*2,15:NEXT
80 SYMBOL 255,&FF,&81,&81,&81,&81,&81,&81,&FF
90 PEN#1,14:PAPER#0,0:CLS#1
100 FOR i=0 TO 15:IF i=enc THEN PRINT#1,CHR$(24)
    +CHR$(col(i)+65)+CHR$(24); ELSE PRINT#1,CHR$(
    col(i)+65);
110 NEXT:PRINT#1
120 FOR i=0 TO 15
130 PAPER#1,i:PRINT#1,CHR$(255);
140 NEXT:PAPER#1,0:PEN#1,15:PRINT#1,CHR$(24)+"@"
    CHR$(24);
150 IF mo=0 THEN 310 ELSE IF mo=2 THEN 520
160 CLS:flag=0:PRINT"SELECTION COULEURS:":IF enc
    =16 THEN GOSUB 10020:enc=15:GOSUB 10030
170 PRINT CHR$(240)+" "+CHR$(241)+":COULEUR":PRI
    NT CHR$(242)+" "+CHR$(243)+":STYLO";
180 A$=INKEY$:IF (A$<>CHR$(13)) AND (a$<>"^") AN
    D (A$<CHR$(240) OR A$>CHR$(243)) THEN 180
190 IF a$<>"^" THEN 220
200 IF flag THEN c=pa3:CALL wide:flag=0:GOTO 180
210 CALL full:flag=1:GOTO 180
220 IF A$=CHR$(13) THEN mo=2:GOTO 520
230 ON ASC(a$)-239 GOSUB 240,260,280,290:GOTO 30
    0
240 IF col(enc)<1 THEN RETURN:REM ELSE IF enc>0
    THEN IF col(enc)=col(enc-1) THEN RETURN
250 col(enc)=col(enc)-1:INK enc,col(enc):GOTO 10
    030
```

```
260 IF col(enc)>25 THEN RETURN:REM ELSE IF enc<1
   5 THEN IF col(enc)=col(enc+1) THEN RETURN
270 col(enc)=col(enc)+1:INK enc,col(enc):GOTO 10
   030
280 IF enc=0 THEN RETURN ELSE GOSUB 10020::enc=e
   nc-1:GOTO 10030
290 IF enc=15 THEN RETURN ELSE GOSUB 10020:enc=e
   nc+1:GOTO 10030
300 GOTO 180
310 '
320 CLS:PRINT"CURSEUR-TRACE"
330 cou=PEEK(&1C00+yg*160+xg):PLOT 4*(xgb*2+1),2
   *(ygb*2+1),16+NOT(cou):LOCATE cou+1,3:PRINT C
   HR$(241);
340 a$=UPPER$(INKEY$):PLOT 4*(xgb*2+1),2*(ygb*2+
   1),cou:LOCATE cou+1,3:PRINT" ";
350 GOSUB 10010
360 IF a$=CHR$(13) THEN mo=1:GOTO 150:REM select
    couleurs
370 IF a$<"@" OR a$)"C" THEN 400
380 c=ASC(a$)-65:FOR i=0 TO 16:IF col(i)=c THEN
   GOSUB 10020:enc=i:GOSUB 10030:i=17
390 NEXT:GOSUB 10020:GOSUB 10030:GOTO 330
400 IF a$<CHR$(240) OR a$)CHR$(243) THEN 330
410 IF enc<>16 THEN POKE &1C00+yg*160+xg,enc:PLO
   T 4*(xgb*2+1),2*(ygb*2+1),enc
420 ON ASC(a$)-239 GOSUB 450,430,470,490:GOTO 51
   0
430 IF ygb=0 THEN IF yg=0 THEN RETURN ELSE pa1=U
   NT(pa1-160):pa2=UNT(pa2-160):pa3=UNT(pa3-160)
   :c=pa3:GOSUB 10000:CALL haut
440 yg=yg+(yg>0):ygb=ygb+(ygb>0):RETURN
450 IF ygb=79 THEN IF yg=159 THEN RETURN ELSE pa
   1=UNT(pa1+160):pa2=UNT(pa2+160):pa3=UNT(pa3+1
   60):c=pa1:GOSUB 10000:CALL bas
460 yg=yg-(yg<159):ygb=ygb-(ygb<79):RETURN
470 IF xgb=0 THEN IF xg=0 THEN RETURN ELSE pa1=U
   NT(pa1-1):pa2=UNT(pa2-1):pa3=UNT(pa3-1):c=pa1
   :GOSUB 10000:CALL droite
480 xg=xg+(xg>0):xgb=xgb+(xgb>0):RETURN
490 IF xgb=79 THEN IF xg=159 THEN RETURN ELSE pa
   1=UNT(pa1+1):pa2=UNT(pa2+1):pa3=UNT(pa3+1):c=
   pa2::GOSUB 10000:CALL gauche
500 xg=xg-(xg<159):xgb=xgb-(xgb<79):RETURN
510 GOTO 330
520 '
530 CLS:PRINT"COM. "+CHR$(24)+"S"+CHR$(24)+"-SAV
   E ECRAN":PRINT CHR$(24)+"L"+CHR$(24)+"-LOAD,"
   +CHR$(24)+"I"+CHR$(24)+"-IMAGE":PRINT CHR$(24
   )+"D"+CHR$(24)+"-FICHIER OBJET";
540 A$=UPPER$(INKEY$)
550 IF A$=CHR$(13) THEN MO=0:GOTO 150
560 IF A$="S" THEN 610:REM save
570 IF A$="L" THEN 640:REM LOAD
580 GOSUB 10010
590 IF A$="D" THEN 7000:REM DUMP SUR PRINTER
600 GOTO 540
610 CLS:PRINT"NOM FICHIER":INPUT A$:CLS:PRINT"SA
   VE EN COURS"
```

```
620 SAVE a$+".ime",b,&1C00,&6400:OPENOUT a$+".pa
    e":PRINT#9,xg,yg,pa1,pa2,pa3,xgb,ygb:FOR i=0
    TO 15:PRINT#9,col(i):NEXT:CLOSEOUT:a$="*.bak"
    :|ERA,@a$
630 GOTO 530
640 CLEAR:DEFINT a-z:DIM col(16),h(16):GOSUB 200
    00:CLS:PRINT"NOM FICHIER":INPUT A$:CLS:PRINT"
    LOAD EN COURS":droite=&81FC:gauche=&819E:haut
    =&8110:bas=&8157:param=&8397:full=&83AA:clr=&
    8399:wide=&83E0
650 LOAD a$+".ime",&1C00:OPENIN a$+".pae":INPUT#
    9,xg,yg,pa1,pa2,pa3,xgb,ygb:FOR i=0 TO 15:INP
    UT#9,col(i):INK i,col(i):NEXT:col(16)=-1:CLOS
    EIN:c=pa3:GOSUB 10000:CALL wide:mo=0:GOTO 80
7000 CALL full:x1=0:y1=0:CLS:PRINT"POINT HAUT GA
     UCHE ?";:PRINT CHR$(23);CHR$(0);
7010 a=TEST(x1,y1):PLOT x1,y1,0:A$=INKEY$:PLOT X
     1,Y1,15:PLOT x1,y1,a:IF A$<CHR$(240) OR A$>C
     HR$(243) THEN IF A$<>CHR$(13) THEN 7010
7020 IF A$=CHR$(13) THEN 7050
7030 IF A$=CHR$(240) THEN Y1=Y1+2 ELSE IF a$=CHR
     $(241) THEN y1=y1-2 ELSE IF a$=CHR$(242) THE
     N x1=x1-4 ELSE IF a$=CHR$(243) THEN x1=x1+4
7040 GOTO 7010
7050 CLS:x2=X1:y2=Y1:PRINT CHR$(23);CHR$(1);
7060 LOCATE 1,1:PRINT"LAR";INT((X2-X1+1)/8):PRIN
     T"HAU";INT((Y2-Y1)/2):MOVE X1,Y1:DRAW X1,Y2,
     15:DRAW X2,Y2:DRAW X2,Y1:DRAW X1,Y1:A$=INKEY
     $:MOVE X1,Y1:DRAW X1,Y2:DRAW X2,Y2:DRAW X2,Y
     1:DRAW X1,Y1
7070 IF A$=CHR$(13) THEN 7100
7080 IF A$=CHR$(240) THEN Y2=Y2+2 ELSE IF a$=CHR
     $(241) THEN y2=y2-2 ELSE IF a$=CHR$(242) THE
     N x2=x2-4 ELSE IF a$=CHR$(243) THEN x2=x2+4
7090 GOTO 7060
7100 CLS:INPUT"SAVE ADD. ";ad:a1=ad:FOR Y=Y1 TO
     Y2 STEP -2:A$="":FOR X=X1 TO X2 STEP 8:POKE
     ad,h(TEST(x,y))*2+h(TEST(x+4,y)):ad=ad+1:NEX
     T:NEXT:PRINT CHR$(23);CHR$(0);
7110 INPUT "Nom ";f$:SAVE f$+".imo",b,a1,ad-a1+1
     :c=pa3:OPENOUT f$+".pao":PRINT#9,INT((X2-X1)
     /8)+1,INT((Y1-Y2)/2):FOR i=0 TO 15:PRINT#9,c
     ol(i):NEXT:CLOSEOUT:a$="*.bak":|ERA,@a$:CALL
      wide:GOTO 520
10000 POKE param,VAL("&"+RIGHT$(HEX$(c,4),2)):PO
      KE param+1,VAL("&"+LEFT$(HEX$(c,4),2)):RETU
      RN
10010 IF UPPER$(A$)="?" THEN CALL full:WHILE INK
      EY$="":WEND:c=pa3:GOSUB 10000:CALL wide:RET
      URN ELSE RETURN
10020 LOCATE#1,enc+1,1:PRINT#1,CHR$(col(enc)+65)
      ;:RETURN
10030 LOCATE#1,enc+1,1:PRINT#1,CHR$(24)+CHR$(col
      (enc)+65)+CHR$(24);:RETURN
10040 RETURN
20000 RESTORE 20000:FOR i=0 TO 15:READ h$:H(I)=V
      AL("&"+H$):NEXT:RETURN
20010 DATA 00,40,04,44,10,50,14,54,01,41,05,45,1
      1,51,15,55
```

```
                    10 ;
                    20 ;programme utilitaire -
                    30 ;partie assembleur  gestion des scrollings et affichages
                    40 ;
8100                50          ORG  #8100
8100  00            60          DEFB 0
8101  40            70          DEFB 64
8102  04            80          DEFB 4
8103  44            90          DEFB 68
8104  10           100          DEFB 16
8105  50           110          DEFB 80
8106  14           120          DEFB 20
8107  54           130          DEFB 84
8108  01           140          DEFB 1
8109  41           150          DEFB 65
810A  05           160          DEFB 5
810B  45           170          DEFB 69
810C  11           180          DEFB 17
810D  51           190          DEFB 81
810E  15           200          DEFB 21
810F  55           210          DEFB 85
                   220 ;SCROLLING VERS LE HAUT DE DEUX LIGNES
8110  DD215582     230 HAUT:   LD   IX,TABLE          ;IX pointe sur 3e ligne ecran
                                                       graphique
8114  DD5E00       240 LOOP:   LD   E,(IX+0)
8117  DD5601       250         LD   D,(IX+1)          ;DE=adresse ligne du haut
811A  DD6E04       260         LD   L,(IX+4)
811D  DD6605       270         LD   H,(IX+5)          ;HL=adresse 2 lignes +bas
8120  015000       280         LD   BC,80             ;80 octets a translater
8123  EDB0         290         LDIR                   ;transfert
8125  DD23         300         INC  IX
8127  DD23         310         INC  IX                ;ligne suivante
8129  DD7E04       320         LD   A,(IX+4)
812C  DDB605       330         OR   (IX+5)            ;fin table ?
812F  C21481       340         JP   NZ,LOOP
                   350 ;remplissage des deux dernieres lignes
                   360 ;pour quadrillage
8132  DD2A9783     370         LD   IX,(PARAM)        ;adresse de la ligne dans
                                                       l'image
8136  2180F7       380         LD   HL,#F780          ;avant derniere
8139  0650         390         LD   B,80              ;80 octets a remplir
813B  0EAA         400         LD   C,170             ;point de gauche allume
813D  1681         410         LD   D,#81             ;poids fort table masques
                   420 ;
813F  DD7E00       430 PP1:    LD   A,(IX)            ;couleur du point
8142  5F           440         LD   E,A
8143  1A           450         LD   A,(DE)            ;masque du point
8144  B1           460         OR   C                 ;ajoute point gauche
8145  DD23         470         INC  IX                ;en avant dans la ligne image
```

```
8147  77        480        LD   (HL),A
8148  23        490        INC  HL
8149  10F4      500        DJNZ PP1
                510 ;
814B  2180FF    520        LD   HL,#FF80          ;derniere
814E  0650      530        LD   B,80
8150  3EFF      540        LD   A,255
8152  77        550 PP2:   LD   (HL),A
8153  23        560        INC  HL
8154  10FC      570        DJNZ PP2
                580 ;
8156  C9        590        RET
                600 ;SCROLLING VERS LE BAS DE DEUX LIGNES
8157  DD218F83  610 BAS:   LD   IX,TABFIN
815B  DD5E04    620 LAAP:  LD   E,(IX+4)          ;2 lignes ecran +bas
815E  DD5605    630        LD   D,(IX+5)
8161  DD6E00    640        LD   L,(IX+0)          ;cette ligne
8164  DD6601    650        LD   H,(IX+1)
8167  015000    660        LD   BC,80             ;80 octets a transferer
816A  EDB0      670        LDIR                   ;copie de la ligne
816C  DD2B      680        DEC  IX                ;descend dans la table
816E  DD2B      690        DEC  IX
8170  DD7E00    700        LD   A,(IX+0)          ;octet
8173  DDB601    710        OR   (IX+1)            ;fin de la table ?
8176  C25B81    720        JP   NZ,LAAP           ;non:continuer
                730 ;remplissage quadrillage en haut
8179  2190C1    740        LD   HL,#C190          ;ligne a dessiner
817C  0650      750        LD   B,80              ;80 octets a remplir
817E  0EAA      760        LD   C,170             ;point de gauche allume
8180  1681      770        LD   D,#81             ;poids fort table masques
8182  DD2A9783  780        LD   IX,(PARAM)        ;adresse ligne dans image
                790 ;
8186  DD7E00    800 PLAP1: LD   A,(IX+0)          ;couleur point
8189  5F        810        LD   E,A
818A  1A        820        LD   A,(DE)            ;masque point
818B  B1        830        OR   C                 ;les deux points positionnes
818C  77        840        LD   (HL),A
818D  23        850        INC  HL
818E  DD23      860        INC  IX
8190  10F4      870        DJNZ PLAP1
                880 ;
8192  2190C9    890        LD   HL,#C990
8195  0650      900        LD   B,80
8197  3EFF      910        LD   A,255
8199  77        920 PLAP2: LD   (HL),A
819A  23        930        INC  HL
819B  10FC      940        DJNZ PLAP2
                950 ;
819D  C9        960        RET
```

```
                    970 ;SCROLLING VERS LA GAUCHE DE 2 POINTS
819E  DD215582      980 GAUCHE: LD   IX,TABLE
81A2  DD5E00        990 LUUP:   LD   E,(IX+0)
81A5  DD5601       1000        LD   D,(IX+1)
81A8  6B           1010        LD   L,E
81A9  62           1020        LD   H,D
81AA  23           1030        INC  HL
81AB  014F00       1040        LD   BC,79
81AE  EDB0         1050        LDIR
81B0  DD23         1060        INC  IX
81B2  DD23         1070        INC  IX
81B4  DD7E00       1080        LD   A,(IX+0)
81B7  DDB601       1090        OR   (IX+1)
81BA  C2A281       1100        JP   NZ,LUUP
                   1110 ;remplissage quadrillage a droite
81BD  FD2A9783     1120        LD   IY,(PARAM)
81C1  DD215582     1130        LD   IX,TABLE
81C5  1681         1140        LD   D,#81              ;poids fort adresse masques
                   1150 ;
81C7  DD6E00       1160 PLUP1: LD   L,(IX+0)
81CA  DD6601       1170        LD   H,(IX+1)
81CD  014F00       1180        LD   BC,79
81D0  09           1190        ADD  HL,BC
81D1  FD7E00       1200        LD   A,(IY)             ;couleur point
81D4  5F           1210        LD   E,A
81D5  1A           1220        LD   A,(DE)             ;masque point
81D6  F6AA         1230        OR   170                ;ajoute point gauche
81D8  77           1240        LD   (HL),A
81D9  0160FF       1250        LD   BC,-160
81DC  FD09         1260        ADD  IY,BC              ;point du dessus dans image
81DE  DD23         1270        INC  IX
81E0  DD23         1280        INC  IX
81E2  DD6E00       1290        LD   L,(IX+0)
81E5  DD6601       1300        LD   H,(IX+1)
81E8  014F00       1310        LD   BC,79
81EB  09           1320        ADD  HL,BC
81EC  36FF         1330        LD   (HL),255
81EE  DD23         1340        INC  IX
81F0  DD23         1350        INC  IX
81F2  DD7E00       1360        LD   A,(IX+0)
81F5  DDB601       1370        OR   (IX+1)
81F8  C2C781       1380        JP   NZ,PLUP1
                   1390 ;
81FB  C9           1400        RET
                   1410 ;SCROLLING VERS LA DROITE DE 2 POINTS
81FC  DD215582     1420 DROITE: LD  IX,TABLE
8200  DD6E00       1430 LEEP:   LD  L,(IX+0)
8203  DD6601       1440         LD  H,(IX+1)
8206  014F00       1450         LD  BC,79
8209  09           1460         ADD HL,BC
```

```
820A  E5        1470         PUSH HL
820B  D1        1480         POP  DE
820C  2B        1490         DEC  HL
820D  EDB8      1500         LDDR
820F  DD23      1510         INC  IX
8211  DD23      1520         INC  IX
8213  DD7E00    1530         LD   A,(IX+0)
8216  DDB601    1540         OR   (IX+1)
8219  C20082    1550         JP   NZ,LEEP
                1560 ;remplissage quadrillage a gauche
821C  FD2A9783  1570         LD   IY,(PARAM)
8220  DD215582  1580         LD   IX,TABLE
8224  1681      1590         LD   D,#81
8226  DD6E00    1600 PLEP1:  LD   L,(IX+0)
8229  DD6601    1610         LD   H,(IX+1)
822C  FD7E00    1620         LD   A,(IY)              ;couleur point
822F  5F        1630         LD   E,A
8230  1A        1640         LD   A,(DE)              ;masque point
8231  F6AA      1650         OR   170                 ;ajoute point gauche
8233  77        1660         LD   (HL),A              ;ok
8234  0160FF    1670         LD   BC,-160
8237  FD09      1680         ADD  IY,BC
8239  DD23      1690         INC  IX
823B  DD23      1700         INC  IX
823D  DD6E00    1710         LD   L,(IX+0)
8240  DD6601    1720         LD   H,(IX+1)
8243  36FF      1730         LD   (HL),255
8245  DD23      1740         INC  IX
8247  DD23      1750         INC  IX
8249  DD7E00    1760         LD   A,(IX+0)
824C  DDB601    1770         OR   (IX+1)
824F  C22682    1780         JP   NZ,PLEP1
                1790 ;
8252  C9        1800         RET
8253  0000      1810         DEFW #0000
8255  90C190C9  1820 TABLE:   DEFW #C190,#C990,#D190,#D990,#E190,#E990,#F190,#F990
8265  E0C1E0C9  1830         DEFW #C1E0,#C9E0,#D1E0,#D9E0,#E1E0,#E9E0,#F1E0,#F9E0
8275  30C230CA  1840         DEFW #C230,#CA30,#D230,#DA30,#E230,#EA30,#F230,#FA30
8285  80C280CA  1850         DEFW #C280,#CA80,#D280,#DA80,#E280,#EA80,#F280,#FA80
8295  D0C2D0CA  1860         DEFW #C2D0,#CAD0,#D2D0,#DAD0,#E2D0,#EAD0,#F2D0,#FAD0
82A5  20C320CB  1870         DEFW #C320,#CB20,#D320,#DB20,#E320,#EB20,#F320,#FB20
82B5  70C370CB  1880         DEFW #C370,#CB70,#D370,#DB70,#E370,#EB70,#F370,#FB70
82C5  C0C3C0CB  1890         DEFW #C3C0,#CBC0,#D3C0,#DBC0,#E3C0,#EBC0,#F3C0,#FBC0
82D5  10C410CC  1900         DEFW #C410,#CC10,#D410,#DC10,#E410,#EC10,#F410,#FC10
82E5  60C460CC  1910         DEFW #C460,#CC60,#D460,#DC60,#E460,#EC60,#F460,#FC60
82F5  B0C4B0CC  1920         DEFW #C4B0,#CCB0,#D4B0,#DCB0,#E4B0,#ECB0,#F4B0,#FCB0
8305  00C500CD  1930         DEFW #C500,#CD00,#D500,#DD00,#E500,#ED00,#F500,#FD00
8315  50C550CD  1940         DEFW #C550,#CD50,#D550,#DD50,#E550,#ED50,#F550,#FD50
8325  A0C5A0CD  1950         DEFW #C5A0,#CDA0,#D5A0,#DDA0,#E5A0,#EDA0,#F5A0,#FDA0
```

```
8335 F0C5F0CD 1960         DEFW #C5F0,#CDF0,#D5F0,#DDF0,#E5F0,#EDF0,#F5F0,#FDF0
8345 40C640CE 1970         DEFW #C640,#CE40,#D640,#DE40,#E640,#EE40,#F640,#FE40
8355 90C690CE 1980         DEFW #C690,#CE90,#D690,#DE90,#E690,#EE90,#F690,#FE90
8365 E0C6E0CE 1990         DEFW #C6E0,#CEE0,#D6E0,#DEE0,#E6E0,#EEE0,#F6E0,#FEE0
8375 30C730CF 2000         DEFW #C730,#CF30,#D730,#DF30,#E730,#EF30,#F730,#FF30
8385 80C780CF 2010         DEFW #C780,#CF80,#D780,#DF80,#E780
838F 80EF80F7 2020 TABFIN: DEFW #EF80,#F780,#FF80
8395 0000     2030         DEFW #0000
8397 0000     2040 PARAM:  DEFW 0
              2050 ;
              2060 ;EFFACEMENT IMAGE
              2070 ;
8399 21001C   2080 CLS:    LD   HL,#1C00
839C 1600     2090         LD   D,0
839E 010064   2100         LD   BC,160*160
83A1 72       2110 POPOP:  LD   (HL),D
83A2 23       2120         INC  HL
83A3 0B       2130         DEC  BC
83A4 78       2140         LD   A,B
83A5 B1       2150         OR   C
83A6 C2A183   2160         JP   NZ,POPOP
83A9 C9       2170         RET
              2180 ;
              2190 ;copie ecran de l'image
              2200 ;
83AA DD219383 2210 FULL:   LD   IX,TABFIN+4      ;derniere adresse=bas ecran ptr
83AE FD21001C 2220         LD   IY,#1C00         ;debut image
83B2 2681     2230         LD   H,#81            ;poids fort table masques
              2240 ;
83B4 DD5E00   2250 PF:     LD   E,(IX+0)
83B7 DD5601   2260         LD   D,(IX+1)         ;adresse ecran
83BA 0650     2270         LD   B,80             ;80 octets a inscrire
              2280 ;
83BC FD7E00   2290 PF2:    LD   A,(IY+0)         ;couleur point gauche
83BF 6F       2300         LD   L,A
83C0 7E       2310         LD   A,(HL)           ;masque du point
83C1 CB27     2320         SLA  A                ;decalage a gauche
83C3 4F       2330         LD   C,A
              2340 ;
83C4 FD23     2350         INC  IY               ;point suivant=a droite
83C6 FD7E00   2360         LD   A,(IY+0)         ;couleur point droite
83C9 6F       2370         LD   L,A
83CA 7E       2380         LD   A,(HL)           ;masque point
83CB B1       2390         OR   C                ;ajoute point deja inscrit
83CC 12       2400         LD   (DE),A           ;ajoute point droite a l'ecran
              2410 ;
83CD FD23     2420         INC  IY               ;point suivant
83CF 13       2430         INC  DE               ;octet ecran suivant
83D0 10EA     2440         DJNZ PF2              ;finir cette ligne
```

```
                2450 ;
83D2  DD2B      2460          DEC  IX
83D4  DD2B      2470          DEC  IX              ;continue dans la table en
                                                    remontant
83D6  DD7E00    2480          LD   A,(IX+0)
83D9  DDB601    2490          OR   (IX+1)          ;fin table ?
83DC  C2B483    2500          JP   NZ,PF
83DF  C9        2510          RET
                2520 ;
                2530 ;copie image dans grille
                2540 ;
83E0  DD219383  2550 WIDE:    LD   IX,TABFIN+4     ;table ecran
83E4  FD2A9783  2560          LD   IY,(PARAM)      ;adresse debut fenetre image
83E8  2681      2570          LD   H,#81           ;poids forts masques
                2580 ;
83EA  DD5E00    2590 PV:      LD   E,(IX+0)
83ED  DD5601    2600          LD   D,(IX+1)        ;adresse ecran reelle
83F0  0650      2610          LD   B,80            ;40 octets a ecrire
83F2  3EFF      2620          LD   A,255
                2630 ;
83F4  12        2640 PV2:     LD   (DE),A
83F5  13        2650          INC  DE
83F6  10FC      2660          DJNZ PV2
                2670 ;
83F8  DD2B      2680          DEC  IX
83FA  DD2B      2690          DEC  IX
83FC  DD5E00    2700          LD   E,(IX+0)
83FF  DD5601    2710          LD   D,(IX+1)
8402  0650      2720          LD   B,80
                2730 ;
8404  FD7E00    2740 PV3:     LD   A,(IY+0)        ;couleur point
8407  6F        2750          LD   L,A
8408  7E        2760          LD   A,(HL)          ;masque point
8409  F6AA      2770          OR   170             ;pour grille
840B  12        2780          LD   (DE),A          ;stockage ecran
840C  13        2790          INC  DE              ;avance ecran
840D  FD23      2800          INC  IY              ;avance image
840F  10F3      2810          DJNZ PV3             ;continue copie ligne
                2820 ;
8411  DD2B      2830          DEC  IX
8413  DD2B      2840          DEC  IX
8415  115000    2850          LD   DE,80
8418  FD19      2860          ADD  IY,DE           ;sauter a la ligne du dessus !
841A  DD7E00    2870          LD   A,(IX+0)
841D  DDB601    2880          OR   (IX+1)
8420  C2EA83    2890          JP   NZ,PV
8423  C9        2900          RET

Pass 2 errors: 00
```

Mode d'emploi

Le programme comporte trois modes, la touche ENTER ou RETURN permettant le passage du 1 au 2, du 2 au 3, ou du 3 au 1.

Le mode 1 est "CURSEUR TRACE". Dans ce mode, le curseur clignote dans la grille. Vous pouvez alors le déplacer avec les touches flèches du clavier. La couleur de tracé est indiquée au-dessus du dessin par une lettre en vidéo inverse. Il y a 16 lettres, représentant les 16 stylos (la lettre en elle-même indique la couleur du stylo : A pour 0, B pour 1, jusqu'à "]" pour 26). Le symbole suivant, " ", représente un stylo fictif transparent.

Pour sélectionner un stylo de tracé dans le mode 1, il suffit de taper la lettre qu'il représente. Le dernier stylo ("@") permet de déplacer le curseur sans effacer le dessin.

La flèche qui se trouve au-dessus d'une des lettres indique en quel stylo le point sous le curseur est tracé. Enfin, la touche " ↑ " (à côté de CLR, et non sur le pavé des flèches curseur) permet de visualiser l'écran en taille normale. Un deuxième appui de cette touche ramène l'écran en zoom 4/1.

Le mode 2 permet de modifier les couleurs associées aux stylos, les flèches curseur horizontales choisissent le stylo, et les flèches verticales la couleur. La touche " ↑ " (à gauche de CLR) affiche l'écran en entier et taille normale, permettant ainsi de choisir les couleurs plus facilement. Il faut appuyer une deuxième fois sur la touche avant de passer en mode 1 ou 3.

Le mode 3 autorise quatre opérations. Les deux premières, "SAUVE ECRAN" et "LOAD", effectuent une sauvegarde ou un chargement de tout l'écran (avec tout ce qui est dessiné, y compris les zones non affichées à cause du mode Zoom) et des couleurs de stylos. On peut ainsi sauver d'un bloc tout le travail en cours et le reprendre ensuite. Attention : les fichiers IME et PAE créés par cette option ne sont pas directement récupérables. Le fichier IME contenant l'image utilise en effet un format de stockage particulier (26 Ko de mémoire) afin d'optimiser les travaux de dessin. Pour transformer ce fichier en image écran utilisable, il suffit d'utiliser l'utilitaire destiné à cet effet (voir partie II).

La fonction " ↑ " (touche à côté de CLR) permet d'avoir une vision globale de l'image, comme dans les autres modes. Et enfin, "D" permet de sauvegarder un objet dans un fichier binaire. Pour cela, il faut indiquer le point supérieur gauche de l'objet, puis inférieur droit. Le programme affiche la largeur et la hauteur en nombre de points, il faut les noter. Ensuite, le programme demande à quelle adresse il doit placer le codage binaire de l'objet. Cette adresse doit être choisie de façon à ne pas écraser les routines LM du programme. On peut le placer n'importe où entre $1C00 et $7000, par exemple. Il convient dans ce cas de sauver préalablement l'écran (avec l'option "S") car l'objet créé à partir de l'écran peut écraser celui-ci sur une petite partie (pour faciliter les traitements, le programme utilise en effet une image logique de l'écran complet à partir de l'adresse 1C00).

Le programme affiche, tant que l'objet n'est pas défini, les valeurs de LAR et HAU afin de vous aider à leur attribuer une valeur précise. Cela permet par exemple de créer sans erreur différentes phases d'animation d'un objet.

Les fichiers IME et PAE

L'option commande "S" du programme envoie dans un fichier d'extension IME ("IMage Ecran") le contenu de l'image. Ce fichier peut être rechargé ou par le programme de dessin (afin de continuer le travail interrompu) ou par l'utilitaire de création d'image, afin de le transformer en véritable image écran, laquelle pourra être chargée en mémoire écran par une commande LOAD en Basic. Les variables de travail associées à cette image dans le programme de dessin (c'est-à-dire l'endroit du curseur de tracé, de la fenêtre d'affichage, etc.) sont sauvegardées dans un fichier de même nom que IME mais d'extension PAE "PAramètres Ecran"). Les couleurs associées aux 16 stylos dans ce dessin sont également sauvées dans ce fichier.

Il ne faut pas effacer le fichier PAE : en effet, les utilitaires suivants l'utilisent pour récupérer les couleurs de stylos.

Les fichiers IMO et PAO

L'option "D" du programme crée les fichiers IMO et PAO de façon similaire à "S". Les fichiers d'extension IMO ("IMage Objet") représentent le contenu exact d'un objet graphique ; il est donc possible de les récupérer sans formalités par une commande LOAD en Basic. Le fichier PAO ("PAramètres Objet") de même nom contient les données caractéristiques de cet objet : largeur (variable LAR), hauteur (variable HAU), et couleurs des 16 stylos. Si le programme d'application s'assigne de lui-même ces valeurs, le fichier PAO peut être effacé. Néanmoins, l'utilitaire de compactage d'objets livré dans les pages suivantes l'utilise pour vérifier l'homogénéité des données. Les données sont stockées dans le fichier de la façon suivante :

```
LAR  , HAU
couleur stylo 0
couleur stylo 1
... etc ..
couleur stylo 2
fin du fichier.
```

On peut les récupérer par la séquence suivante :

```
OPENIN "nom.PAO"
INPUT #9,lar,hau
FOR i=0 TO 15
    INPUT#9,c
    INK i,c
NEXT i
CLOSEIN
```

Lorsque vous utilisez le programme pour créer différentes phases d'animation d'un même objet, vous devez prendre garde aux points suivants :
– toutes les phases sauvées sous forme d'objet par la commande "D" doivent avoir des valeurs LAR et HAU identiques ;
– les couleurs des 16 stylos doivent être identiques pour chaque phase ainsi sauvegardée. Il convient donc de les choisir avant tout dessin.

CRÉATION DE DÉCOR

Le fichier décor

Cet utilitaire permet la création d'une image écran véritable à partir d'un fichier IME créé par le programme précédent.

Le programme affiche avant tout la liste des fichiers IME disponibles. L'utilisateur indique alors son choix. Le programme crée, à partir du fichier choisi, un fichier de même nom et d'extension SCR ("SCReen", c'est-à-dire Ecran en anglais) qui correspond directement au contenu de la mémoire écran. Ensuite, l'utilisateur a la possibilité d'effacer le fichier IME original. Ceci est recommandé lors de la création de décors, afin de récupérer de la place sur la disquette (le fichier IME occupe 26 Ko). Néanmoins, dans certains cas, vous pouvez ressentir le besoin de garder ce fichier. Vous pouvez par exemple récupérer une image et la retravailler ultérieurement, ce qui ne sera pas possible si vous effacez le fichier IME.

```
10 MODE 2:INK 0,0:INK 1,15:BORDER 0:PRINT"**** C
  REATION DE FICHIER ECRAN ****"
20 PRINT:PRINT"LISTE DES FICHIERS DISPONIBLES:":
  A$="*.IME":|DIR,@A$
30 LOCATE 1,VPOS(#0)-2:INPUT"Votre choix ";nf$:I
  F INSTR(nf$,".") THEN nf$=LEFT$(nf$,INSTR(nf$,
  ".")-1)
40 MEMORY &1BFF:LOAD"scrolls":LOAD nf$+".ime",&1
  C00
```

```
50 OPENIN nf$+".pae":INPUT#9,a,a,a,a,a,a,a:FOR i
  =0 TO 15:INPUT#9,c:INK i,c:NEXT:CLOSEIN
60 MODE 0:CALL &83AA:SAVE nf$+".scr",b,&C000,163
  84:a$="*.bak":!ERA,@a$
70 INK 1,15
80 MODE 2:PRINT "Vous pouvez maintenant effacer
 ";
  r$:IF UPPER$(a$)="OUI" THEN a$=nf$+".ime":!ERA
  ,@a$
90 MODE 0:INK 0,0:INK 1,10:CALL &83AA:WINDOW #0,
  1,20,1,5
100 PRINT "SAISIE TERRITOIRES"
110 ad=&1C00:PRINT"-X- fin de saisie":x1=0:y1=0
120 x=x1:y=y1:h$=CHR$(240):b$=CHR$(241):g$=CHR$(
   242):d$=CHR$(243):LOCATE 1,3:PRINT"HAUT GAUCH
   E ("+g$+h$+d$+b$+")";
130 z$=INKEY$:IF z$="x" OR z$="X" THEN 320:'fin
140 IF z$=CHR$(13) THEN 210:'droite
150 IF z$=h$ THEN y=y-1:IF y<0 THEN y=0:GOTO 190
    ELSE 190
160 IF z$=b$ THEN y=y+1:IF y>199 THEN y=199:GOTO
    190 ELSE 190
170 IF z$=g$ THEN x=x-1:IF x<0 THEN x=0:GOTO 190
    ELSE 190
180 IF z$=d$ THEN x=x+1:IF x>159 THEN x=159:GOTO
    190 ELSE 190
190 PRINT CHR$(23)CHR$(1);:PLOT x*4,399-y*2,15:P
   LOT x*4,399-y*2,15
200 GOTO 130
210 POKE ad,INT(x/2):POKE ad+1,y:LOCATE 1,3:PRIN
   T"BAS DROITE ("+g$+h$+d$+b$+")";:x1=x:y1=y
220 z$=INKEY$:IF z$="x" OR z$="X" THEN 320:'fin
230 IF z$=CHR$(13) THEN 300:'fin
240 IF z$=h$ THEN y=y-1:IF y<0 THEN y=0:GOTO 280
    ELSE 280
250 IF z$=b$ THEN y=y+1:IF y>199 THEN y=199:GOTO
    280 ELSE 280
260 IF z$=g$ THEN x=x-1:IF x<0 THEN x=0:GOTO 280
    ELSE 280
270 IF z$=d$ THEN x=x+1:IF x>159 THEN x=159:GOTO
    280 ELSE 280
280 PRINT CHR$(23)CHR$(1);:FOR i=1 TO 2:PLOT x1*
   4,399-2*y1:DRAW x1*4,399-y*2:DRAW x*4,399-y*2
   :DRAW x*4,399-y1*2:DRAW x1*4,399-2*y1:NEXT
290 GOTO 220
300 POKE ad+2,INT((x-x1+1)/2):POKE ad+3,y-y1+1:a
   d=ad+4:PRINT CHR$(23)CHR$(0);:FOR x2=4*x1 TO
   4*x
310 PLOT x2,399-2*y1,15:DRAW x2,399-2*y:NEXT:x1=
   x:y1=y:GOTO 120
320 POKE ad,255:SAVE nf$+".ter",b,&1C00,ad-&1C00
   +1:a$="*.bak":!ERA,@a$:RUN
```

Les territoires interdits

Une fois le fichier SCR créé, le programme affiche l'image et vous propose de rentrer les territoires interdits un à un. Pour cela, il suffit de déplacer le curseur sur le point situé en haut à gauche d'un territoire, de frapper ENTER ou RETURN, puis de même pour le point inférieur droit de la zone. Le territoire correspondant est rempli par le programme afin de le distinguer du reste du décor. Vous pouvez ainsi mémoriser plusieurs territoires interdits. Une fois le travail achevé, une pression sur la touche "X" du clavier permet la création du fichier d'extension TER contenant les données des territoires ainsi stockées. Ce fichier est directement utilisable sous Basic : il contient l'image exacte de la table des territoires interdits, selon la structure définie au chapitre 8. Un programme d'application utilisant la routine 8.4 pourra donc récupérer la table par une instruction LOAD "nom.TER",adresse suivie de deux POKEs destinés à indiquer à la routine l'adresse de la table (voir le programme d'application 8.4).

COMPACTAGE DE PHASES D'ANIMATION D'UN OBJET

Mode d'emploi

Ce programme permet de compacter en mémoire les différentes phases d'animation d'un même objet. Il suppose avant tout que ces phases aient été créées par le programme de dessin (option commande "D"). Les fichiers PAO doivent également être présents.

Avant toute chose, le programme vous propose d'effacer les fichiers PAO et IMO de chaque phase au fur et à mesure de leur compactage en mémoire. Pour l'accepter, il faut entrer OUI en toutes lettres. Cette option n'est utile que dans le cas où vous êtes bien certain d'avoir fini de travailler sur ces phases. De même que pour le programme de création de décor, elle permet surtout de récupérer de la place sur une disquette. Mais si vous avez gardé le fichier IME contenant les phases, il vous sera facile de recréer les fichiers IMO et PAO correspondants à partir de celui-ci, par l'intermédiaire du programme de dessin.

Ensuite, le programme affiche la liste des fichiers image objets dont il dispose sur la disquette. L'utilisateur peut entrer, un par un, les noms des fichiers contenant les phases. Cela fait, il choisit un nom pour le fichier final (celui qui contiendra les phases compactées en mémoire).

```
10 DIM co(15)
20 MODE 2:INK 0,0:INK 1,10:BORDER 0
30 PRINT"**** CREATEUR DE FICHIERS DESSIN ****"
40 MEMORY &2FFF
50 PRINT:PRINT:INPUT "Dois-je effacer les fichie
  rs originaux de chaque phase (OUI/NON)";a$:flg
  =(UPPER$(a$)="OUI")
60 a$="*.imo":|DIR,@a$
70 PRINT "Entrez les noms des fichiers contenant
   "
80 PRINT"les phases de l'objet un par un, puis
90 PRINT"tapez ENTER seul pour finir ":PRINT
100 fi$=".":no=0:ad=&3000
110 WHILE fi$<>""
120 no=no+1
130 PRINT "Fichier No";no;:INPUT "Nom ";fi$:IF I
   NSTR(fi$,".") THEN fi$=LEFT$(fi$,INSTR(fi$,".
   ")-1)
140 IF fi$="" THEN 200
150 OPENIN fi$+".pao":INPUT #9,lar,hau:IF no>1 T
   HEN IF lar<>lar1 OR hau<>hau1 THEN PRINT"CONF
   LIT DE TAILLE !":GOTO 130 ELSE ELSE hau1=hau:
   lar1=lar
160 FOR i=0 TO 15:INPUT#9,c:IF no>1 THEN IF c<>c
   o(i) THEN PRINT"CONFLIT DE COULEUR"::GOTO 130
    ELSE ELSE co(i)=c
170 NEXT
180 LOAD fi$+".imo",ad:ad=ad+lar*hau
190 IF flg THEN a$=fi$+".imo":|ERA,@a$:a$=fi$+".
   pao":|ERA,@a$
200 WEND
210 INPUT "Sous quel nom dois-je sauver l'ensemb
   le des images ";fi$:IF INSTR(fi$,".") THEN fi
   $=LEFT$(fi$,INSTR(fi$,".")-1)
220 SAVE fi$+".obj",b,&3000,ad-&3000+1:OPENOUT f
   i$+".par":PRINT#9,lar1,hau1,no-1:FOR i=0 TO 1
   5:PRINT#9,co(i):NEXT:PRINT#9,ad+1:CLOSEOUT
230 RUN
```

Les fichiers OBJ et PAR

Le programme crée deux fichiers : le premier, d'extension OBJ ("OBJet") est la réplique exacte de la mémoire, de la première phase à la dernière. Il est possible de charger ce fichier par une commande LOAD "nom.OBJ",adresse. Le second fichier, d'extension PAR, contient les

paramètres associés à ce fichier Obj. On les récupère par la séquence Basic suivante :

```
OPENIN "nom.PAR"
INPUT#9,lar,hau,nombre de phases
FOR i=0 TO 15
    INPUT#9,c
    INK i,c
NEXT i
CLOSEIN
```

Les adresses de début de chaque phase de l'objet peuvent alors être calculées facilement : si le fichier "nom.OBJ" a été chargé à l'adresse ADD, les adresses de chaque phase sont les suivantes :

```
ADD
ADD + lar * hau
ADD + lar * hau * 2
ADD + lar * hau * 3
et ainsi de suite.
```

Annexe 1

Les mathématiques de l'informatique

L'homme a dix doigts et, depuis ce temps-là, il compte habituellement en utilisant la base 10.

Lorsque l'homme de Cromagnon, du haut de son rocher, voulait dire à son collègue se trouvant non loin de là, qu'il pouvait dénombrer 58 aurochs dans la plaine, il devait d'abord lever 8 doigts (unité), puis un instant plus tard, 5 doigts (dizaines, nombre de mains pleines) pour terminer par un geste démonstratif signifiant quelque chose comme "miam... miam !"

Il faut dire qu'ils avaient la vue perçante en ce temps-là, mais tout de même, il y avait des limites, et lorsque la distance était trop importante, il fallait utiliser une autre méthode : les deux bras, par exemple.

Mais si, avec les deux mains, on pouvait compter jusqu'à 10 (base 10), avec les deux bras, on ne peut compter que jusqu'à 2 (base 2). De plus, il ne faut pas oublier que le nombre correspondant à la base n'est jamais utilisé : 10 aurochs auraient été codés avec les mains :

temps 1 : 0 doigt levé (unité)
temps 2 : 1 doigt levé (dizaine)
temps 3 : miam... miam !

De même, 58 aurochs seront codés comme suit :

```
temps 1 : 8 unités                          --->   8
temps 2 : 5 fois la base = 5 * 10 --->  50
temps 3 : miam... miam !
```

Et s'il y en a 1 253 :

```
temps 1 : 3 unités                                          =      3
temps 2 : 5 fois la base                    = 5*10          =     50
temps 3 : 2 fois la base fois la base = 2*10*10     =    200
temps 4 : 1 fois...                         = 1*10*10*10 = 1 000
temps 5 : miam...miam !
                                                              -------
                                                              1 253
```

Avec les bras (base 2), 58 aurochs devront être codés :

```
temps :  1   2   3   4   5   6
```

C'est-à-dire :

```
temps 1 : 0 unité                                          0
temps 2 : 1 fois la base                    = 1*2          2
temps 3 : 0 fois la base fois la base= 0*2*2       0
temps 4 : 1 fois ....                       = 1*2*2*2      8
temps 5 : 1 fois ....                       = 1*2*2*2*2   16
temps 6 : 1 fois ....                       = 1*2*2*2*2*2 32
temps 7 : miam... miam !
                                                           ---
                                                           58
```

L'avantage de la méthode était évident ; elle laissait à l'homme un bras libre, ce qui lui permettait d'en changer lorsqu'il y avait beaucoup d'aurochs, car dans ce cas-là, la "transmission" était longue et fastidieuse...

Ainsi, comme vous le voyez, 58 en base 10 et 111010 en base 2 sont deux représentations d'un même nombre (il y en a autant que de bases, c'est-à-dire un nombre infini). L'une est la représentation décimale, l'autre la représentation binaire.

Comme le bras de l'homme de Cromagnon qui ne pouvait prendre que deux états (bras levé ou bras baissé), les informations traitées par l'ordinateur seront codées sur le même principe :

– **Etat 0** : pas de circulation de courant, pas de trou sur une carte ou un ruban perforé, pas de magnétisation sur une cassette ou une disquette.

– **Etat 1** : circulation d'un courant, trou dans une carte ou un ruban perforé, magnétisation sur un support magnétique.

Le nombre 58 pourra alors être représenté en binaire sur une carte perforée :



La mémoire centrale est formée d'une mosaïque de cellules appelées *bits*, chacun d'eux pouvant prendre l'un des deux états 0 ou 1 (bascule).

Habituellement, ces bits sont regroupés par huit pour former un octet, et la plupart des microprocesseurs utilisent l'adressage octet, ce qui signifie que l'on accède simultanément à 8 bits de la mémoire, en lecture ou en écriture.

L'octet peut être représenté ainsi :



et le nombre 58 pourra être codé :



avec le bit 0 représentant le poids faible du nombre, et le bit 7 représentant le poids fort, la notion de poids dépendant essentiellement de la valeur de la puissance 2 du rang occupé par chaque bit :

bit 0 ---> 2^0 = 1
bit 1 ---> 2^1 = 2
bit 2 ---> 2^2 = 4
bit 3 ---> 2^3 = 8
bit 4 ---> 2^4 = 16
bit 5 ---> 2^5 = 32
bit 6 ---> 2^6 = 64
bit 7 ---> 2^7 = 128

Plus le rang est élevé, plus le poids est lourd. Notre nombre 58, dans sa représentation binaire, a les bits 1, 3, 4 et 5 positionnés à 1. Il est donc facile de retrouver sa valeur décimale :

```
bit 1 --->  2
bit 3 --->  8
bit 4 ---> 16
bit 5 ---> 32
           --
           58
```

A l'inverse, un nombre décimal devra être divisé par les puissances successives de 2 (la base) afin de trouver sa configuration binaire.

Exemple : $133 = 2^7 + 2^2 + 2^0 = 128 + 4 + 1$

correspondant à :

```
 1 0 0 0 0 1 0 1
 |_|_|_|_|_|_|_|
bits : 7       2 0
```

Mais cette représentation est lourde et encombrante pour l'homme. Il a donc été décidé de couper l'octet en 2 quartets (4 bits) :

```
 1 0 0 0  0 1 0 1
 |_|_|_|_| |_|_|_|
```

et de faire correspondre à chaque quartet 16 symboles différents et uniques :

```
0000 correspondra à    0
0001                   1
0010                   2
0011                   3
0100                   4
0101                   5
0110                   6
0111                   7
1000                   8
1001                   9
1010 correspondra à : .....?
```

Les symboles numériques sont épuisés ? Qu'à cela ne tienne. Employons les alphabétiques :

1010 correspondra à :	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Voilà ! Toutes les combinaisons possibles du quartet ont été écrites, et il faut s'arrêter là.

Par cette opération, nous venons, sans le savoir (vraiment ?) de passer de la base 2 (binaire) à la base 16 (hexadécimale), avec l'avantage d'une légère contraction d'écriture (15 devient F). Tous ces systèmes de numération ne sont, rappelons-le, que différents modes de représentation des mêmes nombres. Le tout est de connaître la base utilisée.

Un petit conseil : apprenez par cœur le tableau de correspondance binaire/hexadécimal. Allons... ce n'est pas si difficile !

Le nombre 58 (base 10) pourra être représenté par 3A en base 16, ce qui est tout de même plus agréable que 00111010..., enfin, chacun ses goûts !

Bien entendu, au-delà d'un octet, le processus continue :



correspondra à 4C41 en base 16 (ça, c'est facile), et à :

$2^{14} + 2^{11} + 2^{10} + 2^6 + 1$ en base 10, soit 19521.

Mais 19521... c'est 76 fois 256 plus 65,



Nous venons de repasser en base 16 ! Il est ensuite plus facile de basculer en base 2 si l'on connaît ses classiques :

4	C	4	1
↓	↓	↓	↓
0100	1100	0100	0001

Puisque nous en sommes au binaire, essayons d'additionner deux nombres : 1 + 1 = 2... ?
Non. En base 2, le 2 n'existe pas. Il faut donc ajouter une tranche supplémentaire au résultat (comme pour 5 + 5 en base 10) :



Essayons encore :



Le microprocesseur ne procède pas différemment pour effectuer une addition. En hexadécimal, c'est un peu moins simple, sauf si l'on sait compter sur ses doigts...



On compte comme en base 10, mais au-delà de 9, on continue par A. Il n'y a une retenue qu'au-delà de F.

Un autre type de représentation est quelquefois utilisé en informatique : c'est la représentation BCD, qui signifie Décimal Codé Binaire (de l'anglais Binary Coded Decimal).

On l'emploie en général dans des programmes exécutant des opérations directement en décimal, sans passer par le binaire.

Les chiffres décimaux prennent les valeurs 0 à 9, on fait correspondre, à chaque chiffre du nombre, un quartet codé ainsi :

```
0000 ---> 0
0001 ---> 1
0010 ---> 2
  .....
1001 ---> 9
```

La codification est la même que pour l'hexadécimal, mais cette fois on s'arrête à 9. Ainsi, le nombre 1794 sera représenté :

1	7	9	4
↙	↙	↙	↙
0001	0111	1001	0100

Pour terminer, nous allons dire un mot au sujet des opérateurs logiques.

Il existe 4 fonctions logiques fréquemment utilisées sur les nombres binaires : le NON (NOT), le ET (AND), le OU (OR) et le OU EXCLUSIF (XOR).

Le NON, nous l'avons déjà vu : c'est le complément à 1. Le ET (ou intersection logique) de deux nombres binaires s'effectue selon la règle suivante :

0 et 0 ---> 0
0 et 1 ---> 0
1 et 0 ---> 0
1 et 1 ---> 1

appliquée à chaque couple de bits de deux nombres à intersecter.

Exemple :

```
    1 0 1 0 1 1 0 1
ET  0 1 1 1 1 0 1 1
  -----------------
    0 0 1 0 1 0 0 1
```

Sous forme hexadécimale, nous écrirons que : AD AND 7B = 29. Quoi de plus simple ?

Le bit résultant sera à 1 si le bit du premier nombre ET le bit du second nombre sont à 1.

Le OU (ou réunion logique) obéit à la règle :

0 et 0 ---> 0
0 et 1 ---> 1
1 et 0 ---> 1
1 et 1 ---> 1

Exemple :

```
    1 0 1 0 1 1 0 1
OU  1 1 0 0 0 1 0 1
  -----------------
    1 1 1 0 1 1 0 1
```

que l'on peut aussi écrire : AD OR C5 = ED en hexadécimal. Le bit résultant sera à un si le bit du premier nombre OU le bit du second nombre est à 1.

Le OU exclusif (ou disjonction logique) obéit à la même règle que le précédent, sauf pour la dernière condition :

0 et 0 ---> 0
0 et 1 ---> 1
1 et 0 ---> 1
1 et 1 ---> 0

Pour que le bit résultant soit à 1, il faut donc que le bit du premier nombre OU le bit du second nombre soit à 1, mais pas les deux en même temps.

Exemple :

```
        0 1 0 1 1 1 0 1
OU EX   0 1 1 0 1 0 0 0
        ---------------
        0 0 1 1 0 1 0 1
```

Annexe 2

Les adresses systèmes utiles

Sont regroupés ci-dessous les appels de routines systèmes concernant la gestion des graphismes et des entrées utilisateur (clavier, joystick...). Toutes ne sont pas présentes, pour une raison d'encombrement et de simplification. Il s'agit des routines principales. Elles sont mises en œuvre par un simple CALL à l'adresse indiquée, après avoir éventuellement rempli les registres nécessaires. L'ouvrage *Clefs pour l'Amstrad* de Daniel Martin (Éditions du P.S.I.) contient la liste complète des routines systèmes et leurs entrées et sorties. Le manuel *Firmware* d'Amsoft est également disponible, et fournit une explication plus détaillée des routines et du système, mais en anglais.

□ **#BB06** : attend un caractère au clavier ;
SORTIE : le registre A contient le code ASCII du caractère tapé ;
le flag Carry vaut 1 ;
les flags sont modifiés.

□ **#BB09** : regarde si caractère est disponible au clavier ;
SORTIE : si Carry=1, A contient le code du caractère ;
si Carry=0, il n'y avait pas de caractère ;
les flags sont modifiés.

□ **#BB18** : attend qu'une touche soit appuyée au clavier.
SORTIE : Carry=1
A contient le caractère associé à la touche ;
flags modifiés.

□ **#BB1B** : regarde si une touche est appuyée ;
SORTIE : si Carry=1, A contient le caractère associé ;
si Carry=0, il n'y avait pas de touche ;
flags modifiés.

□ **#BB1E** : teste si une touche donnée est appuyée ;
ENTREE : numéro de la touche ;
SORTIE : flag Z=0 si la touche était appuyée, 1 sinon ;
A et HL modifiés ;
flags modifiés.

□ **#BB24** : renvoie l'état du joystick.
SORTIE : H et A = joystick 0
L = joystick 1
Les bits de l'octet état indiquent :
b0=1 si direction haut
b1=1 si direction bas
b2=1 si direction gauche
b3=1 si direction droite
b4=1 si bouton tir 2
b5=1 si bouton tir 1
Les flags sont modifiés.

□ **#BBC0** : MOVE se positionne sur un point graphique ;
ENTREE : DE contient la coordonnée x sur 16 bits
HL contient y ;
SORTIE : AF, BC, DE, HL modifiés (flags modifiés).

□ **#BBC3** : MOVER se déplace graphiquement ;
ENTREE : DE contient le déplacement sur x en nombre de points ;
HL contient le déplacement sur y ;
SORTIE : AF, BC, DE, HL modifiés (flags aussi).

□ **#BBC6** : renvoie le point de localisation actuel ;
SORTIE : DE contient x ;
HL contient y ;
AF modifié (flags aussi).

□ **#BBDB** : efface la fenêtre graphique.
SORTIE : AF,BC,DE,HL modifiés (et flags) ;
le point actuel est placé sur l'origine (0,0).

□ **#BBDE** : sélectionne le stylo utilisé pour les tracés graphiques ;
ENTREE : A contient le numéro de stylo ;
SORTIE : AF et flags modifiés.

□ **#BBE1** : renvoie le numéro du stylo graphique ;
SORTIE : A contient le numéro ;
flags modifiés.

□ **#BBE4** : sélectionne le numéro de stylo utilisé pour le fond graphique ;
ENTREE : A contient le numéro de stylo ;
SORTIE : A et flags modifiés.

□ **#BBEA** : PLOT colorie un point ;
ENTREE : DE contient x ;
HL contient y ;
SORTIE : AF,BC,DE,HL et flags modifiés.

□ **#BBED** : PLOTR colorie un point après déplacement ;
ENTREE : DE contient déplacement sur x ;
HL déplacement sur y ;
SORTIE : AF,BC,DE,HL et flags modifiés.

□**#BBFO** : TEST renvoie le numéro de stylo d'un point ;
ENTREE : DE contient x ;
HL contient y ;
SORTIE : A contient le numéro de stylo ;
BC,DE,HL et flags modifiés.

□ **#BBF3** : TESTR renvoie stylo d'un point après déplacement ;
ENTREE : DE déplacement sur x ;
HL déplacement sur y ;
SORTIE : A contient numéro de stylo ;
BC,DE,HL et flags modifiés.

□ **#BBF6** : DRAW trace une ligne du point actuel à un point spécifié ;
ENTREE : DE contient x du point visé ;
HL contient y du point visé ;
SORTIE : AF,BC,DE,HL et flags modifiés.

□ **#BBF9** : DRAWR déplacement et tracé jusqu'à un point ;
ENTREE : DE déplacement sur x ;
HL déplacement sur y ;
SORTIE : AF,BC,DE,HL et flags modifiés.

□ **#BCOE** : MODE positionne l'écran dans un mode de résolution ;
ENTREE : A contient le mode voulu (0,1 ou 2) ;
SORTIE : AF,BC,DE,HL et flags perdus ;
les couleurs associées aux stylos ne sont pas modifiées.

□ **#BC11** : renvoie le mode actuel de résolution ;
SORTIE : A contient numéro de mode ;
Carry=1 si mode=0, Carry=0 si mode 1 ou 2 ;
Z=1 si mode=1, Z=0 si mode 0 ou 2 ;
Flags modifiés.

☐ **#BC20** : calcule l'adresse écran placée à droite de l'actuelle, compte tenu des scrollings décalant l'adresse de début ;
ENTREE : HL contient l'adresse écran originale ;
SORTIE : HL recalculé ;
AF est modifié.

☐ **#BC23** : idem BC20, mais décale vers la gauche. Mêmes entrée et sortie que BC20.

☐ **#BC26** : idem, mais calcule l'adresse de l'octet en dessous.

☐ **#BC29** : idem pour l'octet au-dessus.

☐ **#BC32** : modification des couleurs d'un stylo ;
ENTREES : A contient le numéro de stylo ;
B contient le numéro de la première couleur ;
C contient le numéro de la seconde couleur ;
SORTIES : les registres AF,BC,DE,HL sont modifiés.

☐ **#BC38** : modification des couleurs du bord de l'écran ;
ENTREES : comme BC32 sauf A, pas pris en compte ;
SORTIE : idem BC32.

☐ **#BC5F** : HORLIN ; trace une ligne horizontale ; les coordonnées sont celles de points physiques et non logiques ; le masque d'encre peut être obtenu par appel de INKCOD (#BC2C).
ENTREES : A masque de l'encre ;
BC abscisse droite du segment ;
DE abscisse gauche du segment ;
HL ordonnée du segment ;
SORTIE : AF,BC,DE et HL sont modifiés.

☐**#BC62** : VERLIN ; idem HORLIN, mais trace une ligne verticale ;
ENTREE : A masque de l'encre ;
BC ordonnée haute du segment ;
DE abscisse du segment ;
HL ordonnée basse du segment ;
SORTIES : AF,BC,DE et HL modifiés.

☐ **#BC2C** : INKCOD ; change un numéro de stylo en son masque ;
ENTREE : A numéro de stylo ;
SORTIE : A masque du stylo ;
AF est modifié.

Annexe 3

Couleurs et masques

Chaque stylo peut être associé à une des 27 couleurs disponibles. Cette association est totalement indépendante du contenu de l'écran : celui-ci ne change pas, même si un stylo est modifié. Seul l'écran témoigne de la nouvelle couleur choisie, tous les points tracés avec ce stylo l'adoptant. Il suffit, après avoir réinitialisé l'Amstrad, d'effectuer une instruction "INK 0,0" pour le constater. Le fond de l'écran devient noir au lieu du bleu initial. C'est la seule modification réelle (le contenu de la mémoire écran ne change pas).

En RAM-écran, les points sont associés à un numéro de stylo. Le chapitre 1 explique comment les bits de chaque point sont entrelacés dans un octet, suivant le mode de résolution.

Les entrelacements, d'apparence si compliquée, ne le sont pas tant que cela. En effet, si l'on isole chaque point d'un octet, on constate que la répartition des bits est la même ; seule la position dans l'octet varie. Ainsi, pour le mode 1, si le point considéré est tracé en stylo 3 (binaire 11), on obtient le contenu d'octet 00010001 si le point est celui placé à droite ; 00100010, s'il est un peu plus à gauche, et ainsi de suite. Ces combinaisons élémentaires de bits, où un seul point est allumé, sont appelées des MASQUES. Ce nom leur vient de l'utilité qu'elles représentent. En effet, en prenant le contenu d'un octet "AND" avec ce masque, on récupère la

couleur du seul point correspondant. Supposons par exemple que nous devions connaître, en mode 1, quel est le stylo du point situé le plus à gauche.

```
  11010101 (contenu de l'écran, quelconque a priori)
AND 10001000 (masque du point de gauche en mode 1)
  ----------
  10000000 (masque associé au stylo 1 en mode 1)
```

Cet exemple nous amène à dissocier deux types de masques. Les masques de points sont les masques cités ci-dessus : tous les bits du point sont positionnés à 1, les autres à zéro. Les masques de couleur répondent à la même logique : seuls les bits 1 du stylo sont positionnés à 1 dans le masque.

Le tableau suivant résume, pour chaque mode, les masques de points et de stylos en binaire, en hexadécimal et en décimal. Ils sont donnés pour le point de droite uniquement. Pour chaque décalage à gauche du point voulu, il suffit de multiplier par deux la valeur donnée. Par exemple, le masque du point de droite en mode 2 est 1. Pour avoir celui du point de gauche (sept points plus loin), il suffit de multiplier 7 fois par 2, ce qui donne 128.

Il faut également noter que le stylo 0 se caractérise par un masque égal à zéro, quels que soient le mode et le point concernés. D'autre part, le masque de point est exactement le même que celui du dernier stylo disponible.

MASQUE	MODE 0	MODE 1	MODE 2
point	bin 01010101 hex 55 dec 85	bin 00010001 hex 11 dec 17	bin 00000001 hex 01 dec 1
stylo 0 (fond)	bin 00000000 hex 00 dec 0	bin 00000000 hex 00 dec 0	bin 00000000 hex 00 dec 0
stylo 1	bin 01000000 hex 40 dec 64	bin 00010000 hex 10 dec 16	bin 00000001 hex 01 dec 1
stylo 2	bin 00000100 hex 04 dec 4	bin 00000001 hex 01 dec 1	
stylo 3	bin 01000100 hex 44 dec 68	bin 00010001 hex 11 dec 17	
stylo 4	bin 00010000 hex 10 dec 16		

stylo 5	bin 01010000 hex 50 dec 80		
stylo 6	bin 00010100 hex 14 dec 20		
stylo 7	bin 01010100 hex 54 dec 84		
stylo 8	bin 00000001 hex 01 dec 1		
stylo 9	bin 01000001 hex 41 dec 65		
stylo 10	bin 00000101 hex 05 dec 5		
stylo 11	bin 01000101 hex 45 dec 69		
stylo 12	bin 00010001 hex 11 dec 17		
stylo 13	bin 01010001 hex 51 dec 81		
stylo 14	bin 00010101 hex 15 dec 21		
stylo 15	bin 01010101 hex 55 dec 85		

Annexe 4

Carte mémoire Amstrad

Les Amstrad, quel que soit leur modèle, utilisent tous la même carte mémoire (en tout cas en ce qui concerne les modèles 464, 664 et 6128). Leurs données système, blocs de vecteurs et autres limites de la mémoire utilisateur sont les mêmes. Cela signifie que la capacité mémoire des trois modèles est identique, que l'écran se trouve au même emplacement, etc. Il s'agit déjà d'une grande garantie de compatibilité.

Il convient de noter que l'Amstrad possède une organisation en ROM supérieures qui peut également s'étendre à de la RAM (c'est ce qui a été fait sur le 6128). Ces ROM ou RAM parallèles sont des blocs de 16 Ko situés en #C000. Il y a deux contraintes à respecter pour les utiliser : on ne peut accéder qu'à un seul bloc à la fois (quoi qu'il arrive, le Z-80 ne peut adresser que 64 Ko, pas un de plus, ni 16). Et surtout, les blocs de données ou de contrôle situés dans les 48 Ko restants ne doivent en aucun cas être écrasés si l'on veut gérer ces ROM/RAM.

Un bon exemple de ces contraintes : l'addition d'un lecteur de disquettes à un CPC 464 provoque une diminution de la RAM disponible. En effet, les routines de gestion du lecteur sont situées dans une ROM parallèle, et un bloc de données supplémentaires destiné à sa gestion vient prendre place dans la RAM utilisateur, réduisant celle-ci d'autant. Sur 664 et 6128, cette opération est effectuée d'office, le lecteur étant intégré, ainsi que sa ROM de contrôle. On peut de nouveau constater le phénomène sur 6128 en

mettant en place le programme "Bank Manager" livré sur la disquette système, programme dont le rôle est d'assurer la gestion des 64 Ko supplémentaires. Les routines se placent elles aussi en RAM, et la zone utilisateur diminue donc (les 64 Ko parallèles ne sont pas programmables tels quels, mais on peut les utiliser comme un "lecteur de disquettes" supplémentaire).

L'Amstrad possède également une autre ROM parallèle, située de #0000 à #2FFF. Cette ROM "basse" contient le système d'exploitation et ses routines, et possède un bloc de données en RAM. Ce bloc est de loin le plus important et ne doit en aucun cas être perdu, sauf si, évidemment, l'application envisagée fournit ses propres routines systèmes.

Les extensions "RSX" brièvement évoquées dans l'ouvrage prennent place en RAM, ou du moins leurs blocs de contrôle.

CARTE DE LA MÉMOIRE VIVE 64 Ko

$0000: vecteurs de contrôle du système (interruptions, connexions des ROM ou RAM parallèles, etc.). NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PERDU !!!!!!

$003F

$0040: variables systèmes de l'interpréteur Basic. Peut être écrasé si le programme ne nécessite ni retour au Basic ni utilisation d'une quelconque des routines Basic (mathématiques, par exemple).

$016F

$0170: DEBUT DE LA RAM UTILISATEUR. Peuvent également être placées ici des variables de contrôle de ROM supérieures. L'adresse $0170 est alors repoussée par le programme d'initialisation de ces éventuelles ROM.
Une application peut ainsi placer ces variables soit en début de zone libre, soit en fin, au choix.

$A67B: FIN DE LA RAM UTILISATEUR sur un appareil avec lecteur de disquettes. La zone de cette adresse à $AB7F peut être utilisée sur un 464 sans lecteur. La connexion de ROM supplémentaires ou d'extensions RSX diminue cette adresse en fonction de leurs besoins.

$AB7F

$AB80: zone de variables systèmes Basic. Peut être écrasé si le programme ne nécessite ni retour au Basic ni utilisation d'une de ses routines.

$B100

$B101: zone de variables systèmes utilisées par le système d'exploitation. Peut être écrasé si le programme se passe de celui-ci.

$B8FF

$B900 bloc de vecteurs systèmes. Permettent de sélectionner les ROM parallèles, la ROM basse, etc. ÉVITER D'Y TOUCHER.

$BAFF

$BB00: bloc des vecteurs. S'y trouvent tous les vecteurs des routines systèmes, mathématiques, etc. Ce bloc fournit ainsi un appel simple pout toute la gestion des ressources (graphismes, sons, interruptions...) et on évitera de le modifier. Chaque vecteur pointe sur une routine d'une ROM. Il est possible de modifier un vecteur afin qu'il pointe sur une autre routine. Il n'est pas non plus interdit d'écraser purement et simplement ce bloc. Dans ce cas, le programme devra soit fournir ses propres routines systèmes (gestion des graphismes, du son...), soit appeler directement les routines voulues en ROM grâce au bloc $B900-$BAFF.

$BDFF

$BE00: zone réservée à la pile.
$BFFF

$C000: RAM-Ecran. 384 octets de cette RAM ne sont pas visualisés et peuvent donc être récupérés si besoin est. Mais ils sont effacés au premier CLS et déplacés en cas de scrolling.

$FFFF

Annexe 5

Carte mémoire des routines

Les routines en assembleur du livre sont placées de façon à ne pas se chevaucher. Il est donc possible de les charger en mémoire simultanément. C'est de plus nécessaire pour certains programmes d'application.

La totalité des routines est disponible sous forme de DATA Basic dans un programme, au moins une fois dans le livre. Une fois le programme en question exécuté, il est donc possible de sauvegarder la routine de la façon suivante :

SAVE "nom de la routine",b,adresse départ,adresse fin-adresse départ+1.

Cette annexe résume donc les adresses de début et de fin de chaque routine du livre.

LISTE DES PROGRAMMES DU LIVRE

Chaque programme comporte une référence indiquant son type :

- PROGn.m : il s'agit du programme Basic "m" du chapitre "n".
- PROGn.mAS : il s'agit du programme assembleur "m" du chapitre "n".

1.1 : accès direct à la mémoire écran ;
1.2 : calcul d'un octet de la mémoire écran ;
1.3 : mouvement simulé par modification de couleurs ;
1.4 : remplissage de l'écran en Basic par points ;
1.5 : remplissage de l'écran en Basic par accès mémoire ;
1.6 : remplissage en LM par points ;
1.6as : routine du programme 1.6,
1.7 : remplissage en LM par accès mémoire ;
1.7as : routine du programme 1.7 ;

2.1 : addition en LM interfacée avec le Basic ;
2.1as : routine du programme 2.1 ;
2.2 : addition en LM chronométrée ;
2.3 : addition en Basic chronométrée ;
2.4 : soustraction en LM interfacée avec le Basic ;
2.4as : routine du programme 2.4 ;

3.1 : tracé de cercles optimisé en Basic par points ;
3.2 : tracé de cercles optimisé en LM par points ;
3.2as : routine du programme 3.2 ;
3.3 : tracé de cercles optimisé en LM par lignes ;
3.3as : routine du programme 3.3 ;
3.4 : tracé d'histogrammes en Basic ;
3.5 : tracé d'histogrammes en LM ;
3.5as : routine du programme 3.5 ;
3.6 : remplissage de zone quelconque en Basic ;
3.7 : remplissage de zone quelconque en LM ;
3.7as : routine du programme 3.7 ;

image : création de l'image écran servant de décor aux routines ;
4.1as : restitution simple d'un objet à l'écran ;
4.2as : stockage simple d'une zone écran en mémoire ;
4.3 : codage en mémoire d'un module (utilise 4.2as) par dessin ;
4.3b : codage en mémoire d'un robot par POKE ;
4.3c : codage en mémoire d'une bête par POKE ;
4.4 : animation du module (utilise 4.1as) ;
4.4b : animation du robot (utilise 4.1as) (modifications de 4.4) ;
4.4c : animation de la bête (utilise 4.1as) (modifications de 4.4) ;

5.1 : compactage d'un objet graphique ;
5.1as : routine du programme 5.1 ;
5.2 : restitution écran d'un objet compacté ;
5.2as : routine du programme 5.2 ;

6.1as : déplacement par joystick d'un objet ;
6.2 : application du programme 6.1as ;
6.2b : idem 6.2 ;
6.2c : idem 6.2 ;

7.1 : restitution d'un objet en mode XOR ;
7.1b : idem 7.1 ;

7.1c : idem 7.1 ;
7.1as : routine du programme 7.1 ;
7.2as : restitution d'un objet sur décor ;
7.3 : application du programme 7.2as ;
7.3b : idem 7.3 ;
7.3c : idem 7.3 ;
7.4 : restitution d'un objet sur décor et sous avant-plans ;
7.4b : idem 7.4 ;
7.4c : idem 7.4 ;
7.4as : routine du programme 7.4 ;
8.1 : déplacement d'un objet par coordonnées et joystick ;
8.1b : idem 8.1 ;
8.1c : idem 8.1 ;
8.1as : routine du programme 8.1 ;
8.2as : détection de collision entre deux objets ;
8.3 : déplacement complet ;
8.3b : idem 8.3 ;
8.3c : idem 8.3 ;
8.3as : gestion des territoires interdits ;
8.4 : déplacement automatique du module (décor, avant-plans, territoires) ;
8.4b : idem 8.4 ;
8.4c : idem 8.4 ;
8.4as routine du programme 8.4.

EMPLACEMENT DES ROUTINES LM DU LIVRE

Si l'on excepte les routines des premiers chapitres, tous les programmes assembleur du livre sont compatibles entre eux et peuvent être chargés ensemble en mémoire. Les adresses ci-dessous permettent, une fois un programme d'application exécuté, de sauver les routines dans un fichier binaire (grâce à l'instruction SAVE décrite plus haut).

Quelques-uns des programmes d'application de ce livre (notamment dans les derniers chapitres) nécessitent le chargement de routines par le biais de fichiers binaires. Par exemple, l'instruction suivante :

```
LOAD "prog4.1ob"
```

suppose que vous avez préalablement sauvegardé le programme 4.1 sous ce nom et à partir des adresses de début et de fin indiquées ci-dessous en hexadécimal.

Les routines ainsi réutilisées dans des programmes sont signalées ci-dessous par une étoile.

Routine numéro	Adresse début	Adresse fin
1.6	$4000	$4033
1.7	$4000	$400C
2.1	$4000	$4017
2.4	$4000	$4019
3.2	$4000	$411D
3.3	$4000	$4173
3.5	$4200	$446B
3.7	$5000	$5308
4.1 (*)	$4700	$471E
4.2 (*)	$4730	$4750
5.1	$4500	$4599
5.2	$4600	$4647
6.1 (*)	$4C00	$4C77
7.1	$4800	$481F
7.2	$4830	$4852
7.4 (*)	$4760	$47CA
8.1 (*)	$489C	$492F
8.2 (*)	$4950	$498C
8.3 (*)	$49A0	$49C8
8.4	$4A00	$4ACF

VARIABLES GLOBALES

Les routines des chapitres 4 à 8 utilisent une zone de variables commune. Ces variables sont résumées ci-dessous avec leur nom courant. Certaines possèdent deux noms, suivant la routine. Toutes les adresses ci-dessous signalées par "—" sont utilisées comme poids fort de la variable au-dessus, celle-ci étant alors au format 16 bits.

Adresse hexa.	Variable
459A	: BUFAC
459B	—
459C	: BUF / BUFFER
459D	—
459E	: LIGNE
459F	—
45A0	: ECRAN
45A1	—
45A2	: COUNT
45A3	: REPEAT

```
45A4        : OCTREF
45A5        : LECTUR
45A6        : LAR
45A7        : HAU
45A8        : X
45A9        : Y
45AA        : LAR / X
45AB        : HAU / Y
45AC        : X1
45AD        : Y1
45AE        : LAR1
45AF        : HAU1
45B0        : COLLI
45B1        : TABLE
45B2        —
45B3        : XO
45B4        : YO
45B5        : ECRAN0
45B6        —
45B7        : ECRAN2
45B8        —
45B9        : BUFFER
45BA        —
45BB        : DESSIN
45BC        —
45BD        : JOYST
```

Annexe 6

Structure écran de l'Amstrad

L'écran est composé de 200 lignes. Chaque ligne est codée avec 80 octets successifs, quel que soit le mode. L'adresse de départ de l'écran est $C000 (sauf après un scrolling de texte, que nous supposons nul). Il s'y trouve le 1er octet (gauche) de la première ligne (haut). Ensuite, les adresses des premiers octets de chaque ligne sont placés aux adresses indiquées ci-dessous, exprimées en hexadécimal. Les deux numéros placés à gauche des adresses permettent de trouver l'adresse d'une ligne, que le haut de l'écran soit noté 1 ou 200.

Ligne	–	adresse
200	1	C000
199	2	C800
198	3	D000
197	4	D800
196	5	E000
195	6	E800
194	7	F000
193	8	F800
192	9	C050
191	10	C850
190	11	D050
189	12	D850

188	13	E050
187	14	E850
186	15	F050
185	16	F850
184	17	C0A0
183	18	C8A0
182	19	D0A0
181	20	D8A0
180	21	E0A0
179	22	E8A0
178	23	F0A0
177	24	F8A0
176	25	C0F0
175	26	C8F0
174	27	D0F0
173	28	D8F0
172	29	E0F0
171	30	E8F0
170	31	F0F0
169	32	F8F0
168	33	C140
167	34	C940
166	35	D140
165	36	D940
164	37	E140
163	38	E940
162	39	F140
161	40	F940
160	41	C190
159	42	C990
158	43	D190
157	44	D990
156	45	E190
155	46	E990
154	47	F190
153	48	F990
152	49	C1E0
151	50	C9E0
150	51	D1E0
149	52	D9E0
148	53	E1E0
147	54	E9E0
146	55	F1E0
145	56	F9E0
144	57	C230
143	58	CA30
142	59	D230
141	60	DA30

140	61	E230
139	62	EA30
138	63	F230
137	64	FA30
136	65	C280
135	66	CA80
134	67	D280
133	68	DA80
132	69	E280
131	70	EA80
130	71	F280
129	72	FA80
128	73	C2D0
127	74	CAD0
126	75	D2D0
125	76	DAD0
124	77	E2D0
123	78	EAD0
122	79	F2D0
121	80	FAD0
120	81	C320
119	82	CB20
118	83	D320
117	84	DB20
116	85	E320
115	86	EB20
114	87	F320
113	88	FB20
112	89	C370
111	90	CB70
110	91	D370
109	92	DB70
108	93	E370
107	94	EB70
106	95	F370
105	96	FB70
104	97	C3C0
103	98	CBC0
102	99	D3C0
101	100	DBC0
100	101	E3C0
99	102	EBC0
98	103	F3C0
97	104	FBC0
96	105	C410
95	106	CC10
94	107	D410
93	108	DC10

92	109	E410
91	110	EC10
90	111	F410
89	112	FC10
88	113	C460
87	114	CC60
86	115	D460
85	116	DC60
84	117	E460
83	118	EC60
82	119	F460
81	120	FC60
80	121	C4B0
79	122	CCB0
78	123	D4B0
77	124	DCB0
76	125	E4B0
75	126	ECB0
74	127	F4B0
73	128	FCB0
72	129	C500
71	130	CD00
70	131	D500
69	132	DD00
68	133	E500
67	134	ED00
66	135	F500
65	136	FD00
64	137	C550
63	138	CD50
62	139	D550
61	140	DD50
60	141	E550
59	142	ED50
58	143	F550
57	144	FD50
56	145	C5A0
55	146	CDA0
54	147	D5A0
53	148	DDA0
52	149	E5A0
51	150	EDA0
50	151	F5A0
49	152	FDA0
48	153	C5F0
47	154	CDF0
46	155	D5F0
45	156	DDF0
44	157	E5F0

43	158	EDF0
42	159	F5F0
41	160	FDF0
40	161	C640
39	162	CE40
38	163	D640
37	164	DE40
36	165	E640
35	166	EE40
34	167	F640
33	168	FE40
32	169	C690
31	170	CE90
30	171	D690
29	172	DE90
28	173	E690
27	174	EE90
26	175	F690
25	176	FE90
24	177	C6E0
23	178	CEE0
22	179	D6E0
21	180	DEE0
20	181	E6E0
19	182	EEE0
18	183	F6E0
17	184	FEE0
16	185	C730
15	186	CF30
14	187	D730
13	188	DF30
12	189	E730
11	190	EF30
10	191	F730
9	192	FF30
8	193	C780
7	194	CF80
6	195	D780
5	196	DF80
4	197	E780
3	198	EF80
2	199	F780
1	200	FF80

Annexe 7

Le jeu d'instruction du Z-80

Pour la petite histoire, voici comment cette liste a été créée.

a. Un programme BASIC, partant de la racine de chaque mnémonique, va produire la famille correspondante.

Exemple : LD <SR>,<SR>
(SR représente les simples registres), va créer tous les codes : LD A,A, LD A,B ... LD L,L.

Le fichier ainsi constitué est placé sur disque.

b. Tri du fichier par ordre croissant.

c. Numérotation des instructions (programme BASIC).

d. Assemblage du fichier pour générer le code machine (listing sur fichier disque).

e. Suppressions des numéros de lignes (devenus inutiles) par programme BASIC.

f. Altération du code machine (dd, nn, etc.) par un logiciel de traitement de texte.

g. Disposition du texte en deux colonnes de 60 lignes par page (programme BASIC).

h. Édition de la liste (voir ci-après).

Les symboles employés ont la signification suivante :

dd : valeur de déplacement signée sur 8 bits,
N : valeur de 8 bits de l'opérande,
nn : valeur de 8 bits dans le code machine,
ADR : label d'adresse en opérande,
aaaa : valeur d'adresse sur 16 bits dans le code machine (poids faibles + poids forts),
DEPL : déplacement dans l'opérande des instructions en mode relatif,
NN : valeur de 16 bits ou adresse dans l'opérande,
nnnn : valeur de 16 bits dans le code machine (poids faibles + poids forts).

```
0000 8E       ADC A,(HL)     *  0066 DDCBdd4E  BIT 1,(IX+dd)
0001 DD8Edd   ADC A,(IX+dd)  *  006A FDCBdd4E  BIT 1,(IY+dd)
0004 FD8Edd   ADC A,(IY+dd)  *  006E CB4F      BIT 1,A
0007 8F       ADC A,A        *  0070 CB48      BIT 1,B
0008 88       ADC A,B        *  0072 CB49      BIT 1,C
0009 89       ADC A,C        *  0074 CB4A      BIT 1,D
000A 8A       ADC A,D        *  0076 CB4B      BIT 1,E
000B 8B       ADC A,E        *  0078 CB4C      BIT 1,H
000C 8C       ADC A,H        *  007A CB4D      BIT 1,L
000D 8D       ADC A,L        *  007C CB56      BIT 2,(HL)
000E CEnn     ADC A,N        *  007E DDCBdd56  BIT 2,(IX+dd)
0010 ED4A     ADC HL,BC      *  0082 FDCBdd56  BIT 2,(IY+dd)
0012 ED5A     ADC HL,DE      *  0086 CB57      BIT 2,A
0014 ED6A     ADC HL,HL      *  0088 CB50      BIT 2,B
0016 ED7A     ADC HL,SP      *  008A CB51      BIT 2,C
0018 86       ADD A,(HL)     *  008C CB52      BIT 2,D
0019 DD86dd   ADD A,(IX+dd)  *  008E CB53      BIT 2,E
001C FD86dd   ADD A,(IY+dd)  *  0090 CB54      BIT 2,H
001F 87       ADD A,A        *  0092 CB55      BIT 2,L
0020 80       ADD A,B        *  0094 CB5E      BIT 3,(HL)
0021 81       ADD A,C        *  0096 DDCBdd5E  BIT 3,(IX+dd)
0022 82       ADD A,D        *  009A FDCBdd5E  BIT 3,(IY+dd)
0023 83       ADD A,E        *  009E CB5F      BIT 3,A
0024 84       ADD A,H        *  00A0 CB58      BIT 3,B
0025 85       ADD A,L        *  00A2 CB59      BIT 3,C
0026 C6nn     ADD A,N        *  00A4 CB5A      BIT 3,D
0028 09       ADD HL,BC      *  00A6 CB5B      BIT 3,E
0029 19       ADD HL,DE      *  00A8 CB5C      BIT 3,H
002A 29       ADD HL,HL      *  00AA CB5D      BIT 3,L
002B 39       ADD HL,SP      *  00AC CB66      BIT 4,(HL)
002C DD09     ADD IX,BC      *  00AE DDCBdd66  BIT 4,(IX+dd)
002E DD19     ADD IX,DE      *  00B2 FDCBdd66  BIT 4,(IY+dd)
0030 DD29     ADD IX,IX      *  00B6 CB67      BIT 4,A
0032 DD39     ADD IX,SP      *  00B8 CB60      BIT 4,B
0034 FD09     ADD IY,BC      *  00BA CB61      BIT 4,C
0036 FD19     ADD IY,DE      *  00BC CB62      BIT 4,D
0038 FD29     ADD IY,IY      *  00BE CB63      BIT 4,E
003A FD39     ADD IY,SP      *  00C0 CB64      BIT 4,H
003C A6       AND (HL)       *  00C2 CB65      BIT 4,L
003D DDA6dd   AND (IX+dd)    *  00C4 CB6E      BIT 5,(HL)
0040 FDA6dd   AND (IY+dd)    *  00C6 DDCBdd6E  BIT 5,(IX+dd)
0043 A7       AND A          *  00CA FDCBdd6E  BIT 5,(IY+dd)
```

```
0044 A0          AND B          *  00CE CB6F       BIT 5,A
0045 A1          AND C          *  00D0 CB68       BIT 5,B
0046 A2          AND D          *  00D2 CB69       BIT 5,C
0047 A3          AND E          *  00D4 CB6A       BIT 5,D
0048 A4          AND H          *  00D6 CB6B       BIT 5,E
0049 A5          AND L          *  00D8 CB6C       BIT 5,H
004A E6nn        AND N          *  00DA CB6D       BIT 5,L
004C CB46        BIT 0,(HL)     *  00DC CB76       BIT 6,(HL)
004E DDCBdd46    BIT 0,(IX+dd)  *  00DE DDCBdd76    BIT 6,(IX+dd)
0052 FDCBdd46    BIT 0,(IY+dd)  *  00E2 FDCBdd76    BIT 6,(IY+dd)
0056 CB47        BIT 0,A        *  00E6 CB77       BIT 6,A
0058 CB40        BIT 0,B        *  00E8 CB70       BIT 6,B
005A CB41        BIT 0,C        *  00EA CB71       BIT 6,C
005C CB42        BIT 0,D        *  00EC CB72       BIT 6,D
005E CB43        BIT 0,E        *  00EE CB73       BIT 6,E
0060 CB44        BIT 0,H        *  00F0 CB74       BIT 6,H
0062 CB45        BIT 0,L        *  00F2 CB75       BIT 6,L
0064 CB4E        BIT 1,(HL)     *  00F4 CB7E       BIT 7,(HL)
00F6 DDCBdd7E    BIT 7,(IX+dd)  *  0163 D9         EXX
00FA FDCBdd7E    BIT 7,(IY+dd)  *  0164 76         HALT
00FE CB7F        BIT 7,A        *  0165 ED46       IM 0
0100 CB78        BIT 7,B        *  0167 ED56       IM 1
0102 CB79        BIT 7,C        *  0169 ED5E       IM 2
0104 CB7A        BIT 7,D        *  016B ED78       IN A,(C)
0106 CB7B        BIT 7,E        *  016D DBnn       IN A,(N)
0108 CB7C        BIT 7,H        *  016F ED40       IN B,(C)
010A CB7D        BIT 7,L        *  0171 ED48       IN C,(C)
010C DCaaaa      CALL C,ADR     *  0173 ED50       IN D,(C)
010F FCaaaa      CALL M,ADR     *  0175 ED58       IN E,(C)
0112 D4aaaa      CALL NC,ADR    *  0177 ED60       IN H,(C)
0115 CDaaaa      CALL ADR       *  0179 ED68       IN L,(C)
0118 C4aaaa      CALL NZ,ADR    *  017B 34         INC (HL)
011B F4aaaa      CALL P,ADR     *  017C DD34dd     INC (IX+dd)
011E ECaaaa      CALL PE,ADR    *  017F FD34dd     INC (IY+dd)
0121 E4aaaa      CALL PO,ADR    *  0182 3C         INC A
0124 CCaaaa      CALL Z,ADR     *  0183 04         INC B
0127 3F          CCF            *  0184 03         INC BC
0128 BE          CP (HL)        *  0185 0C         INC C
0129 DDBEdd      CP (IX+dd)     *  0186 14         INC D
012C FDBEdd      CP (IY+dd)     *  0187 13         INC DE
012F BF          CP A           *  0188 1C         INC E
0130 B8          CP B           *  0189 24         INC H
0131 B9          CP C           *  018A 23         INC HL
0132 BA          CP D           *  018B DD23       INC IX
0133 BB          CP E           *  018D FD23       INC IY
0134 BC          CP H           *  018F 2C         INC L
0135 BD          CP L           *  0190 33         INC SP
0136 FEnn        CP N           *  0191 EDAA       IND
0138 EDA9        CPD            *  0193 EDBA       INDR
013A EDB9        CPDR           *  0195 EDA2       INI
013C EDA1        CPI            *  0197 EDB2       INIR
013E EDB1        CPIR           *  0199 E9         JP (HL)
0140 2F          CPL            *  019A DDE9       JP (IX)
0141 27          DAA            *  019C FDE9       JP (IY)
0142 35          DEC (HL)       *  019E DAaaaa     JP C,ADR
0143 DD35dd      DEC (IX+dd)    *  01A1 FAaaaa     JP M,ADR
0146 FD35dd      DEC (IY+dd)    *  01A4 D2aaaa     JP NC,ADR
0149 3D          DEC A          *  01A7 C3aaaa     JP ADR
014A 05          DEC B          *  01AA C2aaaa     JP NZ,ADR
```

```
014B 0B          DEC BC          *  01AD F2aaaa      JP P,ADR
014C 0D          DEC C           *  01B0 EAaaaa      JP PE,ADR
014D 15          DEC D           *  01B3 E2aaaa      JP PO,ADR
014E 1B          DEC DE          *  01B6 CAaaaa      JP Z,ADR
014F 1D          DEC E           *  01B9 38dd        JR C,DEPL
0150 25          DEC H           *  01BB 18dd        JR DEPL
0151 2B          DEC HL          *  01BD 30dd        JR NC,DEPL
0152 DD2B        DEC IX          *  01BF 20dd        JR NZ,DEPL
0154 FD2B        DEC IY          *  01C1 28dd        JR Z,DEPL
0156 2D          DEC L           *  01C3 02          LD (BC),A
0157 3B          DEC SP          *  01C4 12          LD (DE),A
0158 F3          DI              *  01C5 77          LD (HL),A
0159 10dd        DJNZ DEPL       *  01C6 70          LD (HL),B
015B FB          EI              *  01C7 71          LD (HL),C
015C E3          EX (SP),HL      *  01C8 72          LD (HL),D
015D DDE3        EX (SP),IX      *  01C9 73          LD (HL),E
015F FDE3        EX (SP),IY      *  01CA 74          LD (HL),H
0161 08          EX AF,AF'       *  01CB 75          LD (HL),L
0162 EB          EX DE,HL        *  01CC 36nn        LD (HL),N
01CE DD77dd      LD (IX+dd),A    *  0256 4C          LD C,H
01D1 DD70dd      LD (IX+dd),B    *  0257 4D          LD C,L
01D4 DD71dd      LD (IX+dd),C    *  0258 0Enn        LD C,N
01D7 DD72dd      LD (IX+dd),D    *  025A 56          LD D,(HL)
01DA DD73dd      LD (IX+dd),E    *  025B DD56dd      LD D,(IX+dd)
01DD DD74dd      LD (IX+dd),H    *  025E FD56dd      LD D,(IY+dd)
01E0 DD75dd      LD (IX+dd),L    *  0261 57          LD D,A
01E3 DD36ddnn    LD (IX+dd),N    *  0262 50          LD D,B.
01E7 FD77dd      LD (IY+dd),A    *  0263 51          LD D,C
01EA FD70dd      LD (IY+dd),B    *  0264 52          LD D,D
01ED FD71dd      LD (IY+dd),C    *  0265 53          LD D,E
01F0 FD72dd      LD (IY+dd),D    *  0266 54          LD D,H
01F3 FD73dd      LD (IY+dd),E    *  0267 55          LD D,L
01F6 FD74dd      LD (IY+dd),H    *  0268 16nn        LD D,N
01F9 FD75dd      LD (IY+dd),L    *  026A ED5Bnnnn    LD DE,(NN)
01FC FD36ddnn    LD (IY+dd),N    *  026E 11nnnn      LD DE,NN
0200 32nnnn      LD (NN),A       *  0271 5E          LD E,(HL)
0203 ED43nnnn    LD (NN),BC      *  0272 DD5Edd      LD E,(IX+dd)
0207 ED53nnnn    LD (NN),DE      *  0275 FD5Edd      LD E,(IY+dd)
020B 22nnnn      LD (NN),HL      *  0278 5F          LD E,A
020E DD22nnnn    LD (NN),IX      *  0279 58          LD E,B
0212 FD22nnnn    LD (NN),IY      *  027A 59          LD E,C
0216 ED73nnnn    LD (NN),SP      *  027B 5A          LD E,D
021A 0A          LD A,(BC)       *  027C 5B          LD E,E
021B 1A          LD A,(DE)       *  027D 5C          LD E,H
021C 7E          LD A,(HL)       *  027E 5D          LD E,L
021D DD7Edd      LD A,(IX+dd)    *  027F 1Enn        LD E,N
0220 FD7Edd      LD A,(IY+dd)    *  0281 66          LD H,(HL)
0223 3Annnn      LD A,(NN)       *  0282 DD66dd      LD H,(IX+dd)
0226 7F          LD A,A          *  0285 FD66dd      LD H,(IY+dd)
0227 78          LD A,B          *  0288 67          LD H,A
0228 79          LD A,C          *  0289 60          LD H,B
0229 7A          LD A,D          *  028A 61          LD H,C
022A 7B          LD A,E          *  028B 62          LD H,D
022B 7C          LD A,H          *  028C 63          LD H,E
022C ED57        LD A,I          *  028D 64          LD H,H
022E 7D          LD A,L          *  028E 65          LD H,L
022F 3Enn        LD A,N          *  028F 26nn        LD H,N
0231 ED5F        LD A,R          *  0291 2Annnn      LD HL,(NN)
0233 46          LD B,(HL)       *  0294 21nnnn      LD HL,NN
```

```
0234 DD46dd     LD B,(IX+dd)    *  0297 ED47       LD I,A
0237 FD46dd     LD B,(IY+dd)    *  0299 DD2Annnn   LD IX,(NN)
023A 47         LD B,A          *  029D DD21nnnn   LD IX,NN
023B 40         LD B,B          *  02A1 FD2Annnn-  LD IY,(NN)
023C 41         LD B,C          *  02A5 FD21nnnn   LD IY,NN
023D 42         LD B,D          *  02A9 6E         LD L,(HL)
023E 43         LD B,E          *  02AA DD6Edd     LD L,(IX+dd)
023F 44         LD B,H          *  02AD FD6Edd     LD L,(IY+dd)
0240 45         LD B,L          *  02B0 6F         LD L,A
0241 06nn       LD B,N          *  02B1 68         LD L,B
0243 ED4Bnnnn   LD BC,(NN)      *  02B2 69         LD L,C
0247 01nnnn     LD BC,NN        *  02B3 6A         LD L,D
024A 4E         LD C,(HL)       *  02B4 6B         LD L,E
024B DD4Edd     LD C,(IX+dd)    *  02B5 6C         LD L,H
024E FD4Edd     LD C,(IY+dd)    *  02B6 6D         LD L,L
0251 4F         LD C,A          *  02B7 2Enn       LD L,N
0252 48         LD C,B          *  02B9 ED4F       LD R,A
0253 49         LD C,C          *  02BB ED7Bnnnn   LD SP,(NN)
0254 4A         LD C,D          *  02BF F9         LD SP,HL
0255 4B         LD C,E          *  02C0 DDF9       LD SP,IX
02C2 FDF9       LD SP,IY        *  0334 CB8B       RES 1,E
02C4 31nnnn     LD SP,NN        *  0336 CB8C       RES 1,H
02C7 EDA8       LDD             *  0338 CB8D       RES 1,L
02C9 EDB8       LDDR            *  033A CB96       RES 2,(HL)
02CB EDA0       LDI             *  033C DDCBdd96   RES 2,(IX+dd)
02CD EDB0       LDIR            *  0340 FDCBdd96   RES 2,(IY+dd)
02CF ED44       NEG             *  0344 CB97       RES 2,A
02D1 00         NOP             *  0346 CB90       RES 2,B
02D2 B6         OR (HL)         *  0348 CB91       RES 2,C.
02D3 DDB6dd     OR (IX+dd)      *  034A CB92       RES 2,D
02D6 FDB6dd     OR (IY+dd)      *  034C CB93       RES 2,E
02D9 B7         OR A            *  034E CB94       RES 2,H
02DA B0         OR B            *  0350 CB95       RES 2,L
02DB B1         OR C            *  0352 CB9E       RES 3,(HL)
02DC B2         OR D            *  0354 DDCBdd9E   RES 3,(IX+dd)
02DD B3         OR E            *  0358 FDCBdd9E   RES 3,(IY+dd)
02DE B4         OR H            *  035C CB9F       RES 3,A
02DF B5         OR L            *  035E CB98       RES 3,B
02E0 F6nn       OR N            *  0360 CB99       RES 3,C
02E2 EDBB       OTDR            *  0362 CB9A       RES 3,D
02E4 EDB3       OTIR            *  0364 CB9B       RES 3,E
02E6 ED79       OUT (C),A       *  0366 CB9C       RES 3,H
02E8 ED41       OUT (C),B       *  0368 CB9D       RES 3,L
02EA ED49       OUT (C),C       *  036A CBA6       RES 4,(HL)
02EC ED51       OUT (C),D       *  036C DDCBddA6   RES 4,(IX+dd)
02EE ED59       OUT (C),E       *  0370 FDCBddA6   RES 4,(IY+dd)
02F0 ED61       OUT (C),H       *  0374 CBA7       RES 4,A
02F2 ED69       OUT (C),L       *  0376 CBA0       RES 4,B
02F4 D3nn       OUT (N),A       *  0378 CBA1       RES 4,C
02F6 EDAB       OUTD            *  037A CBA2       RES 4,D
02F8 EDA3       OUTI            *  037C CBA3       RES 4,E
02FA F1         POP AF          *  037E CBA4       RES 4,H
02FB C1         POP BC          *  0380 CBA5       RES 4,L
02FC D1         POP DE          *  0382 CBAE       RES 5,(HL)
02FD E1         POP HL          *  0384 DDCBddAE   RES 5,(IX+dd)
02FE DDE1       POP IX          *  0388 FDCBddAE   RES 5,(IY+dd)
0300 FDE1       POP IY          *  038C CBAF       RES 5,A
0302 F5         PUSH AF         *  038E CBA8       RES 5,B
0303 C5         PUSH BC         *  0390 CBA9       RES 5,C
```

```
0304 D5          PUSH DE          *  0392 CBAA        RES 5,D
0305 E5          PUSH HL          *  0394 CBAB        RES 5,E
0306 DDE5        PUSH IX          *  0396 CBAC        RES 5,H
0308 FDE5        PUSH IY          *  0398 CBAD        RES 5,L
030A CB86        RES 0,(HL)       *  039A CBB6        RES 6,(HL)
030C DDCBdd86    RES 0,(IX+dd)    *  039C DDCBddB6    RES 6,(IX+dd)
0310 FDCBdd86    RES 0,(IY+dd)    *  03A0 FDCBddB6    RES 6,(IY+dd)
0314 CB87        RES 0,A          *  03A4 CBB7        RES 6,A
0316 CB80        RES 0,B          *  03A6 CBB0        RES 6,B
0318 CB81        RES 0,C          *  03A8 CBB1        RES 6,C
031A CB82        RES 0,D          *  03AA CBB2        RES 6,D
031C CB83        RES 0,E          *  03AC CBB3        RES 6,E
031E CB84        RES 0,H          *  03AE CBB4        RES 6,H
0320 CB85        RES 0,L          *  03B0 CBB5        RES 6,L
0322 CB8E        RES 1,(HL)       *  03B2 CBBE        RES 7,(HL)
0324 DDCBdd8E    RES 1,(IX+dd)    *  03B4 DDCBddBE    RES 7,(IX+dd)
0328 FDCBdd8E    RES 1,(IY+dd)    *  03B8 FDCBddBE    RES 7,(IY+dd)
032C CB8F        RES 1,A          *  03BC CBBF        RES 7,A
032E CB88        RES 1,B          *  03BE CBB8        RES 7,B
0330 CB89        RES 1,C          *  03C0 CBB9        RES 7,C
0332 CB8A        RES 1,D          *  03C2 CBBA        RES 7,D
03C4 CBBB        RES 7,E          *  043F C7          RST 00
03C6 CBBC        RES 7,H          *  0440 CF          RST 08
03C8 CBBD        RES 7,L          *  0441 D7          RST 10H
03CA C9          RET              *  0442 DF          RST 18H
03CB D8          RET C            *  0443 E7          RST 20H
03CC F8          RET M            *  0444 EF          RST 28H
03CD D0          RET NC           *  0445 F7          RST 30H
03CE C0          RET NZ           *  0446 FF          RST 38H
03CF F0          RET P            *  0447 9E          SBC A,(HL)
03D0 E8          RET PE           *  0448 DD9Edd      SBC A,(IX+dd)
03D1 E0          RET PO           *  044B FD9Edd      SBC A,(IY+dd)
03D2 C8          RET Z            *  044E 9F          SBC A,A
03D3 ED4D        RETI             *  044F 98          SBC A,B
03D5 ED45        RETN             *  0450 99          SBC A,C
03D7 CB16        RL (HL)          *  0451 9A          SBC A,D
03D9 DDCBdd16    RL (IX+dd)       *  0452 9B          SBC A,E
03DD FDCBdd16    RL (IY+dd)       *  0453 9C          SBC A,H
03E1 CB17        RL A             *  0454 9D          SBC A,L
03E3 CB10        RL B             *  0455 DEnn        SBC A,N
03E5 CB11        RL C             *  0457 ED42        SBC HL,BC
03E7 CB12        RL D             *  0459 ED52        SBC HL,DE
03E9 CB13        RL E             *  045B ED62        SBC HL,HL
03EB CB14        RL H             *  045D ED72        SBC HL,SP
03ED CB15        RL L             *  045F 37          SCF
03EF 17          RLA              *  0460 CBC6        SET 0,(HL)
03F0 CB06        RLC (HL)         *  0462 DDCBddC6    SET 0,(IX+dd)
03F2 DDCBdd06    RLC (IX+dd)      *  0466 FDCBddC6    SET 0,(IY+dd)
03F6 FDCBdd06    RLC (IY+dd)      *  046A CBC7        SET 0,A
03FA CB07        RLC A            *  046C CBC0        SET 0,B
03FC CB00        RLC B            *  046E CBC1        SET 0,C
03FE CB01        RLC C            *  0470 CBC2        SET 0,D
0400 CB02        RLC D            *  0472 CBC3        SET 0,E
0402 CB03        RLC E            *  0474 CBC4        SET 0,H
0404 CB04        RLC H            *  0476 CBC5        SET 0,L
0406 CB05        RLC L            *  0478 CBCE        SET 1,(HL)
0408 07          RLCA             *  047A DDCBddCE    SET 1,(IX+dd)
0409 ED6F        RLD              *  047E FDCBddCE    SET 1,(IY+dd)
040B CB1E        RR (HL)          *  0482 CBCF        SET 1,A
```

```
040D DDCBdd1E  RR (IX+dd)     *  0484 CBC8      SET 1,B
0411 FDCBdd1E  RR (IY+dd)     *  0486 CBC9      SET 1,C
0415 CB1F      RR A           *  0488 CBCA      SET 1,D
0417 CB18      RR B           *  048A CBCB      SET 1,E
0419 CB19      RR C           *  048C CBCC      SET 1,H
041B CB1A      RR D           *  048E CBCD      SET 1,L
041D CB1B      RR E           *  0490 CBD6      SET 2,(HL)
041F CB1C      RR H           *  0492 DDCBddD6  SET 2,(IX+dd)
0421 CB1D      RR L           *  0496 FDCBddD6  SET 2,(IY+dd)
0423 1F        RRA            *  049A CBD7      SET 2,A
0424 CB0E      RRC (HL)       *  049C CBD0      SET 2,B
0426 DDCBdd0E  RRC (IX+dd)    *  049E CBD1      SET 2,C
042A FDCBdd0E  RRC (IY+dd)    *  04A0 CBD2      SET 2,D
042E CB0F      RRC A          *  04A2 CBD3      SET 2,E
0430 CB08      RRC B          *  04A4 CBD4      SET 2,H
0432 CB09      RRC C          *  04A6 CBD5      SET 2,L
0434 CB0A      RRC D          *  04A8 CBDE      SET 3,(HL)
0436 CB0B      RRC E          *  04AA DDCBddDE  SET 3,(IX+dd)
0438 CB0C      RRC H          *  04AE FDCBddDE  SET 3,(IY+dd)
043A CB0D      RRC L          *  04B2 CBDF      SET 3,A
043C 0F        RRCA           *  04B4 CBD8      SET 3,B
043D ED67      RRD            *  04B6 CBD9      SET 3,C
04B8 CBDA      SET 3,D        *  052C CB20      SLA B
04BA CBDB      SET 3,E        *  052E CB21      SLA C
04BC CBDC      SET 3,H        *  0530 CB22      SLA D
04BE CBDD      SET 3,L        *  0532 CB23      SLA E
04C0 CBE6      SET 4,(HL)     *  0534 CB24      SLA H
04C2 DDCBddE6  SET 4,(IX+dd)  *  0536 CB25      SLA L
04C6 FDCBddE6  SET 4,(IY+dd)  *  0538 CB2E      SRA (HL)
04CA CBE7      SET 4,A        *  053A DDCBdd2E  SRA (IX+dd)
04CC CBE0      SET 4,B        *  053E FDCBdd2E  SRA (IY+dd)
04CE CBE1      SET 4,C        *  0542 CB2F      SRA A
04D0 CBE2      SET 4,D        *  0544 CB28      SRA B
04D2 CBE3      SET 4,E        *  0546 CB29      SRA C
04D4 CBE4      SET 4,H        *  0548 CB2A      SRA D
04D6 CBE5      SET 4,L        *  054A CB2B      SRA E
04D8 CBEE      SET 5,(HL)     *  054C CB2C      SRA H
04DA DDCBddEE  SET 5,(IX+dd)  *  054E CB2D      SRA L
04DE FDCBddEE  SET 5,(IY+dd)  *  0550 CB3E      SRL (HL)
04E2 CBEF      SET 5,A        *  0552 DDCBdd3E  SRL (IX+dd)
04E4 CBE8      SET 5,B        *  0556 FDCBdd3E  SRL (IY+dd)
04E6 CBE9      SET 5,C        *  055A CB3F      SRL A
04E8 CBEA      SET 5,D        *  055C CB38      SRL B
04EA CBEB      SET 5,E        *  055E CB39      SRL C
04EC CBEC      SET 5,H        *  0560 CB3A      SRL D
04EE CBED      SET 5,L        *  0562 CB3B      SRL E
04F0 CBF6      SET 6,(HL)     *  0564 CB3C      SRL H
04F2 DDCBddF6  SET 6,(IX+dd)  *  0566 CB3D      SRL L
04F6 FDCBddF6  SET 6,(IY+dd)  *  0568 96        SUB (HL)
04FA CBF7      SET 6,A        *  0569 DD96dd    SUB (IX+dd)
04FC CBF0      SET 6,B        *  056C FD96dd    SUB (IY+dd)
04FE CBF1      SET 6,C        *  056F 97        SUB A
0500 CBF2      SET 6,D        *  0570 90        SUB B
0502 CBF3      SET 6,E        *  0571 91        SUB C
0504 CBF4      SET 6,H        *  0572 92        SUB D
0506 CBF5      SET 6,L        *  0573 93        SUB E
0508 CBFE      SET 7,(HL)     *  0574 94        SUB H
050A DDCBddFE  SET 7,(IX+dd)  *  0575 95        SUB L
050E FDCBddFE  SET 7,(IY+dd)  *  0576 D6nn      SUB N
```

```
0512 CBFF       SET 7,A       *  0578 AE       XOR (HL)
0514 CBF8       SET 7,B       *  0579 DDAEdd   XOR (IX+dd)
0516 CBF9       SET 7,C       *  057C FDAEdd   XOR (IY+dd)
0518 CBFA       SET 7,D       *  057F AF       XOR A
051A CBFB       SET 7,E       *  0580 A8       XOR B
051C CBFC       SET 7,H       *  0581 A9       XOR C
051E CBFD       SET 7,L       *  0582 AA       XOR D
0520 CB26       SLA (HL)      *  0583 AB       XOR E
0522 DDCBdd26   SLA (IX+dd)   *  0584 AC       XOR H
0526 FDCBdd26   SLA (IY+dd)   *  0585 AD       XOR L
052A CB27       SLA A         *  0586 EEnn     XOR N
```

Annexe 8

Lexique et index

□ **Adressage :**
accès à une information. Il existe des modes d'adressage : ceux-ci correspondent à la façon dont on y accède. Par exemple, on parle d'adressage indirect lorsqu'au lieu d'utiliser explicitement une donnée, on passe par un intermédiaire la contenant. Cet intermédiaire peut être soit une case mémoire soit un registre.

□ **Adresse :**
nombre de 16 bits (sur le Z-80), ou plus, permettant de repérer une case mémoire. Chaque case mémoire est en effet numérotée. La première est 0, la dernière sur le Z-80 est 65535. Sur un microprocesseur 8 bits, une adresse est codée sur 16 bits de façon à accéder à 64 Ko. Sur l'Amstrad, il existe parfois des adresses de 24 bits, indiquant les ROM ou RAM parallèles disponibles (par ce moyen, le Z-80 peut accéder à plus de 64 Ko de mémoire, ce qui n'est théoriquement pas possible). Des circuits spécialisés connectent les RAM ou ROM visées, et l'on peut ensuite accéder, dans les 64 Ko ainsi "visibles" du Z-80, à n'importe laquelle des 65536 cases.
Par abus de langage, on appelle également adresse n'importe quel nombre de 16 bits, même s'il n'est pas destiné à représenter une case mémoire. On peut dans ce cas parler de mot afin d'éviter les confusions.

☐ **Appel :**
en langage machine, un appel provoque l'exécution d'une routine. L'appel en Z-80 se nomme CALL, en Basic GOSUB (ou CALL également pour un appel de routine en langage machine). Une fois l'exécution de la routine achevée, celle du programme appelant se poursuit à l'endroit suivant le CALL.

☐ **Attribution de registres :**
étape de la programmation "Top-Down" en langage machine. Cela consiste à attribuer aux différents registres disponibles un rôle particulier lors des calculs. Cette étape évite les erreurs d'étourderie.

☐ **Binaire :**
mode de calcul en base 2. Les deux chiffres sont 0 et 1. Le binaire constitue le langage de compréhension du processeur : la plupart des opérations travaillent en binaire.

☐ **Bit :**
unité de stockage élémentaire. Un bit permet de stocker un seul chiffre binaire ; il possède donc la valeur 0 ou 1. Le Z-80, ainsi que la majorité des micro-ordinateurs, travaillent avec des groupements de huit bits, appelés octets. Le Z-80 possède également le nécessaire pour travailler avec des valeurs de 16 bits. Un bit permet de mémoriser un nombre compris entre 0 et 1, huit bits permettent de stocker entre 00000000 et 11111111 exprimés en binaire, soit 0 à 255 en décimal. Seize bits permettent de stocker les valeurs 0 à 65535. En anglais, bit signifie "Binary Digit", soit chiffre binaire.

☐ **Boucle :**
structure de programmation. Consiste à répéter une même routine, tâche ou instruction un certain nombre de fois. Ce nombre de répétitions peut dépendre du principe utilisé pour stopper la boucle. On peut boucler six fois, on peut également boucler jusqu'à ce qu'une certaine condition soit remplie. Pour mettre en place une boucle en langage machine, on utilise en Z-80 l'instruction DJNZ ou des tests suivis de sauts conditionnels.

☐ **Buffer :**
zone mémoire réservée au stockage intermédiaire de données avant un traitement. On détermine la taille d'un buffer par le besoin maximal prévu. Ainsi si l'on prévoit d'avoir de 10 à 120 octets à mémoriser, il faudra réserver 120 octets pour un buffer. Et cela même si dans 99 % des cas on ne dépassera pas 50 octets.

☐ **Carry :**
flag particulier présent sur tout processeur. Il s'agit d'un bit du registre d'état (registre F sur le Z-80) qui indique les dépassements de capacité. Le Carry est positionné par exemple lorsque l'addition d'un nombre au registre A conduit à un nombre de plus de huit bits. Ce nombre ne peut pas être stocké dans A (qui ne possède que huit bits), et le "1" dépassant est envoyé dans le Carry.

☐ **Compactage :**
procédure visant à réduire l'encombrement d'une table de données. On peut par exemple recourir à un compactage lorsqu'on stocke cent nombres dont les valeurs s'échelonnent entre 0 et 15 : au lieu d'utiliser cent octets pour stocker ces nombres, on peut en utiliser cinquante en stockant deux nombres par octet.

☐ **Décalage :**
opération binaire consistant à déplacer les chiffres binaires d'un nombre vers la gauche ou la droite, en ajoutant un autre chiffre à l'espace ainsi créé. On utilise généralement les décalages dans les opérations arithmétiques. Un décalage à gauche multiplie par 2, un décalage à droite divise par deux.

☐ **Décrémentation :** soustraction d'une unité (voir incrémentation).

☐ **Entrelacement :**
organisation particulière du contenu de la RAM-Ecran, permettant de simplifier la génération du signal vidéo par le contrôleur. Les bits correspondant aux points ne sont pas regroupés séquentiellement.

☐ **Flag :**
information binaire (0 ou 1) reflétant le résultat d'une opération. Le Z-80 possède six flags, regroupés dans le registre F (deux bits y sont inutilisés). Ces flags sont "positionnés" (mis à 1) ou non (mis à 0) suivant les travaux antérieurs. Par exemple, "CP n" provoque le positionnement du flag C (voir "Carry") si le contenu du registre A est strictement inférieur au nombre n, et sa mise à zéro dans le cas contraire.

☐ **Fond (couleur) :**
le fond de l'écran est généralement représenté par le stylo 0. La couleur peut être quelconque. On convient donc d'utiliser une, trois ou quinze couleurs suivant le mode de résolution choisi, plus une pour le fond. Il vaut mieux dissocier le fond et ne pas le considérer comme une couleur, mais plutôt comme l'absence de couleur. Les traitements graphiques de transparence en sont facilités.

☐ **Graphe hiérarchique :**
schéma résumant l'organisation des routines d'un programme. Ce graphe permet de programmer modulairement. Il est généralement utilisé avec les langages structurés comme Pascal, mais rien ne s'oppose à la programmation structurée en langage machine : la structuration concerne l'organisation du programme et non sa programmation proprement dite.

☐ **Hexadécimal :**
mode de numération en base 16. Ls chiffres de cette base vont de 0 à 9, suivis de A à F (qui représentent 10 à 15, exprimés en décimal). La base 16 est très utilisée en langage machine pour son aspect pratique. En effet, un octet se représente par deux chiffres (valeurs 00 à FF), une

adresse par quatre chiffres. Un chiffre hexadécimal (0 à F) représente quatre bits, soit les valeurs 0000 à 1111. C'est exactement un demi-octet.

☐ **Incrémentation :**
addition d'une unité. On utilise souvent cette opération pour progresser facilement dans les tables de données. Si le registre HL pointe sur les données, il suffit d'utiliser INC HL pour progresser, sans perdre le contenu de A.

☐ **Indexation :**
adressage particulier. Du strict point de vue de la définition, le Z-80 ne possède pas de vraie indexation. Mais il dispose de deux registres 16 bits IX et IY qui permettent un semi-adressage indexé. Si IX contient l'adresse d'une table de données, on pourra incrémenter le quatrième octet par une instruction INC (IX+3).

☐ **Interface utilisateur :**
ensemble des routines chargées de prendre en compte les actions de l'utilisateur (clavier, joystick, souris...) et de les fournir au programme dans un format pratique. On peut également considérer que les routines chargées de fournir les résultats à l'utilisateur en font partie.

☐ **Interruption :**
événement externe au programme provoquant la suspension de son déroulement, l'exécution d'une routine de traitement de l'interruption, puis la reprise du programme. Il existe les interruptions matérielles et les logicielles. Les interruptions matérielles sont invisibles, elles ne concernent que le système. En revanche, on peut mettre en place des interruptions logicielles de façon à traiter des événements réguliers indépendants du programme. C'est par exemple le cas lorsqu'on fait clignoter un stylo avec deux couleurs : le stylo n'a en fait qu'une seule couleur. Mais une interruption logicielle est mise en place pour modifier celle-ci régulièrement.

☐ **Kilo-octet :**
unité de mesure de capacité mémoire. Un kilo représente 1 024 octets. C'est bien de 1 024 qu'il s'agit et non 1 000. A l'origine de cette étrange unité de mesure se trouve un aspect pratique. En effet, 1 024 se représente par 400 en hexadécimal. C'est un nombre pratique pour les calculs, puisque la plupart du temps les calculs ont lieu en base 16. L'idée originale était de prendre le nombre hexadécimal le plus proche de 1 000 (Kilo) et le plus pratique. Ce fut 400, soit 1 024 ! le "K" s'applique également aux bits. Ainsi, les circuits intégrés mémoire donnent-ils accès à des bits, généralement exprimés en Kbits (1 024 bits). Les 4 116 sont des circuits 16 Kbits (il en faut huit en parallèle pour obtenir 16 Kilo-octets), les 4 164 possèdent 64 Kbits (huit circuits 4 164 constituent la mémoire de l'Amstrad CPC 464), et les plus récents, les 256 Kbits, se nomment 4 256 (voir aussi Méga-octets).

☐ **Lutin :** voir objet graphique.

☐ **Méga-octet :**
unité de mesure de capacité mémoire. Cette unité, principalement utilisée sur les ordinateurs à processeur 32 bits (mini-ordinateurs) ou sur certains micro-ordinateurs 16 bits, représente 1 024 Kilo-octets, soit très exactement 1 048 576 octets. En hexadécimal, cela devient 100 000 octets. Encore une fois (cf. Kilo-octets), l'aspect pratique de programmation a prévalu. On obtient un Méga de mémoire vive en juxtaposant seize Amstrad CPC 464 ou 664 ! Sur les ordinateurs vraiment gros, on parle en Giga-octets, soit 1 024 Méga !

☐ **Mémoire morte :**
on appelle ainsi un circuit mémoire non modifiable. Son contenu est fixé par le fabricant, sur la demande d'un constructeur de matériel. Il est inamovible. La mémoire morte est indispensable au moins lors de la mise sous tension : le processeur doit avoir un programme, et il va chercher celui-ci dans le premier bout de mémoire qu'il connaît. L'Amstrad possède deux blocs de mémoire morte de 16 Ko chacun. L'un contient l'interpréteur Basic, le second le système d'exploitation. Ces deux blocs occupent les mêmes adresses que deux blocs de 16 K de mémoire vive. Il va de soi que chaque bloc d'adresses n'est connecté qu'à un seul des blocs mémoire à la fois. Il est possible de connecter ou déconnecter, en langage machine, chacun de ces blocs.

☐ **Mémoire vive :**
au contraire de la morte, cette mémoire est modifiable. Elle reçoit les informations du système, les programmes, ou les données. On peut réellement en faire n'importe quoi. Toutefois, une zone de la mémoire vive est réservée à l'écran, et quelques autres zones sont utilisées par le système dans sa gestion interne.

☐ **Mips :**
unité de mesure de rapidité de calcul. Mips signifie Million d'instructions par seconde. Sur un micro-ordinateur 8 bits, on parle peu de cette unité de mesure, car il s'agit plus de milliers d'instructions par seconde. On se base plus sur le processeur utilisé et la fréquence de son horloge pour estimer sa rapidité. Un processeur Z-80 à 4 MHz représente une très bonne performance à ce niveau. Mais beaucoup d'autres éléments sont à prendre en compte (optimisation du logiciel interne, organisation matérielle du système, capacité graphiques, etc) pour une bonne évaluation.

☐ **Mode graphique :** voir résolution.

☐ **Mode transparent :**
ce mode graphique de travail n'existe pas au niveau matériel. Mais il est facilement simulable par logiciel. Il consiste à ne pas utiliser la couleur de fond, et à agir comme si celle-ci était transparente. En d'autres termes, un point tracé avec le stylo 0 (par convention, le stylo 0 est associé au fond) est considéré comme inexistant : on ne le trace pas. L'avantage de ce procédé est de permettre un dessin de personnage sur

un décor sans effacer celui-ci. Il existe d'autres variantes du mode transparent : le mode XOR est le plus pratique, mais n'est pas toujours beau.

☐ **Objet graphique :**
dessin élémentaire (personnage, partie de décor...) manipulable. Sur Amstrad, les objets graphiques doivent être gérés par programme. On les inscrit généralement dans un rectangle, de façon à accélérer leur traitement. Certaines machines possèdent des circuits capables de gérer de tels objets (Texas 99/4A, Commodore 64, MSX ...). L'avantage essentiel est de faciliter les traitements, mais on y perd parfois en souplesse. Sur l'Amstrad, il faut programmer la gestion complète des objets graphiques, ce qui autorise une définition "sur mesure".

☐ **Octet :**
huit bits. L'octet est la plus petite unité mémoire accessible à un processeur 8 bits. Le Z-80 possède toutefois certaines instructions de travail sur les bits. Mais le plus souvent, un programme travaille à partir d'octets. Un octet permet de mémoriser les nombres 0 à 255 (00 à FF en hexadécimal). Chaque octet de la mémoire utilisable est caractérisé par son numéro, appelé adresse.

☐ **Pointeur :**
variable ou registre contenant l'adresse d'une information (voir indexation, adressage, incrémentation).

☐ **Port d'entrée/sortie :**
élément du processeur destiné à la communication avec les circuits secondaires et périphériques. Ainsi, le contrôleur vidéo et le gate-array sont programmables grâce aux ports d'E/S qui leur sont attribués. Il en va de même avec la majorité des autres circuits du processeur. Le Z-80 possède des instructions pour envoyer des données sur les ports ou en recevoir.

☐ **RAM :**
signifie "mémoire à accès quelconque" en anglais. En français, on parle de mémoire vive (on peut lire ou écrire des informations) ou de MEV. Il existe d'autres versions : CRAM, notamment, qui indique une mémoire vive constante. Ces CRAM gardent leurs informations lorsque le courant est coupé (voir aussi mémoire vive).

☐ **RAM-Ecran :**
partie de la mémoire vive où est mémorisé l'écran. Cette RAM n'est guère utilisable pour y stocker un programme, encore que cela soit imaginable sur l'Amstrad, car 384 octets de cette RAM ne sont pas pris en compte.

☐ **Registre :**
élément de mémoire du processeur. On peut assimiler les registres à des cases mémoires, à ceci près qu'ils sont intégrés au processeur. Ils ont pour but de mémoriser les arguments des instructions Z-80. Ainsi,

l'instruction "LD A, (HL)" permet de ranger dans le registre A la donnée se situant à la case mémoire dont l'adresse est contenue dans HL. HL et A permettent dans ce cas précis de récupérer, dans le processeur, une information située en RAM externe.

- **Résolution :**
  capacité de l'écran, en terme d'informations. L'Amstrad possède trois résolutions au choix de l'utilisateur, suivant le nombre de points graphiques, de caractères ou de couleurs qu'il désire.

- **Rotation :**
  opération binaire consistant à décaler un octet à gauche ou à droite d'un bit en récupérant le bit éjecté de l'autre côté.

- **Saut :**
  opération consistant à sauter d'un endroit du programme à un autre. Sur le Z-80, l'instruction de saut se nomme JP. Il existe aussi JR, un peu différent par son encombrement mémoire, sa rapidité et son fonctionnement. Les sauts peuvent être conditionnels. Cela signifie qu'un test leur est associé, concernant un des flags du Z-80. Si le test conduit à un résultat vrai, le saut est effectué, sinon il est ignoré.

- **Signé (nombre) :**
  les opérations arithmétiques du langage machine nécessitent parfois l'existence de nombres négatifs. Or, ceux-ci ne peuvent pas être codés en binaire : un bit peut mémoriser un chiffre 0 ou 1, mais pas un signe "–". Il existe donc une convention sur laquelle l'information se base : celle des nombres signés. Elle indique une façon de considérer un nombre binaire positif. Pour une donnée "n" bits (n est 8 ou 16 en Z-80), "n–1" bits contiennent la valeur du nombre, le dernier bit étant utilisé comme signe. En l'occurrence, c'est toujours le bit le plus à gauche du nombre qui est pris comme signe si le nombre doit être considéré comme signé. Un bit à 1 indique un nombre négatif (voir l'annexe 1).

- **Sprite** : voir lutin, objet graphique.

- **Stylo :**
  élément imaginaire associé à une couleur. Chaque point de l'écran est associé, dans la RAM-Ecran, à une valeur numérique. Cette valeur numérique est le numéro de stylo. Selon la résolution, l'Amstrad possède 2, 4 ou 16 stylos, autorisant donc 2, 4 ou 16 couleurs différentes sur l'écran. Le stylo 0 est généralement considéré comme celui du fond. Le stylo n'a aucun rapport avec sa couleur : rien n'empêche de programmer la même couleur pour deux stylos différents.

- **Système d'exploitation :**
  ensemble des routines systèmes. Ces routines donnent accès aux fonctionnalités de la machine (à savoir les points graphiques, les ROM complémentaires, les périphériques, etc). Le système d'exploitation de l'Amstrad remplit 16 K de ROM, et est accessible grâce aux blocs de vecteurs, ou bien par appel utilisant une adresse de 24 bits. Bien que le

système soit indépendant du Basic (ce qui n'est pas le cas sur 99 % des micro-ordinateurs), certaines fonctionnalités du Basic sont aussi intégrées dans les blocs de vecteurs, en particulier les routines de calcul en nombres réels. Mais le système d'exploitation lui-même ne les utilise pas.

☐ **Top-down :**
méthode de travail. Consiste à définir le programme en raffinant ses tâches par étapes. On parle aussi de niveau : au niveau 0, l'analyse comporte les données à fournir, le travail effectué, et ce qui doit en sortir. Puis on prend chacun de ces éléments et on les raffine un peu, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un ensemble de tâches indépendantes, qu'on nomme modules. On peut alors définir les variables et structures de données nécessaires, et enfin programmer les modules dans l'ordre inverse (du plus bas vers le plus haut). Par cette méthode, on ne passe à un niveau plus haut que lorsque les routines d'un niveau sont toutes au point. La méthode TOP-DOWN vient en partie des romanciers (!) et des travaux de Kathleen Jensen et Niklaus Wirth, inventeurs du langage Pascal et de la programmation structurée. Elle est adoptée de façon quasi unanime en informatique à la place des organigrammes depuis cinq ou six ans. Le principe de base de ce type de travail est le suivant : dès qu'apparaît une tâche donnée pour laquelle on aimerait disposer d'une instruction jouant le même rôle, on remplace l'énoncé de cette tâche par l'appel d'un module, lequel est analysé par ailleurs.
L'un des principes les plus importants est "analyse du haut vers le bas, programmation du bas vers le haut".

☐ **Variable 8/16 bits :**
emplacement fixé de la mémoire où l'on place une donnée de travail. On peut avoir une variable 8 bits pour stocker un octet (il suffit alors de réserver une adresse mémoire à cet effet) ou 16 bits pour stocker une adresse, un pointeur ou un simple nombre 16 bits (il faut dans ce cas réserver deux adresses, si possible successives).

☐ **Vecteur :**
instruction de saut placée à une adresse fixée et connue. Les routines systèmes situées en ROM sont toutes accessibles grâce à un bloc de vecteurs placés en RAM lors de la mise sous tension de l'Amstrad. L'emplacement de ces vecteurs ne change pas quel que soit le modèle. L'appel d'une routine système du 464 par le biais de son vecteur aura donc exactement le même effet sur le 6128, même si la routine ne se situe absolument pas au même endroit en ROM. Une illustration souvent utilisée pour expliquer ce fonctionnement est la parabole d'Alfred, Barnabé et Christian. Alfred cherche Christian, qui peut être en trois endroits différents. Or, Barnabé sait TOUJOURS où se trouve Christian. Il est donc évident que Alfred va trouver Christian en passant par Barnabé. Dans l'Amstrad, Alfred devient le programme, Barnabé le vecteur et Christian la routine système.

Annexe 9

La disquette d'accompagnement

Vous pouvez utiliser le bon de commande ci-joint (ou une photocopie) afin de vous procurer la disquette correspondant au livre. Cette disquette vous évitera les pénibles tâches de saisie des programmes. En voici le contenu détaillé par face.

□ **FACE A :** 1) Les 18 programmes Basic des chapitres 1 à 3 sont contenus tels quels sur cette face de la disquette.

2) La première face contient également les fichiers sources des 20 programmes en assembleur des chapitres 1 à 8. Ces fichiers sont au format ASCII et peuvent donc être utilisés par un assembleur quelconque.

3) Un utilitaire de listage des programmes sources assembleur est également fourni, vous permettant de lister sur écran ou imprimante les fichiers voulus.

4) Une routine supplémentaire et son programme Basic de mise en œuvre (ainsi que le fichier source de la routine) sont également proposés. Cette routine, non présente dans le livre, permet le défilement souple d'un message de 26 caractères sur l'écran. La vitesse de défilement est réglable. Un message exemple est fourni dans un fichier.

5) Un programme menu permet de choisir parmi les programmes de cette face l'application désirée, sans avoir à se souvenir du nom de fichier correspondant. Il suffit de demander RUN" ".

☐ **FACE B :** 1) Les programmes DESSIN, IMAGECR, IMAGOBJ sont livrés sur cette face. Ils correspondent aux trois utilitaires du chapitre 9. Le programme assembleur du programme de dessin est également présent ainsi que son source, toujours au format ASCII.

2) Les 11 programmes d'application des chapitres 4 à 8 sont proposés sous une nouvelle forme. Il y est tenu compte de la structure de fichiers définie au chapitre 9. Il est donc possible d'utiliser chacun de ces programmes avec des objets et décors quelconques. Il suffit pour cela de définir les fichiers objet et décor utilisés avec le programme SETSYS.

3) Le programme listeur de sources assembleur est également présent sur cette face.

4) Un grand nombre de fichiers images sont présents sur la face B :
   - 3 fichiers sont destinés au programme dessin. Ils contiennent quelques objets, et l'image utilisée dans le livre (chapitres 4 à 8) assortie avec des couleurs pour les deux types de moniteurs.
   - 3 fichiers objets créés par DESSIN sont destinés au programme IMAGOBJ. Ils reprennent trois phases d'animation d'une puce.
   - 1 fichier résume ces trois phases sous le nom PUCE.
   - 1 fichier PARAM.SYS contenant le nom de l'objet et du décor utilisé (remise à jour par le programme SETSYS).

5) Le fichier SYSTEM.BIN contient les 12 routines LM des chapitres 4 à 8, routines permettant la gestion des objets.

6) Enfin, un programme menu permet l'exécution de tout programme situé sur cette face (RUN" ").

Sur chaque face de la disquette se trouve également un programme explicatif fournissant des renseignements complémentaires. Pour obtenir ses indications, il suffit de demander RUN"EXPLIQUE".

Conseils de lecture

Pour approfondir vos connaissances en BASIC, mieux connaître le système des CPC 464, 664 et 6128, et maîtriser le graphisme sur Amstrad, P.S.I. vous propose une palette d'ouvrages utiles.

Pour maîtriser le BASIC Amstrad :

☐ **BASIC Amstrad 1 – méthodes pratiques** – Jacques Boisgontier et Bruno Césard (Éditions du P.S.I.)
Pour ceux qui ont déjà pratiqué un BASIC, voici un ouvrage de perfectionnement au BASIC Amstrad. Un chapitre sur le CP/M 2.2 et le CP/M Plus donne les principales commandes systèmes.

☐ **BASIC Amstrad 2 – Programmes et fichiers** – Jacques Boisgontier (Éditions du P.S.I.).
Pour pratiquer le BASIC Amstrad, cet ouvrage donne de nombreux programmes de gestion, d'éducation et de jeux où le rôle des fichiers est expliqué et largement commenté.

☐ **BASIC plus – 80 routines sur Amstrad** – Michel Martin (Éditions du P.S.I.).
Pour pousser votre Amstrad au maximum de ses capacités : 80 routines de simulation d'instructions qui n'existent pas en BASIC Amstrad.

Pour mieux connaître le système des CPC :

☐ **Clefs pour Amstrad 1 – système de base** – Daniel Martin (Éditions du P.S.I.).
Mémento présentant synthétiquement le jeu d'instructions du Z-80, les points d'entrée des routines système, les connecteurs et brochages, etc. Le livre de chevet du programmeur sur Amstrad.

☐ **Clefs pour Amstrad 2 – système disque** – Daniel Martin et Philippe Jadoul (Éditions du P.S.I.).
Ce deuxième tome consacré au système disque présente les points d'entrée des routines disque, les blocs de contrôle, la programmation et les brochages des circuits spécialisés... La deuxième partie du livre est aussi destinée aux possesseurs d'Amstrad 8256.

☐ **CP/M plus sur Amstrad** – Yvon Dargery (Éditions du P.S.I.). Toutes les commandes CP/M et CP/M plus pour maîtriser le système des 6128 et 8256 : un ouvrage de référence illustré par de nombreux programmes.

☐ **Le livre de l'Amstrad – Tome 1** – Daniel Martin et Philippe Jadoul (BCM – diffusé par P.S.I.).
Ce livre, destiné aux programmeurs des CPC 464 et 664, donne une étude complète de tous les circuits internes, et analyse la structure interne du BASIC. Vous y trouverez, en outre, une étude complète des RXS, et des programmes de scrolling, de traçage de rectangles, de coloriage de surface et de manipulation vectorielle.

Pour concevoir et améliorer vos graphismes :

☐ **Mathématiques et graphismes** – Gérald Grandpierre et Richard Cotté (Éditions du P.S.I.).
De très beaux graphismes sont générés par des équations mathématiques. L'univers des fractals, les déformations et les enveloppes, les surfaces en Z2 sont étudiées dans ce livre très pédagogique et de haut niveau. Tous les programmes, écrits en BASIC standard, sont facilement adaptables au BASIC Amstrad.

☐ **Création et animations graphiques sur Amstrad CPC** – Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre (Éditions du P.S.I.).
Dessiner avec la souris ou le joystick et apprendre à faire des scrolling, à fabriquer une gomme, à inverser une image ou à l'éclater en une myriade de points, tel est l'objectif de ce livre écrit en assembleur Amstrad.

P.S.I.

MATÉRIEL

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC

Cet ouvrage est destiné aux possesseurs de CPC 464, 664 et 6128 qui souhaitent programmer des applications graphiques en assembleur.

Les débutants en assembleur Z80 trouveront dans ce livre de nombreuses façons de progresser, grâce à des routines prêtes à l'emploi et compatibles entre elles. Ces routines sont toutes livrées sous la double forme d'un programme Basic et d'un listing assemblé : vous pourrez ainsi les utiliser avec ou sans programme Assembleur.

Graphisme en assembleur vous propose de créer des graphismes très variés sur votre Amstrad CPC : tracé d'histogrammes, création d'une corne d'abondance, dessin d'un paysage avec zones réservées, et animation d'un module dans ce paysage n'auront plus de secret pour vous. Ces techniques graphiques vous permettront d'illustrer vos jeux d'aventures ou de rôle, et de maîtriser parfaitement toutes les possibilités graphiques de votre machine.

9 782865 953400

ÉDITIONS DU P.S.I.
BP 86 - 77402 LAGNY S/MARNE CEDEX - FRANCE

ISBN : 2 86595-340 8

145 FF

PHOTO : LAURENT MAUNOURY